磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/resource-limitation-no-available-thread-reference.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息 1
備份與還原錯誤訊息 1
NDMP錯誤訊息 5
傾印錯誤訊息 9
SMTape錯誤訊息 12

磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息

備份與還原錯誤訊息

資源限制：無可用的執行緒

- 訊息

  「資源限制：沒有可用的執行緒」

- 原因

  目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動

  等待部分磁帶工作完成、再開始新的備份或還原工作。

磁帶保留已搶佔

- 訊息

  磁帶保留被搶佔

- 原因

  磁帶機正由其他作業使用、或磁帶已提前關閉。

- 修正行動

  請確定磁帶機未被其他作業使用、且DMA應用程式未中止工作、然後重試。

無法初始化媒體

- 訊息

  「無法初始化媒體」

- 原因

  您可能會因為下列原因之一而收到此錯誤：

  - 用於備份的磁帶機毀損或毀損。
  - 磁帶不包含完整備份或毀損。
  - 目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。

    您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動
  - 如果磁帶機毀損或毀損、請使用有效的磁帶機重試此作業。
  - 如果磁帶未包含完整備份或毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果磁帶資源無法使用、請等待部分備份或還原工作完成、然後重試該作業。

進行中的允許傾印或還原數目上限（工作階段上限）

- 訊息

  「允許的最大傾印或還原數_（最大工作階段限制）_進行中」

- 原因

  已執行的備份或還原工作數目上限。

- 修正行動

  在某些目前執行中的工作完成後、重試此作業。

磁帶寫入時發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入時發生媒體錯誤」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗

- 訊息

  磁帶寫入失敗

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗-新磁帶發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入失敗-新磁帶發生媒體錯誤」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶毀損或受到寫入保護

- 訊息

  「磁帶寫入失敗-新磁帶毀損或受到寫入保護」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損或受到寫入保護。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶已在媒體結尾

- 訊息

  「磁帶寫入失敗：新磁帶已經在媒體的結尾」

- 原因

  磁帶空間不足、無法完成備份。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入錯誤：先前的磁帶容量小於此磁帶作業所需的最小容量（MB）、因此應從頭重新啟動此作業。

- 原因

磁帶容量不足以容納備份資料。

- 修正行動

  使用容量較大的磁帶、然後重試備份工作。

磁帶讀取時發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶讀取時發生媒體錯誤」

- 原因

  正在從中還原資料的磁帶已毀損、可能不包含完整的備份資料。

- 修正行動

  如果您確定磁帶有完整備份、請重試還原作業。如果磁帶未包含完整備份、您將無法執行還原作業。

磁帶讀取錯誤

- 訊息

  磁帶讀取錯誤

- 原因

  磁帶機損壞或磁帶未包含完整備份。

- 修正行動

  如果磁帶機損壞、請使用其他磁帶機。如果磁帶未包含完整備份、您將無法還原資料。

已在磁帶結尾

- 訊息

  「已經在磁帶的結尾」

- 原因

  磁帶不含任何資料、或必須重新繞線。

- 修正行動

  如果磁帶不含資料、請使用包含備份的磁帶、然後重試還原工作。否則、請將磁帶倒帶、然後重試還原工作。

磁帶記錄大小太小。請嘗試使用較大的尺寸。

- 訊息

  “磁帶記錄大小太小。請嘗試使用較大的尺寸

- 原因

  為還原作業指定的封鎖因素小於備份期間使用的封鎖因素。

- 修正行動

  使用備份期間指定的相同封鎖因素。

磁帶記錄大小應為**block_Size1**、而非**block_Size2**

- 訊息

  「磁帶記錄大小應為block_Size1、而非block_Size2

- 原因

  為本機還原指定的封鎖因素不正確。

- 修正行動

  請重試還原工作、並將「block_Size1」作為封鎖因素。

磁帶記錄大小必須介於**4KB**與**256KB**之間

- 訊息

  「磁帶記錄大小必須介於4KB和256KB之間。

- 原因

  為備份或還原作業指定的封鎖因素不在允許範圍內。

- 修正行動

  指定範圍為4 KB至256 KB的封鎖因素。

NDMP錯誤訊息

網路通訊錯誤

- 訊息

  「網路通訊錯誤」

- 原因

  透過NDMP三向連線與遠端磁帶的通訊失敗。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自讀取套接字的訊息：error_string

- 訊息

  「從讀取套接字中產生訊息：error_stret'

- 原因

  以NDMP 3向連線從遠端磁帶還原通訊時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自Write Dirnet的訊息：錯誤字串

- 訊息

  「從Write Dirnet寄出訊息：error_strat'

- 原因

  以NDMP三向連線將通訊備份到遠端磁帶時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

讀取套接字接收到EOF

- 訊息

  "Read Socket received EOF"（讀插槽收到EOF）

- 原因

  嘗試以NDMP三向連線與遠端磁帶通訊已達檔案結尾標記。您可能嘗試從區塊大小較大的備份映像進行三方還原。

- 修正行動

  請指定正確的區塊大小、然後重試還原作業。

ndmpd無效的版本號碼：VERIN_NUMBER_`

- 訊息

  "ndmpd無效版本號：版本號"

- 原因

  儲存系統不支援指定的NDMP版本。

- 修正行動

  指定NDMP版本4。

ndmpd工作階段工作階段_ID未啟用

- 訊息

  "ndmpd工作階段工作階段_id"未啟用"

- 原因

  NDMP工作階段可能不存在。

- 修正行動

  使用「ndmpd STATUS」命令檢視作用中的NDMP工作階段。

無法取得Volume Volume_name的vol參考

- 訊息

  「無法取得Volume vol_name的vol

- 原因

  無法取得磁碟區參考、因為其他作業可能正在使用該磁碟區。

- 修正行動

  稍後再重試此作業。

資料連線類型["NDMP4_ADDR_tcp"|"NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"]不支援使用於["ipv6"|"ipv4"]控制連線

- 訊息

  不支援["ipv6"|"ipv4"]控制連線的「DATA連線類型["NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"|"NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"]

- 原因

在節點範圍的NDMP模式中、建立的NDMP資料連線必須與NDMP控制連線具有相同的網路位址類型（IPv4或IPv6）。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料偵聽：CAB資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  「DATA listen：CAB資料連線準備先決條件錯誤」

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP _CAP_DATA _CONN_Pare和NDMP資料聆聽訊息不符時、NDMP資料接聽會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料連線：CAB資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  「DATA CONNECT：CAB資料連線準備先決條件錯誤」

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP與NDMP資料連線訊息不符時、NDMP資料連線會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

錯誤：顯示失敗：無法取得使用者'<username>'的密碼

- 訊息

  「錯誤：顯示失敗：無法取得使用者'<username>"的密碼

- 原因

  NDMP的使用者帳戶組態不完整

- 修正行動

  確認使用者帳戶已與SSH存取方法建立關聯、且驗證方法為使用者密碼。

傾印錯誤訊息

目的地**Volume**為唯讀

- 訊息

  「目的地Volume為唯讀」

- 原因

  嘗試還原作業的路徑為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

目的地**qtree**為唯讀

- 訊息

  「目的地qtree為唯讀」

- 原因

  嘗試還原的qtree為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

傾印在磁碟區上暫時停用、請再試一次

- 訊息

  「在Volume上暫時停用、請再試一次」

- 原因

  在SnapMirror目的地磁碟區上嘗試進行NDMP傾印備份、此磁碟區是「napmirror中斷」或「napmirror resSync」作業的一部分。

- 修正行動

  等待「快照鏡射中斷」或「快照鏡射重新同步」作業完成、然後執行傾印作業。

> 每當SnapMirror目的地Volume的狀態從讀取/寫入變更為唯讀或從唯讀變更為讀取/寫入時、您必須執行基礎備份。

無法辨識NFS標籤

- 訊息

  「錯誤：正在中止：傾印在檔案系統中遇到NFS安全性標籤」

- 原因

  啟用NFSv4.2時、NFS安全性標籤會從ONTAP 支援的版本S29開始提供支援。不過、傾印引擎目前無法辨識NFS安全性標籤。如果在任何格式的傾印檔案、目錄或任何特殊檔案上遇到任何NFS安全性標籤、傾印就會失敗。

- 修正行動

  確認沒有檔案或目錄具有NFS安全性標籤。

未建立任何檔案

- 訊息

  「沒有建立檔案」

- 原因

  在未啟用增強的DAR功能的情況下、嘗試使用目錄DAR。

- 修正行動

  啟用增強的DAR功能、然後重試DAR。

還原檔案<檔案名稱>失敗

- 訊息

  「還原檔案名稱失敗」

- 原因

  當檔案名稱與目的地磁碟區上LUN相同的檔案執行DAR（直接存取還原）時、DAR將會失敗。

- 修正行動

  重試檔案的DAR。

SRC inode <inode number>……的截短失敗

- 訊息

  "Truncation failed for src inode <inode number>（SRC inode <inode number>的功能失敗）。錯誤<錯誤編號>。正在跳過inode

- 原因

  檔案的inode會在還原檔案時刪除。

- 修正行動

  請等待磁碟區上的還原作業完成、然後再使用該磁碟區。

無法鎖定傾印所需的快照

- 訊息

  「無法鎖定傾印所需的快照」

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  使用不同的Snapshot複本重試備份。

  使用「nap list」命令查看可用Snapshot複本的清單。

找不到點陣圖檔案

- 訊息

  無法找到點陣圖檔案

- 原因

  備份作業所需的點陣圖檔案可能已刪除。在此情況下、無法重新啟動備份。

- 修正行動

  再次執行備份。

Volume暫時處於過渡狀態

- 訊息

  「Volume暫時處於過渡狀態」

- 原因

  要備份的磁碟區暫時處於未掛載狀態。

- 修正行動

等待一段時間、然後再次執行備份。

SMTape錯誤訊息

區塊順序不正常

- 訊息

  「不按順序排列」

- 原因

  備份磁帶未依正確順序還原。

- 修正行動

  請重試還原作業、並依正確順序載入磁帶。

不支援區塊格式

- 訊息

  不支援區塊格式

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無法分配記憶體

- 訊息

  「無法分配記憶體」

- 原因

  系統記憶體不足。

- 修正行動

  系統不太忙時、請稍後再重試工作。

無法取得資料緩衝區

- 訊息

「無法取得資料緩衝區」

- 原因

  儲存系統的緩衝區已用完。

- 修正行動

  等待部分儲存系統作業完成、然後重試工作。

找不到快照

- 訊息

  「找不到快照」

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  檢查指定的Snapshot複本是否可用。如果沒有、請使用正確的Snapshot複本重試。

無法建立快照

- 訊息

  「無法建立快照」

- 原因

  該磁碟區已包含Snapshot複本的最大數量。

- 修正行動

  刪除一些Snapshot複本、然後重試備份作業。

無法鎖定快照

- 訊息

  「無法鎖定快照」

- 原因

  Snapshot複本正在使用中或已刪除。

- 修正行動

如果另一個作業正在使用Snapshot複本、請等待該作業完成、然後重試備份。如果已刪除Snapshot複本、您將無法執行備份。

無法刪除快照

- 訊息

  「無法刪除快照」

- 原因

  無法刪除自動Snapshot複本、因為其他作業正在使用此複本。

- 修正行動

  使用「nap」命令來判斷Snapshot複本的狀態。如果不需要Snapshot複本、請手動刪除。

無法取得最新的快照

- 訊息

  「無法取得最新的快照」

- 原因

  最新的Snapshot複本可能不存在、因為SnapMirror正在初始化磁碟區。

- 修正行動

  初始化完成後重試。

無法載入新磁帶

- 訊息

  「無法載入新磁帶」

- 原因

  磁帶機或媒體發生錯誤。

- 修正行動

  請更換磁帶並重試此作業。

無法初始化磁帶

- 訊息

  「無法初始化磁帶」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。
- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法初始化還原串流

- 訊息

  「無法初始化還原串流」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。
- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法讀取備份映像

- 訊息

  「讀取備份映像失敗」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

影像標頭遺失或毀損

- 訊息

  「影像標頭遺失或毀損」

- 原因

  磁帶不包含有效的SMTape備份。

- 修正行動

  重試含有有效備份的磁帶。

內部聲明

- 訊息

  《內部主張》

- 原因

  發生內部SMTape錯誤。

- 修正行動

  回報錯誤、並將「etc/log/Backup」檔案傳送給技術支援部門。

無效的備份映像幻數

- 訊息

  「無效的備份映像幻數」

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無效的備份映像**Checksum**

- 訊息

「無效的備份映像Checksum」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

無效的輸入磁帶

- 訊息

  「輸入磁帶無效」

- 原因

  備份映像的簽名在磁帶標頭中無效。磁帶有毀損的資料或不包含有效的備份映像。

- 修正行動

  使用有效的備份映像重試還原工作。

無效的Volume路徑

- 訊息

  「無效的Volume路徑」

- 原因

  找不到用於備份或還原作業的指定磁碟區。

- 修正行動

  以有效的Volume路徑和Volume名稱重試工作。

備份集ID不相符

- 訊息

  「備份集ID中的相符項目」

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

載入正確的磁帶並重試工作。

備份時間戳記不相符

- 訊息

  《備份時間戳記中的相符項目》

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  使用「mtape還原-h」命令來驗證磁帶的標頭資訊。

工作因關機而中止

- 訊息

  「工作因關機而中止」

- 原因

  儲存系統正在重新開機。

- 修正行動

  儲存系統重新開機後、請重試工作。

由於**Snapshot**自動刪除、工作已中止

- 訊息

  「工作因Snapshot自動刪除而中止」

- 原因

  磁碟區空間不足、因此觸發了Snapshot複本的自動刪除。

- 修正行動

  釋放磁碟區中的空間、然後重試工作。

磁帶目前正由其他作業使用中

- 訊息

  「磁帶目前正由其他營運單位使用」

- 原因

  磁帶機正在由其他工作使用中。

- 修正行動

  在目前作用中的工作完成後、重試備份。

磁帶順序不正常

- 訊息

  「磁帶出問題」

- 原因

  用於還原作業的磁帶順序第一個磁帶沒有映像標頭。

- 修正行動

  將磁帶與映像標頭一起載入、然後重試工作。

傳輸失敗（**MetroCluster** 因為無法運作而中止）

- 訊息

  「Transfer failed（Transfered due to MetroCluster orioperation）」（傳輸失敗（因為無法執行還原作業而中斷）

- 原因

  SMTape作業會因切換或切換作業而中止。

- 修正行動

  切換或切換作業完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（**ARL**初始中止）

- 訊息

  「Transfer failed（ARL初始中止）」（傳輸失敗（ARL初始中止））

- 原因

  如果啟動了Aggregate重新定位、則SMTape作業會在進行中、然後中止。

- 修正行動

  完成Aggregate重新配置作業後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（CFO啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（CFO啟動中止）」

- 原因

  由於CFO Aggregate的儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  CFO Aggregate的儲存容錯移轉完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（SFO啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（SFO初始中止）」

- 原因

  由於儲存容錯移轉（接管與恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  儲存容錯移轉（接管與恢復）作業完成後、請執行SMTape作業。

移轉中的基礎Aggregate

- 訊息

  「基礎Aggregate正在移轉」

- 原因

  如果SMTape作業是在移轉中的集合體上啟動（儲存容錯移轉或集合體重新配置）、則SMTape作業會失敗。

- 修正行動

  完成Aggregate移轉後、請執行SMTape作業。

Volume目前正在移轉中

- 訊息

  「Volume目前正在移轉中」

- 原因

Volume移轉與SMTape備份無法同時執行。

- 修正行動

  磁碟區移轉完成後、請重試備份工作。

Volume離線

- 訊息

  「Volume offline」

- 原因

  正在備份的Volume已離線。

- 修正行動

  將磁碟區上線、然後重試備份。

Volume不受限制

- 訊息

  「Volume Not受限」

- 原因

  將資料還原至的目的地Volume並不受限制。

- 修正行動

  限制磁碟區、然後重試還原作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。