磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/resource-limitation-no-available-thread-reference.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息 1
備份與還原錯誤訊息 1
NDMP錯誤訊息 5
傾印錯誤訊息 9
SMTape錯誤訊息 12

磁帶備份與FlexVol 還原的錯誤訊息

備份與還原錯誤訊息

資源限制：無可用的執行緒

- 訊息

  ```
  Resource limitation: no available thread
  ```

- 原因

  目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動

  等待部分磁帶工作完成、再開始新的備份或還原工作。

磁帶保留已搶佔

- 訊息

  ```
  Tape reservation preempted
  ```

- 原因

  磁帶機正由其他作業使用、或磁帶已提前關閉。

- 修正行動

  請確定磁帶機未被其他作業使用、且DMA應用程式未中止工作、然後重試。

無法初始化媒體

- 訊息

  ```
  Could not initialize media
  ```

- 原因

  您可能會因為下列原因之一而收到此錯誤：

  - 用於備份的磁帶機毀損或毀損。
  - 磁帶不包含完整備份或毀損。
  - 目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。

    您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動
  - 如果磁帶機毀損或毀損、請使用有效的磁帶機重試此作業。
  - 如果磁帶未包含完整備份或毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果磁帶資源無法使用、請等待部分備份或還原工作完成、然後重試該作業。

進行中的允許傾印或還原數目上限（工作階段上限）

- 訊息

  `Maximum number of allowed dumps or restores` *`(maximum session limit)` `in progress`*

- 原因

  已執行的備份或還原工作數目上限。

- 修正行動

  在某些目前執行中的工作完成後、重試此作業。

磁帶寫入時發生媒體錯誤

- 訊息

  `Media error on tape write`

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗

- 訊息

  `Tape write failed`

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗-新磁帶發生媒體錯誤

- 訊息

  ```
  Tape write failed - new tape encountered media error
  ```

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶毀損或受到寫入保護

- 訊息

  ```
  Tape write failed - new tape is broken or write protected
  ```

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損或受到寫入保護。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶已在媒體結尾

- 訊息

  ```
  Tape write failed - new tape is already at the end of media
  ```

- 原因

  磁帶空間不足、無法完成備份。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入錯誤

- 訊息

  ```
  Tape write error - The previous tape had less than the required minimum
  capacity, size MB, for this tape operation, The operation should be restarted
  from the beginning
  ```

- 原因

  磁帶容量不足以容納備份資料。

- 修正行動

  使用容量較大的磁帶、然後重試備份工作。

磁帶讀取時發生媒體錯誤

- 訊息

  `Media error on tape read`

- 原因

  正在從中還原資料的磁帶已毀損、可能不包含完整的備份資料。

- 修正行動

  如果您確定磁帶有完整備份、請重試還原作業。如果磁帶未包含完整備份、您將無法執行還原作業。

磁帶讀取錯誤

- 訊息

  `Tape read error`

- 原因

  磁帶機損壞或磁帶未包含完整備份。

- 修正行動

  如果磁帶機損壞、請使用其他磁帶機。如果磁帶未包含完整備份、您將無法還原資料。

已在磁帶結尾

- 訊息

  `Already at the end of tape`

- 原因

  磁帶不含任何資料、或必須重新繞線。

- 修正行動

  如果磁帶不含資料、請使用包含備份的磁帶、然後重試還原工作。否則、請將磁帶倒帶、然後重試還原工作。

磁帶記錄大小太小。請嘗試使用較大的尺寸。

- 訊息

  `Tape record size is too small. Try a larger size.`

- 原因

  為還原作業指定的封鎖因素小於備份期間使用的封鎖因素。

- 修正行動

  使用備份期間指定的相同封鎖因素。

磁帶記錄大小應為**block_Size1**、而非**block_Size2**

- 訊息

  `Tape record size should be block_size1 and not block_size2`

- 原因

  為本機還原指定的封鎖因素不正確。

- 修正行動

  使用重試還原工作 `block_size1` 成為阻礙因素。

磁帶記錄大小必須介於**4KB**與**256KB**之間

- 訊息

  `Tape record size must be in the range between 4KB and 256KB`

- 原因

  為備份或還原作業指定的封鎖因素不在允許範圍內。

- 修正行動

  指定範圍為4 KB至256 KB的封鎖因素。

NDMP錯誤訊息

網路通訊錯誤

- 訊息

  `Network communication error`

- 原因

  透過NDMP三向連線與遠端磁帶的通訊失敗。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自讀取套接字的訊息：error_string

- 訊息

  ```
  Message from Read Socket: error_string
  ```

- 原因

  以NDMP 3向連線從遠端磁帶還原通訊時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自Write Dirnet的訊息：錯誤字串

- 訊息

  ```
  Message from Write Dirnet: error_string
  ```

- 原因

  以NDMP三向連線將通訊備份到遠端磁帶時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

讀取套接字接收到EOF

- 訊息

  ```
  Read Socket received EOF
  ```

- 原因

  嘗試以NDMP三向連線與遠端磁帶通訊已達檔案結尾標記。您可能嘗試從區塊大小較大的備份映像進行三方還原。

- 修正行動

  請指定正確的區塊大小、然後重試還原作業。

ndmpd無效的版本號碼：VERIN_NUMBER_`

- 訊息

  `ndmpd invalid version number: version_number`

- 原因

  儲存系統不支援指定的NDMP版本。

- 修正行動

  指定NDMP版本4。

ndmpd工作階段工作階段_ID未啟用

- 訊息

  `ndmpd session session_ID not active`

- 原因

  NDMP工作階段可能不存在。

- 修正行動

  使用 `ndmpd status` 用於檢視作用中 NDMP 工作階段的命令。

無法取得Volume Volume_name的vol參考

- 訊息

  `Could not obtain vol ref for Volume vol_name`

- 原因

  無法取得磁碟區參考、因為其他作業可能正在使用該磁碟區。

- 修正行動

  稍後再重試此作業。

資料連線類型["NDMP4_ADDR_tcp"|"NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"]不支援使用於["ipv6"|"ipv4"]控制連線

- 訊息

  `Data connection type ["NDMP4_ADDR_TCP"|"NDMP4_ADDR_TCP_IPv6"] not supported for ["IPv6"|"IPv4"] control connections`

- 原因

  在節點範圍的NDMP模式中、建立的NDMP資料連線必須與NDMP控制連線具有相同的網路位址類型（IPv4或IPv6）。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料偵聽：CAB資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  ```
  DATA LISTEN: CAB data connection prepare precondition error
  ```

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP _CAP_DATA _CONN_Pare和NDMP資料聆聽訊息不符時、NDMP資料接聽會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料連線：CAB資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  ```
  DATA CONNECT: CAB data connection prepare precondition error
  ```

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP與NDMP資料連線訊息不符時、NDMP資料連線會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

錯誤：顯示失敗：無法取得使用者'<username>'的密碼

- 訊息

  ```
  Error: show failed: Cannot get password for user '<username>'
  ```

- 原因

  NDMP的使用者帳戶組態不完整

- 修正行動

確認使用者帳戶已與SSH存取方法建立關聯、且驗證方法為使用者密碼。

傾印錯誤訊息

目的地Volume為唯讀

- 訊息

  `Destination volume is read-only`

- 原因

  嘗試還原作業的路徑為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

目的地qtree為唯讀

- 訊息

  `Destination qtree is read-only`

- 原因

  嘗試還原的qtree為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

傾印在磁碟區上暫時停用、請再試一次

- 訊息

  `Dumps temporarily disabled on volume, try again`

- 原因

  NDMP 傾印備份是在 SnapMirror 目的地磁碟區上執行、而該磁碟區是其中一部分的一部分 `snapmirror break` 或是 `snapmirror resync` 營運。

- 修正行動

  等待 `snapmirror break` 或 `snapmirror resync` 完成作業、然後執行傾印作業。

> 每當SnapMirror目的地Volume的狀態從讀取/寫入變更為唯讀或從唯讀變更為讀取/寫入時、您必須執行基礎備份。

無法辨識NFS標籤

- 訊息

  ```
  Error: Aborting: dump encountered NFS security labels in the file system
  ```

- 原因

  啟用NFSv4.2時、NFS安全性標籤會從ONTAP 支援的版本S29開始提供支援。不過、傾印引擎目前無法辨識NFS安全性標籤。如果在任何格式的傾印檔案、目錄或任何特殊檔案上遇到任何NFS安全性標籤、傾印就會失敗。

- 修正行動

  確認沒有檔案或目錄具有NFS安全性標籤。

未建立任何檔案

- 訊息

  ```
  No files were created
  ```

- 原因

  在未啟用增強的DAR功能的情況下、嘗試使用目錄DAR。

- 修正行動

  啟用增強的DAR功能、然後重試DAR。

還原檔案<檔案名稱>失敗

- 訊息

  ```
  Restore of the file file name failed
  ```

- 原因

  當檔案名稱與目的地磁碟區上LUN相同的檔案執行DAR（直接存取還原）時、DAR將會失敗。

- 修正行動

  重試檔案的DAR。

SRC inode <inode number>……的截短失敗

- 訊息

  ```
  Truncation failed for src inode <inode number>. Error <error number>. Skipping inode.
  ```

- 原因

  檔案的inode會在還原檔案時刪除。

- 修正行動

  請等待磁碟區上的還原作業完成、然後再使用該磁碟區。

無法鎖定傾印所需的快照

- 訊息

  `Unable to lock a snapshot needed by dump`

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  使用不同的Snapshot複本重試備份。

  使用 `snap list` 命令以查看可用 Snapshot 複本清單。

找不到點陣圖檔案

- 訊息

  `Unable to locate bitmap files`

- 原因

  備份作業所需的點陣圖檔案可能已刪除。在此情況下、無法重新啟動備份。

- 修正行動

  再次執行備份。

Volume暫時處於過渡狀態

- 訊息

  `Volume is temporarily in a transitional state`

- 原因

  要備份的磁碟區暫時處於未掛載狀態。

- 修正行動

等待一段時間、然後再次執行備份。

SMTape錯誤訊息

區塊順序不正常

- 訊息

  `Chunks out of order`

- 原因

  備份磁帶未依正確順序還原。

- 修正行動

  請重試還原作業、並依正確順序載入磁帶。

不支援區塊格式

- 訊息

  `Chunk format not supported`

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無法分配記憶體

- 訊息

  `Failed to allocate memory`

- 原因

  系統記憶體不足。

- 修正行動

  系統不太忙時、請稍後再重試工作。

無法取得資料緩衝區

- 訊息

```
Failed to get data buffer
```

- 原因

  儲存系統的緩衝區已用完。

- 修正行動

  等待部分儲存系統作業完成、然後重試工作。

找不到快照

- 訊息

  ```
  Failed to find snapshot
  ```

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  檢查指定的Snapshot複本是否可用。如果沒有、請使用正確的Snapshot複本重試。

無法建立快照

- 訊息

  ```
  Failed to create snapshot
  ```

- 原因

  該磁碟區已包含Snapshot複本的最大數量。

- 修正行動

  刪除一些Snapshot複本、然後重試備份作業。

無法鎖定快照

- 訊息

  ```
  Failed to lock snapshot
  ```

- 原因

  Snapshot複本正在使用中或已刪除。

- 修正行動

如果另一個作業正在使用Snapshot複本、請等待該作業完成、然後重試備份。如果已刪除Snapshot複本、您將無法執行備份。

無法刪除快照

- 訊息

  `Failed to delete snapshot`

- 原因

  無法刪除自動Snapshot複本、因為其他作業正在使用此複本。

- 修正行動

  使用 `snap` 用於確定 Snapshot 副本狀態的命令。如果不需要Snapshot複本、請手動刪除。

無法取得最新的快照

- 訊息

  `Failed to get latest snapshot`

- 原因

  最新的Snapshot複本可能不存在、因為SnapMirror正在初始化磁碟區。

- 修正行動

  初始化完成後重試。

無法載入新磁帶

- 訊息

  `Failed to load new tape`

- 原因

  磁帶機或媒體發生錯誤。

- 修正行動

  請更換磁帶並重試此作業。

無法初始化磁帶

- 訊息

```
Failed to initialize tape
```

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。
- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法初始化還原串流

- 訊息

```
Failed to initialize restore stream
```

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。
- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法讀取備份映像

- 訊息

```
Failed to read backup image
```

- 原因

磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

影像標頭遺失或毀損

- 訊息

  `Image header missing or corrupted`

- 原因

  磁帶不包含有效的SMTape備份。

- 修正行動

  重試含有有效備份的磁帶。

內部聲明

- 訊息

  `Internal assertion`

- 原因

  發生內部SMTape錯誤。

- 修正行動

  回報錯誤並傳送 `etc/log/backup` 歸檔至技術支援。

無效的備份映像幻數

- 訊息

  `Invalid backup image magic number`

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無效的備份映像Checksum

- 訊息

  `Invalid backup image checksum`

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

無效的輸入磁帶

- 訊息

  `Invalid input tape`

- 原因

  備份映像的簽名在磁帶標頭中無效。磁帶有毀損的資料或不包含有效的備份映像。

- 修正行動

  使用有效的備份映像重試還原工作。

無效的Volume路徑

- 訊息

  `Invalid volume path`

- 原因

  找不到用於備份或還原作業的指定磁碟區。

- 修正行動

  以有效的Volume路徑和Volume名稱重試工作。

備份集ID不相符

- 訊息

  `Mismatch in backup set ID`

- 原因

磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  載入正確的磁帶並重試工作。

備份時間戳記不相符

- 訊息

  `Mismatch in backup time stamp`

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  使用 `smtape restore -h` 用於驗證磁帶標頭資訊的命令。

工作因關機而中止

- 訊息

  `Job aborted due to shutdown`

- 原因

  儲存系統正在重新開機。

- 修正行動

  儲存系統重新開機後、請重試工作。

由於**Snapshot**自動刪除、工作已中止

- 訊息

  `Job aborted due to Snapshot autodelete`

- 原因

  磁碟區空間不足、因此觸發了Snapshot複本的自動刪除。

- 修正行動

  釋放磁碟區中的空間、然後重試工作。

磁帶目前正由其他作業使用中

- 訊息

  `Tape is currently in use by other operations`

- 原因

  磁帶機正在由其他工作使用中。

- 修正行動

  在目前作用中的工作完成後、重試備份。

磁帶順序不正常

- 訊息

  `Tapes out of order`

- 原因

  用於還原作業的磁帶順序第一個磁帶沒有映像標頭。

- 修正行動

  將磁帶與映像標頭一起載入、然後重試工作。

傳輸失敗（**MetroCluster** 因為無法運作而中止）

- 訊息

  `Transfer failed (Aborted due to MetroCluster operation)`

- 原因

  SMTape作業會因切換或切換作業而中止。

- 修正行動

  切換或切換作業完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（**ARL**初始中止）

- 訊息

  `Transfer failed (ARL initiated abort)`

- 原因

如果啟動了Aggregate重新定位、則SMTape作業會在進行中、然後中止。

- 修正行動

  完成Aggregate重新配置作業後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（CFO啟動中止）

- 訊息

  `Transfer failed (CFO initiated abort)`

- 原因

  由於CFO Aggregate的儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  CFO Aggregate的儲存容錯移轉完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（ SFO 起始中止）

- 訊息

  `Transfer failed (SFO initiated abort)`

- 原因

  由於儲存容錯移轉（接管與恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  儲存容錯移轉（接管與恢復）作業完成後、請執行SMTape作業。

移轉中的基礎Aggregate

- 訊息

  `Underlying aggregate under migration`

- 原因

  如果SMTape作業是在移轉中的集合體上啟動（儲存容錯移轉或集合體重新配置）、則SMTape作業會失敗。

- 修正行動

  完成Aggregate移轉後、請執行SMTape作業。

Volume目前正在移轉中

- 訊息

  `Volume is currently under migration`

- 原因

  Volume移轉與SMTape備份無法同時執行。

- 修正行動

  磁碟區移轉完成後、請重試備份工作。

Volume離線

- 訊息

  `Volume offline`

- 原因

  正在備份的Volume已離線。

- 修正行動

  將磁碟區上線、然後重試備份。

Volume不受限制

- 訊息

  `Volume not restricted`

- 原因

  將資料還原至的目的地Volume並不受限制。

- 修正行動

  限制磁碟區、然後重試還原作業。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。