選擇性LUN對應

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/selective-lun-map-concept.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

選擇性LUN對應 1
選擇性LUN對應總覽 1
確定是否在LUN對應上啟用了「SLA」 1
建立連接埠集、並將igroup繫結至連接埠集 1
修改「SLM-報告節點」清單 2

選擇性LUN對應

選擇性LUN對應總覽

選擇性LUN對應（SLM）可減少從主機到LUN的路徑數量。使用SLM,當建立新的LUN對應時,只能透過擁有LUN及其HA合作夥伴的節點上的路徑來存取LUN。

在每個主機上、可管理單一igroup、也可支援不中斷營運的LUN移動作業、不需要處理連接埠集或重新對應LUN。

PortSets可搭配使用於SLM,如同先前版本ONTAP 的更新版本一樣,進一步限制特定目標對特定啟動器的存取。當使用具有連接埠集的SLM, LUN將可在擁有LUN的節點及該節點的HA合作夥伴的連接埠集中的一組lifs上存取。

在所有新LUN對應上、預設會啟用「SLM"。

確定是否在LUN對應上啟用了「SLA」

如果您的環境結合ONTAP 了在舊版中建立的LUN和從舊版轉換的LUN、您可能需要判斷是否在特定LUN上啟用選擇性LUN對應（SLA）。

您可以使用「LUN對應show -Fields report-nodes、nodes」命令輸出中顯示的資訊、來判斷LUN對應上是否已啟用「SLM"」。如果未啟用SLM,"-"會顯示在命令輸出「移轉節點」欄下的儲存格中。如果啟用了SLM,則顯示在「nodes」欄下的節點清單會複製到「移轉節點」欄中。

建立連接埠集、並將igroup繫結至連接埠集

除了使用選擇性LUN對應（SLM）之外、您也可以建立連接埠集、並將連接埠集繫結至igroup、進一步限制啟動器可用來存取LUN的LIF。如果您未將連接埠集繫結至igroup、則igroup中的所有啟動器都可以透過擁有LUN的節點上的所有LIF及所屬節點的HA合作夥伴來存取對應的LUN。

您必須至少有一個LIF和一個igroup。

除非您使用介面群組、否則建議將兩個生命段用於iSCSI和FC的備援。建議介面群組只使用一個LIF。

當節點上有兩個以上的生命期、而且您想將特定啟動器限制在某個生命期的子集時、搭配使用連接埠集與SLMs是很有利的。如果沒有連接埠集、則所有擁有LUN的節點和擁有節點HA合作夥伴、可透過擁有LUN的節點存取LUN的啟動器、即可存取節點上的所有目標。

步驟

1. 建立包含適當lifs的連接埠集：

   「portset create -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-protocol *port-name _port_name*」

   如果您使用FC、請將「傳輸協定」參數指定為「FCP」。如果您使用iSCSI、請將「傳輸協定」參數指定為「iSCSI」。

2. 將igroup繫結至連接埠集：

   「LUN igroup bind-vserver *vserver_name*-igroup *igroup_name*-portset *portSet_name*」

3. 驗證連接埠集和LIF是否正確：

   「portset show -vserver *vserver_name*」

```
Vserver   Portset   Protocol Port Names    Igroups
--------- --------- -------- ------------- --------
vs3       portset0  iscsi    lif0,lif1     igroup1
```

修改「SLM-報告節點」清單

如果您要將LUN或包含LUN的磁碟區移至同一個叢集內的另一個高可用度（HA）配對、則在開始移動之前、應先修改選擇性LUN對應（SLM）報告節點清單、以確保維持作用中、最佳化的LUN路徑。

步驟

1. 將目的地節點及其合作夥伴節點新增至Aggregate或Volume的報告節點清單：

   「LUN對應add-reporting-nodes -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-igroup *igroup_name*[-dite-aggregate *gregate name*|-dite-volume *Volume _name*]」

   如果命名慣例一致、您可以使用「-igroup*」而非「igroup」、同時修改多個LUN對應。

2. 重新掃描主機以探索新增的路徑。
3. 如果您的作業系統需要它、請將新路徑新增至多重路徑網路I/O（MPIO）組態。
4. 執行所需移動作業的命令、並等待作業完成。
5. 確認I/O是透過主動/最佳化路徑進行服務：

   「LUN對應顯示欄位報告節點」

6. 從報告節點清單中移除先前的LUN擁有者及其合作夥伴節點：

   「LUN對應移除報告節點-vserver *vserver_name*-path *lun_path*-igroup *igroup_name*-reme-nodes」

7. 驗證LUN是否已從現有LUN對應中移除：

   「LUN對應顯示欄位報告節點」

8. 移除主機作業系統的任何過時裝置項目。
9. 如有必要、請變更任何多重路徑組態檔。
10. 重新掃描主機以驗證是否移除舊路徑。+如需重新掃描主機的特定步驟、請參閱主機文件。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。