使用ndmpcopy傳輸資料

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/transfer-data-ndmpcopy-task.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ndmpcopy傳輸資料 1
使用ndmpcopy概述傳輸資料 1
ndmpcopy命令的選項 2

使用ndmpcopy傳輸資料

使用ndmpcopy概述傳輸資料

在支援NDMP v4的儲存系統之間、「ndmpcopy」nodesl解除 命令會傳輸資料。您可以執行完整和遞增資料傳輸。您可以傳輸完整或部分磁碟區、qtree、目錄或個別檔案。

使用發行版本的不限次數地進行遞增傳輸（一次完整備份、最多兩次遞增備份）ONTAP 。

從發行版的更新版本開始、遞增式傳輸最多只能有九個層級（一個完整備份、最多九個遞增備份）ONTAP 。

您可以在來源與目的地儲存系統的nodesdro解除 命令列執行「ndmpcopy」、或是在非資料傳輸來源或目的地的儲存系統上執行。您也可以在單一儲存系統上執行「ndmpcopy」、這是資料傳輸的來源和目的地。

您可以在"ndmpcopy（ndmpcopy）"命令中使用來源和目的地儲存系統的IPv6位址。路徑格式為「/vserver_name/volume名稱\[path\]」。

步驟

1. 在來源與目的地儲存系統上啟用NDMP服務：

如果您要在下列位置的來源或目的地執行資料傳輸：	使用下列命令…
SVM範圍的NDMP模式	「Vserver服務NDMP開啟」 對於管理SVM中的NDMP驗證、使用者帳戶為「admin」、使用者角色為「admin」或「備份」。在資料SVM中、使用者帳戶為「vsadmin」、使用者角色為「vsadmin」或「vsadmin-Backup」。
節點範圍的NDMP模式	「系統服務NDMP開啟」

2. 在儲存系統內或儲存系統之間、使用nnodesdro解除 命令「ndmpcopy」來傳輸資料：

   系統節點執行節點<節點名稱>< ndmpcopy [選項] source_ip:source_path dite_ip:destination_path [-MCS {inet| inet6}][-mcd {inet| inet6}][-md {inet|inson6}]*

   在ndmpcopy中不支援DNS名稱。您必須提供來源和目的地的IP位址。來源IP位址或目的地IP位址不支援回送位址（127.0.0.1）。

   - "ndmpcopy（ndmpcopy）"命令決定控制連線的位址模式、如下所示：
     - 控制連線的位址模式會對應所提供的IP位址。
     - 您可以使用「-mcs」和「-mcd」選項來覆寫這些規則。
   - 如果來源或目的地是ONTAP 指不支援的系統、則視NDMP模式（節點範圍或SVM範圍）而定、請使用允許存取目標Volume的IP位址。

- 「source_path」和「destining_path」是直到磁碟區、qtree、目錄或檔案精細層級為止的絕對路徑名稱。
- 「-mcs」指定控制連線至來源儲存系統的偏好定址模式。

  「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

- mcd'指定控制連線到目的地儲存系統的偏好定址模式。

  「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

- 「-md」指定來源與目的地儲存系統之間資料傳輸的偏好定址模式。

  「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

如果在"ndmpcopy（ndmpcopy）"命令中不使用"-md"選項、則資料連線的定址模式如下所示：

- 如果為控制連線指定的任一位址是IPv6位址、則資料連線的位址模式為IPv6。
- 如果為控制連線指定的兩個位址都是IPV4位址、則「ndmpcopy」命令會先嘗試使用IPv6位址模式進行資料連線。

  如果失敗、命令會使用IPv4位址模式。

  > 如果指定IPv6位址、則必須以方括弧括住。

  此命令範例可將資料從來源路徑（「來源路徑」）移轉至目的地路徑（「目的地路徑」）。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+ 此命令範例明確設定控制連線和資料連線、以使用IPv6位址模式：

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

ndmpcopy命令的選項

您應該瞭解「ndmpcopy」nodesl解除 命令的可用選項、才能成功傳輸資料。

下表列出可用的選項。如需詳細資訊、請參閱nodesdro解除 中的「ndmpcopy」手冊頁。

選項	說明
'-sa"username':['password（密碼）]	此選項可設定來源驗證使用者名稱和密碼、以連線至來源儲存系統。這是必填選項。 對於沒有管理權限的使用者、您必須指定使用者系統產生的NDMP專屬密碼。系統產生的密碼對管理員和非管理員使用者都是必填的。
'-da"username':['password（密碼）]	此選項可設定用於連線至目的地儲存系統的目的地驗證使用者名稱和密碼。這是必填選項。
'-st'｛'md5'	'text}
此選項可設定連線至來源儲存系統時所使用的來源驗證類型。這是必要選項、因此使用者應提供「text」或「md5」選項。	'-dt'｛'md5'
'text}	此選項可設定連線至目的地儲存系統時要使用的目的地驗證類型。
「-l」	此選項可將用於傳輸的傾印層級設為指定層級值。有效值為「0」、「1」、「9」、其中「0」表示完整傳輸、「1」至「9」表示遞增傳輸。預設值為「0」。
「-d」	此選項可產生ndmpcopy除錯記錄訊息。ndmpcopy除錯記錄檔位於「/mroot/etc/log」根磁碟區。ndmpcopy除錯記錄檔名稱為「ndmpcopy・yymmdd」格式。
「-f'」	此選項可啟用強制模式。此模式可在7-Mode磁碟區根目錄的「/etc/」目錄中覆寫系統檔案。
「-h」	此選項會列印說明訊息。
「-p」	此選項會提示您輸入來源和目的地授權的密碼。此密碼會覆寫針對「-sa」和「-da」選項所指定的密碼。 只有當命令在互動式主控台中執行時、才能使用此選項。
「-exclude」	此選項會將指定的檔案或目錄排除在資料傳輸所指定的路徑之外。此值可以是以逗號分隔的目錄或檔案名稱清單、例如「。**pst**」或「。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。