# SMTape錯誤訊息

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/chunks-out-order-reference.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SMTape錯誤訊息 1
區塊順序不正常 1
不支援區塊格式 1
無法分配記憶體 1
無法取得資料緩衝區 1
找不到快照 2
無法建立快照 2
無法鎖定快照 2
無法刪除快照 3
無法取得最新的快照 3
無法載入新磁帶 3
無法初始化磁帶 4
無法初始化還原串流 4
無法讀取備份映像 5
影像標頭遺失或毀損 5
內部聲明 5
無效的備份映像幻數 5
無效的備份映像Checksum 6
無效的輸入磁帶 6
無效的Volume路徑 6
備份集ID不相符 7
備份時間戳記不相符 7
工作因關機而中止 7
由於Snapshot自動刪除、工作已中止 7
磁帶目前正由其他作業使用中 8
磁帶順序不正常 8
傳輸失敗（MetroCluster 因為無法運作而中止） 8
傳輸失敗（ARL初始中止） 9
傳輸失敗（CFO啟動中止） 9
傳輸失敗（SFO啟動中止） 9
移轉中的基礎Aggregate 9
Volume目前正在移轉中 10
Volume離線 10
Volume不受限制 10

# SMTape錯誤訊息

## 區塊順序不正常

- 訊息

  「不按順序排列」

- 原因

  備份磁帶未依正確順序還原。

- 修正行動

  請重試還原作業、並依正確順序載入磁帶。

## 不支援區塊格式

- 訊息

  不支援區塊格式

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

## 無法分配記憶體

- 訊息

  「無法分配記憶體」

- 原因

  系統記憶體不足。

- 修正行動

  系統不太忙時、請稍後再重試工作。

## 無法取得資料緩衝區

- 訊息

「無法取得資料緩衝區」

- 原因

  儲存系統的緩衝區已用完。

- 修正行動

  等待部分儲存系統作業完成、然後重試工作。

# 找不到快照

- 訊息

  「找不到快照」

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  檢查指定的Snapshot複本是否可用。如果沒有、請使用正確的Snapshot複本重試。

# 無法建立快照

- 訊息

  「無法建立快照」

- 原因

  該磁碟區已包含Snapshot複本的最大數量。

- 修正行動

  刪除一些Snapshot複本、然後重試備份作業。

# 無法鎖定快照

- 訊息

  「無法鎖定快照」

- 原因

  Snapshot複本正在使用中或已刪除。

- 修正行動

如果另一個作業正在使用Snapshot複本、請等待該作業完成、然後重試備份。如果已刪除Snapshot複本、您將無法執行備份。

# 無法刪除快照

- 訊息

  「無法刪除快照」

- 原因

  無法刪除自動Snapshot複本、因為其他作業正在使用此複本。

- 修正行動

  使用「nap」命令來判斷Snapshot複本的狀態。如果不需要Snapshot複本、請手動刪除。

# 無法取得最新的快照

- 訊息

  「無法取得最新的快照」

- 原因

  最新的Snapshot複本可能不存在、因為SnapMirror正在初始化磁碟區。

- 修正行動

  初始化完成後重試。

# 無法載入新磁帶

- 訊息

  「無法載入新磁帶」

- 原因

  磁帶機或媒體發生錯誤。

- 修正行動

  請更換磁帶並重試此作業。

# 無法初始化磁帶

- 訊息

  「無法初始化磁帶」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。

- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

# 無法初始化還原串流

- 訊息

  「無法初始化還原串流」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。

- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

# 無法讀取備份映像

- 訊息

  「讀取備份映像失敗」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

# 影像標頭遺失或毀損

- 訊息

  「影像標頭遺失或毀損」

- 原因

  磁帶不包含有效的SMTape備份。

- 修正行動

  重試含有有效備份的磁帶。

# 內部聲明

- 訊息

  《內部主張》

- 原因

  發生內部SMTape錯誤。

- 修正行動

  回報錯誤、並將「etc/log/Backup」檔案傳送給技術支援部門。

# 無效的備份映像幻數

- 訊息

  「無效的備份映像幻數」

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

## 無效的備份映像Checksum

- 訊息

  「無效的備份映像Checksum」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

## 無效的輸入磁帶

- 訊息

  「輸入磁帶無效」

- 原因

  備份映像的簽名在磁帶標頭中無效。磁帶有毀損的資料或不包含有效的備份映像。

- 修正行動

  使用有效的備份映像重試還原工作。

## 無效的Volume路徑

- 訊息

  「無效的Volume路徑」

- 原因

  找不到用於備份或還原作業的指定磁碟區。

- 修正行動

  以有效的Volume路徑和Volume名稱重試工作。

# 備份集ID不相符

- 訊息

  「備份集ID中的相符項目」

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  載入正確的磁帶並重試工作。

# 備份時間戳記不相符

- 訊息

  《備份時間戳記中的相符項目》

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  使用「mtape還原-h」命令來驗證磁帶的標頭資訊。

# 工作因關機而中止

- 訊息

  「工作因關機而中止」

- 原因

  儲存系統正在重新開機。

- 修正行動

  儲存系統重新開機後、請重試工作。

# 由於Snapshot自動刪除、工作已中止

- 訊息

  「工作因Snapshot自動刪除而中止」

- 原因

  磁碟區空間不足、因此觸發了Snapshot複本的自動刪除。

- 修正行動

  釋放磁碟區中的空間、然後重試工作。

## 磁帶目前正由其他作業使用中

- 訊息

  「磁帶目前正由其他營運單位使用」

- 原因

  磁帶機正在由其他工作使用中。

- 修正行動

  在目前作用中的工作完成後、重試備份。

## 磁帶順序不正常

- 訊息

  「磁帶出問題」

- 原因

  用於還原作業的磁帶順序第一個磁帶沒有映像標頭。

- 修正行動

  將磁帶與映像標頭一起載入、然後重試工作。

## 傳輸失敗（MetroCluster 因為無法運作而中止）

- 訊息

  「Transfer failed（Transfered due to MetroCluster orioperation）」（傳輸失敗（因為無法執行還原作業而中斷）

- 原因

  SMTape作業會因切換或切換作業而中止。

- 修正行動

切換或切換作業完成後、請執行SMTape作業。

## 傳輸失敗（ARL初始中止）

- 訊息

  「Transfer failed（ARL初始中止）」（傳輸失敗（ARL初始中止））

- 原因

  如果啟動了Aggregate重新定位、則SMTape作業會在進行中、然後中止。

- 修正行動

  完成Aggregate重新配置作業後、請執行SMTape作業。

## 傳輸失敗（CFO啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（CFO啟動中止）」

- 原因

  由於CFO Aggregate的儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  CFO Aggregate的儲存容錯移轉完成後、請執行SMTape作業。

## 傳輸失敗（SFO啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（SFO初始中止）」

- 原因

  由於儲存容錯移轉（接管與恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  儲存容錯移轉（接管與恢復）作業完成後、請執行SMTape作業。

## 移轉中的基礎Aggregate

- 訊息

「基礎Aggregate正在移轉」

- 原因

  如果SMTape作業是在移轉中的集合體上啟動（儲存容錯移轉或集合體重新配置）、則SMTape作業會失敗。

- 修正行動

  完成Aggregate移轉後、請執行SMTape作業。

## Volume目前正在移轉中

- 訊息

  「Volume目前正在移轉中」

- 原因

  Volume移轉與SMTape備份無法同時執行。

- 修正行動

  磁碟區移轉完成後、請重試備份工作。

## Volume離線

- 訊息

  「Volume offline」

- 原因

  正在備份的Volume已離線。

- 修正行動

  將磁碟區上線、然後重試備份。

## Volume不受限制

- 訊息

  「Volume Not受限」

- 原因

  將資料還原至的目的地Volume並不受限制。

- 修正行動

限制磁碟區、然後重試還原作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。