管理FabricPool 鏡射

ONTAP 9

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/manage-mirrors-task.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理FabricPool 鏡射 1
管理FabricPool 鏡射總覽 1
建立FabricPool 一個鏡射 1
監控FabricPool 鏡射重新同步狀態 2
顯示FabricPool 鏡射詳細資料 2
推廣FabricPool 鏡像 3
移除FabricPool 鏡像 3
使用FabricPool 鏡射取代現有的物件存放區 4
在FabricPool 一個不一樣的組態上更換一個鏡像MetroCluster 5

管理FabricPool 鏡射

管理FabricPool 鏡射總覽

為了確保在發生災難時、資料存放區中的資料可存取、並讓您更換資料存放區、FabricPool 您可以新增第二個資料存放區、將資料同步分層至兩個資料存放區、以設定一個鏡射。您可以新增第二個資料儲存區至新的FabricPool 或現有的版塊組態、監控鏡射狀態、顯示FabricPool 鏡射詳細資料、升級鏡射、以及移除鏡射。您必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。

建立FabricPool 一個鏡射

若要建立FabricPool 一個鏡射鏡、您可以將兩個物件存放區附加到單FabricPool 一的物件庫。您可以FabricPool 將第二個物件存放區附加到現有的單一物件存放區FabricPool 的物件保存區、或是建立新的單一物件存放FabricPool 區的更新組態、然後將第二個物件存放區附加到其中、藉此建立一個鏡射鏡射。您也可以在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster 。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已經使用「儲存Aggregate object-store config」命令建立兩個物件存放區。
- 如果您要在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster ：
  - 您必須已經設定MetroCluster 並設定了這個功能
  - 您必須已在所選叢集上建立物件存放區組態。

    如果您是FabricPool 在雙叢集上建立MetroCluster 以供使用的物件鏡射、則必須在兩個叢集上建立物件儲存組態。

  - 如果您不使用內部部署物件存放區進行MetroCluster 不完整的組態設定、則應確保存在下列其中一種情況：
    - 物件存放區位於不同的可用性區域
    - 物件存放區已設定為將物件複本保留在多個可用度區域中

      "設定物件存放區以FabricPool 供在MetroCluster 一個不確定的組態中使用"

您用於FabricPool 鏡射的物件存放區必須與主要物件存放區不同。

建立FabricPool 一個鏡像的程序與MetroCluster 建立一個不同時適用於整個過程的不同時適用於整個過程的非MetroCluster組態相同。

步驟

1. 如果您不使用現有FabricPool 的版本、請使用「儲存區物件附加」命令、將物件存放區附加到集合體、以建立新的版本。

   此範例FabricPool 可將物件存放區附加至Aggregate、藉此建立新的功能。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
my-store-1
```

2. 使用「儲存區Aggregate object-store mirror」命令、將第二個物件存放區附加到Aggregate。

   此範例將第二個物件存放區附加至集合體、以建立FabricPool 一個鏡射鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-store-2
```

監控FabricPool 鏡射重新同步狀態

當您以鏡射取代主要物件存放區時、可能必須等待鏡射與主要資料存放區重新同步。

如果將此鏡射同步、則不會顯示任何項目。FabricPool

步驟

1. 使用「shorage Aggregate object-store show-resSync狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                          Complete
      Aggregate    Primary       Mirror        Percentage
      ---------    -----------   ----------    ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2     40%
```

顯示FabricPool 鏡射詳細資料

您可以顯示FabricPool 有關一個物件鏡射的詳細資料、查看組態中有哪些物件存放區、以及物件存放區鏡射是否與主要物件存放區同步。

步驟

1. 使用FabricPool 「shorage Aggregate object-store show」命令顯示有關鏡射的資訊。

   此範例顯示FabricPool 有關主物件和鏡射物件儲存在鏡射中的詳細資料。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

此範例顯示FabricPool 有關鏡射的詳細資料、包括鏡射是否因重新同步作業而降級。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

推廣FabricPool 鏡像

您可以將物件存放區鏡像重新指派為主要物件存放區、方法是加以提升。當物件存放區鏡射成為主要鏡射時、原始主要鏡射會自動變成鏡射。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此鏡射必須同步FabricPool
- 物件存放區必須正常運作

您可以使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始鏡像可能是AWS物件存放區、但您可以用Azure物件存放區來取代它。

步驟

1. 使用「儲存區Aggregate object-store modify -Aggregate」命令來升級物件存放區鏡像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

移除FabricPool 鏡像

如果不再需要複寫物件存放區、您可以移除FabricPool 此鏡射。

主要物件存放區必須正常運作、否則命令會失敗。

步驟

1. 使用FabricPool 「儲存Aggregate object-store unmirror -Aggregate」命令、移除物件存放區鏡像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

使用FabricPool 鏡射取代現有的物件存放區

您可以使用FabricPool 鏡射技術、將一個物件存放區換成另一個物件存放區。新的物件存放區不需要使用與原始物件存放區相同的雲端供應商。

您可以使用使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始物件存放區可能會使用AWS做為雲端供應商、但您可以將它取代為使用Azure做為雲端供應商的物件存放區、反之亦然。不過、新的物件存放區必須保留與原始物件相同的物件大小。

步驟

1. 使用FabricPool 「儲存物件儲存鏡射」命令、將新的物件儲存區新增至現有FabricPool 的物件儲存區、以建立一個鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用「shorage Aggregate object-store show-res出 同步狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                  Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store> show -Fields mirror type、is鏡射降級」命令來驗證鏡射是否同步。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用「儲存區Aggregate object-store modify」命令、將主要物件存放區與鏡射物件存放區交換。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用「shorage Aggregate object-store show -Fields mirror type、is-mirror降級」命令來顯示FabricPool 有關此鏡射的詳細資料。

   此範例顯示FabricPool 有關鏡射的資訊、包括鏡射是否降級（非同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用FabricPool 「shorage Aggregate object-store unmirror」命令移除鏡射鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用FabricPool 「shorage aggregate object-store show -Fields mirror type、is鏡射降級」命令、驗證該物件是否回到單一物件存放區組態中。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

在FabricPool 一個不一樣的組態上更換一個鏡像MetroCluster

如果FabricPool 某個物件儲存在一個鏡射中、在MetroCluster 一個物件組態中毀損或永久無法使用、您可以讓物件儲存鏡射（如果鏡射尚未儲存）、從FabricPool 鏡射中移除受損的物件儲存區。 然後將新的物件儲存鏡射新增FabricPool 到這個物件庫。

步驟

1. 如果受損的物件存放區尚未是鏡射、請使用「儲存區Aggregate object-store modify」命令、讓物件儲存鏡射。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用「shorage aggregate object-store unmirror」命令、將物件存放區鏡射從FabricPool 實體中移除。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 您可以在移除鏡射資料存放區之後、使用「叢集集合體物件存放區修改」搭配「強制分層的MetroCluster true」選項、強制在主要資料存放區上恢復分層。

   沒有鏡射會干擾MetroCluster 到整個流程組態的複寫需求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令建立替換物件存放區。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用「shorage Aggregate object-store mirror」命令、將物件存放區鏡射新增FabricPool 至鏡射。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用「儲存Aggregate object-store show」命令顯示物件存放區資訊。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 使用「shorage Aggregate object-store show-res出 同步狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。