設定LDAP或NIS伺服器存取

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/enable-nis-ldap-users-access-cluster-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定LDAP或NIS伺服器存取 1
設定LDAP或NIS伺服器存取總覽 1
設定LDAP伺服器存取 1
設定NIS伺服器存取 2
建立名稱服務交換器 3

設定LDAP或NIS伺服器存取

設定LDAP或NIS伺服器存取總覽

您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、LDAP或NIS帳戶才能存取SVM。交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。

設定LDAP伺服器存取

您必須先設定LDAP伺服器存取SVM、LDAP帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」命令、在SVM上建立LDAP用戶端組態。然後您可以使用「vserver services name-service LDAP create」命令、將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須安裝 "CA簽署的伺服器數位憑證" 在SVM上。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）
- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）
- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

除非有其他需求、否則最好使用預設架構。如果是、您可以複製預設架構並修改複本、以建立自己的架構。如需詳細資訊、請參閱下列文件。

- "NFS組態"
- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"

步驟

1. 在SVM上建立LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_ips -schemap schema-use-start-tls true|fals'

   ⓘ 只有資料SVM存取才支援Start TLS。不支援存取管理SVM。

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM 'engData'上建立名為「corp」的LDAP用戶端組態。用戶端使用IP位址「172.160.100」和「172.16.0.101」、匿名連結至LDAP伺服器。用戶端使用「RFC-2307」架構進行LDAP查詢。用戶端與伺服器之間的通訊會使用Start TLS加密。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

2. 將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯：「vserver services name-service LDAP create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可將LDAP用戶端組態「corp」與SVM「engData」建立關聯、並在SVM上啟用LDAP用戶端。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service LDAP creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時報告錯誤訊息。

3. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令會驗證SVM vs0上的LDAP伺服器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

設定NIS伺服器存取

您必須先設定NIS伺服器對SVM的存取權、NIS帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令、在SVM上建立NIS網域組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在SVM上設定NIS網域之前、所有已設定的伺服器都必須可供使用和存取。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

您可以建立多個NIS網域。一次只能將一個NIS網域設定為「現用」。

步驟

1. 在SVM上建立NIS網域組態：「vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true|假-nis-servers ns_server_ips」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

   以下命令可在SVM 'engData'上建立NIS網域組態。NIS網域「nisdomain」在建立時會作用、並以IP位址「192.0.2.180」與NIS伺服器通訊。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

建立名稱服務交換器

名稱服務交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。您可以使用「vserver services name-service ns-switchmodify」命令來指定名稱服務來源的查詢順序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定LDAP和NIS伺服器存取。
- 您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 指定名稱服務來源的查詢順序：

   「Vserver services name-service ns-switchmodify -vserver Svm_name -database_service_switch_database-sources name_service_source_order」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   以下命令指定"engData'SVM上"passwd"資料庫的LDAP和NIS名稱服務來源的查詢順序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。