在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/effect-moving-copying-lun-snapshot-copies-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果 1
在Snapshot複本總覽中移動或複製LUN的效果 1
從Snapshot複本還原單一LUN 1
從Snapshot複本還原磁碟區中的所有LUN 2
從磁碟區刪除一或多個現有的Snapshot複本 3

在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果

在Snapshot複本總覽中移動或複製LUN的效果

快照複本是在磁碟區層級建立。如果您將LUN複製或移動到不同的磁碟區、則目的地volune的Snapshot複本原則會套用到複製或移動的磁碟區。如果未為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會為移動或複製的LUN建立Snapshot複本。

從Snapshot複本還原單一LUN

您可以從Snapshot複本還原單一LUN、而不需還原包含單一LUN的整個Volume。您可以將LUN還原到原位或磁碟區中的新路徑。此作業只會還原單一LUN、而不會影響磁碟區中的其他檔案或LUN。您也可以使用串流還原檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的磁碟區必須有足夠的空間才能完成還原作業：
  - 如果還原的是空間保留LUN、其中部分保留為0%、則需要還原LUN的一倍大小。
  - 如果還原的是空間保留LUN、而部分保留空間為100%、則需要還原LUN的兩倍大小。
  - 如果您要還原非空間保留LUN、則只需要用於還原LUN的實際空間。
- 必須已建立目的地LUN的Snapshot複本。

  如果還原作業失敗、則目的地LUN可能會被刪減。在這種情況下、您可以使用Snapshot複本來防止資料遺失。

- 必須已建立來源LUN的Snapshot複本。

  在極少數情況下、LUN還原可能會失敗、使來源LUN無法使用。如果發生這種情況、您可以使用Snapshot複本、將LUN恢復到還原嘗試前的狀態。

- 目的地LUN和來源LUN必須具有相同的作業系統類型。

  如果您的目的地LUN與來源LUN的作業系統類型不同、則在還原作業之後、主機可能會失去對目的地LUN的資料存取權。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。
2. 卸載主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消LUN對應：

   "LUN對應刪除-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 確定要將LUN還原至的Snapshot複本：

   「Volume snapshot show -vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱」

5. 在還原LUN之前、先建立LUN的Snapshot複本：

   磁碟區快照建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

6. 還原磁碟區中的指定LUN：

   「Volume Snapshot還原檔-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*-path *lun_path*`

7. 請依照畫面上的步驟進行。
8. 如有必要、請將LUN上線：

   "LUN modify -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-st現 線"

9. 如有必要、請重新對應LUN：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

10. 從主機重新掛載LUN。
11. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從Snapshot複本還原磁碟區中的所有LUN

您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原指定磁碟區中的所有LUN。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。

   若使用SnapRestore 不停止所有主機存取磁碟區中的LUN、可能會導致資料毀損和系統錯誤。

2. 卸載該主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消對應LUN：

   "LUN對應刪除-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 確定要將磁碟區還原到的Snapshot複本：

   「Volume snapshot show -vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱」

5. 將您的權限設定變更為進階：

   "進階權限"

6. 還原資料：

   磁碟區快照還原-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

7. 請依照畫面上的指示操作。

8. 重新對應LUN：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

9. 驗證LUN是否處於線上狀態：

   「LUN show -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-Fields st現 況」

10. 如果LUN不在線上、請將其上線：

    "LUN modify -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-st現 線"

11. 將您的權限設定變更為admin：

    「et -priv. admin」

12. 從主機重新掛載LUN。
13. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從磁碟區刪除一或多個現有的Snapshot複本

您可以從磁碟區手動刪除一或多個現有的Snapshot複本。如果您的磁碟區需要更多空間、您可能會想要這麼做。

步驟

1. 使用「volume snapshot show」命令來驗證您要刪除的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3

                                                  ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- -----  ------ -----
vs3      vol3
                 snap1.2013-05-01_0015   100KB   0%    38%
                 snap1.2013-05-08_0015   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-09_0010   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-10_0010   76KB   0%    32%
                 snap3.2013-05-10_1005   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1105   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1205   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1305   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1405   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1505   72KB   0%    31%
10 entries were displayed.
```

2. 使用「Volume Snapshot DELETE」命令刪除Snapshot複本。

如果您想要...	輸入此命令...
刪除單一Snapshot複本	「Volume snapshot delete -vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *snapshot name*」
刪除多個Snapshot複本	「Volume snapshot delete -vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *snapshot name1* [,*snapshot name2*,…]」
刪除所有Snapshot複本	「Volume Snapshot刪除-vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *」

以下範例會刪除Volume vol3上的所有Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot delete -vserver vs3 -volume vol3 *

10 entries were acted on.
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。