ストレージを管理します

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_add_storage_01.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージを管理します 1
ストレージを追加します 1
ストレージシステムを管理 3
設定されているストレージタイムアウトを変更します 5

ストレージを管理します

ストレージを追加します

VM をバックアップまたはリストアする前に、ストレージクラスタまたは Storage VM を追加する必要があります。ストレージを追加すると、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere が vCenter でバックアップとリストアの処理を認識して管理できるようになります。

- 使用する GUI

  VMware vSphere Web Client を使用してストレージを追加します。

- サイズの大きい LUN

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 以降では、 ASA アグリゲートで最大 128TB の大容量 LUN サイズのデータストアがサポートされます。大規模な LUN の場合、 SnapCenter ではレイテンシを回避するためにシックプロビジョニング LUN のみがサポートされます。

- VMware の仮想ボリューム（ VVOL ）

  最初に VVOL ストレージシステムを ONTAP Tools for VMware vSphere に追加してから、 VVOL ストレージシステムを SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に追加する必要があります。

  詳細については、を参照してください "VMware vSphere 向け ONTAP ツール"

ESXi サーバ、 SnapCenter VMware プラグイン、および各 vCenter は、同時に同期する必要があります。ストレージを追加しようとしても、 vCenter の時刻設定が同期されていないと、 Java 証明書エラーが表示されて処理が失敗することがあります。

SnapCenter VMware プラグインは、直接接続された Storage VM と Storage クラスタ内の Storage VM でバックアップおよびリストア処理を実行します。

> SnapCenter VMware プラグインを使用して VMDK 上のアプリケーションベースのバックアップをサポートしている場合は、 SnapCenter の GUI を使用してストレージクレデンシャルを入力し、ストレージシステムを登録する必要があります。

- リンクモードの vCenter では、各 vCenter にストレージシステムを個別に追加する必要があります。
- Storage VM の名前は管理 LIF に解決できる必要があります。

  SnapCenter で Storage VM 名に etc ホストエントリを追加した場合は、それらのエントリが仮想アプライアンスからも解決できることを確認する必要があります。

  管理 LIF に解決できない名前の Storage VM を追加すると、プラグインがその Storage VM 上のデータストアまたはボリュームを検出できないため、スケジュールされたバックアップジョブが失敗します。この場合は、 Storage VM を SnapCenter に追加して管理 LIF を指定するか、 Storage VM を含むクラスタを追加してクラスタ管理 LIF を指定してください。

- ストレージクレデンシャルは、 SnapCenter VMware プラグインの複数のインスタンス間、または

Windows SnapCenter Server と vCenter 上の SnapCenter プラグイン間で共有されません。

手順

1. vSphere Web Client の左側のナビゲーションペインで、 * ストレージシステム * をクリックします。
2. ストレージシステムページで、をクリックします ✚ * 追加 * 。



3. Add Storage System * ウィザードで、次の表に示す基本的な Storage VM またはクラスタ情報を入力します。

フィールド名	操作
ストレージシステム	ストレージクラスタまたは Storage VM の FQDN または IP アドレスを入力してください。SnapCenter VMware プラグインは、異なるクラスタ上で同じ名前のストレージシステムを複数サポートしていません。SnapCenter でサポートされる各ストレージシステムには、一意のデータ LIF IP アドレスが必要です。
プラットフォーム	プラットフォームを選択します。
ユーザ名	Storage VM へのログオンに使用する ONTAP ユーザ名を入力します。
パスワード	Storage VM のログオンパスワードを入力します。
プロトコル	ストレージプロトコルを選択します。
ポート	ポート 443 （デフォルト）またはポート 80 を選択して vCenter と通信します。ポート 443 は、 VM およびデータストアのバックアップとリストアの処理を実行する際に、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 用 Storage VM ホストと vCenter 間の通信に使用されます。VVol VM を保護する場合は、デフォルトのポート 443 を選択する必要があります。
タイムアウト	vCenter が処理をタイムアウトするまで待機する秒数を入力します。デフォルトは 60 秒です
優先 IP	Storage VM に複数の管理 IP アドレスがある場合は、このチェックボックスをオンにして、SnapCenter で使用する IP アドレスを入力します。* 注： * IP アドレスを入力するときは角かっこ（ [] ）を使用しないでください。

フィールド名	操作
SnapCenter サーバイベントを syslog に記録します	SnapCenter VMware プラグインのイベントをログに記録するチェックボックスをオンにします。
処理に失敗した場合に AutoSupport 通知をストレージシステムに送信します	失敗したデータ保護ジョブに関する AutoSupport 通知を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。また、 Storage VM で AutoSupport を有効にし、 AutoSupport E メールを設定する必要があります。

4. [追加（ Add ）] をクリックします。

   ストレージクラスタを追加すると、そのクラスタ内のすべての Storage VM が自動的に追加されます。自動的に追加された Storage VM （「暗黙的な」 Storage VM とも呼ばれます）は、クラスタのサマリーページに、ユーザ名ではなくハイフン（ - ）で表示されます。ユーザ名は、明示的なストレージエンティティに対してのみ表示されます。

ストレージシステムを管理

VMware vSphere Web Client を使用して VM やデータストアをバックアップまたはリストアするには、ストレージを追加する必要があります。

Storage VM を変更します

VMware vSphere Web Client を使用して、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に登録されているクラスタおよび Storage VM の構成を変更し、 VM のデータ保護処理に使用できます。

クラスタの一部として自動的に追加された Storage VM （暗黙的な Storage VM とも呼ばれます）を変更すると、その Storage VM は明示的な Storage VM に変更され、そのクラスタ内の残りの Storage VM を変更することなく個別に削除できます。Storage Systems ページでは、暗黙的な Storage VM の場合、ユーザ名が "-" と表示されます。ユーザ名はクラスタリスト内の明示的な Storage VM に対してのみ表示され、 ExpicitSVM フラグは true に設定されています。すべての Storage VM は、関連付けられたクラスタの下に常に表示されます。

> SnapCenter の GUI を使用してアプリケーションベースのデータ保護処理用に Storage VM を追加した場合は、追加した Storage VM を変更するために同じ GUI を使用する必要があります。

手順

1. VMware vSphere Web Client の左側のナビゲータペインで、 * ストレージシステム * をクリックします。
2. [* ストレージシステム *] ページで、変更する Storage VM を選択し、をクリックします * 編集 * 。
3. [Edit Storage System*](ストレージ・システムの編集) ウィンドウで新しい値を入力し '[**Update**](アップデート) をクリックして変更を適用します



Storage VM の名前を変更します

VM をリソースグループに追加したあとに名前を変更すると、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere が名前ではなく VM UUID に対応しているため、リソースページに新しい名前が表示されないことがあります。

リソースページに新しい VM の名前が表示されるようにするには、次の手順を実行します。

1. リソースグループを編集して VM を削除する。
2. VM の名前を変更します。
3. リソースグループに VM を再度追加します。

Storage VM を削除します

VMware vSphere Web Client を使用して、 vCenter のインベントリから Storage VM を削除できます。

> SnapCenter の GUI を使用してアプリケーションベースのデータ保護処理用に Storage VM を追加した場合は、追加した Storage VM を変更するために同じ GUI を使用する必要があります。

Storage VM を削除する前に、 Storage VM 内のすべてのデータストアをアンマウントする必要があります。

削除する Storage VM に存在するバックアップがリソースグループに含まれていると、そのリソースグループのそれ以降のバックアップは失敗します。

手順

1. VMware vSphere Web Client の左側のナビゲータペインで、 * ストレージシステム * をクリックします。
2. [* ストレージシステム *] ページで、削除する Storage VM を選択し、 [* 削除] をクリックします。
3. [ストレージ・システムの削除] 確認ボックスで '[ストレージ・システムの削除 *] のチェックボックスをオンにし '[はい *] をクリックして確定します
4. 削除した Storage VM が ESXi 6.7 Server で管理されていた場合は、 Web Client Service を再起動する必要があります。

   "VMware vSphere Web Client Service を再起動します"。

設定されているストレージタイムアウトを変更します

以前にバックアップが正常に実行されていたとしても、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere がストレージシステムの待機時間が設定されたタイムアウト時間を超えると、バックアップが失敗することがあります。この状況が発生した場合は、設定されているタイムアウト値を大きくすることができます。

「 Unable to discover resources on SCV ： Unable to get storage details for datastore <xxx> …」というエラーが表示されることがあります

手順

1. VMware vSphere Web Client で、 * Storage Systems * をクリックします。
2. Storage Systems （ストレージ・システム）ページで、変更するストレージ・システムを選択し、 * Edit （編集） * をクリックします。
3. [タイムアウト] フィールドで、秒数を増やします。

   大規模な環境では 180 秒を推奨します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.