使用 SnapDrive 配置向

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_snapdrive_configuration_wizard_in_nfs_san_and_mixed_environment.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapDrive 配置向□ 1
在 NFS □境中配置的□□ 1
在 SAN □境中配置的□□ 1
在混合 SAN 和 NFS □境中配置的□□ 2

使用 SnapDrive 配置向□

通□配置向□，□可以在 NFS， SAN 或混合□境中□行配置。

在 NFS □境中配置的□□

以下是在 NFS □境中配置的□□。

□□

1. □□ * NFS * 配置文件。
2. □用 Protection Manager 集成。
   - □□ `Yes` 以使用 DataFabric Manager □用□□□限□□。
     - □入 DataFabric Manager 服□器名称或 IP 地址，后跟用□名和密□。
     - □入 `http/https` 端口以与 DataFabric Manager □行通信。默□□□ `8088` 。
     - □入 SSL 服□器端口以□□ DataFabric Manager 。默□□□ `8488` 。
     - □用 HTTPS 以与 DataFabric Manager □行通信。
   - □□ `No` 可使用 RBAC □用□□□限□□。
3. 指定基于角色的□□控制方法。可能□□ 原生 和 `dFM` 。
   - □□ 原生 以使用存□在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 或 ` /vol/vol0/sdprbac/sdgenergicname.prbac` 中的控制文件□□主机的□□□限。
   - □□ `dFM` 可使用 Operations Manager 控制台□□□□□限。

     > 如果在未配置 DataFabric Manager 的情况下□□ `dFM` as `RBAC` 方法， □会□示一条警告消息，指出在未□用 Protection Manager 集成的情况下， RBAC 方法已□□□ `dFM` 。

4. 指定 `https` 或 `http` 以与存□系□□行通信。
5. 最后一□是将配置更改保存在 `snapdrive.conf` 文件中，然后重新□□守□□程。
   - 如果□□ 是， □ SnapDrive 守□□程将重新□□，并反映配置更改。
   - 如果□□ `No` ， □ `snapdrive.conf` 文件中的□量□会□生更改，但不会反映□些更改。

在 SAN □境中配置的□□

以下是在 SAN □境中配置的□□。

□□

1. □□ SAN 配置文件。
2. □□所需的□□□□。
   - □□ `FCP` 以□置 default-transport 。
   - □□ `iscsi` 以□置 default-transport 。

3. □□ SAN 存□堆□（ MPIO 解决方案，卷管理器和文件系□的□合）。□□包括 原生， veritas 和 none 。

   SnapDrive 不支持 Veritas for iSCSI □□□□。

4. □用 Protection Manager 集成。
   - □□ Yes 以使用 DataFabric Manager □用□□□限□□。
     - □入 DataFabric Manager 服□器名称或 IP 地址，后跟用□名和密□。
     - □入 http/https 端口以与 DataFabric Manager □行通信。默□□□ 8088 。
     - □入 SSL 服□器端口以□□ DataFabric Manager 。默□□□ 8488 。
     - □用 HTTPS 以与 DataFabric Manager □行通信
   - □□ No 可使用 RBAC □用□□□限□□。
5. 指定基于角色的□□控制方法。可能□□ 原生 和 dFM 。
   - □□ 原生 以使用存□在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac 或 /vol/vol0/sdprbac/sdgenergicname.prbac` 中的控制文件□□主机的□□□限。
   - □□ dFM 可使用 Operations Manager □□□□□限。

   > 如果在未配置 DataFabric Manager 的情况下□□ dFM as RBAC 方法， □会□示一条警告消息，指出在未□用 Protection Manager 集成的情况下， RBAC 方法已□□□ dFM 。

6. 指定 https 或 http 以与存□系□□行通信。
7. 最后一□是将配置更改保存在 snapdrive.conf 文件中，然后重新□□守□□程。
   - 如果□□ 是， □ SnapDrive 守□□程将重新□□，并反映配置更改。
   - 如果□□ No， □ snapdrive.conf 文件中的□量□会□生更改，但不会反映□些更改。

在混合 SAN 和 NFS □境中配置的□□

以下是在混合 SAN 和 NFS □境中配置的□□。

□□

1. □□混合配置文件。
2. □□所需的□□□□。
   - □□ FCP 以□置 default-transport 。
   - □□ iscsi 以□置 default-transport 。
3. □□ SAN 存□堆□（ MPIO 解决方案，卷管理器，文件系□的□合）。□□包括 原生， veritas 和 none 。

   SnapDrive 不支持 Veritas for iSCSI □□□□。

4. □用 Protection Manager 集成。
   - □□ Yes 以使用 DataFabric Manager □用□□□限□□
     - □入 DataFabric Manager 服□器名称或 IP 地址，后跟用□名和密□。

    - □入 `http/https` 端口以与 DataFabric Manager □行通信。默□□□ `8088` 。
    - □入 SSL 服□器端口以□□ DataFabric Manager 。默□□□ 8488. 。
    - □用 HTTPS 以与 DataFabric Manager □行通信。
  - □□ `No` 可使用 RBAC □用□□□限□□。
5. 指定基于角色的□□控制方法。可能□□ **原生** 和 `dFM` 。
  - □□ **原生** 以使用存□在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 或 ` /vol/vol0/sdprbac/sdgenergicname.prbac` 中的控制文件□□主机的□□□限
  - □□ `dFM` 可使用 Operations Manager 控制台□□□□□限。

    > 如果在未配置 DataFabric Manager 的情况下□□ `dFM` as `RBAC` **方法** ， □会□示一条警告消息，指出在未□用 Protection Manager 集成的情况下， RBAC 方法已□□□ `dFM` 。

6. 指定 `https` 或 `http` 以与存□系□□行通信。
7. 最后一□是将配置更改保存在 `snapdrive.conf` 文件中，然后重新□□守□□程。
  - 如果□□ **是** ， □ SnapDrive 守□□程将重新□□，并反映配置更改。
  - 如果□□ `No` ， □ `snapdrive.conf` 文件中的□量□会□生更改，但不会反映□些更改。

SnapDrive 会修改 `snapdrive.conf` 文件中的以下□量。

- ` contact-http-dfm_port_`
- ` □系人 -ssl-dfm_port_`
- ` 使用 https 到 dfm_`
- `` default-transport_
- ` 使用 https 到存□器 _`
- ` fsttype_`
- ` 多路径□型 _`
- ` vmtype_`
- ` RBAC 方法 _`
- ` RBAC □存 _`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.