命令摘要
Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/reference_configuration_command_lines.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

命令摘要 1
組態命令列 1
儲存資源配置命令列 1
主機端命令列 4
Snapshot作業命令列 5

命令摘要

適用於UNIX的支援不同的命令列、例如組態、儲存資源配置、主機端管理、SnapDrive和Snapshot作業。

組態命令列

UNIX指令的適用功能可用於組態作業。SnapDrive

下列命令列選項可用於組態作業。

- 「SnapDrive 此功能可存取｛show | list｝*filename*」
- 《核對LUN的組態》SnapDrive
- 「SnapDrive 此功能可刪除_apply_name [apply_name…]_]
- 《組態清單》SnapDrive
- 「SnapDrive 組態集（-DFM）*user_name* applet_name [apply_name…]」
- 「SnapDrive 此組態集[-viadmin]*user_name viadmin_name*'
- 「SnapDrive 支援組態顯示_[host_file_name]_」
- 《不確定組態檢查叢集》SnapDrive
- 《發揮作用準備LUN -計數》SnapDrive
- 「SnapDrive 此功能可協助您移轉設定_storage、system、name new_storage、system、name_
- 「SnapDrive Singconfig移轉刪除_new_storage系統名稱[new_storage系統名稱…]_'
- 《不保存組態移轉清單》SnapDrive
- 「SnapDrive 功能組新增igroup_name檔案名稱[filename…]」
- 《SnapDrive 由零件組刪除檔案名稱[filename…]》
- 《路由清單》SnapDrive

儲存資源配置命令列

有些SnapDrive 適用於UNIX的指令可用於儲存資源配置。

下列命令列選項可用於儲存資源配置作業：

營運	命令列選項
建立	「SnapDrive 實體儲存設備cree-LUN *long lun_name* [*lun_name …*]-lunsize *size*[{-dg
-vg }_dg/name_][-igroup *ig_name*[*ig_name …*][{-Reserve	-noreserve }][-fstype_][-type_][-type _]

營運	命令列選項
「SnapDrive 資料儲存區建立｛-lvolvol	-hostvol｝*file_spec*[{-dg
-vg}_dg名稱_]｛-dgsize	-vgsize｝*size_filervol _long_filer_path*[{-noreserveeeee
-reserve}][-fstype_type_][-vmtype *typ*]	「實體儲存設備create -FS *file_spec*-nolvm [-fsopts options][-mntopts options][-nopersist]｛-LUN *long lun_name*
-filervol *long filer_path*｝-lunsize *size*[-igroup *name* [*ig_name_name*-name_-nol_name_]-[-vmor_typ_][-vest_][-ve_保留類型_ SnapDrive	《SnapDrive 支援儲存設備：create *host_lvm_fspec* -filervol *long filer_path*-DGESITY *Size*[-igroup *ig_name*[*ig_name …*][{-Reserve
-noreserve }]》	《SnapDrive 支援儲存設備建立_host_lvm_fspec_-lun *long lun_name*[*lun_name …*]-lunsize *size*[-igroup *ig_name*[*ig_name …*]][{-Reserve
-noreserve }] [NOTE] ==== 您可以根據想要建立的儲存類型、使用任何形式的「-file_spec]」引數。（請記住、「-dg」是「-vg」的同義詞、而「-hostvol」則是「-lvol'」的同義詞。） 若要直接在LUN上建立檔案系統、請使用此格式：「-FS *file_spec*（-nolvm -FS *type*][-fsops *options*][-mntops *options*][-vmtype *type*]」 若要建立使用磁碟群組或主機磁碟區的檔案系統、請使用下列格式：「-FS *file_spec*（-fstype_type_][-fsopts *options*][-mntops_options_][-hostvol_file_spec_][-dg *dg*名稱][-vmtype *type*] 若要建立邏輯或主機磁碟區、請使用下列格式：「[-hostvol_file_spec_][-dg *dg*名稱][-fstype_type_][-vmtype *type*] 若要建立磁碟群組、請使用以下格式：「-dg *dg*名稱（-fstype_type_][-vmtype *type*]）」 ====	連線
「SnapDrive 實體儲存設備連接-FS *file_spec -nolvm* -LUN *long lun_name*[-igroup *ig_name*[*ig_name …*][-nopersist][-mntets選項][-fstype_][-vmtype *typ*]	「SnapDrive 實體儲存設備連接-FS *file_spec* -hostvol_file_spec_-LUN *long LUN*名稱[*lun_name …*][-igroup *ig_name*[*ig_name …*]][-nopersist][-mntets選項][-fstype_][-vmtype _]

營運	命令列選項
「SnapDrive 功能性儲存設備連接-LUN *long lun_name*[*lun_name …*][-igroup *ig_name*[*ig_name …*]-vmtype *type*]	「SnapDrive 功能性儲存設備連接-LUN *long lun_name*[*lun_name…*][-vmtype *type*]」
「SnapDrive 實體儲存設備連線-fs_file_spec_ ｛-hostvol	-lvol｝*file_spec*-LUN *long_lun_name*[*lun_name…*][-nopersist][-mnttops選項][-fstype_][-vmtype *type*]
中斷連線	「SnapDrive 停止儲存設備- LUN *long lun_name* [*lun_name…*][-vmtype *type*]」
「SnapDrive 停止儲存設備連線： ｛-vg	-dg
-FS	-lvol
-hostvol｝*file_spec*[*file_spec…*][{-vg	-dg
-fs	-lvolvol
-hostvol}_file_spec_…」 …] [-f完整][-fstype_type_][-vmtype *type*]	調整大小
「SnapDrive 功能變數儲存區大小： ｛-dg	-vg｝*file_spec*[*file_spec…*]｛-roadby
-roadto｝*size*[-*addlun*[-igroup *ig_name*[*ig_name …*]][{-reseserve	-noreserve}][-fstype__type _vm_type_類型]
顯示/列出	「SnapDrive 本產品的功能包括：儲存功能{ show
list }-filername_[*filername …*][-verbose][-quidle][-Capabilities]	「SnapDrive 功能性儲存設備：{ show
list }-filervol *long filer_path*[*filer_path…*][-verbose][-quidle][-Capabilities]	「SnapDrive 本產品的儲存功能 ｛show
list｝ ｛-all	device｝[-Capabilities｝」
「SnapDrive 不完整的儲存設備顯示[-verbose]{-filername_[*filername…*]	-filervol *volname*[*volname…*]｝[-Capabilities]」
「SnapDrive 功能性儲存功能 ｛show	list｝-LUN *long lun_name*[*lun_name …*][-verbose][-quidle][-STATUS][-Capabilities]
「SnapDrive 僅供參考」 ｛show	list｝ ｛-vg
-dg	-fs
-lvolvol	-hostvol｝*file_spec*[*file_spec…*][{-vg
-fs	-lvolvol
-hostvolvol｝*file_spec*[*file_spec…*][-verbose][-quid][-quid][-quide"[-quide"[-questy_][-stypest_]功能[_	《SnapDrive 不儲存區：{ show

營運	命令列選項
list }{-filer_filer_name_[*filer_name*…]	-filervol *long*檔案管理器路徑[*filer_path …*]}[-verbose][-Capabilities][-quidle]
「SnapDrive 功能性儲存設備{ show	list }-lun *long lun_name*[*lun_name …*][-verbose][-stestype_type_][-vmtype *type*][-Capabilities][-quality]
刪除	「SnapDrive 實體儲存設備刪除[-LUN]*LON_LUN_name*[LUN_name…] [-fstyp類型][-vmtype類型]
「SnapDrive 功能區刪除[-vg	-dg
-FS	-lvol
-hostvol]*file_spec*[*file_spec…*][{-vg	-dg
-fs	-lvolvol

相關資訊

命令列引數

主機端命令列

UNIX命令的支援用於主機端作業。SnapDrive

下表提供主機端作業的各種命令列選項。

營運	命令列選項
主機連線	「SnapDrive 支援主機連線-LUN *long lun_name* [*lun_name …*][-vmtype *type*]」
「SnapDrive 支援主機連線功能-FS *file_spec*-nolvm -LUN *long LUN*名稱[-noperersist][-mnttops選項][-fstype_type_][-vmtype *type*]	「SnapDrive 支援主機連線功能-FS *file_spec* -hostvol_file_spec_-LUN *long LUN*名稱[*lun_name*][-nopersist][-mnttops *options*]-vmtype *te*]
主機中斷連線	「SnapDrive 支援主機中斷連線LUN *long lun_name* [*lun_name…*][-vmtype *type*]」
「SnapDrive 支援主機中斷連線（{-vg	-dg
-FS	-lvol
-hostvol}_file_spec_[*file_spec…*][{-vg	-dg
-fs	-lvolvol

Snapshot作業命令列

UNIX版的指令可用於Snapshot作業。SnapDrive

下表提供Snapshot作業的各種命令列選項。

營運	命令列選項
建立	「SnapDrive 功能區建立（-LUN
-dg	-vg
-hostvol	-lvol
-fs）*file_spec*[file_spec…」［｛-LUN	-dg
-vg	-hostvol
-lvol	-fs｝*file_spec*[file_spec…] …] -snapname *snap_name*[-force [-nosup][不相關的][-fstype][-vmtype類型]
顯示/列出	「SnapDrive 功能不全｛show
list｝-filervol *filervol*[*filervol…*][-verbose]」	「SnapDrive 功能不全｛show
list｝[-verbose]｛-vg	-dg
-fs	-lvolv
-hostvol｝*file_spec*[*file_spec*…] [-fstyp類型][-vmtype類型]	「SnapDrive 快照[-verbose]*long*快照名稱[snap_name…]"
「SnapDrive 快照｛show	list｝[-verbose][-LUN
-vg	-dg
-fs	-lvolv
-hostvol]*file_spec*[file_spec…]」	連線
「SnapDrive 功能鏈接-LUN *s_lun_name d_lun_name*[-lun]*s_lun_name d_lun_name…*」-snapname *long_snap_name*[-sit][-clone｛lunclone	optimal
unrenited}][-prefix-fvprefixstr][-verbose] NOTE: 在「Snapsnap Connect」命令中、LUN名稱的格式應為「LUN_NAME」或「qtree名稱/LUN_name」SnapDrive 。	「SnapDrive fsnap connect *fspec_Set*[*fspec_set…*]-snapname *long_snap_name*[-autodel][-autorenamen][-nopersist][-mntopts選項][{-Reserve
-noreserve}][-readonef][-verbosit][-clone {lunclone｛lunclone	optimplate

營運	命令列選項
optim [NOTE] ==== fspec_set引數的格式如下： 「-vg	-dg
-FS	-lvolvol
-hostvol]*src/file_spec*[*dest_file_spec*][{-destdg	-destvg} dgname」[{-destlv
-desthv} lvname] ====	重新命名
「SnapDrive 快照重新命名-*old_long*快照*_namenew_snap*名稱[-force [-nospromp]]」	還原
「SnapDrive 還原功能」（-LUN	-dg
-vg	-hostvol
-lvol	-FS
-file]*file_spec*[file_spec…）［｛-LUN	-dg
-vg	-hostvol
-lvol	-FS
-file｝*file_spec*[file_spec …] …] -snapname *snap_name*[-force [-nospromp][-mnterts options][{-Reserve	-noreserve}][-vbsr [預覽
執行]]]	中斷連線
「SnapDrive 快照中斷連線-LUN *long lun_name* [*lun_name…*][-fstype][-vmtype類型][-sep]」	「SnapDrive 鏈接中斷連線｛-ddg
-vg	-hostvol
-lvol	-FS｝*file_spec*[file_spec…」［｛-dg
-vg	-hostvol
-lvol	-fs｝*file_spec*[file_spec …] …] [-f完整][-fsttype類型][-vmtype類型][-split]
刪除	「SnapDrive 快照刪除[-snapname]*long*快照名稱[*snap*名稱…][-verbose][-force [-nosprompt]]」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。