支援儲存系統重新命名

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/task_configuring_a_new_storage_system_name_to_a_host_system.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

支援儲存系統重新命名 1
在主機系統中設定新的儲存系統名稱 1
檢視儲存系統清單 1
從舊儲存系統移轉至新儲存系統 2
檢視移轉的新儲存系統 2
從主機系統刪除儲存系統對應資訊 2

支援儲存系統重新命名

支援重新命名儲存系統。SnapDrive如果已建立Snapshot複本、且儲存系統在複本建立後重新命名、SnapDrive 則只要您已重新驗證所有用戶端（主機）、即可執行Snapshot作業。

只有在重新驗證用戶端之後、還原、連線、中斷連線、顯示及刪除等快照作業才會繼續在主機系統中運作。您必須重新驗證、因為主機名稱是登錄機碼的一部分、用於保存密碼。

在主機系統中設定新的儲存系統名稱

您必須在主機系統中設定新的儲存系統名稱、才能SnapDrive 使用新的儲存系統執行功能。

- 此名稱必須在您網路中的網域名稱系統（DNS）伺服器或是在「/etc/hosts」檔案中註冊。
- 舊的儲存系統名稱必須使用「SnapDrive lsfconfig DELETE」命令從主機系統中刪除。

步驟

1. 輸入下列命令：

   `* SnapDrive 《組態集_使用者名稱儲存_系統名稱_》

   如果您未輸入實際的儲存系統名稱、Oracle的支援功能POST指令碼可能無法建立SnapMirror和相關性。SnapManager SnapVault例如、如果儲存系統的實際名稱為「hostname-3」、而您輸入聯盟名稱「hostname-3-mgmt」、則可能SnapVault 無法建立SnapMirror和SnapMirror關係。

   ```
   snapdrive config set jsmith roaster
   Password for jsmith:
   Retype password:
   ```

   新的儲存系統已準備好在SnapDrive 主機系統中執行功能不全的作業。

檢視儲存系統清單

您可以在SnapDrive 主機系統中使用「flexconfig list」命令來檢視所有的儲存系統。

步驟

1. 輸入下列命令：

   《組態清單》SnapDrive

```
snapdrive config list
username appliance name appliance type
-------------------------------------------------------
root      roaster     StorageSystem
```

從舊儲存系統移轉至新儲存系統

您可以使用「SnapDrive show config migrate set」命令、從舊儲存系統移轉至新的儲存系統。移轉之後、您可以SnapDrive 使用新的儲存系統、在主機系統中執行所有的功能不全操作。

步驟

1. 輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 《組態移轉集**_old_storage**系統名稱**new_storage**系統名稱_》

以下範例顯示您可以從舊的儲存系統「tuffleskin」移轉至新的儲存系統「roaster」。

```
snapdrive config migrate set tuffleskin roaster
```

相關資訊

移轉至新的Vserver名稱

檢視移轉的新儲存系統

您可以執行「SnapDrive 支援組態移轉清單」命令、來驗證移轉的儲存系統是否包含在主機系統中。

步驟

1. 輸入下列命令：

   ‘* SnapDrive 《組態移轉清單》

```
New Entry            Old Entry
-----------------------------------------------
roaster              tuffleskin
```

從主機系統刪除儲存系統對應資訊

您可以從主機系統刪除儲存系統對應資訊。

步驟

1. 輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 《效能分析移轉》**deletenew_storage**系統名稱**[new_storage**系統名稱**…]**》

   - 「*new_storage*系統名稱」是新儲存系統的名稱。
   - 「*[new_storage*系統名稱*…]*"定義您可以在單一命令列上刪除多個儲存系統名稱。

```
snapdrive config migrate delete roaster
Deleted entry for appliance: roaster
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。