消息

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_error_messages.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□消息 1
最常□的□□消息 1
与数据□□□□程（ 2000 系列）□□的□□消息 5
数据保□□□ 6
与□原□程相□的□□消息（ 3000 系列） 9
与克隆□程（ 4000 系列）□□的□□消息 10
与管理配置文件□程（ 5000 系列）□□的□□消息 11
与□放□□□源相□的□□消息（□□ 6000 系列） 11
虚□存□接口□□（虚□存□接口 8000 系列） 11
与□□升□□程（ 9000 系列）相□的□□消息 12
□行操作（ 12， 000 系列） 12
□行流程□件（ 13， 000 系列） 13
与 SnapManager □用程序（ 14， 000 系列）□□的□□消息 13
常□的 SnapDrive for UNIX □□消息 15

□□消息

□可以□到有□与不同 SnapManager 操作□□的□□消息的信息。

最常□的□□消息

下表列出了与 SnapManager for Oracle □□的一些最常□且最重要的□□：

□□消息	□明	解决方法：
SD-10038 ：文件系□不可写。	SnapManager □程不具有□文件系□的写入□□□限。	□必□□保 SnapManager □程□文件系□具有写入□□□限。更正此□□后，□可能需要□建□一个快照。
SMO-05075 ：无法□建配置文件。□必□正□配置 DP/XDP □系，或者根据底□□系□□正□的保□策略。	底□卷不□于 SnapVault 或 SnapMirror □系中。	□必□在源卷和目□卷之□配置数据保□□系并初始化此□系。
SMO-0503 ：□已□此配置文件指定相同的名称。指定其他名称以重命名配置文件。	名称相同的配置文件不能位于存□□中。	□提供未使用的配置文件名称。
SMO-0505 ：无法更新数据集元数据。	数据集可能已□除或不存在。	在更新数据集元数据之前，□使用 NetApp 管理控制台□□数据集是否存在。
SMO-0556 ：无法更新此配置文件，因□此配置文件正在□行操作。□必□等待操作完成，然后再更新配置文件。	□行□□，□原和克隆操作□，无法更新配置文件。	完成当前操作后更新配置文件。
SMO-05509 ： archivelog 主保留期限无效 - 指定正整数□。	□□日志□□的保留期限不能□□数。	□□□日志□□的保留期限指定一个正□。
SMO-074663 ：此□□□原要求数据□□于所需状□。无法将数据□置于所需状□。	数据□未□于□□操作所需的状□。	在□建□□副本之前，□□□数据□是否□于相□状□。要□原的数据□的状□取决于要□行的□原□程的□型以及要包含的文件□型。
SMO-09315 ：□行存□□升□或更新操作后，除非使用通知主机□□信息更新摘要通知，否□□可能无法收到先前版本中□置的通知的摘要通知。	□□升□后，系□不会□此存□□配置通知□置。	□□升□后，更新摘要通知□置以接收通知。

□□消息	□明	解决方法：
SM0-2076 ：□□名称不□包含除下□□以外的任何特殊字符。	□□名称包含除下□□以外的其他特殊字符。	□□名称在配置文件中必□是唯一的。此名称可以包含字母，数字，下□□（ _ ）和□字符（ - ）（但不能以□字符□□）。□保□□不包含除下□□以外的任何特殊字符。
SMO-06308 ：□□□□□□□出□□常 ： java.lang.NullPointerException	配置配置文件主机的完全限定域名（ FQDN ）而不是系□的主机名，并且无法解析配置文件主机的 FQDN 。	□□保使用系□的主机名，而不是 FQDN 。
ExecuteRestoreSteps 中的故障：ORACLE-10003 ：□□ Oracle 数据□ +ASM1 □行 SQL "drop diskgroup ； control diskgroup name ； including contents" □出□ ： ora-15039 ： diskgroup not dropped ORA-15027 ： active use of diskgroup ； "control diskgroup name； " dismount	使用控制文件□原□□的操作无法□除控制磁□□。如果控制磁□□中□□的控制文件已□□，□会□生此□□描述。	□定已□□的□旧控制文件并手□将其□除。
RMAN-06004 ：恢□目□数据□中的 Oracle □□： ora-01424 ：□□字符后面缺少字符或字符非法	如果 SnapManager 与 RMAN 集成，□□□□建操作无法从目□中□除□□副本。	□□是否存在用于从 RMAN □除□□的外部脚本。在 RMAN 中□行交叉□□□□命令以更新 RMAN 存□□，并□行 resync catalog 命令以将目□数据□的控制文件与恢□目□同□。
[debug] ：修剪□□□出□□常。java.lang.IllegalStateException ： [Assertion failed] —此状□不可□必□□ true	系□会□一个操作 ID □建多个 Snapshot 副本。	手□□除 Snapshot 副本并使用脚本从存□□中□除条目。
SnapManager 在日志文件中□示的系□□□和□□不匹配或不同□。	Java 7 尚不支持更改□区。	□用 Oracle 提供的 tzupdateer 修□程序。
dis磁□ -00001 ：无法□□存□：以下□□符不存在或不是□期□型：ASM File	数据或控制文件或重做日志会在 ASM 数据□中□行多路□□。	□除 Oracle 多路□用。
ora-01031 ：□限不足。□□ SnapManager Windows 服□是否已□置□以具有正□□限的用□身□□行，并且用□是否包含在 ORA_DBA □中。	□在 SnapManager 中的□限不足。SnapManager 服□□□不属于 ORA_DBA □。	右□□□□面上的 * □算机 * □□并□□ * 管理 * 以□□ SnapManager 服□的用□□□是否属于 ORA_DBA □。□□本地用□和□，并□保此□□属于 ORA_DBA □。如果此用□是本地管理□，□□保此用□位于□中，而不是域管理□中。

□□消息	□明	解决方法：
0001-CON-10002 ： ASM □例 <ASM_instance_sid> 未□□路径□ <paths> 的已□接 ASM 磁□。□□□ ASM_DISKSTRING 参数和文件系□□限是否允□□□□些路径。	ASM 磁□已□接到主机，但 ASM □例无法□□它□。	如果正在使用基于 NFS 的 ASM ，□□保 ASM □例的 ASM_DISKSTRING 参数包含 ASM 磁□文件。例如，如果□□状□□ SMO/mnt/<dir_name>/<disk_name> ， □将 /SMO/mnt// 添加到 asm_diskstring 。
0001-DS-10021 ：无法将数据集 <datasdata-name> 的保□策略□置□ <new-protection-policy> ，因□保□策略已□置□ <old-protection-policy> 。□使用 Protection Manager 更改保□策略	□置数据集的保□策略后，SnapManager 将不允□□更改保□策略，因□它可能需要重新□基□□系□行□□，并□致二□存□上的□有□□□失。	使用 Protection Manager 的管理控制台更新保□策略，□控制台提供了有□从一个保□策略□移到□一个保□策略的更多□□。
0001-SD-10028 ： SnapDrive □□（ ID ： 2618 代□： 102 ）无法□□与 "LUN_path" □□的□□。如果正在使用多路径，可能会出□多路径配置□□。□□□配置，然后重□。	主机无法□□在存□系□上□建的 LUN 。	□保□□□□已正□安装和配置。□保 SnapDrive 可以在存□系□上□建和□□ LUN 。
0001-SD-10028 ： SnapDrive □□（ ID ： 2836 代□： 110 ）无法□取卷 "storage name" ： "temp_volume_name" 上的数据集□定	□□□使用□接存□方法□行□原，但指定的□□卷不在主存□上。	在主存□上□建□□卷。或者，如果已□建□□卷，□指定正□的卷名称。
0001-SMO-02016 ：在此□□操作中，数据□中可能存在未□□的外部表（因□在此□□期□数据□未打□，因此无法□□ all_external_locations 以□定是否存在外部表）。	SnapManager 不会□□外部表（例如，不存□在 .dbf 文件中的表）。之所以出□此□□描述，是因□□□期□未打□数据□， SnapManager 无法□定是否正在使用任何外部表。	在此操作中，数据□中可能存在未□□的外部表（因□数据□在□□期□未打□）。
0001-SMO-11027 ：由于快照繁忙，无法从二□存□克隆或挂□快照。□□从□早的□□克隆或挂□。	□□□从最新受保□□□的二□存□□建克隆或挂□ Snapshot 副本。	从□早的□□克隆或挂□。
0001-SMO-12346 ：无法列出保□策略，因□未安装 Protection Manager □品或未将 SnapDrive 配置□使用它。□安装 Protection Manager 和 / 或配置 SnapDrive …	□□□在未将 SnapDrive 配置□使用 Protection Manager 的系□上列出保□策略。	安装 Protection Manager 并配置 SnapDrive 以使用 Protection Manager 。

□□消息	□明	解决方法：
0001-SMO-13032 ：无法□行操作：□□□除。根□生原因： 0001-SMO-02039 ：无法□除数据集□□： SD-10028 ： SnapDrive □□（ ID ： 2406 代□： 102 ）无法□除数据集的□□ ID ： "backup_id" ， □□（ 23410 ）：卷 "volume_name" 上的 Snapshot"snapshot_name" □于繁忙状□。	□已□□□放或□除最新受保□的□□或包含□像□系中基□ Snapshot 副本的□□。	□放或□除受保□的□□。
0002-332 管理□□□：无法□□□卷 "volume_name" 的 sd.snapshot.Clone □□□限，以□□ Operations Manager 服□器 "DFM_server" 上的用□用□名。原因：指定的□源无效。在 Operations Manager 服□器 "DFM_server" 上□不到其 ID	未□置正□的□□□限和角色。	□□□□行命令的用□□置□□□限或角色。
【警告】 flow-11011 ：操作中止了【□□】 flow-11-8 ：操作失□： Java 堆空□。	数据□中的□□日志文件数量超□允□的最大数量。	1. □航到 SnapManager 安装目□。 2. 打□ launch Java 文件。 3. □加 `java -Xmx160m` java heap space 参数的□。例如，□可以将此□从默□□ 160 米修改□ 200 米，并将其修改□ `java -Xmx200` 米 。
SD-10028 ： SnapDrive □□（ ID ： 2868 代□： 102 ）□不到□程快照或□程 qtree 。	即使 Protection Manager 中的保□作□□部分成功， SnapManager 也会将□□□示□受保□。在数据集遵从性正在□行中□（在□像基□快照□），会□生此情况。	在数据集符合要求后□行新□□。
SMO-21019 ：□目□： "/mnt/destination_name/" □行□□日志□□失□，原因： "ORACLE-00101 ：□行 RMAN 命令□出□：【□除 NOPROMPT ARCHIVELOG"/mnt/destination_name/' 】	在其中一个目□中，□□日志修剪失□。在□□情况下， SnapManager 会□□从其他目□□□□日志文件□行修剪。如果从活□文件系□手□□除任何文件， RMAN 将无法从□目□□□□日志文件□行修剪。	从 SnapManager 主机□接到 RMAN 。□行 RMAN Crosscheck ARCHIVELOG ALL 命令，然后重新□□□日志文件□行修剪操作。
SMO-13032 ：无法□行操作：□□日志 Prune.根□生原因： RMAN □常： ORACLE-00101 ：□行 RMAN 命令□出□。	□□日志文件将从□□日志目□位置手□□除。	从 SnapManager 主机□接到 RMAN 。□行 RMAN Crosscheck ARCHIVELOG ALL 命令，然后重新□□□日志文件□行修剪操作。

□□消息	□明	解决方法：
无法解析 Shell □出：（ java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete 。Region = 0，18 lastmatch=] ）不匹配（名称：backup_script ）无法解析 Shell □出：（ java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete 。Region = 0，25 lastmatch=] ）不匹配（□明：□□脚本） 无法解析 Shell □出：（ java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete 。Region = 0.9 lastmatch=] ）不匹配（超□： 0 ）	未在任□前或任□后脚本中正□□置□境□量。	□□任□前或任□后脚本是否遵循□准 SnapManager □件□□。有□追加信息在脚本中使用□境□量的信息，□参□ 任□脚本中的操作。
ORA-01450 ：已超出最大密□□度（ 6398 ）。	在从□用于 Oracle 的 SnapManager 3.2 升□到□用于 Oracle 的 SnapManager 3.3 □，升□操作将失□并□示此□□消息。之所以出□此□□描述，可能是因□以下原因之一： • 存□□所在表空□的□大小小于 8k 。 • NLS_LENG_semantictics 参数□置□ char 。	□必□将□些□分配□以下参数： • block_size=8192 • NLS_LENG=byte 修改参数□后，必□重新□□数据□。 有□□□信息，□参□知□□文章 2017632 。

与数据□□□□程（ 2000 系列）□□的□□消息

下表列出了与数据□□□□程相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-02066 ：□无法□除或□放□□日志□□ "data-logs"，因□□□与数据□□ "data-logs" □□。	□□日志□□与数据文件□□一起□行，□□□□除□□日志□□。	使用 -force □□□除或□放□□。
SMO-02067 ：□不能□除或□放□□日志□□ "data-logs"，因□□□与数据□□ "data-logs" □□且□于分配的保留期限内。	□□日志□□与数据□□□□□且□于保留期限内，□□□□除□□日志□□。	使用 -force □□□除或□放□□。
SMO-07142 ：由于排除模式 <exclude> 模式，已排除□□日志。	□可以在配置文件□建或□□□建操作期□排除某些□□日志文件。	无需□行任何操作。

SMO-07155 ：活□文件系□中不存在 <count> 个□□日志文件。□些□□的日志文件不会包含在□□中。	在配置文件□建或□□□建操作期□，活□文件系□中不存在□□日志文件。□些□□的日志文件不会包含在□□中。	无需□行任何操作。
SMO-07148 ：□□的日志文件不可用。	在配置文件□建或□□□建操作期□，不会□当前数据□□建任何□□日志文件。	无需□行任何操作。
SMO-07150 ：未□到□□的日志文件。	文件系□中缺少所有□□日志文件，或者在配置文件□建或□□□建操作期□将其排除。	无需□行任何操作。
SMO-13032 ：无法□行操作：□□□建。根□生原因： ORACLE-20001 ：□□将数据□□例 dfcln1 的状□更改□ OPEN □出□： ORACLE-20004 ：希望能□在不使用 RESETLOGS □□的情况下打□数据□，但 Oracle □告需要使用 RESETLOGS □□打□数据□。□了防止意外重置日志，此□程不会□□。□□保可以在不使用 RESETLOGS □□的情况下打□数据□，然后重□。	□□□□□使用 -no-resetlogs □□□建的克隆数据□。克隆的数据□不是完整的数据□。但是，□可以□克隆的数据□□行 SnapManager 操作，例如□建配置文件和□□，拆分克隆等，但 SnapManager 操作会失□，因□克隆的数据□未配置□完整的数据□。	恢□克隆的数据□或将数据□□□□ Data Guard □用数据□。

数据保□□□

下表□示了与数据保□相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
已□求□□保□，但数据□配置文件没有保□策略。□更新数据□配置文件中的保□策略，或者在□建□□□不要使用 " 保□ " □□。	□□□□建□二□存□具有保□的□□；但是，与此□□□□的配置文件没有指定保□策略。	□□配置文件并□□保□策略。重新□建□□。
无法□除配置文件，因□已□用数据保□，但 Protection Manager □□不可用。□□后重□。	□□□□除已□用保□的配置文件，但 Protection Manager 不可用。	□保在主存□或二□存□中存□相□的□□。在配置文件中禁用保□。如果 Protection Manager 再次可用，□返回到配置文件并将其□除。
无法列出保□策略，因□ Protection Manager □□不可用。□□后重□。	在□置□□配置文件□，□□□□□用了保□，以便□□存□在二□存□上。但是， SnapManager 无法从 Protection Manager 管理控制台□索保□策略。	□□在配置文件中禁用保□。□□□建新配置文件或更新□有配置文件。如果 Protection Manager 再次可用，□返回到配置文件。

无法列出保□策略，因□未安装 Protection Manager □品或未将 SnapDrive 配置□使用它。□安装 Protection Manager 和 / 或配置 SnapDrive 。	在□置□□配置文件□，□□□□□用了保□，以便□□存□在二□存□上。但是， SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理控制台□索保□策略。未安装 Protection Manager 或未配置 SnapDrive 。	安装 Protection Manager 。配置 SnapDrive 。 返回到配置文件，重新□用保□，然后□□ Protection Manager 的管理控制台中可用的保□策略。
无法□置保□策略，因□ Protection Manager □□不可用。□□后重□。	在□置□□配置文件□，□□□□□用了保□，以便□□存□在二□存□上。但是， SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理控制台□索保□策略。	□□在配置文件中禁用保□。□□□建或更新配置文件。如果 Protection Manager 的管理控制台可用，□返回到配置文件。
在主机 <host> 上□数据□ <dbname> □建新数据集 <datase_name> 。	□□□□建□□配置文件。SnapManager 会□此配置文件□建一个数据集。	无需□行任何操作。
数据保□不可用，因□未安装 Protection Manager 。	在□置□□配置文件□，□□□□□□□用保□，以便将□□存□在二□存□上。但是， SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理控制台□□保□策略。未安装 Protection Manager 。	安装 Protection Manager 。
已□除此数据□的数据集 <datase_name> 。	□已□除配置文件。SnapManager 将□除□□的数据集。	无需□行任何操作。
□除已□用保□且不再配置 Protection Manager 的配置文件。正在从 SnapManager 中□除配置文件，但未在 Protection Manager 中清理数据集。	□□□□除已□用保□的配置文件；但是， Protection Manager 不再安装，不再配置或已□期。SnapManager 将从 Protection Manager 的管理控制台□除此配置文件，但不会□除此配置文件的数据集。	重新安装或重新配置 Protection Manager 。返回到配置文件并将其□除。
保留□无效。使用 "SMO □助□□ " 可□看可用保留□的列表。	□置保留策略□，□□□使用无效的保留□。	□入以下命令，□建有效保留□列表： SMO help backup 使用一个可用□更新保留策略。
指定的保□策略不可用。使用 "SMO protection-policy list" 可□看可用保□策略的列表。	在□置配置文件□，□□用了保□并□入了一个不可用的保□策略。	□入以下命令，□定可用的保□策略： smo protection-policy list
将□有数据集 <datase_name> 用于主机 <host> 上的数据□ <dbname> ，因□□数据集已存在。	□□□□建配置文件；但是，同一数据□配置文件的数据集已存在。	□□□有配置文件中的□□，并□保它□与新配置文件中的所需内容匹配。

将□有数据集 <datase_name> 用于 RAC 数据□ <dbname> ，因□主机 <hostname> 上已存在相同 RAC 数据□的配置文件 <profile_name> 。	□□□□ RAC 数据□□建配置文件；但是，同一 RAC 数据□配置文件的数据集已存在。	□□□有配置文件中的□□，并□保它□与新配置文件中的所需内容匹配。
此数据□已存在保□策略□ <existing_policy_name> 的数据集 <datase_name> 。□已指定保□策略 <new_policy_name> 。数据集的保□策略将更改□ <new_policy_name> 。□可以通□更新配置文件来更改保□策略。	□□□□建一个□用了保□并□□了保□策略的配置文件。但是，同一数据□配置文件的数据集已存在，但具有不同的保□策略。SnapManager 将□□有数据集使用新指定的策略。	□看此保□策略并□定此策略是否□用于数据集。如果没有，□□□配置文件并更改策略。
Protection Manager 会□除 SnapManager for Oracle □建的本地□□	Protection Manager 的管理控制台会根据 Protection Manager 中定□的保留策略□除或□放 SnapManager □建的本地□□。□除或□放本地□□□，不会考□□本地□□□置的保留□。将本地□□□□到二□存□系□□，不会考□□主存□系□上的本地□□□置的保留□。□□□□中指定的保留□将分配□□程□□。	□次□建新数据集□，从 Protection Manager 服□器□行 dfpm dataset fix_smo 命令。□在，□□不会根据 Protection Manager 管理控制台中□置的保留策略被□除。
□已□□□此配置文件禁用保□。□可能会□除 Protection Manager 中的□□数据集，并□□□□数据集□建的□制□系。□也无法□行 SnapManager 操作，例如□原或克隆此配置文件的二□或三□□□。是否要□□（是 / 否）？	在从 SnapManager 命令行界面或□形用□界面更新配置文件□，□□□禁用□受保□配置文件的保□。□可以在 SnapManager 命令行界面中使用 -noprotect □□禁用□配置文件的保□，或者在 SnapManager □形用□界面的策略属性□口中清除 * 保□管理器保□策略 * □□框。禁用□配置文件的保□□， SnapManager for Oracle 会从 Protection Manager 的管理控制台□除数据集，从而取消注册与□数据集□□的所有二□和三□□□副本。 □除数据集后，所有二□和三□□□副本都将成□孤立副本。Protection Manager 和 SnapManager for Oracle 均无法□□□些□□副本。无法再使用□用于 Oracle 的 SnapManager □原□□副本。 即使配置文件未受保□，也会□示相同的警告消息。	□是 SnapManager for Oracle 中的已知□□描述，也是在□□数据集□ Protection Manager 中的□期行□。没有解决方法。需要手□管理孤立□□。

与□原□程相□的□□消息（ 3000 系列）

下表□示了与□原□程相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-03031 ：□原□□ <variable> 需要使用□原□□，因□□□的存□□源已□放。	□□□□原已□放其存□□源的□□，但未指定□原□□。	指定□原□□。
SMO-03032 ：□原□□必□包含要□原的文件的映射，因□□□的存□□源已□放。需要映射的文件□：<variable> from Snapshots ：<variable>	□□□□原已□放其存□□源的□□以及不包含要□原的所有文件的映射的□原□□。	更正□原□□文件，使映射与要□原的文件匹配。
ORACLE-30028 ：无法□□日志文件 <filename> 。此文件可能缺失 / 无法□□ / 已□坏。此日志文件不会用于恢□。	无法使用□机重做日志文件或□□日志文件□行恢□。□生此□□的原因如下： • □□消息中提及的□机重做日志文件或□□日志文件没有足□的更改□号可用于恢□。如果数据□□机而未□行任何事□，□会□生□□情况。重做日志或□□日志文件没有任何可□用于恢□的有效□更□号。 • □□消息中提及的□机重做日志文件或□□日志文件没有足□的 Oracle □□□限。 • □□消息中提及的□机重做日志文件或□□日志文件已□坏，Oracle 无法□取。 • 在所述路径中未□到□□消息中提及的□机重做日志文件或□□日志文件。	如果□□消息中提及的文件是□□日志文件，并且□手□提供了恢□功能，□□保□文件具有□ Oracle 的完全□□□限。即使□文件具有完全□限，此消息仍会□示，□□日志文件没有任何要□用于恢□的更改□号，可以忽略此消息。
SMO-03038 ：无法从二□系□□原，因□存□□源仍位于主系□上。□改□从主卷□原。	□□□从二□存□□行□原，但 Snapshot 副本位于主存□上。	如果□□尚未□放，□始□从主卷□行□原。

SM0-03054 ：挂□□□ archbkp1 以□送 archivelog 。DS-10001 ：□接挂□点。【□□】 flow-11019 ： ExecuteConnectionSteps 失□： SD-10028 ： SnapDrive □□（ ID ： 2618 代□： 305 ）。无法□除以下文件。相□的卷可能□只□卷。使用□旧的快照重□此命令。 [error] flow-11010 ：操作正在□渡以因先前失□而中止。	在恢□期□， SnapManager 会□□从二□系□挂□最新□□，以便从二□系□□送□□日志文件。但是，如果存在任何其他□□，□恢□可以成功。但是，如果没有其他□□，□恢□可能会失□。	□勿从主□□中□除最新的□□，以便 SnapManager 可以使用主□□□行恢□。

与克隆□程（ 4000 系列）□□的□□消息

下表□示了与克隆□程相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-04133 ：□□目□不能存在	□正在使用 SnapManager □建新克隆；但是，新克隆要使用的□□目□已存在。如果存在□□目□，□ SnapManager 无法□建克隆。	在□建克隆之前，□□除或重命名旧的□□目□。
SMO-04908 ：不是 FlexClone 。	此克隆□ LUN 克隆。□□用于 Data ONTAP 8.1 7- 模式以及集群模式 Data ONTAP 。	SnapManager □支持在 FlexClone 技□上拆分克隆。
SMO-04904 ：不使用 split-idsplit_id □行克隆拆分操作	操作 ID 无效或未□行克隆拆分操作。	□克隆拆分状□，□果和停止操作提供有效的拆分 ID 或拆分□□。
SMO-04906 ：停止克隆拆分操作失□，并出□拆分 ID	拆分操作已完成。	使用 clone split status 或 clone split 命令□□拆分□程是否正在□行中。
SMO-13032 ：无法□行操作： clone Create 。根□生原因： ORACLE-001 ：□行 SQL □出□： [alter database open RESETLOGS ；] 。返回的命令： ora-38856 ： 无法将□例 unn命名 □例 _2 （重做□程 2 ）□□□已□用。	使用以下□置从□用数据□□建克隆□，克隆□建将失□： • 主数据□□ RAC □置，□用数据□□独立数据□。 • 使用 RMAN □建□□数据文件的□用。	在□建克隆之前，在克隆□□文件中添加 _no_recovery_through _resetlogs=true 参数。□参□□用于追加信息的 Oracle 文□（ ID 334899.1 ）。□保□已□得 Oracle Metalink 用□名和密□。
	□未在克隆□□文件中□参数提供□。	□必□□此参数提供一个□，或者如果克隆□□文件中不需要□参数，□必□将其□除。

与管理配置文件□程（ 5000 系列）□□的□□消息

下表□示了与克隆□程相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-20600 ：在存□□ "repo_name" 中未□到配置文件 "profile1" 。□□行 " 配置文件同□ " 以更新配置文件到存□□的映射。	如果配置文件□建失□，□无法□行□□操作。	使用 smsystem dump 。

与□放□□□源相□的□□消息（□□ 6000 系列）

下表□示了与□□任□相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-06030 ：无法□除□□，因□它正在使用中： <variable>	□□□使用命令□行无□□操作，在□□已挂□，具有克隆或□□□无限制保留□□行此操作。	卸□□□或更改无限保留策略。如果存在克隆，□将其□除。
SMO-06045 ：无法□放□□ <variable> ，因□□□的存□□源已□放	当□□已□放□，□□□使用命令□行□□可用操作。	如果□□已□放，□无法□放它。
SMO-06047 ：只能□放成功的□□。□□ <ID> 的状□□ <status> 。	当□□状□不成功□，□□□使用命令□行□□可用操作。	成功□□后重□。
SMO-13082 ：无法□□□ <ID> □行操作 <variable> ，因□□□的存□□源已□放。	□□□使用命令挂□已□放存□□源的□□。	□不能挂□，克隆或□□已□放存□□源的□□。

虚□存□接口□□（虚□存□接口 8000 系列）

下表□示了与虚□存□接口任□相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-08017 □□ / 的存□□出□。	SnapManager □□□□存□□源，但在 root/ 目□中□□了数据文件，控制文件或日志。□些文件□位于子目□中。根文件系□可能是本地□算机中的硬□□□器。SnapDrive 无法在此位置□建 Snapshot 副本，并且 SnapManager 无法□□些文件□行操作。	□□数据文件，控制文件或重做日志是否位于根目□中。如果是，□将其移□到正□的位置，或者在正□的位置重新□建控制文件或重做日志。例如：将 redo.log 移□到 /data/oracle/redo .log ，其中 /data/oracle 是挂□点。

与□□升□□程（ 9000 系列）相□的□□消息

下表□示了与□□升□□程相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-09234 ：旧存□□中不存在以下主机。< 主机名 > 。	□□□□行主机□□升□，而先前的存□□版本不存在此升□。	使用 SnapManager CLI 早期版本中的 repository show-repository 命令□□主机是否位于先前的存□□中。
SMO-09255 ：新存□□中不存在以下主机。< 主机名 > 。	□□□□行主机回□，新存□□版本中不存在此主机。	在更高版本的 SnapManager 命令行界面中使用 repository show-repository 命令□□主机是否位于新存□□中。
SMO-09256 ：不支持回□，因□指定主机 <hostname> 存在新的配置文件 <proFiles>.. 。	□已□□回□包含存□□中□有新配置文件的主机。但是，早期 SnapManager 版本的主机中不存在□些配置文件。	在回□之前，□除□新版本或已升□版本的 SnapManager 中的新配置文件。
SMO-09257 ：不支持回□，因□□□ <backupid> 已挂□到新主机中。	□□□回□已挂□□□的□高版本 SnapManager 主机。□些□□不会挂□在早期版本的 SnapManager 主机中。	卸□□高版本的 SnapManager 主机中的□□，然后□行回□。
SMO-09258 ：不支持回□，因□□□ <backupid> 已卸□到新主机中。	□□□回□包含正在卸□的□□的□高版本 SnapManager 主机。	在更高版本的 SnapManager 主机中挂□□□，然后□行回□。
SMO-09298 ：无法更新此存□□，因□它已在更高版本中具有其他主机。□改□□所有主机□行□□升□。	□□□个主机□行了□□升□，然后更新了□主机的存□□。	□所有主机□行□□升□。
SMO-09297 ：□用□束□出□。存□□可能□于不一致状□。建□□原□在当前操作之前所做的存□□□□。	如果存□□数据□□于不一致状□，□□□□□行□□升□或回□操作。	□原先前□□的存□□。

□行操作（ 12 ， 000 系列）

下表□示了与操作相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-12347 [□□] ：SnapManager 服□器未在主机 < 主机 > 和端口 < 端口 > 上□行。□在□行 SnapManager 服□器的主机上□行此命令。	在□置配置文件□，□□入了有□主机和端口的信息。但是，SnapManager 无法□行□些操作，因□ SnapManager 服□器未在指定的主机和端口上□行。	在□行 SnapManager 服□器的主机上□入命令。□可以使用 lsnrctl status 命令□□端口，并□看□行数据□的端口。如果需要，可在 backup 命令中更改端口。

□行流程□件（ 13， 000 系列）

下表□示了与 SnapManager 的□程□件相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：
SMO-13083 ：□□ "x" 的 Snapname 模式包含字母，数字，下□□，短□□和花括号以外的字符。	在□建配置文件□，□自定□了 Snapname 模式；但是，□包含了不允□使用的特殊字符。	□除字母，数字，下□□，短□□和花括号以外的特殊字符。
SMO-13084 ：□□ "x" 的 Snapname 模式不包含相同数量的左括号和右括号。	□建配置文件□，□自定□了 Snapname 模式；但是，左括号和右括号不匹配。	在 Snapname 模式中□入匹配的括号和右括号。
SMO-13085 ：□□ "x" 的 Snapname 模式包含无效□量名 "y" 。	在□建配置文件□，□自定□了 Snapname 模式；但是，□包含了一个不允□的□量。	□除有□□的□量。要□看可接受□量的列表，□参□ Snapshot 副本命名。
□□ "x" 的 SMO-13086 Snapname 模式必□包含□量 "smID" 。	在□建配置文件□，□自定□了 Snapname 模式；但是，□省略了所需的 SMID □量。	□入所需的 SMID □量。
SMO-13902 ：克隆拆分□□失□。	出□此□□的原因可能有多□： • 卷中没有空□。 • SnapDrive 未□行。 • 克隆可以是 LUN 克隆。 • FlexVol 卷具有受限的 Snapshot 副本。	使用 clone split -estimate 命令□□卷中的可用空□。□□ FlexVol 卷没有受限的 Snapshot 副本。
SMO-13904 ：克隆拆分□果失□。	□可能是由于 SnapDrive 或存□系□出□故障所致。	□□□理新克隆。
SMO-13906 ：已□克隆 labelclone-label 或 IDclone-id □行拆分操作。	□正在□□拆分已拆分的克隆。	克隆已拆分，并且将□除与克隆相□的元数据。
SMO-13907 ：已□克隆 labelclone-label 或 IDclone-id □行拆分操作。	□正在□□拆分正在□行拆分的克隆。	□必□等待拆分操作完成。

与 SnapManager □用程序（ 14， 000 系列）□□的□□消息

下表□示了与 SnapManager □用程序相□的常□□□：

□□消息	□明	解决方法：

SMO-14501 ：□件 ID 不能□空。	□未□入□子□件地址。	□入有效的□子□件地址。
SMO-14502 ：□件主□不能□空。	□未□入□子□件主□。	□入相□的□子□件主□。
SMO-14506 ：□件服□器字段不能□空。	□未□入□子□件服□器主机名或 IP 地址。	□入有效的□件服□器主机名或 IP 地址。
SMO-14507 ：□件端口字段不能□空。	□未□入□子□件端口号。	□入□子□件服□器端口号。
SMO-14508 ：□件人□件 ID 不能□空。	□未□入□件人的□子□件地址。	□入有效的□件人□子□件地址。
SMO-14509 ：用□名不能□空。	□□用了身□□□，但未提供用□名。	□入□子□件身□□□用□名。
SMO-14510 ：密□不能□空。□□入密□。	□已□用身□□□，但未提供密□。	□入□子□件身□□□密□。
SMO-14550 ：□子□件状□ < 成功 / 失□ > 。	端口号，□件服□器或接收方的□子□件地址无效。	在□子□件配置期□提供正□的□。
SMO-14559 ：□送□子□件通知失□ ： <error> 。	□可能是由于端口号无效，□件服□器无效或收件人的□件地址无效所致。	在□子□件配置期□提供正□的□。
SMO-14560 ：通知失□：通知配置不可用。	通知□送失□，因□通知配置不可用。	添加通知配置。
SMO-14565 ：□□格式无效。□以 HH ： MM 格式□入□□格式。	□□入的□□格式不正□。	以 HH ： MM 格式□入□□。
SMO-14566 ：日期□无效。有效日期□□□ 1-31 。	配置的日期不正□。	日期□介于 1 到 31 之□。
SMO-14567 ：日期□无效。有效日期□□□ 1-7 。	配置的日期不正□。	□入日期□□ 1 到 7 。
SMO-14569 ：服□器无法□□摘要通知□□。	由于未知原因， SnapManager 服□器已□□。	□□ SnapManager 服□器。
SMO-14570 ：摘要通知不可用。	□尚未配置摘要通知。	配置摘要通知。
SMO-14571 ：无法同□□用配置文件和摘要通知。	□已□□配置文件和摘要通知□□。	□用配置文件通知或摘要通知。

SMO-14572 ：提供成功或失□通知□□。	□尚未□用成功或失□□□。	□必□□□成功或失□□□，或者同□□□□□者。

常□的 SnapDrive for UNIX □□消息

下表□示了与 SnapDrive for UNIX 相□的常□□□：

□□消息	□明
0001-136 管理□□□：无法登□到存□器： <filer> □□ <filer> □置用□名和 / 或密□	初始配置□□
0001-382 管理□□□：多路径重新□描失□	LUN □□□□
0001-462 管理□□□：无法取消配置 <LUN> 的多路径 ： spd5 ：无法停止□□。□□繁忙。	LUN □□□□
0001-476 管理□□□：无法□□与以下□□□的□□ …	LUN □□□□
0001-680 管理□□□：主机操作系□需要更新内部数据，才能□建或□接 LUN 。使用 SnapDrive 配置准□ LUN' 或手□更新此信息 …	LUN □□□□
0001-710 管理□□□：操作系□刷新 LUN 失□ …	LUN □□□□
0001-817 管理□□□：无法□建卷克隆 … ：未□得 FlexClone □可	初始配置□□
0001-817 管理□□□：无法□建卷克隆 … ：□求失□，因□无法保□克隆具有空□。	空□□□描述
0001-878 管理□□：未□到 HBA 助手。□及 LUN 的命令□失□。	LUN □□□□
SMO-12111 ：□行 SnapDrive 命令 "<SMO SnapDrive command>" □出□： < SnapDrive error>	SnapDrive for UNIX 一般□□

- 相□信息 *

Snapshot 副本命名

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.