ポリシーベースのデータ保護の設定と有効化

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/unix-administration/task-configure-snapdrive-when-rbac-is-enabled.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ポリシーベースのデータ保護の設定と有効化 1
RBACが有効な場合は、DataFabric ManagerサーバおよびSnapDrive を設定します 1
RBACが有効になっていない場合は、SnapDrive を設定します 3
プロファイルでのデータ保護の有効化または無効化の概要 3

ポリシーベースのデータ保護の設定と有効化

プロファイルでデータ保護を有効にしてセカンダリストレージシステム上のバックアップを保護できるように、 SnapDrive と DataFabric Manager サーバを設定する必要があります。Protection Manager のコンソールで保護ポリシーを選択して、データベースバックアップの保護方法を指定することができます。

> データ保護を有効にするには、 OnCommand Unified Manager が別のサーバにインストールされている必要があります。

RBACが有効な場合は、DataFabric ManagerサーバおよびSnapDrive を設定します

Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）を有効にした場合は、 RBAC 機能を含めるように DataFabric Manager サーバを設定する必要があります。また、 DataFabric Manager サーバで作成した SnapDrive ユーザおよびストレージシステムの root ユーザも SnapDrive に登録する必要があります。

手順

1. DataFabric Manager サーバを設定します。

   a. DataFabric Manager サーバを更新して、ターゲットデータベースによってストレージシステム上で直接行われた変更を更新するには、次のコマンドを入力します。

      '**dfm host discover *storage_system***'のように指定します

   b. DataFabric Manager サーバで新しいユーザを作成し、パスワードを設定します。

   c. DataFabric Managerサーバ管理リストにオペレーティングシステムユーザを追加するには、次のコマンドを入力します。

      '**dfm user add_sd -admin_**'と入力します

   d. DataFabric Managerサーバに新しいロールを作成するには、次のコマンドを入力します。

      '**dfm role create-sd-admin role_**

   e. DFMの.Corf.AccessCheck Global機能をロールに追加するには、次のコマンドを入力します。

      '*dfm role add_sd -admin-role dfm_Core.AccessCheck Global *

   f. オペレーティング・システム・ユーザに「sd-admin-role」を追加するには、次のコマンドを入力します。

      '**dfm user role set_sd-adminsd-admin role_**

   g. DataFabric ManagerサーバでSnapDrive rootユーザ用の別のロールを作成するには、次のコマンドを入力します。

'dfm role create-sd-protion_

h. SnapDrive のrootユーザまたは管理者用に作成されたロールにRBAC機能を追加するには、次のコマンドを入力します。

'*dfm role add_sd -protion_sd.Config.Read Global *

'*dfm role add_sd -protion_sd.Config.Write Global *

'*dfm role add_sd -protion_sd.Config.Delete Global *

'*dfm role add_sd -protion_sd.Storage.Read Global *

'*dfm role add_sd -protion_dfm_Database.Write Global *'と入力します

'dfm role add_sd -protion_GlobalDataProtection

a. ターゲットデータベースのOracleユーザをDataFabric Managerサーバの管理者リストに追加し、SD保護ロールを割り当てるには、次のコマンドを入力します。

'*dfm user add -r *sd protectardb_host1*\oracle *

b. DataFabric Managerサーバでターゲットデータベースで使用するストレージシステムを追加するには、次のコマンドを入力します。

`dfm host set_storage_system_hostLogin=Oracle hostPassword=`*`password`*

c. DataFabric Managerサーバのターゲットデータベースで使用されるストレージシステムに新しいロールを作成するには、次のコマンドを入力します。

'dfm host role create -h storage_system-c_"api-, login-"*storage-rbc-role*`

d. ストレージシステムに新しいグループを作成し、DataFabric Managerサーバで作成した新しいロールを割り当てるには、次のコマンドを入力します。

'dfm host usergroup create -h *storage_system*-r_sstorage -rbac - rolestorage -rbac - group_

e. ストレージシステムに新しいユーザを作成し、DataFabric Managerサーバで作成した新しいロールおよびグループを割り当てるには、次のコマンドを入力します。

'dfm host user create -h storage_system_-r_storage -rb-role-p_password_-g_storage -rb -groupptardb_host1_

2. SnapDrive を設定します。

a. SnapDrive に'*sd-admin*'ユーザーの資格情報を登録するには'次のコマンドを入力します

SnapDrive config set -dfm_sd-admindfm_host_*

b. SnapDrive にrootユーザまたはストレージ・システムの管理者を登録するには、次のコマンドを入力します。

SnapDrive config set_tardb_host 1stません

RBACが有効になっていない場合は、SnapDrive を設定します

データ保護を有効にするには、 DataFabric Manager サーバの root ユーザまたはストレージシステムの root ユーザを SnapDrive に登録する必要があります。

手順

1. DataFabric Manager サーバを更新して、ターゲットデータベースによってストレージシステム上で直接行われた変更を更新するには、次のコマンドを入力します。

   - 例 *

   'dfm host discover *storage_system*'のように指定します

2. DataFabric Manager サーバの root ユーザまたは管理者を SnapDrive に登録するには、次のコマンドを入力します。

   - 例 *

   SnapDrive config set-dfm_Administratordfm_host_*

3. SnapDrive に root ユーザまたはストレージ・システムの管理者を登録するには、次のコマンドを入力します。

   - 例 *

   SnapDrive config set root_storage_system_*'

プロファイルでのデータ保護の有効化または無効化の概要

データベースプロファイルの作成時または更新時にデータ保護を有効または無効にできます。

データベース管理者とストレージ管理者は、セカンダリストレージリソース上にあるデータベースの保護されたバックアップを作成するために、次の作業を行います。

状況	作業
プロファイルを作成または編集します	プロファイルを作成または編集するには、次の手順を実行します。 • セカンダリストレージに対するバックアップ保護を有効にする。 • Data ONTAP 7-Mode を使用していて、 Protection Manager をインストールしている場合は、ストレージ管理者またはバックアップ管理者が Protection Manager で作成したポリシーを選択できます。 Data ONTAP 7-Mode を使用していて保護が有効になっている場合、 SnapManager はデータベースのデータセットを作成します。データセットは、ストレージセットの集まりと、そのデータに関連付けられている設定情報で構成されます。データセットに関連づけられたストレージ・セットには ' クライアントへのデータのエクスポートに使用されるプライマリ・ストレージ・セット ' および他のストレージ・セットに存在するレプリカとアーカイブのセットが含まれますデータセットは、エクスポート可能なユーザデータを表します。管理者がデータベースの保護を無効にした場合、SnapManager はデータセットを削除します。 • ONTAP を使用している場合は、作成した SnapMirror 関係または SnapVault 関係に応じて、 _SnapManager_cDOT _ ミラー _ または _SnapManager_cDOT _ ボールト _ ポリシーのいずれかを選択する必要があります。 バックアップの保護を無効にすると、データセットが削除され、このプロファイルのバックアップのリストアまたはクローニングを実行できないことを示す警告メッセージが表示されます。
プロファイルを表示します	ストレージ管理者がまだ保護ポリシーを実装するためのストレージ・リソースを割り当てていないため’プロファイルはSnapManager のグラフィカル・ユーザー・インタフェースとprofile showコマンドの出力の両方で非適合と表示されます
Protection Manager 管理コンソールでストレージリソースを割り当て	Protection Manager 管理コンソールで、保護されていないデータセットを表示し、プロファイルに関連付けられているデータセットの各ノードにリソースプールを割り当てます。ストレージ管理者は、セカンダリボリュームがプロビジョニングされていて保護関係が初期化されていることを確認します。
SnapManager で適合プロファイルを表示します	SnapManager では、データベース管理者は、プロファイルがグラフィカルユーザインターフェイスと「profile show」コマンド出力の両方で適合状態に変更されており、リソースが割り当てられていることを示しています。

状況	作業
バックアップを作成します	• フルバックアップを選択します。 • また、バックアップを保護するかどうかを選択し、プライマリの保持クラス（毎時、毎日など）を選択します。 • Data ONTAP 7-Modeを使用していて、Protection Managerの保護スケジュールを無視してセカンダリ・ストレージでバックアップをすぐに保護する場合は、-protectnowオプションを指定します。 • ONTAP を使用していて’バックアップをセカンダリ・ストレージですぐに保護する場合は’protectオプションを指定します clustered Data ONTAP では「protectnow」オプションは使用できません。
バックアップを表示します	新しいバックアップは’保護のスケジュールに従って表示されますが’まだ保護されていません（SnapManager インタフェースおよびbackup showコマンド出力に表示されます）保護状態は「保護されていません」と表示されます。
バックアップリストを表示する	ストレージ管理者がバックアップがセカンダリ・ストレージにコピーされたことを確認すると ' SnapManager はバックアップ保護状態を Not protected から Protected に変更します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。