ロールベースアクセス制御について

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/unix-administration/task-enable-role-based-access-control.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ロールベースアクセス制御について 1
ロールベースアクセス制御を有効にします 2
ロールベースアクセス制御の機能とロールを設定します 2

ロールベースアクセス制御について

Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）を使用すると、 SnapManager 処理へのアクセス権を持つユーザを制御できます。RBAC では、管理者がロールを定義してそれらのロールにユーザを割り当てることで、ユーザのグループを管理できます。RBAC がすでに設定されている環境では、 SnapManager RBAC を使用できます。

RBAC には次のコンポーネントが含まれています。

- リソース：データベースを構成するデータファイルを格納するボリュームと LUN 。
- 機能：リソースに対して実行できる操作のタイプ。
- [ユーザー]: 機能を付与するユーザー
- ロール：リソースに許可されるリソースと機能のセットです。この機能を実行するユーザに特定のロールを割り当てます。

RBAC は SnapDrive で有効にします。その後、 Operations Manager Web のグラフィカルユーザインターフェイスまたはコマンドラインインターフェイスで、ロールごとに特定の機能を設定できます。DataFabric Manager サーバで RBAC のチェックが実行されます。

次の表に、 Operations Manager に設定されたロールとその一般的なタスクを示します。

ロール	一般的なタスク
SAP Basis管理者	• ホスト上にある Oracle データベースを作成、管理、および監視する • データベースバックアップのスケジュール設定と作成 • バックアップが有効であり、リストア可能であることを確認してください • データベースのクローニング
サーバ管理者	• ストレージシステムおよびアグリゲートのセットアップ • 空きスペースのボリュームを監視しています • ユーザからの要求に応じたストレージのプロビジョニング • ディザスタリカバリのミラーリングの設定と監視
ストレージアーキテクト	• ストレージに関するアーキテクチャの決定 • ストレージ容量の増加を計画する • ディザスタリカバリ戦略の計画 • チームのメンバーに能力を委譲する

RBAC が使用されている場合（ Operations Manager がインストールされ、 SnapDrive で RBAC が有効になっている場合）は、ストレージ管理者がデータベースファイル用のすべてのボリュームおよびストレージシステムに RBAC 権限を割り当てる必要があります。

ロールベースアクセス制御を有効にします

SnapManager の RBAC は、 SnapDrive を使用して有効にします。SnapDrive のインストール時、 RBAC はデフォルトで無効になっています。SnapDrive で RBAC を有効にすると、 SnapManager で RBAC を有効にした状態で処理が実行されるようになります。

- このタスクについて *

SnapDrive の「snapDrive.config」ファイルには、RBACを有効にするオプションが多数設定されています。

SnapDrive の詳細については、 SnapDrive のドキュメントを参照してください。

手順

1. エディタで’snapdrive.confファイルを開きます
2. RBACメソッドパラメータの値を「* native 」から「 dfm *」に変更して、RBACを有効にします。

   このパラメータのデフォルト値は'**native**'で’RBACを無効にします

"のドキュメントについては、ネットアップサポートサイトを参照してください"

ロールベースアクセス制御の機能とロールを設定します

SnapDrive を使用して SnapManager 用のロールベースアクセス制御（ RBAC ）を有効にしたあと、ロールに RBAC の機能とユーザを追加して SnapManager の処理を実行できます。

- 必要なもの *

Data Fabric Manager サーバでグループを作成し、そのグループをプライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムの両方に追加する必要があります。次のコマンドを実行します。

- dfm group create *smsap_grp*`
- 「dfm group add_ssmsap_grpprimary_storage_system_`」のように指定します
- 「dfm group add_ssmsap_grpsecondary_storage_system_`」のように入力します
- このタスクについて *

Operations Manager Web インターフェイスまたは Data Fabric Manager Server Command-Line Interface （ CLI ；コマンドラインインターフェイス）のいずれかを使用して、 RBAC の機能とロールを変更できます。

次の表に、 SnapManager の処理を実行するために必要な RBAC の機能を示します。

SnapManager 処理	データ保護が有効になっていない場合は **RBAC** 機能が必要です	データ保護を有効にする場合は **RBAC** 機能が必要です
プロファイルの作成またはプロファイルの更新	sd.storage.Read（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット）
プロファイルの保護	dfm_Database/Write（SMSAP_grp） sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Config.Read（SMSAP_grp） sd.Config.Write（SMSAP_grp） sd.Config.Delete（SMSAP_grp） GlobalDataProtection	なし
Backup create をクリックします	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Write（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Write（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット）
backup create （ DBverify を使用） backup create （ DBverify ヲシ	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Write（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp） sd.snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Write（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット） sd.snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）
Backup create （ RMAN を使用）	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Write（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp） sd.snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Write（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット） sd.snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）

SnapManager 処理	データ保護が有効になっていない場合は **RBAC** 機能が必要です	データ保護を有効にする場合は **RBAC** 機能が必要です
バックアップのリストア	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Write（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp） sd.snapshot.Clone（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Restore（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Write（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット） sd.snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Restore（SMSAP `*profile*`データセット）
バックアップの削除	sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp）	sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット）
バックアップの検証	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）
バックアップマウント	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）
バックアップのアンマウント	sd.Snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）
クローンの作成	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）
クローンの削除	sd.Snapshot.Clone（SMSAP_grp）	sd.Snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット）

SnapManager 処理	データ保護が有効になっていない場合は **RBAC** 機能が必要です	データ保護を有効にする場合は **RBAC** 機能が必要です
クローンスプリット	sd.storage.Read（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Read（SMSAP_grp） sd.snapshot.Clone（SMSAP_grp） sd.Snapshot.Delete（SMSAP_grp） sd.storage.Write（SMSAP_grp）	sd.Storage.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Read（SMSAP `*profile*`データセット） sd.snapshot.Clone（SMSAP `*profile*`データセット） sd.Snapshot.Delete（SMSAP `*profile*`データセット） sd.storage.Write（SMSAP `*profile*`データセット）

RBAC 機能の定義の詳細については、『 OnCommand Unified Manager Operations Manager アドミニストレーションガイド』を参照してください。

手順

1. Operations Manager コンソールにアクセスします。
2. [セットアップ] メニューから、 [* 役割 *] を選択します。
3. 既存のロールを選択するか、新しいロールを作成します。
4. データベース・ストレージ・リソースに操作を割り当てるには ' ［ * 機能の追加 * ］ をクリックします
5. [役割の設定の編集] ページで、役割の変更を保存するには、 [**Update**] をクリックします。
    - 関連情報 *

"『OnCommand Unified Manager Operations Manager Administration Guide』を参照してください"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。