設定及啟用原則導向的資料保護

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/unix-administration/task-configure-snapdrive-when-rbac-is-enabled.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定及啟用原則導向的資料保護 1
啟用RBAC時、請設定DataFabric Manager伺服器SnapDrive 及其功能 1
未SnapDrive 啟用RBAC時設定支援 2
瞭解在設定檔中啟用或停用資料保護 3

設定及啟用原則導向的資料保護

您必須設定SnapDrive 支援資料保護的功能、才能在設定檔上啟用資料保護功能、以保護次要儲存系統上的備份。您可以在Protection Manager主控台中選取保護原則、以指定如何保護資料庫備份。

> 您必須確保OnCommand 在獨立的伺服器上安裝了支援資料保護的功能。

啟用RBAC時、請設定DataFabric Manager伺服器SnapDrive 及其功能

啟用角色型存取控制（RBAC）時、您必須設定DataFabric Manager伺服器以納入RBAC功能。您也必須登錄SnapDrive 在Data Fabric Manager伺服器中建立的支援功能、以及SnapDrive 在支援中儲存系統的root使用者。

步驟

1. 設定DataFabric Manager伺服器。

   a. 若要重新整理DataFabric Manager伺服器、以更新目標資料庫在儲存系統上直接所做的變更、請輸入下列命令：

      「DFM主機探索_storage系統_*」

   b. 在DataFabric Manager伺服器中建立新使用者、然後設定密碼。

   c. 若要將作業系統使用者新增至DataFabric Manager伺服器管理清單、請輸入下列命令：

      「DFM使用者新增_SD-admin_*」

   d. 若要在DataFabric Manager伺服器中建立新角色、請輸入下列命令：

      「DFM角色可建立_SD-admin-role_*」

   e. 若要將Dfm.Core.AccessCheck全域功能新增至角色、請輸入下列命令：

      「DFM角色」新增_SD-admin-role_ dfm.Core.AccessCheck Global*

   f. 若要將「shd-admin-role」新增至作業系統使用者、請輸入下列命令：

      「DFM使用者角色集_SD-adminsd-admin-role_*」

   g. 若要在DataFabric Manager伺服器中為SnapDrive 支援該位使用者建立其他角色、請輸入下列命令：

      「DFM角色可建立_SD-Protect _*」

   h. 若要將RBAC功能新增至為SnapDrive 該位址使用者或管理員所建立的角色、請輸入下列命令：

      「DFM角色」新增_SD-Protect _ SD.Config.Read Global*

「DFM角色」新增_SD-Protect _ SD.Config.Write Global*

「DFM角色」新增_SD-Protect _ SD.Config.Delete Global*

「DFM角色」新增_SD-Protect _ SD.Storage.Read Global*

「DFM角色」新增_SD-Protect _ Dfm.Database.Write Global*

「DFM角色」新增_SD-Protect _ GlobalDataProtection *

a. 若要將目標資料庫Oracle使用者新增至DataFabric Manager伺服器的系統管理員清單、並指派SD-Protect角色、請輸入下列命令：

   "* dfm使用者add -r *sd-protectardb_host1*\oracle*

b. 若要在DataFabric Manager伺服器中新增目標資料庫所使用的儲存系統、請輸入下列命令：

   "* dfm host set *storage system* hostLogin=Oracle hostPassword=*password**

c. 若要在DataFabric Manager伺服器中的目標資料庫所使用的儲存系統中建立新角色、請輸入下列命令：

   '* dfm主機角色可建立-h *storage _system-c*"api-**,login-*"*storage*－*RBAC**角色

d. 若要在儲存系統中建立新群組、並指派在DataFabric Manager伺服器中建立的新角色、請輸入下列命令：

   「* dfm主機使用者群組」會建立-h *storage _system*-r *storage*、*RBAC*、*rolestorage*、*RBAC*群組*

e. 若要在儲存系統中建立新使用者、並指派新角色和在DataFabric Manager伺服器中建立的群組、請輸入下列命令：

   「* dfm主機使用者」建立-h *storage _system*-r *storage -RBAC*角色-p *password*-g *storage -RBAC*群組*tardb_host1**

2. 設定SnapDrive 功能

   a. 若要使用SnapDrive 下列命令、將「*SD-admin*」使用者的認證登錄到位：

      hy* SnapDrive 《》組態集**-DFM *SD-adprinfm_host***》

   b. 若要使用SnapDrive 下列命令、向root使用者或儲存系統管理員註冊使用效益管理系統：

      「* SnapDrive 組態集_tardb_host 1storage_system_*」

未SnapDrive 啟用RBAC時設定支援

您必須為DataFabric Manager伺服器的root使用者或系統管理員、以及儲存系統的root使用者登錄SnapDrive 使用者以啟用資料保護。

步驟

1. 若要重新整理DataFabric Manager伺服器、以更新目標資料庫在儲存系統上直接所做的變更、請輸入下列命令：

- 範例 *

「DFM主機探索_storage系統_*」

2. 若要使用SnapDrive 下列命令登錄DataFabric Manager伺服器的root使用者或管理員、請輸入：

   - 範例 *

   hy* SnapDrive 支援組態集-DFM 管理*fm_host**

3. 若要使用SnapDrive NetApp註冊儲存系統的root使用者或管理員、請輸入下列命令：

   - 範例 *

   「* SnapDrive 組態集root *storage*系統*」

瞭解在設定檔中啟用或停用資料保護

您可以在建立或更新資料庫設定檔時啟用或停用資料保護。

若要在次要儲存資源上建立資料庫的受保護備份、資料庫管理員與儲存管理員必須執行下列動作。

如果您想要...	然後...
建立或編輯設定檔	若要建立或編輯設定檔、請執行下列步驟： • 為二線儲存設備啟用備份保護。 • 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的支援功能、並安裝Protection Manager、則可在Protection Manager中選取儲存設備或備份管理員所建立的原則。 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作且已啟用保護功能的功能、SnapManager 則會為資料庫建立資料集。資料集包含儲存集的集合、以及與其資料相關的組態資訊。與資料集相關的儲存集包括用於匯出資料至用戶端的主要儲存集、以及其他儲存集上的一組複本與歸檔。資料集代表可匯出的使用者資料。如果系統管理員停用資料庫保護、SnapManager 則將刪除資料集。 • 如果您使用ONTAP 的是S動ure,則必須根據所SnapVault 建立的SnapMirror或相依關係來選擇_SnapManager®cDOT_Mirror_或_SnapManager®cDOT_Vault_原則。 當您停用備份保護時、會顯示一則警告訊息、表示資料集將被刪除、而且無法還原或複製此設定檔的備份。
檢視設定檔	由於儲存設備管理員尚未指派儲存資源來執行保護原則、因此設定檔會在SnapManager 顯示為不一致的圖形使用者介面和「profile show」命令輸出中顯示。

如果您想要...	然後...
在Protection Manager管理主控台中指派儲存資源	在Protection Manager管理主控台中、儲存管理員會檢視未受保護的資料集、並為與設定檔相關聯的資料集的每個節點指派資源池。儲存管理員接著確認已配置次要磁碟區、並已初始化保護關係。
請參閱SnapManager 《不一致的個人資料（若有	在本報告中、資料庫管理員會發現、圖形使用者介面和「profile show」命令輸出中的設定檔已變更為一致狀態、表示已指派資源。SnapManager
建立備份	• 選取完整備份。 • 此外、請選取備份是否應受到保護、然後選取主要保留類別（例如、每小時或每天）。 • 如果您使用Data ONTAP 的是7-Mode作業系統的支援功能、而且想要保護備份到二線儲存設備的安全、而不需要保護保護管理程式的保護排程、請指定「-protectNOW」選項。 • 如果您使用ONTAP 的是支援功能、想要立即保護備份到二線儲存設備、請指定「Protect」選項。 「protectNOW」選項不適用於叢集Data ONTAP 式的
檢視備份	新的備份會顯示為已排程保護、但尚未受到保護（在SnapManager 支援畫面介面和「備份顯示」命令輸出中）。保護狀態顯示為「Not protected」（未受保護）。
檢視備份清單	儲存管理員確認備份已複製到二線儲存設備之後SnapManager 、將備份保護狀態從「未受保護」變更為「受保護」。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。