# 概要
## StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SG5700 アプライアンス：概要 . . . . . 1
モデル SG5712 . . . . . 1
SG5760 モデル . . . . . 2
StorageGRID アプライアンスのコントローラ . . . . . 3

# SG5700 アプライアンス：概要

SG5700 StorageGRID アプライアンスは、 StorageGRID グリッドにおいてストレージノードとして機能する、ストレージとコンピューティングを統合したプラットフォームです。アプライアンスは、アプライアンスストレージノードと仮想（ソフトウェアベース）ストレージノードを組み合わせたハイブリッドグリッド環境で使用できます。

StorageGRID SG5700 アプライアンスには次のような特長があります。

- StorageGRID ストレージノードのストレージ要素とコンピューティング要素を統合します。
- ストレージノードの導入と設定を簡易化する StorageGRID アプライアンスインストーラが搭載されています。
- ハードウェアの管理と監視に使用する E シリーズ SANtricity System Manager が搭載されています。
- StorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワークとの 10GbE または 25GbE 接続を最大 4 つサポートします。
- Full Disk Encryption （ FDE ）ドライブまたは連邦情報処理標準（ FIPS ）ドライブに対応しています。これらのドライブを SANtricity System Manager のドライブセキュリティ機能と併用すると、データへの不正アクセスを防止できます。

SG5700 アプライアンスには SG5712 と SG5760 の 2 つのモデルがあります。どちらのモデルにも次のコンポーネントが含まれています。

| コンポーネント | **SG5712** | **SG5760** |
|---|---|---|
| コンピューティングコントローラ | E5700SG コントローラのものです | E5700SG コントローラのものです |
| ストレージコントローラ | E シリーズ E2800 コントローラ | E シリーズ E2800 コントローラ |
| シャーシ | E シリーズ DE212C エンクロージャ： 2 ラックユニット（ 2U ）エンクロージャ | E シリーズ DE460C エンクロージャ： 4 台のラックユニット（ 4U ）エンクロージャ |
| ドライブ | 12 本の NL-SAS ドライブ（ 3.5 インチ） | 60 本の NL-SAS ドライブ（ 3.5 インチ） |
| 冗長電源装置とファン | 電源 / ファンキャニスター × 2 | 2 つの電源キャニスターと 2 つのファンキャニスター |

StorageGRID アプライアンスで使用可能な最大物理ストレージは、各エンクロージャ内のドライブの数に応じて決まっています。ドライブを増設したシェルフを追加してストレージを拡張することはできません。

## モデル SG5712

この図は SG5712 モデルの前面と背面を示しています。 SG5712 モデルは、 12 本のドライブを搭載した 2U エンクロージャです。

SG5712 には、 2 台のコントローラと 2 つの電源 / ファンキャニスターが含まれています。




| コールアウト | 説明 |
| --- | --- |
| 1. | E2800 コントローラ（ストレージコントローラ） |
| 2. | E5700SG コントローラ（コンピューティングコントローラ） |
| 3. | 電源 / ファンキャニスター |

# SG5760 モデル

この図は、 SG5760 モデルの前面と背面を示しています。このモデルは、 4U エンクロージャで、 5 つのドライブドロワーに 60 本のドライブを搭載します。



SG5760 には、コントローラ 2 台、ファンキャニスター 2 台、電源キャニスター 2 台が搭載されています。

| コールアウト | 説明 |
|---|---|
| 1. | E2800 コントローラ（ストレージコントローラ） |
| 2. | E5700SG コントローラ（コンピューティングコントローラ） |
| 3. | ファンキャニスター（ 2 つのうちの 1 つ） |
| 4. | 電源キャニスター（ 2 つのうちの 1 つ） |

"NetApp E シリーズシステムのドキュメントのサイト"

## StorageGRID アプライアンスのコントローラ

StorageGRID アプライアンス SG5712 と SG5760 の両モデルには、 E5700SG コントローラと E2800 コントローラが含まれています。次の図で、コントローラの違いを確認してください。

## E5700SG コントローラのものです

- アプライアンスのコンピューティングサーバとして機能します。
- StorageGRID アプライアンスインストーラが搭載されています。

> StorageGRID ソフトウェアは、アプライアンスにプリインストールされていません。このソフトウェアには、アプライアンスの導入時に管理ノードからアクセスします。

- グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークを含む、 3 つの StorageGRID ネットワークすべてに接続できます。
- E2800 コントローラに接続し、イニシエータとして機能します。

この図は、 E5700SG コントローラの背面のコネクタを示しています。




| | ポート | を入力します | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | インターコネクトポート 1 と 2 | 16Gb/s Fibre Channel （ FC ）、光ファイバ SFPA | E5700SG コントローラを E2800 コントローラに接続してください。 |
| 2. | 診断とサポート用のポート | • RJ-45 シリアルポート<br>• マイクロ USB シリアルポート<br>• USB ポート | テクニカルサポート専用です。 |
| 3. | ドライブ拡張ポート | 12Gb/ 秒 SAS の場合 | 使用されません。StorageGRID アプライアンスでは、拡張ドライブシェルフはサポートされません。 |
| 4. | ネットワークポート 1~4 | SFP トランシーバのタイプ、スイッチの速度、設定されたリンク速度に基づく 10GbE または 25GbE | StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。 |
| 5. | 管理ポート 1 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | StorageGRID の管理ネットワークに接続します。 |

| | ポート | を入力します | 使用 |
|---|---|---|---|
| 6. | 管理ポート 2. | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | オプション：<br>• StorageGRID の管理ネットワークへの冗長接続を確保するには、管理ポート 1 とボンディングします。<br>• 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。<br>• DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合は、設置時の IP 設定にポート 2 を使用します。 |

## E2800 コントローラ

- アプライアンスのストレージコントローラとして機能します。
- ドライブ上のデータストレージを管理します。
- シンプレックスモードでは標準の E シリーズコントローラとして機能します。
- SANtricity OS ソフトウェア（コントローラファームウェア）を搭載しています。
- アプライアンスハードウェアの監視、アラートの管理、 AutoSupport 機能、ドライブセキュリティ機能を実行するための SANtricity System Manager が搭載されています。
- E5700SG コントローラに接続してターゲットとして機能します。

次の図は、 E2800 コントローラ背面のコネクタを示しています。



| | ポート | を入力します | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | インターコネクトポート 1 と 2 | 16Gb/s FC 光ファイバ SFPA | E2800 コントローラを E5700SG コントローラに接続します。 |
| 2. | 管理ポート 1 と 2 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | • ポート 1 のオプション：<br>◦ 管理ネットワークに接続して、SANtricity System Manager に TCP/IP で直接アクセスできるようにします<br>◦ スイッチポートと IP アドレスを保存する場合は、有線を使用しないでください。SANtricity System Manager には、グリッドマネージャまたはストレージグリッドアプライアンスインストーラの UI を使用してアクセスします。<br>• 注 * ：正確なログタイムスタンプのための NTP 同期など、オプションの SANtricity 機能の一部は、ポート 1 を有線接続しないままにする場合は使用できません。<br>• 注：ポート 1 を有線接続しない場合は、StorageGRID 11.5 以降および SANtricity 11.70 以降が必要です。<br>• ポート 2 はテクニカルサポート専用です。 |

| | ポート | を入力します | 使用 |
|---|---|---|---|
| 3. | 診断とサポート用のポート | • RJ-45 シリアルポート<br>• マイクロ USB シリアルポート<br>• USB ポート | テクニカルサポート専用です。 |
| 4. | ドライブ拡張ポート | 12Gb/ 秒 SAS の場合 | 使用されません。StorageGRID アプライアンスでは、拡張ドライブシェルフはサポートされません。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.