Fehler beim Plug-in beheben

VCP

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/vcp/vcp_reference_troubleshoot_vcp.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Fehler beim vCenter Plug-in beheben . . . 1
- Plug-in-Registrierung erfolgreich, aber Symbole werden nicht im Web-Client angezeigt . . . 1
- Fehler nach dem NetApp Element Plug-in für VMware vCenter Server 4.8 oder höher: Upgrade mit VMware vCenter Server 6.7U1 . . . 2
- Fehler beim Registrieren des Plug-ins über die Registrierungs-UI . . . 3
- Fehler beim Aktualisieren des Plug-ins mithilfe der Registrierungs-UI . . . 3
- Fehlermeldung, dass eine Erweiterung von NetApp nicht aktualisiert werden kann . . . 3
- Das Entfernen des Plug-ins wurde erfolgreich abgeschlossen, die Symbole bleiben jedoch erhalten . . . 4
- Das Plug-in kann nach Änderung des Admin-Passworts nicht mehr registriert oder entfernt werden . . . 4
- Plug-in-Managementaufgaben sind nicht erfolgreich oder ESXi-Host hat keinen Zugriff auf Volumes . . . 4
- Fehler tritt während der Verwendung des vCenter Plug-in auf Firefox 59.0.2 Browsern auf . . . 4
- Der Vorgang zum Löschen des Datenspeichers ist fehlgeschlagen . . . 5
- Das Cluster-Paar kann keine Verbindung über einen Kopplungsschlüssel herstellen . . . 5
- Fehlermeldung für den QoSSIOC-Status . . . 5
- Der QoSSIOC-Service wird als verfügbar angezeigt, ist jedoch nicht verfügbar . . . 5
- QoSSIOC ist für Datastore aktiviert, aber nicht verfügbar . . . 6

Fehler beim vCenter Plug-in beheben

Beim NetApp Element Plug-in für VMware vCenter Server müssen Sie einige häufige Probleme kennen und die erforderlichen Schritte zur Behebung kennen.

- registration successful but icons do not appear in web client
- after NetApp Element Plug-in for VMware vCenter Server 4.8 or later upgrade with VMware vCenter Server 6.7U1
- registering plug-in using Registration UI
- updating plug-in using Registration UI
- message that NetApp extension cannot be upgraded
- plug-in completes successfully but icons remain
- cannot be unregistered or removed after admin password change
- management tasks fail or volumes are not accessible to ESXi host
- occurs during vCenter Plug-in use on Firefox 59.0.2 browsers
- datastore operation fails
- pair cannot connect using a pairing key
- message for QoSSIOC status
- service shown as available but is unavailable
- is enabled for datastore but unavailable
- "VCenter-Plug-in-Bereitstellung schlägt nach dem Upgrade auf VMware vSphere 7.0 Update 3 fehl"

Plug-in-Registrierung erfolgreich, aber Symbole werden nicht im Web-Client angezeigt

Die Registrierung wird als erfolgreich angezeigt, die Plug-in-Symbole sind jedoch nicht im vSphere Web Client sichtbar.

Korrekturmaßnahme für das NetApp Element vCenter Plug-in 4.10 und früher

- Melden Sie sich vom vSphere Web Client ab, und melden Sie sich erneut an. Möglicherweise müssen Sie den Browser schließen und erneut öffnen.
- Löschen Sie den Browser-Cache.
- Starten Sie vSphere Web Client Service von vCenter aus über das Menü Dienste in Windows Administrative Tools oder starten Sie vCenter neu.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Standardberechtigungen verfügen, die mit der vCenter-Administratorrolle verknüpft sind.
- Überprüfen Sie, ob die Plug-in-ZIP-Datei erfolgreich in vCenter heruntergeladen wurde:
  a. Offen `vsphere_client_virgo.log` Im vCenter: VCenter-Protokolldateien für Versionen 6.5 und 6.7 befinden sich an folgenden Orten:
     - Flash-Installationen: `/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log`
     - HTML5-Installationen: `/var/log/vmware/vsphere-ui/logs/vsphere_client_virgo.log`

b. Wenn eine Fehlermeldung darauf hinweist, dass der ZIP-Download fehlgeschlagen ist, laden Sie den ZIP erneut herunter.

> Möglicherweise müssen Sie eine nicht erreichbare oder fehlerhafte URL korrigieren. Aktualisieren Sie die Plug-in-Registrierung oder heben Sie die Registrierung ab und registrieren Sie das Plug-in erneut mit einer korrigierten URL. Wenn Sie eine HTTP-URL angegeben haben, ohne das zu ändern, kann es auch zu einem Ausfall des ZIP kommen `allowHTTP` Einstellung.

- Netzwerkports überprüfen. Stellen Sie sicher, dass der Management-Node bidirektional über vCenter auf den erforderlichen Ports erreichbar ist.
- Überprüfen Sie den MOB-Erweiterungsdatensatz des vCenter ("com.solidfire".Server)die die URL des Downloadorts für das Plug-in ZIP enthält:
  a. Fügen Sie die URL in einen Browser ein.
  b. Stellen Sie sicher, dass das Plug-in ZIP heruntergeladen werden kann.
     - Wenn das Plug-in ZIP heruntergeladen werden kann, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
     - Wenn die Plug-in-ZIP nicht heruntergeladen werden kann, prüfen Sie, ob Netzwerkprobleme zwischen vCenter Server und dem Management-Node auftreten.
  c. Wenn das Plug-in nicht heruntergeladen werden kann, vergleichen Sie das `serverThumbprint` Im MOB-Datensatz mit dem Zertifikat SHA-1 für die ZIP-URL, die im Browser angezeigt wird:
     i. Wenn der Registrierungseintrag im MOB eine falsche oder veraltete URL oder SHA-1 hat, heben Sie die Registrierung des Plug-ins auf und registrieren Sie das Plug-in erneut.
     ii. Wenn das Problem weiterhin besteht und die ZIP-Adresse nicht erreichbar ist, überprüfen Sie die ZIP-URL, um festzustellen, ob bei der verwendeten Management-Node-Adresse ein Problem auftritt. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, eine URL mithilfe des Registrierungsprogramms für das Plug-in anzupassen, damit die ZIP-Datei heruntergeladen werden kann.

Fehler nach dem NetApp Element Plug-in für VMware vCenter Server 4.8 oder höher: Upgrade mit VMware vCenter Server 6.7U1

Nach einem Upgrade auf Element vCenter Plug-in 4.8 oder höher mit VMware vCenter Server 6.7U1 können folgende Probleme auftreten:

- Die Cluster werden im Abschnitt **Cluster** des Plug-in-Erweiterungspunkts nicht aufgeführt.
- In den Abschnitten **Cluster** und **QoSSIOC Settings** erscheint ein Serverfehler.

Wiederherstellung des Clusters und der QoSSIOC-Einstellungen:

1. Melden Sie sich von vCenter aus an.
2. Warten Sie nach dem Abmelden drei bis fünf Minuten, und melden Sie sich dann erneut an.
3. Wählen Sie in der aktuellen Ansicht von vSphere Client das Aktualisierungssymbol aus.
4. Deaktivieren Sie den Cache und aktualisieren Sie beispielsweise den Browser mit Strg+F5.
5. Überprüfen Sie, ob die Cluster- und QoSSIOC-Einstellungen wiederhergestellt sind.

   Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie dies tun "Fügen Sie die Cluster für Element Plug-in 5.0

oder höher erneut hinzu" Oder "Fügen Sie die Cluster für Element Plug-in 4.10 oder früher erneut hinzu".

Fehler beim Registrieren des Plug-ins über die Registrierungs-UI

Bei Verwendung des Registrierungsprogramms liegt ein Fehler beim Registrieren des Plug-ins beim vCenter Server vor. Ein Plug-in mit dem Schlüssel `com.solidfire` Ist bereits installiert.

Verwenden Sie im Registrierungs-Utility **Update Plug-in** anstelle von **Register Plug-in**.

Fehler beim Aktualisieren des Plug-ins mithilfe der Registrierungs-UI

Bei Verwendung des Registrierungsprogramms ist ein Fehler beim Aktualisieren des Plug-ins gegen den vCenter Server aufgetreten. Ein Plug-in mit dem Schlüssel `com.solidfire` Ist für das Update nicht installiert.

Verwenden Sie im Registrierungsdienstprogramm **Register Plug-in** statt **Update Plug-in**.

Fehlermeldung, dass eine Erweiterung von NetApp nicht aktualisiert werden kann

Nachricht

```
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could
not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is
javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection.
```

Während eines Upgrades von Windows vCenter Server von Version 6.0 auf 6.5 wird eine Warnung angezeigt, dass die NetApp-Erweiterung nicht aktualisiert werden kann oder nicht mit dem neuen vCenter Server funktioniert. Nachdem Sie das Upgrade abgeschlossen und sich beim vSphere Web Client angemeldet haben, tritt der Fehler auf, wenn Sie einen vCenter Plug-in Erweiterungspunkt auswählen. Dieser Fehler tritt auf, weil sich das Verzeichnis, in dem die Laufzeitdatenbank gespeichert wird, von Version 6.0 auf 6.5 geändert hat. Das vCenter Plug-in kann die erforderlichen Dateien nicht zur Laufzeit erstellen.

Korrekturmaßnahme

1. Registrieren Sie das Plug-in.
2. Entfernen Sie Plug-in-Dateien.
3. Starten Sie vCenter neu.
4. Registrieren Sie das Plug-in.
5. Melden Sie sich beim vSphere Web Client an.

Das Entfernen des Plug-ins wurde erfolgreich abgeschlossen, die Symbole bleiben jedoch erhalten

Das Entfernen von vCenter-Plug-in-Paketdateien wurde erfolgreich abgeschlossen, Plug-in-Symbole sind jedoch weiterhin im vSphere Web Client sichtbar.

Melden Sie sich vom vSphere Web Client ab, und melden Sie sich erneut an. Möglicherweise muss Ihr Browser geschlossen und erneut geöffnet werden. Wenn das Problem durch das Abmelden von vSphere Web Client nicht behoben wird, müssen möglicherweise die Webservices des vCenter-Servers neu gestartet werden. Außerdem können andere Benutzer bereits vorhandene Sitzungen nutzen. Alle Benutzersitzungen müssen geschlossen werden.

Das Plug-in kann nach Änderung des Admin-Passworts nicht mehr registriert oder entfernt werden

Nachdem das Admin-Passwort für das vCenter geändert wurde, mit dem das Plug-in registriert wurde, kann das vCenter-Plug-in nicht mehr registriert oder entfernt werden.

Für Plug-in 2.6, gehen Sie auf die vCenter Plug-in **Register**/**Unregister** Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update**, um die vCenter-IP-Adresse, die Benutzer-ID und das Passwort zu ändern.

Aktualisieren Sie für Plug-in 2.7 oder höher das vCenter Administrator-Passwort in den mNode-Einstellungen im Plug-in.

Aktualisieren Sie für Plug-in 4.4 oder höher das vCenter Administrator-Passwort in den QoSSIOC-Einstellungen im Plug-in.

Plug-in-Managementaufgaben sind nicht erfolgreich oder ESXi-Host hat keinen Zugriff auf Volumes

Das Erstellen, Klonen und Freigeben von Datastore-Aufgaben ist fehlgeschlagen oder Volumes sind vom ESXi Host nicht zugänglich.

Korrekturmaßnahme

- Vergewissern Sie sich, dass der iSCSI-Software-HBA auf dem ESXi-Host für Datastore-Vorgänge vorhanden und aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Volume nicht gelöscht oder einer falschen Volume-Zugriffsgruppe zugewiesen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Zugriffsgruppe des Volumes über den richtigen Host-IQN verfügt.
- Überprüfen Sie, ob das zugehörige Konto über die richtigen CHAP-Einstellungen verfügt.
- Prüfen Sie, ob der Volume-Status aktiv ist und der Volume-Zugriff darauf erfolgt `readWrite`, und `512e` Ist auf „true“ gesetzt.

Fehler tritt während der Verwendung des vCenter Plug-in auf Firefox 59.0.2 Browsern auf

`Name:HttpErrorResponse Raw Message:Http failure response for https://vc6/ui/solidfire-war-4.2.0-SNAPSHOT/rest/vsphere//servers: 500 Internal Server Error`

```
Return Message:Server error. Please try again or contact NetApp support
```

Dieses Problem tritt in vSphere HTML5 Web Clients unter Verwendung von Firefox auf. Der vSphere Flash-Client ist nicht betroffen.

Verwenden Sie den vollständigen FQDN in der Browser-URL. VMware erfordert eine vollständige vorwärts- und rückwärts Auflösung von IP, Kurzname und FQDN.

Der Vorgang zum Löschen des Datenspeichers ist fehlgeschlagen

Ein Vorgang zum Löschen des Datenspeichers schlägt fehl.

Vergewissern Sie sich, dass alle VMs aus dem Datastore gelöscht wurden. Sie müssen VMs aus einem Datenspeicher löschen, bevor der Datenspeicher gelöscht werden kann.

Das Cluster-Paar kann keine Verbindung über einen Kopplungsschlüssel herstellen

Während der Paarung eines Clusters über einen Kopplungstaste tritt ein Verbindungsfehler auf. Die Fehlermeldung im Dialogfeld **Cluster Pairing** erzeugen zeigt an, dass keine Route zum Host vorhanden ist.

Löschen Sie den auf dem lokalen Cluster erstellten Prozess manuell das nicht konfigurierte Cluster-Paar, und führen Sie die Cluster-Kopplung erneut aus.

Fehlermeldung für den QoSSIOC-Status

Der QoSSIOC-Status für das Plug-in zeigt ein Warnsymbol und eine Fehlermeldung an.

Korrekturmaßnahme

- `Unable to reach IP address`: Die IP-Adresse ist ungültig oder es werden keine Antworten empfangen. Vergewissern Sie sich, dass die Adresse korrekt ist und der Management-Node online und verfügbar ist.
- `Unable to communicate`: Die IP-Adresse kann erreicht werden, aber Anrufe an die Adresse sind fehlgeschlagen. Dies kann darauf hindeuten, dass der QoSSIOC-Dienst nicht an der angegebenen Adresse ausgeführt wird oder eine Firewall den Datenverkehr blockiert.
- `Unable to connect to the SIOC service`: Offen `sioc.log` In `/opt/solidfire/sioc/data/logs/` Auf dem Management-Node (`/var/log` Oder `/var/log/solidfire/` Auf älteren Managementknoten), um zu überprüfen, ob der SIOC-Service erfolgreich gestartet wurde. Das Starten des SIOC-Service kann 50 Sekunden oder länger dauern. Wenn der Dienst nicht erfolgreich gestartet wurde, versuchen Sie es erneut.

Der QoSSIOC-Service wird als verfügbar angezeigt, ist jedoch nicht verfügbar

Die QoSSIOC-Diensteinstellungen werden als UP angezeigt, QoSSIOC ist jedoch nicht verfügbar.

Wählen Sie auf der Registerkarte * QoSSIOC-Einstellungen* auf der Registerkarte NetApp Element Remote Plugin > Konfiguration die Schaltfläche Aktualisieren. Aktualisieren Sie die IP-Adresse oder die

Authentifizierungsinformationen des Benutzers nach Bedarf.

Wählen Sie auf der Registerkarte **QoSSIOC-Einstellungen** im Erweiterungspunkt NetApp Element-Konfiguration die Schaltfläche Aktualisieren. Aktualisieren Sie die IP-Adresse oder die Authentifizierungsinformationen des Benutzers nach Bedarf.

QoSSIOC ist für Datastore aktiviert, aber nicht verfügbar

QoSSIOC ist für einen Datastore aktiviert, QoSSIOC ist jedoch nicht verfügbar.

Überprüfen Sie, ob VMware SIOC auf dem Datenspeicher aktiviert ist:

1. Offen `sioc.log` In `/opt/solidfire/sioc/data/logs/` Auf dem Management-Node (`/var/log` Oder `/var/log/solidfire/` Auf älteren Management-Nodes).
2. Suche nach diesem Text:

   ```
   SIOC is not enabled
   ```

3. Siehe https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/mNode_Status_shows_as_'Network_Down'*or* 'Down'*in_the_mNode_Settings_tab_of_the_Element_Plugin_for_vCenter*(VCP)["Diesen Artikel"] Zu den für Ihr Problem spezifischen Korrekturmaßnahmen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.