啟用儲存複寫介面卡

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/task-configure-sra-on-srm-appliance.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

啟用儲存複寫介面卡 1
在SRM設備上設定SRA 2
更新儲存複寫介面卡（SRA）認證 2

啟用儲存複寫介面卡

適用於虛擬儲存主控台（VSC）、VASA供應商及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置、可讓SRA功能與VSC搭配使用、以設定災難恢復。

開始之前

- 您必須設定vCenter Server執行個體並設定ESXi。
- 您必須已為VSC、VASA Provider及SRA部署虛擬應用裝置。
- 您必須下載SRA外掛程式的「.msi」檔案、或SRM應用裝置的「.tar.gz」檔案、才能設定Site Recovery Manager（SRM）災難恢復解決方案。

  "Site Recovery Manager安裝與組態Site Recovery Manager 8.2" 有更多資訊。

啟用VASA Provider和SRA功能的靈活度、可讓您只執行企業所需的工作流程。

步驟

1. 登入VMware vSphere的網路使用者介面。
2. 在vSphere Client中、按一下功能表：功能表[虛擬儲存主控台]。
3. 按一下 * 設定 * 。
4. 按一下*管理設定*索引標籤中的*管理功能*。
5. 在「管理功能」對話方塊中、選取要啟用的SRA副檔名。
6. 輸入VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置IP位址和管理員密碼、然後按一下「套用」。
7. 您可以使用下列其中一種方法來部署SRA：

選項	說明
適用於Windows SRM	a. 按兩下下載的SRA外掛程式「.msi-」安裝程式。 b. 依照螢幕上的指示操作。 c. 輸入已部署虛擬應用裝置的IP位址和密碼。
適用於SRM應用裝置	a. 存取SRM應用裝置頁面、然後前往SRM應用裝置的*儲存複寫介面卡*頁面。 b. 按一下「新增介面卡」。 c. 將SRA外掛程式的.tar.gz安裝程式上傳至SRM。 d. 重新掃描介面卡、確認已在「SRM 儲存複寫介面卡」頁面中更新詳細資料。

   您必須登出vSphere Client、然後再次登入、以驗證所選的擴充功能是否可供組態使用。

相關資訊

設定儲存複寫介面卡以進行災難恢復

在SRM設備上設定SRA

部署SRM設備之後、您應該在SRM設備上設定SRA。成功設定SRA可讓SRM設備與SRA通訊、以進行災難恢復管理。您應將VSC、VASA Provider和SRA認證（IP位址和管理員密碼）的虛擬應用裝置儲存在SRM應用裝置中、以便在SRM應用裝置和SRA之間進行通訊。

您應該將「tar・gz」檔案上傳至SRM Appliance。

SRM設備上的SRA組態會將SRA認證儲存在SRM設備中。

步驟

1. 使用系統管理員帳戶、使用限制登入SRM設備。
2. 使用命令「u root」切換至root使用者
3. 在記錄位置輸入命令、以取得SRA「docker ps -l」所使用的Docker ID
4. 若要登入容器ID、請輸入命令「docker執行-it -u SRM <container id> sh」
5. 使用命令「perl command.pl -i <vA-IP>管理員<vA-password>」、為SRM設定VSC、VASA Provider及SRA IP位址與密碼的虛擬應用裝置

   此時會顯示一則成功訊息、確認儲存認證資料已儲存。SRA可以使用提供的IP位址、連接埠和認證、與SRA伺服器通訊。

更新儲存複寫介面卡（SRA）認證

若要讓SRM與SRA通訊、如果您已修改認證資料、則應更新SRM伺服器上的SRA認證資料。

您應該已經執行「在SRM應用裝置上設定SRA」主題中所述的步驟。

在SRM設備上設定SRA

步驟

1. 刪除'/SRM/SRA/conf'Directory使用：
   a. CD /SRM/SRA/conf
   b. RM -RF *
2. 執行perl命令以新認證設定SRA：
   a. CD /SRM/SRA/
   b. Perl command.pl -l <VA-IP>管理員<VA-password>

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。