設定受保護和恢復站台資源

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-configure-network-mappings.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定受保護和恢復站台資源 1
設定網路對應 1
設定資料夾對應 1
設定資源對應 2

設定受保護和恢復站台資源

您必須在兩個站台上設定VM網路、ESXi主機和資料夾等資源對應、才能將每個資源從受保護站台對應到恢復站台上的適當資源。

您必須完成下列資源組態：

- 網路對應
- 資料夾對應
- 資源對應
- 預留位置資料存放區

設定網路對應

您必須在受保護的網站和恢復網站上對應網路、才能在它們之間進行通訊。

您必須連線到受保護和恢復站台。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下功能表：Site Recovery[站台]。
2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在Manage（管理）選項卡中，選擇* Network Mappings（網絡映射）*。
4. 按一下 圖示以建立新的網路對應。

   「Create Network Mapping」（建立網路對應）精靈隨即出現。

5. 在Create Network MappingWizard（建立網路對應精靈）中、執行下列步驟：
   a. 選擇*自動準備名稱相符的網路對應*、然後按*下一步*。
   b. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
   c. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
   d. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「完成」。

「網路對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同的步驟。

設定資料夾對應

您必須在受保護的網站和還原網站上對應資料夾、才能在資料夾之間進行通訊。

您必須連線到受保護和恢復站台。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下功能表：Site Recovery[站台]。

2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在Manage（管理）選項卡中，選擇*文件夾映射*。
4. 按一下 圖示以建立新的資料夾對應。

   此時會出現「建立資料夾對應」精靈。

5. 在「建立資料夾對應」精靈中、執行下列步驟：
   a. 選擇*自動準備名稱相符的資料夾對應*、然後按*下一步*。
   b. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
   c. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
   d. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「完成」。

「資料夾對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同的步驟。

設定資源對應

您必須在受保護的站台和還原站台上對應資源、以便將虛擬機器設定為容錯移轉到一組主機或另一組主機。

您必須連線到受保護和恢復站台。

```
[NOTE]
====
在Site Recovery Manager（SRM）中、資源可以是資源集區、ESXi主機或vSphere叢集。

====
.步驟
. 登入vCenter Server、然後按一下功能表：Site Recovery[站台]。
. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
. 在Manage（管理）選項卡中，選擇* Resource Mappings（資源映射）*。
. 按一下 image:../media/new-resource-mappings.gif[""] 圖示以建立新的資源對應。
+
此時會出現「建立資源對應」精靈。

. 在「*建立資源對應*」精靈中、執行下列步驟：
+
.. 選擇*自動準備名稱相符的資源對應*、然後按*下一步*。
.. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
.. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
.. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「*完成*」。




「資源對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同
```

的步驟。

[[ID2dd447a0d473066fddfac545f2d86f81]]
= 對應儲存原則
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
您應該將受保護站台上的儲存原則對應至還原站台上的儲存原則、以便根據對應、將恢復的虛擬機器放置在適當的資料存放區上。在恢復站台上恢復虛擬機器之後、對應的VM儲存原則將指派給虛擬機器。

.步驟
. 在vSphere Client上、按一下功能表：站台恢復[Open Site Recovery]。
. 在*站台配對*索引標籤中、按一下功能表：設定[儲存原則對應]。
. 選取所需的站台、然後按一下*「新增*」以建立新的對應。
. 選取*自動準備具有相符名稱之儲存原則的對應*選項、然後按一下*下一步*。
+
SRM會在受保護的站台上選取儲存原則、而該站台的儲存原則名稱與還原站台相同。但是如果您選取手動對應選項、則可以選取多個儲存原則。

. 按一下「*新增對應*」、然後按一下「*下一步*」。
. 在*反轉對應*區段中、選取對應所需的核取方塊、然後按一下*下一步*。
. 在「*準備完成*」區段中、檢閱您的選擇、然後按一下「*完成*」。

[[ID93e38760ee4c5d13f65997136a941362]]
= 設定預留位置資料存放區
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
您必須設定預留位置資料存放區、以便將受保護虛擬機器（VM）的位置保留在vCenter資源清冊中。預留位置資料存放區不需要太大、因為預留位置的VM很小、而且只使用數百或更少的KB。

.開始之前
* 您必須連線到受保護和恢復站台。
* 您必須已設定資源對應。

.步驟
. 登入vCenter Server、然後按一下功能表：Site Recovery[站台]。
. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
. 在「Manage（管理）」索引標籤中、選取*佔位資料存放區*。
. 按一下 image:../media/new-placeholder-datastore.gif[""]
圖示以建立新的預留位置資料存放區。
. 選取適當的資料存放區、然後按一下「*確定*」。
+
[NOTE]
====
預留位置資料存放區可以是本機或遠端、不應複寫。

====
. 重複步驟3到5、為恢復站台設定預留位置資料存放區。

[[ID5215b60dbe2391662fddf89bf43f8df9]]
= 使用Array Manager設定SRA
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
您可以使用Site Recovery Manager（SRM）的* Array Manager*精靈來設定儲存複寫介面卡（SRA）、以啟用SRM與儲存虛擬機器（SVM）之間的互動。

.開始之前
* 您必須在SRM中配對受保護的站台和恢復站台。
* 您必須先設定儲存設備、才能設定陣列管理程式。
* 您必須設定並複寫受保護站台與恢復站台之間的SnapMirror關係。
* 您必須啟用SVM管理生命期、才能啟用多租戶。

SRA支援叢集層級的管理和SVM層級的管理。如果您在叢集層級新增儲存設備、則可以探索及執行叢集中所有SVM的作業。如果您在SVM層級新增儲存設備、則只能管理該特定SVM。

[NOTE]
====

VMware不支援SRM的NFS4.1傳輸協定。

====
.步驟
. 在SRM中、按一下「* Array Manager*」、然後按一下「*新增Array Manager*」。
. 輸入以下資訊、以說明SRM中的陣列：
+
.. 在「*顯示名稱*」欄位中輸入識別陣列管理程式的名稱。
.. 在「* SRA類型*」欄位中、選取*《NetApp儲存複寫介面卡for ONTAP Rise*》。
.. 輸入連線至叢集或SVM的資訊：
+
*** 如果您要連線至叢集、應輸入叢集管理LIF。
*** 如果您直接連線至SVM、則應輸入SVM管理LIF的IP位址。
+
[NOTE]
====
在設定陣列管理程式時、您必須在虛擬儲存主控台的*儲存系統*功能表中、針對用於新增儲存系統的儲存系統使用相同的連線和認證。例如、如果陣列管理程式組態為SVM範圍、則必須在SVM層級新增VSC下的儲存設備。

====

.. 如果您要連線至叢集、請在* SVM名稱*欄位中輸入SVM的名稱。
+
您也可以將此欄位留白。

.. *可選：*在「* Volume Include list*（* Volume包含清單
*）」欄位中輸入要探索的磁碟區。
+
您可以在受保護的站台輸入來源磁碟區、並在還原站台輸入複寫的目的地磁碟區。您可以輸入完整Volume名稱或部分Volume名稱。

+
例如、如果您想要探索與Volume _DST_vol1_處於SnapMirror關係的Volume
_SR_vol1_、您必須在受保護的站台欄位中指定_SR_vol1_、並在還原站台欄位中指定_DST_vol1_
。

.. *可選：*在* Volume exclude list*（* Volume排除清單
*）欄位中輸入要從探索中排除的磁碟區。
+
您可以在受保護的站台輸入來源磁碟區、並在還原站台輸入複寫的目的地磁碟區。您可以輸入完整Volume名稱或部分Volume名稱。

+
例如、如果您想要排除與Volume _DST_vol1_有SnapMirror關係的Volume
_SR_vol1_、您必須在受保護的站台欄位中指定_SR_vol1_、並在還原站台欄位中指定_DST_vol1_

。

.. 在*使用者名稱*欄位中輸入叢集層級帳戶或SVM層級帳戶的使用者名稱。
.. 在*密碼*欄位中輸入使用者帳戶的密碼。

. 單擊 * 下一步 * 。
. 驗證是否已發現陣列並顯示在* Add Array Manager*（添加陣列管理器）窗口的底部。
. 單擊*完成*。

您可以使用適當的SVM管理IP位址和認證、對還原站台執行相同的步驟。在「*新增Array Manager*」精靈的「*啟用陣列配對*」畫面中、您應該確認已選取正確的陣列配對、而且該配對顯示為「準備好啟用」。

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

<<<
版權資訊

Copyright©2022 NetApp、
Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失；
或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM[] 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。