設定儲存複寫介面卡以進行災難恢復

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/task-configure-storage-replication-adapter-for-san-environment.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定儲存複寫介面卡以進行災難恢復 1
設定SAN環境的儲存複寫介面卡 1
設定NAS環境的儲存複寫介面卡 1
設定儲存複寫介面卡、適用於高度擴充的環境 2

設定儲存複寫介面卡以進行災難恢復

如果您要設定vCenter Server進行災難恢復、則必須在部署虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置之後、啟用儲存複寫介面卡（SRA）。虛擬應用裝置的部署預設會安裝VSC。部署虛擬應用裝置之後、您必須為vCenter Server啟用SRA。

相關資訊

啟用儲存複寫介面卡

設定SAN環境的儲存複寫介面卡

您必須先設定儲存系統、再執行Site Recovery Manager（SRM）的儲存複寫介面卡（SRA）。

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

- SRM

  有關安裝SRM的說明文件、請參閱VMware網站。

  "VMware Site Recovery Manager文件"

- SRA

  介面卡安裝在SRM上。

步驟

1. 確認主ESXi主機已連線至受保護站台上主要儲存系統的LUN。
2. 驗證LUN是否位於igroup中、且主儲存系統上的「* ostype*」選項設為「*VMware*」。
3. 驗證恢復站點上的ESXi主機是否具有與適當的FC或iSCSI連接。

   您可以驗證ESXi主機上是否連接了本機LUN、或使用上的「FCP show啟動器」命令或「iSCSI show啟動器」命令來執行此作業。

設定NAS環境的儲存複寫介面卡

您必須先設定儲存系統、再執行VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）的儲存複寫介面卡（SRA）。

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

- SRM

  如需安裝SRM的相關文件、請參閱VMware網站。

"VMware Site Recovery Manager文件"

- SRA

  介面卡安裝在SRM和SRA伺服器上。

步驟

1. 確認受保護站台的資料存放區包含已向vCenter Server註冊的虛擬機器。
2. 確認受保護站台的ESXi主機已從掛載NFS匯出磁碟區。
3. 使用「* Array Manager*」精靈將陣列新增至SRM時、請確認「* NFS Addresses （ NFS位址*）」欄位中已指定有效位址、例如有NFS匯出的IP位址、主機名稱或FQDN。
4. 在恢復站台的每個ESXi主機上使用「ping」命令、驗證主機是否有VMkernel連接埠、可存取用於從匯出NFS的IP位址。

"NetApp支援"

設定儲存複寫介面卡、適用於高度擴充的環境

您必須根據儲存複寫介面卡（SRA）的建議設定來設定儲存逾時時間間隔、以在高度擴充的環境中達到最佳效能。

儲存供應商設定

- 您必須將「儲存供應商.重新 簽名逾時」設定的值從900秒增加至12000秒。
- 您必須啟用「torageProvider.autoResignatureMode`」選項。

如需修改儲存供應商設定的詳細資訊、請參閱VMware文件。

"VMware vSphere文件：變更儲存供應商設定"

儲存設定

您必須將高度擴充環境的「最短torage.commandTimeout`逾時時間間隔」值設定為12、000秒。

> 指定的逾時時間間隔為最大值。您不需要等待達到最大逾時時間。大多數命令都會在設定的最大逾時時間間隔內完成。

"NetApp知識庫答案100111111：《ONTAP NetApp儲存複寫介面卡4.0/7.X for VMware Sizing Guide》"

有關修改SAN Provider設定的VMware文件有更多資訊。

"VMware Site Recovery Manager文件：變更儲存設定"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。