OnCommand Workflow Automation をセットアップしています

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/task-access-oncommand-workflow-automation.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation をセットアップしています . . . 1
OnCommand Workflow Automation にアクセスします . . . 1
OnCommand Workflow Automation データソース . . . 1
ローカルユーザを作成する . . . 7
ターゲットシステムのクレデンシャルを設定します . . . 8
OnCommand Workflow Automation を設定しています . . . 9
デフォルトのパスワードポリシーを無効にします . . . 14
Windows のデフォルトパスワードポリシーを変更します . . . 14
Windows で OnCommand Workflow Automation データベースへのリモートアクセスを有効にします . . . 15
ホスト上の OnCommand Workflow Automation のアクセス権を制限します . . . 16
OnCommand Workflow Automation のトランザクションタイムアウト設定を変更します . . . 16
Workflow Automation のタイムアウト値を設定します . . . 17

OnCommand Workflow Automation をセットアップしています

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）のインストールが完了したら、いくつかの設定を完了する必要があります。WFA にアクセスし、ユーザを設定し、データソースをセットアップし、クレデンシャルを設定し、 WFA を設定する必要があります。

OnCommand Workflow Automation にアクセスします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）には、 Web ブラウザを使用して、 WFA サーバにアクセスできる任意のシステムからアクセスできます。

使用している Web ブラウザに対応した Adobe Flash Player がインストールされている必要があります。

手順

1. Web ブラウザを開き、アドレスバーに次のいずれかを入力します。
   - 「 + https://wfa_server_ip+` 」と入力します

     「 wfa_server_ip 」は、 WFA サーバの IP アドレス（ IPv4 または IPv6 アドレス）または完全修飾ドメイン名（ FQDN ）です。

   - WFA サーバ上の WFA にアクセスしている場合：「 + https://localhost/wfa+` + 」 WFA にデフォルト以外のポートを指定した場合は、次のようにポート番号を含める必要があります。
   - 「 + https://wfa_server_ip:port+` 」と入力します
   - 「 + https://localhost:port+` +_port_is 」は、インストール時に WFA サーバに使用した TCP ポート番号です。
2. サインインセクションで、インストール時に入力した admin ユーザのクレデンシャルを入力します。
3. * オプション： * [設定 * > * 設定 *] メニューで、資格情報とデータソースを設定します。
4. * オプション： * WFA Web GUI をブックマークに登録するとアクセスが容易になります。

OnCommand Workflow Automation データソース

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、データソースから取得されたデータに対して機能します。Active IQ Data Center Manager および VMware vCenter Server の各バージョンは、事前定義された WFA データソースのタイプとして提供されています。データ収集用のデータソースを設定する前に、事前に定義されているデータソースのタイプを確認しておく必要があります。

データソースは、特定のデータソースタイプのデータソースオブジェクトへの接続として機能する読み取り専用のデータ構造です。たとえば、データソースは、 Active IQ Data Center Manager 6.3 のデータソースタイプの Active IQ Data Center Manager データベースに接続できます。WFA にカスタムデータソースを追加するには、必要なデータソースのタイプを定義します。

事前定義されたデータソースの種類の詳細については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Active IQ Data Center Manager でデータベースユーザを設定する

Active IQ Data Center Manager データベースの読み取り専用アクセスを OnCommand Workflow Automation に設定するには、 6.0 より前のバージョンの Active IQ Data Center Manager でデータベースユーザを作成する必要があります。

Windows で ocsetup を実行して、データベースユーザを設定します

Active IQ Data Center Manager サーバで「 ocsetup 」ファイルを実行すると、 Active IQ Data Center Manager データベースの OnCommand Workflow Automation への読み取り専用アクセスを設定できます。

手順

1. 「 wfa_ocsetup.exe 」ファイルを Active IQ Data Center Manager サーバのディレクトリに https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.exe.+` からダウンロードします

   _wfa_Server_IP_is は、 WFA サーバの IP アドレス（ IPv4 または IPv6 アドレス）です。

   WFA にデフォルト以外のポートを指定した場合は、次のようにポート番号を含める必要があります。

   「 + https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.exe.+` 」と入力します

   _port_は 、インストール時に WFA サーバに使用した TCP ポート番号です。

   IPv6 アドレスを指定する場合は、角かっこで囲む必要があります。

2. 'wfa_ocsetup.exe' ファイルをダブルクリックします
3. セットアップ・ウィザードの情報を読み、 * 次へ * をクリックします。
4. JRE の場所を参照または入力して、 [次へ] をクリックします。
5. ユーザ名とパスワードを入力して、デフォルトクレデンシャルを上書きします。

   Active IQ Data Center Manager データベースへのアクセスを許可する新しいデータベースユーザアカウントが作成されます。

   > ユーザアカウントを作成しない場合は、デフォルトクレデンシャルが使用されます。セキュリティ上の理由からユーザアカウントを作成する必要があります。

6. 「 * 次へ * 」をクリックして結果を確認します。
7. [次へ *] をクリックし、 [* 完了 *] をクリックしてウィザードを完了します。

Linux で ocsetup を実行してデータベースユーザを設定します

Active IQ Data Center Manager サーバで ocsetup ファイルを実行して、 Active IQ Data

Center Manager データベースの OnCommand Workflow Automation への読み取り専用アクセスを設定できます。

手順

1. 端末で次のコマンドを使用して 'wfa_ocsetup.sh ファイルを Active IQ Data Center Manager サーバのホーム・ディレクトリにダウンロードします https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.sh+`

   「 wfa_Server_IP 」は、 WFA サーバの IP アドレス（ IPv4 または IPv6 アドレス）です。

   WFA にデフォルト以外のポートを指定した場合は、次のようにポート番号を含める必要があります。

   「 + wget 」と入力します https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.sh+`

   _port_は 、インストール時に WFA サーバに使用した TCP ポート番号です。

   IPv6 アドレスを指定する場合は、角かっこで囲む必要があります。

2. wfa_ocsetup.sh ファイルを実行可能ファイルに変更するには、端末で次のコマンドを使用します。

   chmod +x wfa_ocsetup.sh

3. ターミナルに次のように入力して、スクリプトを実行します。

   wfa_ocsetup.sh jre_path

   jre_path は JRE のパスです。

   - 例 *

     /opt/NTAPdfm/java

     次の出力が端末に表示され、セットアップが完了したことが示されます。

```
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing WFA OnCommand Setup.....
*** Welcome to OnCommand Setup Utility for Linux ***
    <Help information>
*** Please override the default credentials below ***
Override DB Username [wfa] :
```

4. ユーザ名とパスワードを入力して、デフォルトクレデンシャルを上書きします。

   Active IQ Data Center Manager データベースへのアクセスを許可する新しいデータベースユーザアカウントが作成されます。

   > ユーザアカウントを作成しない場合は、デフォルトクレデンシャルが使用されます。セキュリティ上の理由からユーザアカウントを作成する必要があります。

   次の出力が端末に表示され、セットアップが完了したことが示されます。

```
***** Start of response from the database *****
>>> Connecting to database
<<< Connected
*** Dropped existing 'wfa' user
=== Created user 'username'
>>> Granting access
<<< Granted access
***** End of response from the database *****
***** End of Setup *****
```

データソースを設定

データソースからデータを取得するには、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）でデータソースとの接続をセットアップする必要があります。

必要なもの

- Active IQ Data Center Manager 6.0 より前のバージョンでは、データベースへの読み取り専用のリモートアクセスを有効にして設定するために、 Data Center Manager サーバで最新バージョンの ocsetup ツールを実行しておく必要があります。
- Active IQ Data Center Manager 6.0 以降では、 Data Center Manager サーバでデータベースユーザアカウントを作成しておく必要があります。

  詳細については、 OnCommand Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。

- Data Center Manager サーバで受信接続用の TCP ポートが開いている必要があります。

  詳細については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

  デフォルトの TCP ポート番号は次のとおりです。

TCP ポート番号	**Data Center Manager** サーバのバージョン	説明
2638	5.x	Sybase SQL Anywhere データベース・サーバ
3306	6.x	MySQL データベースサーバ

- Performance Advisor には、 GlobalRead の最小ロールを持つ Active IQ Data Center Manager ユーザアカウントを作成しておく必要があります。

  詳細については、 OnCommand Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。

- VMware vCenter Server の場合、 vCenter Server でユーザアカウントを作成しておく必要があります。

  詳細については、 VMware vCenter Server のドキュメントを参照してください。

> VMware PowerCLI をインストールしておく必要があります。vCenter Server データソースのみを対象にワークフローを実行する場合は、 Data Center Manager サーバをデータソースとして設定する必要はありません。

- VMware vCenter Server で受信接続用の TCP ポートが開いている必要があります。

  デフォルトの TCP ポート番号は 443 です。詳細については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

この手順 を使用して、 WFA に Data Center Manager サーバのデータソースを複数追加できます。ただし、 Data Center Manager サーバ 6.3 以降を WFA とペアリングし、 Data Center Manager サーバの保護機能を使用する場合は、この手順 を使用しないでください。

WFA と Data Center Manager サーバ 6.x のペアリングの詳細については、 OnCommand Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。

> WFA を使用してデータソースをセットアップするときは、 Active IQ Data Center Manager 6.0 、 6.1 、および 6.2 のデータソースタイプは WFA 4.0 リリースで廃止され、以降のリリースではサポートされないことに注意してください。

手順

1. Web ブラウザを使用して WFA にアクセスします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* データソース *] をクリックします。
3. 適切なアクションを選択します。

目的	手順
新しいデータソースを作成します	をクリックします をクリックします。
WFA をアップグレードした場合は、リストアしたデータソースを編集します	既存のデータソースエントリを選択し、をクリックします をクリックします。

   Data Center Manager サーバのデータソースを WFA に追加してから Data Center Manager サーバのバージョンをアップグレードした場合、アップグレード後の Data Center Manager サーバは WFA で認識されません。以前のバージョンの Data Center Manager サーバを削除してから、アップグレード後のバージョンの Data Center Manager サーバを WFA に追加する必要があります。

4. [新しいデータソース *] ダイアログボックスで、必要なデータソースの種類を選択し、データソースの名前とホスト名を入力します。

   選択したデータソースのタイプに基づいて、ポート、ユーザ名、パスワード、およびタイムアウトの各フィールドにデフォルトのデータが自動的に入力される場合があります。これらのエントリは必要に応じて編集できます。

5. 適切なアクションを選択します。

用途	手順
Active IQ Data Center Manager 6.0 より前のバージョン	ocsetup ツールの実行時にデフォルトのクレデンシャルを上書きするために使用したユーザ名とパスワードを入力します。
Active IQ Data Center Manager 6.3 以降	Data Center Manager サーバで作成したデータベースユーザアカウントのクレデンシャルを入力します。データベースユーザアカウントの作成の詳細については、 OnCommand Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。
Performance Advisor （ Active IQ Data Center Manager 6.0 より前のバージョン）	GlobalRead の最小ロールを持つ Active IQ Data Center Manager ユーザーの資格情報を入力します。 コマンドラインインターフェイスまたは ocsetup ツールを使用して作成された Active IQ Data Center Manager データベースユーザアカウントのクレデンシャルは指定しないでください。
VMware vCenter Server （ Windows のみ）	（ Windows の場合のみ） VMware vCenter Server で作成したユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

6. [保存（ Save ）] をクリックします。
7. * オプション： * [データソース] テーブルで、データソースを選択し、をクリックします をクリックします。
8. データ取得プロセスのステータスを確認します。

アップグレードした **Data Center Manager** サーバをデータソースとして追加します

WFA にデータソースとして Data Center Manager サーバ（ 5.x または 6.x ）を追加し、Data Center Manager サーバをアップグレードした場合は、 アップグレード後のバージョンに関連付けられているデータは、手動でデータソースとして追加しないかぎり WFA に取り込まれないため、アップグレードした Data Center Manager サーバをデータソースとして追加する必要があります。

手順

1. WFA Web GUI に管理者としてログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* データソース *] をクリックします。
3. をクリックします をクリックします。
4. [新しいデータソース *] ダイアログボックスで、必要なデータソースの種類を選択し、データソースの名前とホスト名を入力します。

選択したデータソースのタイプに基づいて、ポート、ユーザ名、パスワード、およびタイムアウトの各フィールドにデフォルトのデータが自動的に入力される場合があります。これらのエントリは必要に応じて編集できます。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。
6. 以前のバージョンの Data Center Manager サーバを選択し、をクリックします をクリックします。
7. [* データソースタイプの削除 *] 確認ダイアログボックスで、 [はい *] をクリックします。
8. * オプション： * データソース * テーブルで、データソースを選択し、をクリックします をクリックします。
9. **History** テーブルでデータ取得ステータスを確認します。

ローカルユーザを作成する

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を使用すると、ゲスト、オペレータ、承認者、アーキテクト、 admin 、 backup のいずれかです。

WFA をインストールし、 admin としてログインしておく必要があります。

WFA では、次のロールのユーザを作成できます。

- * ゲスト *

  このユーザーは、ポータルとワークフロー実行のステータスを表示し、ワークフロー実行のステータスの変更を通知できます。

- * 演算子 *

  このユーザーは、ユーザーにアクセス権が付与されているワークフローをプレビューおよび実行できます。

- * 承認者 *

  このユーザーは、ユーザーにアクセス権が与えられているワークフローをプレビュー、実行、承認、および却下することができます。

  > 承認者の E メール ID を指定することを推奨します。複数の承認者がいる場合は、 [電子メール *] フィールドにグループ電子メール ID を入力できます。

- * 建築家 *

  このユーザには作成ワークフローへのフルアクセスが許可されますが、 WFA サーバのグローバル設定の変更は禁止されています。

- * 管理者 *

  このユーザには WFA サーバへの完全なアクセス権があります。

- * バックアップ *

WFA サーバのバックアップをリモートで生成できる唯一のユーザです。ただし、ユーザは他のすべてのアクセスから制限されます。

手順

1. [* 設定 *] をクリックし、 [* 管理 *] で [* ユーザー *] をクリックします。
2. をクリックして新しいユーザを作成します をクリックします。
3. [新規ユーザー * （ New User * ）] ダイアログボックスに必要な情報を入力します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

ターゲットシステムのクレデンシャルを設定します

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）でターゲットシステムのクレデンシャルを設定し、そのクレデンシャルを使用して特定のシステムに接続し、コマンドを実行できます。

初回のデータ取得が完了したら、コマンドを実行するアレイのクレデンシャルを設定する必要があります。PowerShell WFA コントローラの接続には、次の 2 つのモードがあります。

- クレデンシャルあり

  WFA は、最初に HTTPS を使用して接続を確立しようとし、次に HTTP を使用しようとします。また、WFA でクレデンシャルを定義しなくても、 Microsoft Active Directory LDAP 認証を使用してアレイに接続できます。Active Directory LDAP を使用するには、同じ Active Directory LDAP サーバで認証を実行するようにアレイを設定する必要があります。

- クレデンシャルなし（ストレージシステム 7-Mode の場合）

  WFA は、ドメイン認証を使用して接続を確立しようとします。このモードでは、 NTLM プロトコルを使用して保護されたリモート手順 コールプロトコルが使用されます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* クリデンシャル *] をクリックします。
3. をクリックします をクリックします。
4. [新しい資格情報 * （ New Credentials * ）] ダイアログボックスで、 [* 一致 * （ * match * ）] リストから次のいずれかのオプションを選択します。

   - * EXACT *

     特定の IP アドレスまたはホスト名のクレデンシャル

   - * パターン *

     サブネットまたは IP 範囲全体のクレデンシャル

   このオプションには正規表現の構文を使用できます。

5. [* タイプ * （ * Type * ）] リストからリモートシステムタイプを選択します。
6. リソースのホスト名、 IPv4 アドレス、または IPv6 アドレス、ユーザ名、およびパスワードを入力します。
7. 次の操作を実行して接続をテストします。

選択した一致タイプ	作業
• EXACT *	[* テスト *] をクリックします。
• パターン *	クレデンシャルを保存して、次のいずれかを選択します。 • クレデンシャルを選択し、をクリックします をクリックします。 • 右クリックして、 * 接続のテスト * を選択します。

8. [保存（ Save ）] をクリックします。

OnCommand Workflow Automation を設定しています

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を使用すると、 AutoSupport や通知など、さまざまな設定を行うことができます。

WFA を設定する際には、必要に応じて次の作業を 1 つ以上セットアップできます。

- AutoSupport （ ASUP ）。テクニカルサポートに ASUP メッセージを送信します
- Microsoft Active Directory の Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）サーバ： WFA ユーザの LDAP 認証と許可に使用されます
- ワークフロー処理および ASUP メッセージの送信に関する E メール通知
- Simple Network Management Protocol （ SNMP ；簡易ネットワーク管理プロトコル）。ワークフローの処理に関する通知に使用します
- リモートデータロギング用の syslog

AutoSupport を設定します

スケジュール、 AutoSupport メッセージの内容、プロキシサーバなど、複数の AutoSupport 設定を行うことができます。AutoSupport は、選択したコンテンツの週次ログをアーカイブと問題 分析のためにテクニカルサポートに送信します。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* AutoSupport *] をクリックします。
3. [* AutoSupport を有効にする *] ボックスが選択されていることを確認します。

4. 必要な情報を入力します。
5. [* コンテンツ * （ Content * ）] リストから次のいずれかを選択します。

含める項目	選択するオプション
WFA インストールのユーザ、ワークフロー、コマンドなど、設定の詳細のみを表示します	設定データのみを送信します
WFA の設定の詳細と、スキームなどの WFA キャッシュテーブル内のデータ	設定データとキャッシュデータを送信（デフォルト）
WFA の設定の詳細、 WFA のキャッシュテーブル内のデータ、インストールディレクトリ内のデータ	設定およびキャッシュの拡張データを送信します

WFA ユーザのパスワードは、 AutoSupport データに _not_included です。

6. AutoSupport メッセージをダウンロードできることをテストします。
   a. [* ダウンロード] をクリックします。
   b. 表示されたダイアログボックスで、「 .7z 」ファイルを保存する場所を選択します。
7. * オプション： * 今すぐ送信 * をクリックして、指定した宛先への AutoSupport メッセージの送信をテストします。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。

認証を設定

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）では、 Microsoft Active Directory （ AD ）の Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）サーバを認証と許可に使用するように設定できます。

環境内に Microsoft AD LDAP サーバを設定しておく必要があります。

WFA でサポートされるのは Microsoft AD LDAP 認証のみです。Microsoft AD ライトウェイトディレクトリサービス (AD LDS) や Microsoft グローバルカタログなど、他の LDAP 認証方法は使用できません。

通信中、 LDAP はユーザ名とパスワードをプレーンテキストで送信します。ただし、 LDAPS （ LDAP セキュア）通信は暗号化されて安全に保護されます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* 認証 *] をクリックします。
3. [Enable Active Directory*](Active Directory を有効にする) チェックボックスをオンにします。
4. 各フィールドに必要な情報を入力します。
   a. * オプション： * ドメイン・ユーザに _user@domain_format を使用する場合は **'User name attribute**

フィールドの sAMAccountName を 'userPrincipalName' に置き換えます

b. * オプション： * 環境に固有の値が必要な場合は、必須フィールドを編集します。

c. 次のように AD サーバ URI を入力します
:+`ldap://active_director_server_address[:port]`

- 例 *

LDAP ： // NB-T01.example.com[:389]

LDAP over SSL を有効にした場合は、次の URI 形式を使用できます。

ldaps: //active_director_server_address[: port

a. AD グループ名のリストを追加し、必要なロールを指定します。

> Active Directory Groups ウィンドウで、必要なロールに AD グループ名のリストを追加できます。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。
6. * オプション：アレイへの LDAP 接続が必要な場合は、必要なドメインユーザとしてログオンするように WFA サービスを設定します。
   a. 「 services.msc 」を使用して Windows サービスコンソールを開きます。
   b. NetApp WFA Server * サービスをダブルクリックします。
   c. NetApp WFA サーバのプロパティダイアログボックスで、 * ログオン * タブをクリックし、 * このアカウント * を選択します。
   d. ドメインユーザー名とパスワードを入力し、 * OK * をクリックします。

Active Directory グループを追加します

Active Directory グループは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で追加できます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 管理 *] の下にある [* Active Directory グループ *] をクリックします。
3. [* Active Directory Groups*] ウィンドウで、 [* 新規 *] アイコンをクリックします。
4. [新しい Active Directory グループ *] ダイアログボックスで、必要な情報を入力します。

   [*Role] ドロップダウンリストから [*Approver] を選択した場合は、承認者の電子メール ID を指定することをお勧めします。複数の承認者がいる場合は、 [電子メール *] フィールドにグループ電子メール ID を入力できます。特定の Active Directory グループに通知を送信するワークフローのさまざまなイベントを選択します。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。

E メール通知を設定

ワークフローの処理に関する E メール通知を送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。たとえば、ワークフローが開始された場合やワークフローが失敗した場合などです。

環境でメールホストを設定しておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* メール *] をクリックします。
3. 各フィールドに必要な情報を入力します。
4. * オプション： * 次の手順でメール設定をテストします。
   a. [テストメールの送信] をクリックします。
   b. [* 接続テスト *] ダイアログボックスで、電子メールの送信先の電子メールアドレスを入力します。
   c. [* テスト *] をクリックします。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

SNMP を設定する

ワークフロー処理のステータスに関する簡易ネットワーク管理プロトコル（ SNMP ） トラップを送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。

wfa 「 .mib 」ファイルには、 WFA サーバから送信されるトラップに関する情報が記載されています。「 .mib 」ファイルは WFA サーバの「 <wfa_install_location >\WFA\bin\wfa_mib 」ディレクトリにあります。

> WFA サーバは、すべてのトラップ通知を汎用のオブジェクト ID （ 1.3.6.1.4.1.789.1.12.0 ）で送信します。

SNMP 設定には、 _community_string @ snmp_host _ などの SNMP コミュニティストリングは使用できません。

手順

1. Web ブラウザで admin ユーザとして WFA にログインし、 WFA サーバにアクセスします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* SNMP] をクリックします。
3. [Enable SNMP*] チェックボックスをオンにします。
4. 管理ホストの IPv4 アドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名とポート番号を入力します。

   WFA は、指定されたポート番号に SNMP トラップを送信します。デフォルトのポート番号は 162 です。

5. [* 通知オン *] セクションで、次のチェックボックスの 1 つ以上を選択します。
   - ワークフローの実行を開始しました

- ワークフローの実行が完了しました
- ワークフローの実行に失敗しました
- 承認待ちのワークフローを実行しています
- 取得に失敗しました

6. [テスト通知の送信 *] をクリックして、設定を確認します。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。

syslog を設定します

イベントロギングやログ情報の分析などの目的で、ログデータを特定の syslog サーバに送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。

WFA サーバのデータを受け入れるように syslog サーバを設定しておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* メンテナンス *] で [* Syslog *] をクリックします。
3. [Enable Syslog* （ syslog を有効にする）] チェックボックスを選択します。
4. Syslog ホスト名を入力し、 Syslog ログレベルを選択します。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

リモートシステムに接続するためのプロトコルを設定します

リモートシステムへの接続に OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で使用するプロトコルを設定できます。プロトコルは、組織のセキュリティ要件とリモートシステムでサポートされるプロトコルに基づいて設定できます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [**Designer**>*Remote System Types*] をクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。

状況	手順
新しいリモートシステムのプロトコルを設定します	a. をクリックします 。 b. [新しいリモートシステムタイプ] ダイアログボックスで、名前、概要 、バージョンなどの詳細を指定します。
既存のリモートシステムのプロトコル設定を変更する	a. 変更するリモートシステムを選択してダブルクリックします。 b. をクリックします 。

4. [* 接続プロトコル *] リストから、次のいずれかを選択します。
    - HTTPS を HTTP にフォールバック（デフォルト）
    - HTTPS のみ
    - HTTP のみ
    - カスタム
5. プロトコル、デフォルトポート、およびデフォルトタイムアウトの詳細を指定します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

デフォルトのパスワードポリシーを無効にします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、ローカルユーザにパスワードポリシーを適用するように設定されています。パスワードポリシーを使用しない場合は、無効にすることができます。

WFA ホストシステムに admin としてログインしておく必要があります。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、変更した WFA のインストールパスを使用する必要があります。

手順

1. エクスプローラを開き、「 wfa_install_location \ wfa \bin\ 」というディレクトリに移動します
2. 「 ps .cmd 」ファイルをダブルクリックします。

   PowerShell コマンドラインインターフェイス（ CLI ）のプロンプトが開き、 ONTAP モジュールと WFA モジュールがロードされます。

3. プロンプトで、次のように入力します。

   'Set-WfaConfig-Name PasswordPolicy - Enable $false

4. プロンプトが表示されたら、 WFA サービスを再起動します。

Windows のデフォルトパスワードポリシーを変更します

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、ローカルユーザにパスワードポリシーを適用します。デフォルトのパスワードポリシーを変更して、要件に応じてパスワードを設定できます。

WFA ホストシステムに root ユーザとしてログインする必要があります。

このタスクについて

- WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。

  インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、カスタムの WFA インストールパスを使用する必要があります。

- デフォルトのパスワードポリシーを変更するコマンドは '..\wfa --password-policy=default.' です

  デフォルト設定は、"minLength=true,6;specialChar=true,1;digitalChar=true,1;lowercaseChar=true,1;uppercaseChar=true,1;whitespaceChar=false`" です。

  デフォルトのパスワードポリシーのこの設定では、パスワードは 6 文字以上で、 1 文字以上の特殊文字、1 桁の数字、 1 文字の小文字、および 1 文字の大文字を含める必要があります。また、スペースを含めることはできません。

手順

1. コマンドプロンプトで、 WFA サーバの次のディレクトリに移動します。

   wfa_install_location /wfa/bin/

2. デフォルトのパスワードポリシーを変更します。

   `..\wfa — password-policy=PasswordPolicyString — restart=wfa

Windows で OnCommand Workflow Automation データベースへのリモートアクセスを有効にします

デフォルトでは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースには、WFA ホストシステムで実行されているクライアントからのみアクセスできます。リモートシステムから WFA データベースにアクセスする場合は、デフォルトの設定を変更できます。

必要なもの

- WFA ホストシステムに admin ユーザとしてログインしておく必要があります。
- WFA ホストシステムにファイアウォールがインストールされている場合は、リモートシステムからのアクセスを許可するようにファイアウォールを設定しておく必要があります。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、カスタムの WFA インストールパスを使用する必要があります。

1. エクスプローラを開き、「 wfa_install_location \wfa_bin 」というディレクトリに移動します
2. 次のいずれかを実行します。

目的	入力するコマンド
リモートアクセスを有効にします	`..\wfa --db-access = public－restart`
リモートアクセスを無効にします	`..\wfa --db-access=default－restart`

ホスト上の **OnCommand Workflow Automation** のアクセス権を制限します

デフォルトでは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）はホストシステムの管理者としてワークフローを実行します。デフォルトの設定を変更することで、ホストシステムに対する WFA の権限を制限できます。

WFA ホストシステムに admin としてログインしておく必要があります。

手順

1. ソケットを開き、 WFA ホームディレクトリへの書き込みを行う権限を持つ新しい Windows ユーザアカウントを作成します。
2. 「 services.msc 」を使用して Windows サービスコンソールを開き、「 NetApp WFA Database 」をダブルクリックします。
3. ログオン * タブをクリックします。
4. [* このアカウント *] を選択し、作成した新しいユーザーの資格情報を入力して、 [OK] をクリックします。
5. NetApp WFA Server * をダブルクリックします。
6. ログオン * タブをクリックします。
7. [* このアカウント *] を選択し、作成した新しいユーザーの資格情報を入力して、 [OK] をクリックします。
8. NetApp WFA Database * サービスと NetApp WFA Server * サービスを再起動します。

OnCommand Workflow Automation のトランザクションタイムアウト設定を変更します

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースのトランザクションは、デフォルトで 300 秒以内にタイムアウトします。大容量の WFA データベースをバックアップからリストアする際には、データベースのリストアが失敗する可能性を回避するために、デフォルトのタイムアウト期間を延長できます。

WFA ホストシステムに admin としてログインしておく必要があります。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、変更した WFA のインストールパスを使用する必要があります。

手順

1. エクスプローラを開き、「 wfa_install_location \wfa_bin 」というディレクトリに移動します
2. 「 ps .cmd 」ファイルをダブルクリックします。

   PowerShell コマンドラインインターフェイス（ CLI ）のプロンプトが開き、 ONTAP モジュールと WFA モジュールがロードされます。

3. プロンプトで、次のように入力します。

'Set-WfaConfig - 名前 TransactionTimeOut - 秒数値

- 例 *

'Set-WfaConfig - 名前 TransactionTimeOut - 秒 1000

4. プロンプトが表示されたら、 WFA サービスを再起動します。

Workflow Automation のタイムアウト値を設定します

デフォルトのタイムアウト値を使用する代わりに、 Workflow Automation （ WFA ） Web GUI のタイムアウト値を設定できます。

WFA Web GUI のデフォルトのタイムアウト値は 180 分です。CLI を使用して、要件に合わせてタイムアウト値を設定できます。WFA の Web GUI からタイムアウト値を設定することはできません。

> 設定するタイムアウト値は、非アクティブ時のタイムアウトではなく、絶対タイムアウトです。たとえば、この値を 30 分に設定すると、この時間の終わりにアクティブな場合でも、 30 分後にログアウトされます。

手順

1. WFA ホストマシンに管理者としてログインします。
2. タイムアウト値を設定します。

   `installdir bin/wfa -S = タイムアウト値 (分

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。