在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/rhel-install/task-configure-vcs-to-install-wfa.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定VCS以安裝OnCommand Workflow Automation 功能 1
在OnCommand Workflow Automation Linux上安裝 2
在VCS中設定Workflow Automation 4

在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您必須在Veritas Cluster Server（VCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> VCS是WFA在Linux上唯一支援的叢集解決方案。

設定VCS以安裝OnCommand Workflow Automation 功能

在OnCommand Workflow Automation Veritas Cluster Server（VCS）中安裝支援功能（WFA）之前、您必須先確保叢集節點已正確設定為支援WFA。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- VCS必須依照_Veritas Cluster Server 6.1.1安裝指南_中的指示安裝在叢集的兩個節點上。
- 若要接收有關叢集事件的通知、VCS軟體必須依照_Veritas Cluster Server Administrator指南_中的指示設定為SNMP和SMTP。
- 所有設定叢集伺服器的需求與準則、都必須根據VCS文件予以滿足。
- 如果您想要使用適用於UNIX的功能來建立LUN、則必須安裝適用於UNIX的SnapDrive SnapDrive
- 兩個叢集節點都必須執行支援的作業系統版本。

  支援的最低作業系統為Red Hat Enterprise Linux 6.5和VCS 6.1.1。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- WFA伺服器必須透過光纖通道（FC）或iSCSI連接至儲存系統。
- WFA伺服器與儲存系統之間的延遲時間必須最短。
- FC連結必須處於作用中狀態、且所建立的LUN必須可供兩個叢集節點存取。
- 每個系統至少必須設定兩個網路介面：一個用於節點對節點通訊、另一個用於節點對用戶端通訊。
- 用於節點對用戶端通訊的網路介面名稱在兩個系統上應該相同。
- 叢集節點之間必須建立獨立的活動訊號連結、否則會使用網路介面在叢集節點之間進行通訊。
- 必須建立共用位置、才能獲得高可用度。

  您可以使用SnapDrive UNIX版的for UNIX來建立共用位置。

  您也可以使用SnapDrive 效能不整或儲存系統命令列介面來管理LUN。如SnapDrive 需詳細資訊、請參閱《UNIX版的功能表：

步驟

1. 確認VCS安裝正確：

「狀態–摘要」

兩個節點都必須處於線上狀態、且VCS服務必須同時在兩個節點上執行。

2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 以原生方式管理LUN。
   - 使用適用於UNIX的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝適用於UNIX的功能。
     ii. 在SnapDrive 兩個節點上設定適用於UNIX的功能。
     iii. 從第一個節點、執行「SnapDrive flexunstorage create」命令來建立LUN。
     iv. 執行「SnapDrive show -all」命令、確認在第一個節點上建立的LUN在第二個節點上可見。

在OnCommand Workflow Automation Linux上安裝

您可以OnCommand Workflow Automation 使用命令列介面（CLI）來安裝功能區（WFA）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝先決條件

- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。

如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。

您可以在Shell提示字元中變更預設安裝位置：

WFA-version_number.bin [-I WFA_install_directory][-d mysql_data_directory]

如果您變更預設安裝位置、則當您解除安裝WFA時、不會刪除MySQL資料目錄。您必須手動刪除目錄。

> 重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。

步驟

1. 以root使用者身分登入Linux伺服器。
2. 瀏覽至執行檔「.bin」檔案所在的目錄。
3. 選擇下列其中一種方法來安裝WFA：
   - 互動式安裝
     i. 啟動互動式工作階段：「/wfA-version _number.bin」
     ii. 輸入預設管理員使用者的認證資料、然後按Enter。

       您必須記下管理使用者的認證資料、並確保密碼符合下列條件：

    - 至少六個字元
    - 一個大寫字元
    - 一個小寫字元
    - 一個數字
    - 一個特殊字元

  iii. 接受WFA組態的預設連接埠、或提供自訂連接埠、然後按Enter。

  iv. 指定您的公司名稱和站台名稱、然後按Enter。

    網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

  v. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：

    - 透過網頁瀏覽器存取WFA。
    - 確認NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務正在執行：「服務WFA-server狀態」「服務WFA-DB狀態」

- 無聲安裝

  在Shell提示符下：

  WFA-version_number.bin [-u admin_user_ name][-p admin_user_password][-m https_port][-n https_port][-c compety_name][-s site_name][-i install_ddirectory][-d mysql_data_directory][-y][-b]

  如果您要執行無聲安裝、則必須為所有命令選項指定值。命令選項如下：

選項	說明
-y	跳過的選項 跳過安裝確認
b	跳過的選項 在升級期間、跳過建立WFA資料庫的備份
-u	管理使用者名稱
-p	管理使用者密碼 管理使用者密碼必須符合下列條件： • 至少六個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元

選項	說明
-m	HTTPS連接埠
-n	HTTP連接埠
-s	站台名稱
-c	公司名稱
-l	安裝目錄路徑
-d	MySQL資料目錄
-h	顯示選項 顯示說明

相關資訊

"NetApp支援"

在VCS中設定Workflow Automation

在VCS中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼在VCS中設定WFA、以達到高可用度。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在兩個叢集節點上安裝相同版本的WFA。
- 兩個節點的安裝路徑必須相同。
- 您必須建立WFA的備份。

步驟

1. 登入叢集的第一個節點。
2. 使用Cluster Manager驗證兩個節點的HA狀態是否為*執行中*。
3. 在Shell提示下、執行ha_setup.pl指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用VCS設定WFA進行容錯移轉：

   「perl ha_setup.pl -首先[-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-e nic卡名稱][-i ip_address][-m netmask][-n cluster名稱][-f mount_point_of_shared_LUN][-v name_of_logic_tVolume][-d_disk]目錄

   如需預設安裝位置、指令碼可在「/opt/NetApp/WFA / bin / ha/」下載。

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - first -t vcs -g wFA -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255．255．255．255－n wfa_cluster -f

/mnt/wfa_mount/-v lun_volume -d lun_dg -l /opp/wfa」

4. 使用叢集管理程式驗證WFA服務、掛載點、虛擬IP、NIC和Volume群組是否已新增至叢集群組。
5. 使用叢集管理程式將WFA資源移至次要節點：
   a. 選取並以滑鼠右鍵按一下叢集群組。
   b. 選擇*切換至*>*次要節點*。
6. 驗證叢集的第二個節點上的資料掛載、虛擬IP、磁碟區群組和NIC卡是否正常運作。
7. 使用叢集管理程式讓WFA服務離線：
   a. 選擇* WFA > Application*>* WFA伺服器*。
   b. 按一下滑鼠右鍵並選取*離線*。
   c. 選擇* WFA > Application*>* WFA-db*。
   d. 按一下滑鼠右鍵並選取*離線*。
8. 在Shell提示下、在叢集的次要節點上執行ha_setup.pl指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：

   「perl ha_setup.pl - join（-t type__of_cluster _vcs）」[-f mount_point_of_shared_LUN]

   如需預設安裝位置、指令碼可在「/opt/NetApp/WFA / bin / ha/」下載。

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - join -t vcs -f /mnt/wfa_mount/`

9. 移至叢集管理程式、然後按一下*叢集群組*>*線上*>*伺服器*。

   叢集管理程式可能需要一段時間才能顯示應用程式資源已上線。您也可以在應用程式資源上按一下滑鼠右鍵、然後確認資源是否在線上。

10. 請確定可透過此組態期間使用的IP位址存取WFA。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.