正在配置 OnCommand Workflow Automation

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/help/task-configure-authentication-settings.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

正在配置 OnCommand Workflow Automation . . . 1
配置身份验证设置 . . . 1
配置电子邮件通知 . . . 2
配置 SNMP . . . 2
配置系统日志 . . . 4
配置 AutoSupport . . . 4
为数据源采集失败配置电子邮件通知 . . . 5
为工作流配置资源预留 . . . 6

正在配置 OnCommand Workflow Automation

使用 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）可以配置各种设置，例如 AutoSupport 和通知。

配置 WFA 时，您可以根据需要设置以下一项或多项：

- AutoSupport ，用于向技术支持发送 AutoSupport 消息
- Microsoft Active Directory 轻型目录访问协议（ Lightweight Directory Access Protocol ， LDAP ）服务器，用于对 WFA 用户进行 LDAP 身份验证和授权
- 有关工作流操作和发送 AutoSupport 消息的电子邮件通知
- 简单网络管理协议（ Simple Network Management Protocol ， SNMP ），用于发送有关工作流操作的通知
- 用于远程数据日志记录的系统日志

配置身份验证设置

您可以将 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）配置为使用 Microsoft Active Directory （ AD ）轻型目录访问协议（ LDAP ）服务器进行身份验证和授权。

- 您需要的内容 *

您必须已在环境中配置 Microsoft AD LDAP 服务器。

- 关于此任务 *

WFA 仅支持 Microsoft AD LDAP 身份验证。您不能使用任何其他 LDAP 身份验证方法，包括 Microsoft AD 轻型目录服务（ AD LDS ）或 Microsoft 全局目录。

> 在通信期间， LDAP 会以纯文本格式发送用户名和密码。但是， LDAPS （ LDAP 安全）通信已加密且安全。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 身份验证 * 。
3. 选中 * 启用 Active Directory* 复选框。
4. 在以下字段中输入所需信息：

   a. * 可选： * 如果要对域用户使用 *user@domain* 格式，请将 * 用户名属性 * 字段中的 `sAMAccountName` 替换为 `userPrincipalName` 。

   b. * 可选： * 如果您的环境需要唯一值，请编辑所需字段。

   c. 按如下所示输入 AD 服务器 URI ： + 示例： `ldap ： //active_directory_server_address\[ ： port\]`

   `LDAP ： //NB-T01.example.com[:389]`

如果已启用基于 SSL 的 LDAP ，则可以使用以下 URI 格式： `ldaps ： //active_directory_server_address\[ ： port\]`

a. 添加所需角色的 AD 组名称列表。

> 您可以在 Active Directory 组窗口中为所需角色添加 AD 组名称列表。

5. 单击 * 保存 * 。

配置电子邮件通知

您可以将 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）配置为向您发送有关工作流操作的电子邮件通知，例如，工作流已启动或工作流失败。

- 您需要的内容 *

您必须已在环境中配置邮件主机。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 邮件 * 。
3. 在字段中输入所需信息。
4. * 可选： * 执行以下步骤以测试邮件设置：
   a. 单击 * 发送测试邮件 * 。
   b. 在 * 测试连接 * 对话框中，输入要将电子邮件发送到的电子邮件地址。
   c. 单击 * 测试 * 。
5. 单击 * 保存 * 。

配置 SNMP

您可以将 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）配置为发送有关工作流操作状态的简单网络管理协议（ Simple Network Management Protocol ， SNMP ）陷阱。

WFA 现在支持 SNMP v1 和 SNMP v3 协议。SNMP v3 可提供其他安全功能。

WFA ` .mib` 文件提供了有关 WFA 服务器发送的陷阱的信息。` .mib` 文件位于 WFA 服务器上的 ` <wfa_install_location>\wfa\bin\wfa.mib` 目录中。

> WFA 服务器会使用通用对象标识符（ 1.3.6.1.4.1.789.1.1.12.0 ）发送所有陷阱通知。

您不能对 SNMP 配置使用 SNMP 社区字符串，例如 `community_string@snmp_host` 。

配置 SNMP 版本 1

步骤

1. 以管理员用户身份通过 Web 浏览器登录到 WFA ，然后访问 WFA 服务器。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * SNMP * 。
3. 选中 * 启用 SNMP* 复选框。
4. 在 **"*Version"** 下拉列表中，选择 * 版本 **1** 。
5. 输入 IPv4 或 IPv6 地址或主机名以及管理主机的端口号。

   WFA 将 SNMP 陷阱发送到指定端口号。默认端口号为 162 。

6. 在 * 通知时间 * 部分中，选中以下一个或多个复选框：
   - 已启动工作流执行
   - 已成功完成工作流执行
   - 工作流执行失败 / 部分成功
   - 正在执行工作流，等待批准
   - 采集失败
7. 单击 * 发送测试通知 * 以验证设置。
8. 单击 * 保存 * 。

配置 SNMP 版本 3

您还可以配置 OnCommand Workflow Automation （ WFA ），以发送有关工作流操作状态的简单网络管理协议（ SNMP ）版本 3 陷阱。

- 关于此任务 *

版本 3 提供了两个额外的安全选项：

- 使用身份验证的版本 3

  陷阱会通过网络以未加密方式发送。SNMP 管理应用程序使用与 SNMP 陷阱消息相同的身份验证参数进行配置，可以接收陷阱。

- 具有身份验证和加密功能的版本 3

  陷阱会通过网络进行加密发送。要接收和解密这些陷阱，您必须为 SNMP 管理应用程序配置与 SNMP 陷阱相同的身份验证参数和加密密钥。

步骤

1. 以管理员用户身份通过 Web 浏览器登录到 WFA ，然后访问 WFA 服务器。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * SNMP * 。
3. 选中 * 启用 SNMP* 复选框。

4. 在 * 版本 * 下拉列表中，选择以下选项之一：
    - 版本 3
    - 使用身份验证的版本 3
    - 具有身份验证和加密功能的版本 3
5. 选择与您在步骤 4 中选择的特定 SNMP 版本 3 选项对应的 SNMP 配置选项。
6. 输入 IPv4 或 IPv6 地址或主机名以及管理主机的端口号。WFA 将 SNMP 陷阱发送到指定端口号。默认端口号为 162 。
7. 在 * 通知时间 * 部分中，选中以下一个或多个复选框：
    - 工作流规划已启动 / 失败 / 已完成
    - 已启动工作流执行
    - 已成功完成工作流执行
    - 工作流执行失败 / 部分成功
    - 正在执行工作流，等待批准
    - 采集失败
8. 单击 * 发送测试通知 * 以验证设置。
9. 单击 * 保存 * 。

配置系统日志

您可以将 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）配置为将日志数据发送到特定的系统日志服务器，以用于事件日志记录和日志信息分析等目的。

- 您需要的内容 *

您必须已将系统日志服务器配置为接受来自 WFA 服务器的数据。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 维护 * 下单击 * 系统日志 * 。
3. 选中 * 启用系统日志 * 复选框。
4. 输入系统日志主机名并选择系统日志日志日志级别。
5. 单击 * 保存 * 。

配置 AutoSupport

您可以配置多个 AutoSupport 设置，例如计划， AutoSupport 消息内容和代理服务器。AutoSupport 会将您选择的内容的每周日志发送给技术支持，以便进行归档和问题描述 分析。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * AutoSupport * 。
3. 确保已选中 * 启用 AutoSupport * 框。
4. 输入所需信息。
5. 从 * 内容 * 列表中选择以下选项之一：

如果要包括 ...	然后选择此选项 ...
仅配置详细信息，例如 WFA 安装的用户，工作流和命令	仅发送配置数据
WFA 配置详细信息以及方案等 WFA 缓存表中的数据	发送配置和缓存数据（默认）
WFA 配置详细信息， WFA 缓存表中的数据以及安装目录中的数据	发送配置并缓存扩展数据

> AutoSupport 数据中包含任何 WFA 用户的密码 *not* 。

6. * 可选： * 测试您是否可以下载 AutoSupport 消息：
   a. 单击 * 下载 * 。
   b. 在打开的对话框中，选择保存 ` .7z` 文件的位置。
7. * 可选： * 单击 * 立即发送 * ，测试向指定目标发送 AutoSupport 消息的情况。
8. 单击 * 保存 * 。

为数据源采集失败配置电子邮件通知

您可以控制在数据源采集失败时在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中生成的通知。您可以配置通知的阈值和间隔因子。

- 您需要的内容 *

您必须已在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中配置电子邮件通知。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 配置通知阈值：
   a. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 工作流设置 * 。
   b. 向下滚动到 * 高级 * 部分。
   c. 在 * 采集通知阈值 * 字段中，输入所需的值。

      默认值为 2 。

如果指定的值为 2 ，则 WFA 将等待连续两次数据源采集失败，然后再发送电子邮件通知。

3. 单击 * 保存 * 。
4. 配置通知间隔因子：
   a. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 数据源 * 。
   b. 记下为所需数据源指定的间隔。

      默认值为 30 。您可以编辑数据源以修改间隔时间。

   c. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 工作流设置 * 。
   d. 向下滚动到 * 高级 * 部分。
   e. 在 * 采集通知间隔系数 * 字段中，输入所需的值。

      默认值为 6 。

      如果为数据源指定的间隔为 30 分钟，乘数为 6 ，则在 180 分钟内未采集数据源的数据源时，系统会发送电子邮件通知。

      > 如果指定 12 小时或更长时间作为数据源的采集间隔，则 WFA 会将此间隔因子视为 1 ，并在数据源的指定采集间隔之后发送通知。

5. 单击 * 保存 * 。

为工作流配置资源预留

您可以为 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）工作流配置资源预留功能，以确保所需资源可用于成功执行工作流。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 工作流设置 * 。
3. 确保已选中 * 启用命令预留 * 复选框。
4. 在 * 预留到期时间（ H ） * 字段中，输入所需的值。

   默认值为 4 。

5. 单击 * 保存 * 。
6. 在每个所需工作流中启用资源预留：
   a. 单击所需工作流的 * 工作流 * > * 详细信息 * 。

      `Workflow` 是需要预留资源的工作流。

   b. 选择 * 考虑保留元素 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.