在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/rhel-install/task-configure-vcs-to-install-wfa.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定VCS以安裝OnCommand Workflow Automation 功能 1
在OnCommand Workflow Automation Linux上安裝 2
在VCS中設定Workflow Automation 4

在VCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您必須在Veritas Cluster Server（VCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

VCS是WFA在Linux上唯一支援的叢集解決方案。

設定VCS以安裝OnCommand Workflow Automation 功能

在OnCommand Workflow Automation Veritas Cluster Server（VCS）中安裝支援功能（WFA）之前、您必須先確保叢集節點已正確設定為支援WFA。

- VCS必須依照_Veritas Cluster Server 6.1.1安裝指南_中的指示安裝在叢集的兩個節點上。
- 若要接收有關叢集事件的通知、VCS軟體必須依照_Veritas Cluster Server Administrator指南_中的指示設定為SNMP和SMTP。
- 所有設定叢集伺服器的需求與準則、都必須根據VCS文件予以滿足。
- 如果您想要使用適用於UNIX的功能來建立LUN、則必須安裝適用於UNIX的SnapDrive SnapDrive
- 兩個叢集節點都必須執行支援的作業系統版本。

  支援的最低作業系統為Red Hat Enterprise Linux 7.0和VCS 6.1.1。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- WFA伺服器必須透過光纖通道（FC）或iSCSI連接至儲存系統。
- WFA伺服器與儲存系統之間的延遲時間必須最短。
- FC連結必須處於作用中狀態、且所建立的LUN必須可供兩個叢集節點存取。
- 每個系統至少必須設定兩個網路介面：一個用於節點對節點通訊、另一個用於節點對用戶端通訊。
- 用於節點對用戶端通訊的網路介面名稱在兩個系統上應該相同。
- 叢集節點之間必須建立獨立的活動訊號連結、否則會使用網路介面在叢集節點之間進行通訊。
- 必須建立共用位置、才能獲得高可用度。

  您可以使用SnapDrive UNIX版的for UNIX來建立共用位置。

  您也可以使用SnapDrive 效能不整或儲存系統命令列介面來管理LUN。如SnapDrive 需詳細資訊、請參閱《UNIX版的功能表：

步驟

1. 驗證VCS是否安裝正確：「haSTATUS–Summary」（狀態–摘要）

   兩個節點都必須處於線上狀態、且VCS服務必須同時在兩個節點上執行。

2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
    - 以原生方式管理LUN。
    - 使用適用於UNIX的功能：SnapDrive
        i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝適用於UNIX的功能。
        ii. 在SnapDrive 兩個節點上設定適用於UNIX的功能。
        iii. 從第一個節點、執行「SnapDrive flexunstorage create」命令來建立LUN。
        iv. 執行「SnapDrive show -all」命令、確認在第一個節點上建立的LUN在第二個節點上可見。

在OnCommand Workflow Automation Linux上安裝

您可以OnCommand Workflow Automation 使用命令列介面（CLI）來安裝功能區（WFA）。

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝先決條件

- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。

如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。

您可以在Shell提示字元：「./WFA-version_number.bin（-l WFA_install_ddirectory][-d mysql_data_directory]）變更預設安裝位置

如果您變更預設安裝位置、則當您解除安裝WFA時、不會刪除MySQL資料目錄。您必須手動刪除目錄。

> 重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。

步驟

1. 以root使用者身分登入Linux伺服器。
2. 瀏覽至可執行檔.bin檔案所在的目錄。
3. 選擇下列其中一種方法來安裝WFA：
    - 互動式安裝
        i. 啟動互動式工作階段：「/wfA-version _number.bin」
        ii. 輸入預設管理員使用者的認證資料、然後按Enter。

            您必須記下管理使用者的認證資料、並確保密碼符合下列條件：

            - 至少八個字元
            - 一個大寫字元
            - 一個小寫字元
            - 一個數字

- 一個特殊字元
- 密碼不支援下列特殊字元、導致安裝失敗：

  「」；<、=&｛caret｝|

iii. 接受WFA組態的預設連接埠、或提供自訂連接埠、然後按Enter。

iv. 指定您的公司名稱和站台名稱、然後按Enter。

網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

v. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：

- 透過網頁瀏覽器存取WFA。
- 確認NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務正在執行：

```
service wfa-server status
service wfa-db status
```

◦ 無聲安裝

在Shell提示符下：

WFA-version_number.bin [-u admin_user_ name][-p admin_user_password][-m https_port][-n https_port][-c compety_name][-s site_name][-i install_ddirectory][-d mysql_data_directory][-y][-b]

如果您要執行無聲安裝、則必須為所有命令選項指定值。命令選項如下：

選項	說明
-y	跳過跳過跳過安裝確認的選項
b	在升級期間跳過Skips建立WFA資料庫備份的選項
-u	管理使用者名稱

選項	說明
-p	管理使用者密碼管理使用者密碼必須符合下列條件： • 至少八個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元 • 不允許使用下列字元、並導致密碼輸入失敗： 「」；<、=&｛caret｝
	-m
HTTPS連接埠	-n
HTTP連接埠	
	-s
站台名稱	-c
公司名稱	-l
安裝目錄路徑	-d
MySQL資料目錄	-h

相關資訊

"NetApp支援"

在VCS中設定Workflow Automation

在VCS中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼在VCS中設定WFA、以達到高可用度。

- 您必須在兩個叢集節點上安裝相同版本的WFA。
- 兩個節點的安裝路徑必須相同。
- 您必須建立WFA的備份。

步驟

1. 登入叢集的第一個節點。
2. 使用叢集管理程式來驗證兩個節點的HA狀態都在執行中。
3. 在Shell提示下、執行ha_setup.pl指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用VCS設定WFA以進行容錯移轉：「perl ha_setup.pl - first [-t type__of_cluster *vcs][-g cluster _group*名稱*][-e nic*卡名稱*][-I ip_address][-m netmask][-n_mount_name*][_l_k_kl_k_kitl_name

   如需預設安裝位置、指令碼可在/opt/NetApp/WFA / bin / ha/下載。

   「perl ha_setup.pl - first -t vcs -g wFA -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255・255・255・255－n wfa_cluster -f /mnt/wfa_mount/-v lun_volume -d lun_dg -l /opp/wfa」

4. 使用叢集管理程式驗證WFA服務、掛載點、虛擬IP、NIC和Volume群組是否已新增至叢集群組。
5. 使用叢集管理程式將WFA資源移至次要節點：
   a. 選取並以滑鼠右鍵按一下叢集群組。
   b. 選擇*切換至*>*次要節點*。
6. 驗證叢集的第二個節點上的資料掛載、虛擬IP、磁碟區群組和NIC卡是否正常運作。
7. 使用叢集管理程式讓WFA服務離線：
   a. 選擇* WFA **>** Application*>* WFA伺服器*。
   b. 按一下滑鼠右鍵並選取*離線*。
   c. 選擇* WFA **>** Application*>* WFA-db*。
   d. 按一下滑鼠右鍵並選取*離線*。
8. 在Shell提示下、在叢集的次要節點上執行ha_setup.pl指令碼、將WFA設定為使用來自共享位置的資料：「perl ha_setup.pl - join（-t type__of_cluster _vcs）」[-f mount_point_of_shared_LUN]

   如需預設安裝位置、指令碼可在/opt/NetApp/WFA / bin / ha/下載。

   「perl ha_setup.pl - join -t vcs -f /mnt/wfa_mount/`

9. 移至叢集管理程式、然後按一下*叢集群組*>*線上*>*伺服器*。

   叢集管理程式可能需要一段時間才能顯示應用程式資源已上線。您也可以在應用程式資源上按一下滑鼠右鍵、然後確認資源是否在線上。

10. 請確定可透過此組態期間使用的IP位址存取WFA。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。