

mitgeliefertes Zubehör

- 1 Satz Prüfleitungen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Ersatzsicherung (800 mA/250 V)
- 1 Tragetasche
- 1 D-Sub-Verbindungskabel
- 3 1/2"-Diskette mit Software

2.2 Elektrische Daten

max. zulässiger Eingangstrom 20 A AC/DC

Meßfolge 2 x pro Sek.

Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie (Neda 1604, 6F22 oder gleichwertige Batterie)

Gleichspannungsbereiche

Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	100 µV	± 0.5 % ± 3 Stellen
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
1000 V	1 V	

Wechselspannungsbereiche

Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	100 µV	± 1.0 % ± 5 St.
4 V	1 mV	± 1.0 % ± 5 St.
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
750 V	1 V	± 1.5 % ± 5 St.

*Hinweis: Angegebene Genauigkeit bei Wechselspannungsmessungen bezogen auf Skalenendwert im jeweiligen Bereich.

Frequenzbereich für garantierte Genauigkeit

400 mV-Bereich: 40...100 Hz

4/40/400/750 V-Bereich: 40...400 Hz

Gleichstrombereiche

Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
4 mA	1 µA	± 0.8 % ± 3 St.
400 mA	100 µA	± 1.2 % ± 3 St.
20 A	10 mA	± 2.0 % ± 5 St.

Wechselstrombereiche

Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
4 mA	1 µA	± 1.0 % ± 5 St.
400 mA	100 µA	± 1.5 % ± 5 St.
20 A	10 mA	± 3.0 % ± 5 St.

Frequenzbereich für garantierte Genauigkeit: 40 - 400 Hz

Widerstandsbereiche

Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
400 Ω	0.1 Ω	± 0.5 % ± 3 St.
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	± 3.0 % ± 5 St.
40 MΩ	10 kΩ	

Diodentest Laststrom max. 1.5 mA bei 1 Ω;
Spannungsabfall in Durchlaßrichtung: max. 2 V

Durchgangsprüfung akustisches Signal (Summer) ertönt bei Widerständen unter ca. 50 Ω

3. Einführung

Dieses qualitativ hochwertige, handliche Multimeter mit seinen vielfältigen Meßfunktionen ist ein Garant für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Es bietet modernste Technik und eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen, wie z. B.