

# POS \ TPOS Инструкция по развертыванию образа (ОС и GK Retail) с флэшки

Актуальные образ касс выложены в папке `\\x5.ru\root\System\Distr\Applications\-=GK=-\Образы`.

## I. Подготовка загрузочной флэшки для заливки кассы.

1. Отформатировать флэшку в FAT32
2. Переписать на флэшку содержимое из каталога с образом кассы\сервера.
3. Вставить флэшку в виндовую машину
4. Флэшка определится как, например, диск F:
5. Набрать в командной строке (Run)  
F:syslinux -ma F:  
нажать Enter
6. 5. .

Подготовка загрузочной флэшки выполнена.

## II. Заливка кассы с флэшки

1. Вставить USB-flashdrive в USB-разъем кассы;
2. Включить кассу;
3. Войти в BIOS кассы, настроить загрузку с USB:
4. Зайти в *Advanced Bios features* → *First Boot device* установить *USB FDD\Key*;
5. Зайти в *Integrated peripherals* → *USB Configuration* → \*\*\* *USB Mass Storage device Boot Setting* \*\*\* установить *HDD MODE*;
6. Зайти в *Integrated peripherals* → *USB Configuration* → \*\*\**USB Legacy Settings*\*\*\* → \*\*\* *USB Mass Storage boot*\*\*\* установить *Enabled*.
7. Начать загрузку ОС с USB. При появлении приглашения (**boot:**) нажать на Enter;
8. Дождаться завершения загрузки и появления приглашения командного интерпретатора
9. Выполнить команду: **restorepos**
10. Дождаться завершения копирования и появления приглашения командного интерпретатора. Появление на экране надписи **SUCCESS: Image SUCCESSFULLY restored** означает, что развертывание образа операционной системы и ИС «GK/Retail» успешно завершено; Не отключая USB-flashdrive выключить кассу. Для этого выполнить команду: **init**
11. Извлечь USB-flashdrive;
12. Включить кассу, войти в BIOS кассы и указать загрузку с HDD.  
*Advanced Bios features* → *First Boot device* → *Hard Disk*

Развертывание образа кассы выполнено.

После развертывания образа на кассе автоматически запускается настройка параметров кассы, вам необходимо ответами на вопросы указать данные.

## III. Далее необходимо выполнить настройки кассы согласно инструкции.