

word_index	area	variable	upper_8bit	lower_8bit	bit_detail	remarks
0	ヘッダー: LEN. TYPE		デフォルト180	固定値: 0x55	uint16_t	LENデフォルト180は、LTVのタイプとしても機能。180以降のタイプ値は予約0x55(はEEPROM初期化識別子を兼ねる
1	ヘッダー: EEPROMバージョン		value	value	uint16_t	バージョンはmajor.minor.年月 例:12605- v1.2.605(2026年5月)
2	ヘッダー:書き込み回数記録		long 1	long 2	uint16_t	LTVでも予約領域
3	ヘッダー:書き込み回数記録		long 3	long 4	uint16_t	LTVでも予約領域
4	起動時再生モーション番号		(blank)	value	uint8_t / uint8_t	0:無効, 1-255:番号
5	ネットワーク設定		通信プロファイル	通信モード	uint8_t / uint8_t	通信プロファイル選択(#0-#2), 通信モード (0:WfndHCP, 1:固定, 2:有線LAN)
6	WiFiプロファイル#0: SSID文字列1		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
7	WiFiプロファイル#0: SSID文字列2		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
8	WiFiプロファイル#0: SSID文字列3		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
9	WiFiプロファイル#0: SSID文字列4		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
10	WiFiプロファイル#0: SSID文字列5		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
11	WiFiプロファイル#0: SSID文字列6		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
12	WiFiプロファイル#0: SSID文字列7		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
13	WiFiプロファイル#0: SSID文字列8		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
14	WiFiプロファイル#0: SSID文字列9		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
15	WiFiプロファイル#0: SSID文字列10		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
16	WiFiプロファイル#0: SSID文字列11		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
17	WiFiプロファイル#0: SSID文字列12		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
18	WiFiプロファイル#0: SSID文字列13		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
19	WiFiプロファイル#0: SSID文字列14		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
20	WiFiプロファイル#0: SSID文字列15		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
21	WiFiプロファイル#0: SSID文字列16		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長32文字
22	WiFiプロファイル#0: PASS文字列1		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
23	WiFiプロファイル#0: PASS文字列2		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
24	WiFiプロファイル#0: PASS文字列3		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
25	WiFiプロファイル#0: PASS文字列4		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
26	WiFiプロファイル#0: PASS文字列5		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
27	WiFiプロファイル#0: PASS文字列6		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
28	WiFiプロファイル#0: PASS文字列7		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
29	WiFiプロファイル#0: PASS文字列8		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
30	WiFiプロファイル#0: PASS文字列9		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
31	WiFiプロファイル#0: PASS文字列10		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
32	WiFiプロファイル#0: PASS文字列11		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
33	WiFiプロファイル#0: PASS文字列12		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
34	WiFiプロファイル#0: PASS文字列13		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
35	WiFiプロファイル#0: PASS文字列14		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
36	WiFiプロファイル#0: PASS文字列15		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
37	WiFiプロファイル#0: PASS文字列16		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
38	WiFiプロファイル#0: PASS文字列17		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
39	WiFiプロファイル#0: PASS文字列18		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
40	WiFiプロファイル#0: PASS文字列19		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
41	WiFiプロファイル#0: PASS文字列20		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
42	WiFiプロファイル#0: PASS文字列21		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
43	WiFiプロファイル#0: PASS文字列22		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
44	WiFiプロファイル#0: PASS文字列23		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
45	WiFiプロファイル#0: PASS文字列24		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
46	WiFiプロファイル#0: PASS文字列25		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
47	WiFiプロファイル#0: PASS文字列26		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
48	WiFiプロファイル#0: PASS文字列27		ASCII char 1	ASCII char 2	char, char	固定長64文字
49	WiFiプロファイル#0: PASS文字列28		ASCII char 1	ASCII char 2	char/char	固定長64文字
50	WiFiプロファイル#0: PASS文字列29		ASCII char 1	ASCII char 2	char/char	固定長64文字
51	WiFiプロファイル#0: PASS文字列30		ASCII char 1	ASCII char 2	char/char	固定長64文字
52	WiFiプロファイル#0: PASS文字列31		ASCII char 1	ASCII char 2	char/char	固定長64文字
53	WiFiプロファイル#0: PASS文字列32		ASCII char 1	ASCII char 2	char/char	固定長64文字
54	WiFiプロファイル#0: 送信先PC IP 文字列1		Oct_1	Oct_2	uint8_t, uint8_t	
55	WiFiプロファイル#0: 送信先PC IP 文字列2		Oct_3	Oct_4	uint8_t, uint8_t	
56	WiFiプロファイル#0: ESP32固定 IP 文字列1		Oct_1	Oct_2	uint8_t, uint8_t	
57	WiFiプロファイル#0: ESP32固定 IP 文字列2		Oct_3	Oct_4	uint8_t, uint8_t	
58	WiFiプロファイル#0: Gateway IP 文字列1		Oct_1	Oct_2	uint8_t, uint8_t	
59	WiFiプロファイル#0: Gateway IP 文字列2		Oct_3	Oct_4	uint8_t, uint8_t	
60	WiFiプロファイル#0: Subnet Mask 文字列1		Oct_1	Oct_2	uint8_t, uint8_t	
61	WiFiプロファイル#0: Subnet Mask 文字列2		Oct_3	Oct_4	uint8_t, uint8_t	
62	WiFiプロファイル#0: UDP SendPort		value	value	uint16_t	

word_index	area	variable	upper_8bit	lower_8bit	bit_detail	remarks
63	WiFiプロファイル#0: UDP RecvPort		value	value	uint16_t	
64	UDP待受タイムアウト	UDP_TIMEOUT	(blank)	value	uint8_t, uint8_t	
65	I2C_0速度 (速度/1000)		value	value	uint16_t	
66	I2C_1速度 (速度/1000)		value	value	uint16_t	
67	SP1_0速度 (速度/1000)		value	value	uint16_t	
68	SP1_1速度 (速度/1000)		value	value	uint16_t	
69	起動待ち時間	CHARGE_TIME	value	value	uint16_t	
70	SDマウント/起動時SDチェック		(blank)	bitflag	uint8_t, uint8_t	bit0:マウントenable, bit1:チェックenable
71	各種マウント (ビットフラグ)		bitflag	bitflag		bit0: 拡張シリアル
72	拡張シリアル速度 (ボーレート/100)		value	value	uint16_t	
73	拡張シリアルタイムアウト		value	value	uint16_t	
74	PCシリアル速度 (ボーレート/100)	SERIAL_PC_BPS	value	value	uint16_t	
75	PCシリアルタイムアウト	SERIAL_PC_TIMEOUT	uint16_t	uint16_t	uint16_t	
76	サーボプロトコルタイプ (L系, R系)		L系のタイプ	R系のタイプ	uint8_t, uint8_t	
77	サーボプロトコルタイプ (C系, X系)		C系のタイプ	X系のタイプ	uint8_t, uint8_t	
78	サーボ通信速度: L系のボーレート(/100)		value	value	uint16_t	
79	サーボ通信速度: R系のボーレート(/100)		value	value	uint16_t	
80	サーボ通信速度: C系のボーレート(/100)		value	value	uint16_t	
81	サーボ通信速度: X系のボーレート(/100)		value	value	uint16_t	
82	サーボタイムアウト (L系, R系)		L系のタイムアウト	R系のタイムアウト	uint8_t, uint8_t	
83	サーボタイムアウト (C系, X系)		C系のタイムアウト	X系のタイムアウト	uint8_t, uint8_t	
84	サーボロスト判定(無返信連続フレーム数)	SV_LOST_ERR_WAIT	(blank)	value	uint8_t, uint8_t	
85	-	-	-	-	-	
86	-	-	-	-	-	
87	-	-	-	-	-	
88	-	-	-	-	-	
89	-	-	-	-	-	
90	動作モード(スタンドアロンなど)		bitflag	bitflag	uint16_t	0:スタンドアロン, 1: Meridan通信
91	IMU/AHRSタイプ		(blank)	value	uint8_t, uint8_t	0~3
92	IMUキャリブレーション値		[Ax]	[Ax]		
93	IMUキャリブレーション値		[Ay]	[Ay]		
94	IMUキャリブレーション値		[Az]	[Az]		
95	IMUキャリブレーション値		[Gx]	[Gx]		
96	IMUキャリブレーション値		[Gy]	[Gy]		
97	IMUキャリブレーション値		[Gz]	[Gz]		
98	IMU読み取り間隔, 移動平均数	IMUAHRS_INTERVAL, IMUIAHRS_STOCK	value	value	uint8_t, uint8_t	
99	C系サーボ ID0設定		bitflag	bitflag	uint16_t	bit0:マウント有無 / bit1~7:サーボID / bit8:回転方向CW / bit9~15:予約
100	C系サーボ ID0トリム値		value	value	uint16_t	トリム値 deg x100 (-18000~+18000)
101	C系サーボ ID1設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
102	C系サーボ ID1トリム値		value	value	uint16_t	
103	C系サーボ ID2設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
104	C系サーボ ID2トリム値		value	value	uint16_t	
105	C系サーボ ID3設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
106	C系サーボ ID3トリム値		value	value	uint16_t	
107	C系サーボ ID4設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
108	C系サーボ ID4トリム値		value	value	uint16_t	
109	1フレームの時間(単位:ms)		value	value	uint16_t	デフォルト値 10 (100Hz)
110	L系サーボ ID0設定		bitflag	bitflag	uint16_t	bit0:マウント有無 / bit1~7:サーボID / bit8:回転方向CW / bit9~15:予約
111	L系サーボ ID0トリム値		value	value	uint16_t	トリム値 deg x100 (-18000~+18000)
112	L系サーボ ID1設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
113	L系サーボ ID1トリム値		value	value	uint16_t	
114	L系サーボ ID2設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
115	L系サーボ ID2トリム値		value	value	uint16_t	
116	L系サーボ ID3設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
117	L系サーボ ID3トリム値		value	value	uint16_t	
118	L系サーボ ID4設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
119	L系サーボ ID4トリム値		value	value	uint16_t	
120	L系サーボ ID5設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
121	L系サーボ ID5トリム値		value	value	uint16_t	
122	L系サーボ ID6設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
123	L系サーボ ID6トリム値		value	value	uint16_t	
124	L系サーボ ID7設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
125	L系サーボ ID7トリム値		value	value	uint16_t	

word_index	area	variable	upper_8bit	lower_8bit	bit_detail	remarks
126	L系サーボ ID8設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
127	L系サーボ ID8トリム値		value	value	uint16_t	
128	L系サーボ ID9設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
129	L系サーボ ID9トリム値		value	value	uint16_t	
130	L系サーボ ID10設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
131	L系サーボ ID10トリム値		value	value	uint16_t	
132	L系サーボ ID11設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
133	L系サーボ ID11トリム値		value	value	uint16_t	
134	L系サーボ ID12設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
135	L系サーボ ID12トリム値		value	value	uint16_t	
136	L系サーボ ID13設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
137	L系サーボ ID13トリム値		value	value	uint16_t	
138	L系サーボ ID14設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
139	L系サーボ ID14トリム値		value	value	uint16_t	
140	R系サーボ ID0設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
141	R系サーボ ID0トリム値		value	value	uint16_t	
142	R系サーボ ID1設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
143	R系サーボ ID1トリム値		value	value	uint16_t	
144	R系サーボ ID2設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
145	R系サーボ ID2トリム値		value	value	uint16_t	
146	R系サーボ ID3設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
147	R系サーボ ID3トリム値		value	value	uint16_t	
148	R系サーボ ID4設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
149	R系サーボ ID4トリム値		value	value	uint16_t	
150	R系サーボ ID5設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
151	R系サーボ ID5トリム値		value	value	uint16_t	
152	R系サーボ ID6設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
153	R系サーボ ID6トリム値		value	value	uint16_t	
154	R系サーボ ID7設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
155	R系サーボ ID7トリム値		value	value	uint16_t	
156	R系サーボ ID8設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
157	R系サーボ ID8トリム値		value	value	uint16_t	
158	R系サーボ ID9設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
159	R系サーボ ID9トリム値		value	value	uint16_t	
160	R系サーボ ID10設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
161	R系サーボ ID10トリム値		value	value	uint16_t	
162	R系サーボ ID11設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
163	R系サーボ ID11トリム値		value	value	uint16_t	
164	R系サーボ ID12設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
165	R系サーボ ID12トリム値		value	value	uint16_t	
166	R系サーボ ID13設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
167	R系サーボ ID13トリム値		value	value	uint16_t	
168	R系サーボ ID14設定		bitflag	bitflag	uint16_t	
169	R系サーボ ID14トリム値		value	value	uint16_t	
170	-	-	-	-	-	
171	-	-	-	-	-	
172	-	-	-	-	-	
173	-	-	-	-	-	
174	-	-	-	-	-	
175	リモコンタイプ		[MainType][SubType]	[Generalize][Merge]	uint16_t	bit7-10: MainType, bit11-15: SubType, bit0: Generalize, bit1: Merge...
176	リモコン詳細		[Timeout]	[Interval]	uint8_t, uint8_t	
177	-	-	-	-	-	
178	ログレベル/モニタリングフラグ		value	bitflag	uint8_t, uint8_t	
179	チェックサム	CRC16(0-178)	-	-	uint16_t	
180	可変長LTV領域					
539	可変長LTV領域					