

# Отчёт по баг-кейсам RatioT SCADA 6.41.09–6.41.12

## Сводная таблица

| №                                | Кейс                                                                                                       | Критичность | Категория                 | Статус                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ошибки кастомизации</b>       |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                                                                                                      |
| 1                                | Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации                                               | Medium      | Ошибки кастомизации       | Документация исправлена в 6.41.12-2562 (начальная лицензия описана), проверено; переключение режима поверх существующей установки не работает (ASD-6482), чистая установка — в плане |
| 11                               | Вёрстка страницы 404                                                                                       | Low         | Ошибки кастомизации       | Ожидание клиента: нужно брендированное изображение для страницы 404 (ASD-6478); кастомные дашборды ошибок — в roadmap АГ                                                             |
| 15                               | Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB                                     | Medium      | Ошибки кастомизации       | Pending: остаточные замечания по ссылкам фиксируются в ASD-6496                                                                                                                      |
| 19                               | Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах                                                | Low         | Ошибки кастомизации       | Закрыт как дублирующий, всё фиксируется в ASD-6496 (ASD-6500)                                                                                                                        |
| <b>Ошибки OEM</b>                |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                                                                                                      |
| 2                                | Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов                                                      | Low         | Ошибки OEM                | Частично проверено: тихие переустановки 6.41.12-2562 прошли без конфликтов, интерактивный диалог требует ручной проверки (ASD-6483)                                                  |
| 6                                | Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key | High        | Ошибки OEM                | Ожидание клиента: лицензии активны, при видеоизменении ключей нужна регенерация (ASD-6487)                                                                                           |
| 7                                | Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера                                                        | Low         | Ошибки OEM                | Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: в логе первого запуска нет ERROR/WARN (ASD-6474)                                                                                               |
| 10                               | Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте                                                     | High        | Ошибки OEM                | By design по ответу АГ: локальный магазин в дистрибутив не входит (ASD-6477); требуется решение ДКС                                                                                  |
| 22                               | Встроенная справка недоступна по URL <code>/static/docs/</code>                                            | Medium      | Ошибки OEM                | Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: <code>/static/docs/index.htm</code> отдаёт HTTP 200 (ASD-6503)                                                                                 |
| <b>Ошибки платформы партнёра</b> |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                                                                                                      |
| 3                                | Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку | High        | Ошибки платформы партнёра | Закрыто АГ (ASD-6484, также ASD-6455 от коллег) / в trial нет драйвера Modbus, самостоятельно не проверялось                                                                         |

| №  | Кейс                                                                                            | Критичность | Категория                 | Статус                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника                        | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрыто АГ (Fixed/Done, ASD-6485)                                                                                                                        |
| 5  | Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние | Critical    | Ошибки платформы партнёра | Ожидание клиента: АГ по существу не ответили (ASD-6486, блокировка) / переключение не проводилось                                                        |
| 8  | Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий                      | High        | Ошибки платформы партнёра | НЕ исправлено в 6.41.12-2562, проверено автотестом: живой виджет игнорирует сохранённые настройки колонок, всегда 7 колонок по умолчанию (ASD-6475)      |
| 9  | HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается                   | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрыто АГ (Fixed/Done, ASD-6476)                                                                                                                        |
| 12 | Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов               | Medium      | Ошибки платформы партнёра | НЕ исправлено в 6.41.12-2562, проверено: раздел по-прежнему открывает корень дерева (ASD-6479); заявленный АГ фикс не вошёл в релиз — требуется ответ АГ |
| 13 | Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся                                      | Low         | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.12-2562, проверено автотестом: скрытые вкладки доступны через «Ещё» (ASD-6480)                                                         |
| 14 | Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей            | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Исправлено, закрыто АГ (Fixed/Done), проверено автотестом на 6.41.12-2562 (ASD-6481)                                                                     |
| 16 | Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте                                                  | High        | Ошибки платформы партнёра | By design по ответу АГ: дашборд alerts — только оконный клиент, в веб используется alertsMonitoring (ASD-6497)                                           |
| 17 | Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств                                             | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Ожидание поддержки: АГ уточняют происхождение группы панелей (ASD-6498)                                                                                  |
| 18 | Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов                               | High        | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: редактор демо открывается без JS-ошибок (ASD-6499)                                                                 |
| 20 | Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина                                       | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Ожидание клиента: проект вне дистрибутива, доработка — платные услуги (ASD-6501)                                                                         |
| 21 | Не работает активация метаданных устройства                                                     | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено (ASD-6502)                                                                                                 |

| №  | Кейс                                                                                         | Критичность | Категория                 | Статус                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву                               | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Исправлено (Fixed), проверено на 6.41.12-2562 автотестом: ошибок getListenerCode нет (ASD-6504)                      |
| 24 | Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404                            | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрото / by design (ASD-6505); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14                                     |
| 25 | Не работает перенос контекстов посредством приложений                                        | High        | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: сценарий АГ выполнен целиком, окно «Результат обновления» заполнено (ASD-6521) |
| 26 | Не работают дополнительные свойства при использовании относительных инструментальных панелей | Low         | Ошибки платформы партнёра | Закрото АГ (Fixed/Done, ASD-6523) / самостоятельная проверка требует контекстов коллег                               |
| 27 | Не работает eventLog при использовании относительных инструментальных панелей                | Low         | Ошибки платформы партнёра | Ожидание поддержки: коллеги предложили созвон-показ (ASD-6522)                                                       |

# Ошибки кастомизации

---

## Кейс 1. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Документация исправлена в 6.41.12-2562 (начальная лицензия описана), проверено; переключение режима поверх существующей установки не работает ([ASD-6482](#)), чистая установка — в плане

Тикет АГ: [ASD-6482](#).

### ОПИСАНИЕ

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами на **этапе установки**: - **Пробная лицензия (30 дней) - Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

**Важно:** режим с ограничением в 100 тегов устанавливается исключительно через инсталлятор при первой установке. В самом веб-интерфейсе RatioT SCADA и в документации нет управления или описания этого режима.

Однако в официальной документации (`licensing.htm`, `ls_license_server.htm`, `ls_config_license_server.htm`, `ls_requirements.htm`) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку `RatioT SCADA 6.41.09`.
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть `https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm`.
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания `free/trial`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются `free` и `trial`; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с `free/trial` на полную лицензию без переустановки.

## СТАТУС ([ASD-6482](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 15.09):

Добрый день! Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

## ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Дистрибутив 6.41.12-2562 (брендированный релиз 16.09).

**Документация — исправлено.** Раздел «Лицензирование» ([licensing.htm](#)) теперь содержит подраздел «Начальная лицензия» с описанием выбора типа лицензии на шаге «Выберите тип лицензии»:

Во время установки инсталлятор предлагает выбрать начальную лицензию для нового экземпляра RatioT Server на шаге «Выберите тип лицензии». Набор доступных вариантов зависит от дистрибутива: Пробная лицензия (30 дней); Бесплатная лицензия на 100 тэгов (лицензия SCADA/HMI Standard с ограничением в 100 тэгов); Бесплатная лицензия на 10 устройств; Бесплатная лицензия на 50 переменных и 10000 событий в сутки. Приобретённую коммерческую лицензию можно активировать позднее в любой момент.

### Переключение режима поверх существующей установки — не работает (проверено).

Выполнена тихая переустановка 6.41.12 с файлом ответов, в котором выбор типа лицензии изменён на «Бесплатная лицензия на 100 тэгов» (`license=1` в `response.varfile`). После переустановки в «Информации о лицензии» по-прежнему прежняя лицензия: владелец «Команда RatioT SCADA», устройства 0/100, оставшийся период 30/30 дн. Режим начальной лицензии применяется только при первой установке (что согласуется с поведением из кейса 9), поверх существующей установки выбор в инсталляторе игнорируется. Проверка работоспособности сервера в режиме 100 тэгов возможна только на чистой установке; запланирована после завершения параллельных проверок на текущем контуре.

## ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

- [admin/custom/templates/docs/licensing.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls\\_license\\_server.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls\\_config\\_license\\_server.htm](#)

## Кейс 11. Вёрстка страницы 404

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Ожидание клиента: нужно брендированное изображение для страницы 404 ([ASD-6478](#)); кастомные дашборды ошибок — в roadmap АГ

Тикет АГ: [ASD-6478](#).

### ОПИСАНИЕ

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом ДКС, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом ДКС.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Логотип ДКС занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Vadim Pavlov, 12.09, тикет [ASD-6478](#)):

Андрей, добрый день. По внутренним правилам брендирования сборок Платформы реализуется замена изображений в рамках стандартной верстки страниц web-интерфейса. Мы не предлагаем вам каким-то образом изменять что-либо в дистрибутиве, а просим предоставить брендированное изображение, подходящее для верстки страницы 404, и мы включим его в дистрибутив. Также сообщаем, что в дорожную карту нашей команды разработки заложена реализация возможности кастомизации дэшбордов для случаев возникновения HTTP ошибок без конкретных сроков по добавлению нового функционала. В случае необходимости реализации данного функционала в конкретные сроки, просим связаться с вашим менеджером.

Статус тикета: Ожидание клиента.

Проверено на 6.41.12-2562: несуществующая страница `/web/*` по-прежнему отдаёт сырой JSON «Not Found» вместо HTML-страницы (см. также кейс 14).

**Итог: ожидает брендированное изображение 404 от ДКС; кастомные дашборды ошибок — в roadmap АГ без сроков.**

## Кейс 15. Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Pending:  
остаточные замечания по ссылкам фиксируются в [ASD-6496](#)

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

В стартовой странице демо-приложения разделы «Документация» и «Онлайн» содержат ссылки, которые ведут на `aggregate.digital`, а не на актуальные ресурсы RatioT SCADA / BUFFLAB.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-приложение SCADA/HMI в веб-клиенте.
2. На стартовой странице выбрать ссылку в блоке «Документация» или «Онлайн».
3. Браузер переходит на `aggregate.digital/docs/aggregate/ru_6.4/scada_hmi.htm`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт RatioT SCADA / BUFFLAB (например, на внутреннюю документацию или маркетинговый сайт RatioT).

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт AggreGate, в том числе на раздел с описанием «AggreGate SCADA/HMI».

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6496](#), ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

Пользовательский путь: логин → стартовая страница «Центр управления» → блоки «Документация» и «Онлайн». Пункты — кнопки дашборда; клик по каждой открывает URL в новой вкладке.

Результаты кликов:

| Пункт                     | Открывается                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Документация по SCADA/HMI | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/?source=sh</code> (маркетинговая страница, не документация)                   |
| Документация по платформе | локальная документация <code>.../web/static/templates/docs/introduction.htm</code> (брендинг RatioT SCADA / BUFFLAB) |
| Веб-сайт продукта         | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/?source=sh</code>                                                             |
| Веб-сайт платформы        | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Блог продукта             | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Сообщество                | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Другие решения            | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Купить                    | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |

Ни одна ссылка не ведёт на `aggregate.digital` — основной дефект исправлен, сайт RatioT (`buff-lab.ru`) открывается. Остаточные замечания: «Документация по SCADA/HMI» ведёт на маркетинговую

главную, а не на документацию; все шесть ссылок раздела «Онлайн» ведут на одну и ту же страницу (фактически заглушки — блога, сообщества и покупки там нет).

## СТАТУС ([ASD-6496](#), ОТ 16.09.2026)

Пользователь (Andrey Efremtsev, 08.09):

Добрый день! Спасибо за оперативную реакцию. Буду ждать исправлений. Если Вы завели новые задачи, то эту, наверное, можно закрыть

Тикет в статусе Pending.

Остаточные замечания по ссылкам-заглушкам на buff-lab.ru фиксируются в этом же тикете (по [ASD-6500](#) их просили фиксировать в ASD-6496).

## Кейс 19. Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Закрыт как дублирующий, всё фиксируется в [ASD-6496](#) ([ASD-6500](#))

**Серьёзность:** Low

### ОПИСАНИЕ

Во встроенной справке и демо-проектах встречаются скриншоты/изображения с брендингом AggreGate (логотип, цветовая схема, название).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть встроенную справку или демо «Дом».
2. Обратить внимание на картинки/приветственные экраны.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все иллюстрации содержат брендинг RatioT SCADA / BUFLAB.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны логотип и тексты AggreGate.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6500](#), ОТВЕТ АГ: «ДАШБОРД "ДОМ" ОТСУТСТВУЕТ В СОСТАВЕ РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМ НЕТ»)

Проверены все 5 демо-решений (Линия бутилирования, Фильтровальная станция, Хранилище пастеризованного молока, Магистральный газопровод, Интеллектуальная энергосистема) и все 5 разделов «Обзор UI компонентов» — демо-проекты чистые, брендинга AggreGate нет. Дашборд «Дом» действительно отсутствует.

Однако полное сканирование встроенной документации (4500+ файлов, все страницы с изображениями > 120 КБ просмотрены визуально) выявило оставшиеся места с брендингом AggreGate:

| Страница документации                                                                        | Что найдено                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SCADA/HMI → Теги ( <code>sh_scada_tags.htm</code> )                                          | скриншот: в шапке «Бизнес-объекты и иерархия цифровых двойников • AggreGate SCADA/HMI» |
| SCADA/HMI → Библиотека символов ( <code>sh_symbol_library.htm</code> )                       | 2 скриншота: «Медиа активы сервера • AggreGate SCADA/HMI»                              |
| SCADA/HMI → Мастер создания приложений ( <code>sh_application_generation_wizard.htm</code> ) | 2 скриншота: ссылка «Уже работали с AggreGate? Начните с чистого листа»                |
| Клиент → Редактор выражений ( <code>cl_expression_builder.htm</code> )                       | скриншот: в дереве Server Data «AggreGate Server v.5.30.08»                            |
| Интеграция с KAFKA ( <code>tut_kafka_integration.htm</code> )                                | 4 внешние ссылки на <code>aggregate.digital/docs/...</code>                            |

## Страница документации

Драйвер Modbus ( [ls\\_drivers\\_modbus.htm](#) )

Серверы устройств → Устранение проблем  
( [ds\\_led\\_patterns.htm](#) )

Дополнительно (артефакт ребрендинга, не AggreGate): в заголовке дашборда «Каталог демо-проектов» отображается «RatioT SCADA SCADA/HMI» — задвоение «SCADA» осталось после замены «AggreGate SCADA/HMI».

Путь воспроизведения (пользовательский): Центр управления → кнопка «Документация по платформе» → открыть перечисленные разделы в дереве документации.

**Итог: кейс закрыт не полностью — демо-проекты чистые, но в документации остались 6 скриншотов с брендингом AggreGate и 7 внешних ссылок на [aggregate.digital](#) / [tibbo.com](#).**

## Что найдено

2 внешние ссылки на [tibbo.com](#) (контроллер DS1206, описание Modbus)

внешняя ссылка на  
[tibbo.com/extras/leds.html](#)

## СТАТУС ([ASD-6500](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Anisimov Mikhail, 15.09):

Андрей, добрый день! Передал ваш комментарий коллеге, который занимается тикетом ASD-6496. Чтобы все проблемы со ссылками и упоминаниями Aggregate в OEM-проекте были в одном месте и точно не потерялись, давайте фиксировать их в том тикете. Данное обращение будет закрыто как дублирующее, не беспокойтесь - ваше последнее сообщение уже в работе

Статус: Обработано/Fixed.

# Ошибки OEM

---

## Кейс 2. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки OEM    **Статус:** Частично проверено: тихие переустановки 6.41.12-2562 прошли без конфликтов, интерактивный диалог требует ручной проверки ([ASD-6483](#))

Тикет АГ: [ASD-6483](#).

### ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.

**Подтверждено в 6.41.11 (01.09.2026):** при установке RatioT SCADA 6.41.11 проблема сохраняется — инсталлятор снова выводит диалог «Файл уже существует... `docs_ru\wizard_1.png`. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?».

### СТАТУС ([ASD-6483](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Vadim Pavlov, 12.09):

Андрей, добрый день! Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными

релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Две тихие переустановки дистрибутива 6.41.12-2562 поверх существующей установки (16.09.2026, ~11:43 и ~13:49) прошли штатно, код возврата 0, конфликтов файлов зафиксировано не было.

Интерактивный диалог установщика install4j (про который заявлен баг) в автоматическом тесте проверить нельзя: Playwright не автоматизирует Java-GUI установщика, а в тихом режиме (-q) диалоги принудительно подавляются. **Требуется ручная проверка:** запустить инсталлятор 6.41.12 в интерактивном режиме и проследить, появляются ли диалоги перезаписи `docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`.

## Кейс 6. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Ожидание клиента: лицензии активны, при видоизменении ключей нужна регенерация ([ASD-6487](#))

Тикет АГ: [ASD-6487](#).

### ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, `C:\Program Files\RatioTScada` ).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.

### СТАТУС ([ASD-6487](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 15.09):

Андрей, добрый день! В приложенном архиве keys.zip — три пустых .txt-файла. Мы проверили ваши лицензии: все они содержат ключи и плагины, но ограничены по времени. Состав модулей у всех трёх одинаковый. При этом у HEYeNBx0eXBI-MjgdHRxS период действия — 291 день, тогда как у двух других — 260. Ключи совпадают у HEYeNBx0eXBI-

FleHDUdHDFINDcyYzg3HR0 и HEYeNBx0eXBI-MjgdHRxS; у HEYeNBx0eXBI-leHDUdHDFINDcyYzg3HR0= ключ отличается. Все лицензии активны, срок действия ещё не истёк. Если ключи видоизменились (особенно если они были старого образца), потребуется регенерация лицензий. Для этого нам нужно получить от вас актуальные ключи. Отдельно про папки установки: ошибка «попробуйте установить в другую» возникает при попытке установки в папку, где платформа уже установлена — или была установлена ранее, поскольку при деинсталляции не все файлы могли быть удалены.

Статус тикета: Ожидание клиента.

## Кейс 7. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

**Критичность:** Low **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: в логе первого запуска нет ERROR/WARN ([ASD-6474](#))

### ОПИСАНИЕ

При первом запуске `RatioT_server_console.exe` сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить `C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe`.
3. Дождаться строки `Starting web server`.
4. Открыть `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`.
5. Найти строки с `ERROR ag.context`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null
```

### СКРИНШОТЫ

#### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6474](#), ОТВЕТ АГ: «СОСТАВ ЛИЦЕНЗИЙ ПЕРЕСМОТРЕН И ПЕРЕГЕНЕРИРОВАН, НОВЫЕ СБОРКИ НЕ СОДЕРЖАТ ERROR AG.CONTEXT»)

Проверено на свежей установке RatioT SCADA 6.41.11 (сборка 2532), лог `server.log` начинается с первого запуска сервера (строка «First launch detected», «Starting RatioT Server v6.41.11-2532»):

- Все три исходные ошибки из кейса — `users.admin.models.avatarManagement`, `users.admin.reports.maintenance`, `users.admin.models.workflowModel` — **отсутствуют в логе**. Исходный дефект устранён.

- Однако утверждение «логи сервера более не содержат строки с ERROR ag.context» на сборке 2532 **не подтверждается полностью**: при «Создание ресурсов (Mode: 0, server machine)» остаётся одна ERROR того же класса: 09.09.2026 16:47:26,827 ERROR ag.context Error creating resource 'users.admin.models.deviceImages': Переменная 'deviceImages' недоступна в контексте 'users.admin.models.deviceImages'
- Дополнительно при инициализации фиксируются WARN со стектрейсами ag.statistics : «Переменная 'status' недоступна в контексте 'users.admin.models.tabList'» и «Переменная 'eventStatistics' недоступна в контексте 'users.admin.models.tabList'».

**Итог: частично исправлено. Три исходных ресурса создаются корректно, но при первом запуске остаётся одна ERROR ag.context (users.admin.models.deviceImages) и два WARN ag.statistics (users.admin.models.tabList). Возможно, регенерация лицензий вошла в сборку новее 2532 — просим подтвердить номер сборки и проверим повторно.**

## ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 15.09, тикет [ASD-6474](#)):

Андрей, добрый день! Регенерированные лицензии вошли в сборки платформы после 2544. Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

Проверено на 6.41.12-2562 (тестовый контур, первый запуск сервера после установки): в логе первого запуска нет ERROR (в том числе исчезла ERROR ag.context users.admin.models.deviceImages ) и нет WARN ag.statistics .

**Итог: исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.**

## Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** By design по ответу АГ: локальный магазин в дистрибутив не входит ([ASD-6477](#)); требуется решение ДКС

Тикет АГ: [ASD-6477](#).

### ОПИСАНИЕ

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`. Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).
- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 16.09, тикет [ASD-6477](#)):

Андрей, добрый день! Если отбросить брендинг, у вас обычный дистрибутив SCADA, и локальный магазин в него не входит. Судя по ошибке, вы пытаетесь подключиться к адресу `buff-lab.ru:6440`. По умолчанию этот адрес ведёт на наш публичный магазин, однако в рамках кастомизации все названия были заменены на те, которые вы предоставили со своей стороны.

Соответственно, если вы отдельно не разворачивали собственный магазин по этому адресу, то работать ничего не будет.

Статус тикета: Ожидание клиента.

Проверено на 6.41.12-2562: в системном дереве по-прежнему нет плагина «Магазин» (поиск «Магазин» в поле «Поиск в системном дереве» — 0 результатов).

**Итог: конфигурационное ограничение по ответу АГ (локальный магазин не входит в дистрибутив); требуется решение ДКС о развёртывании собственного магазина.**

## ПРУФ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

В [admin/custom/templates/docs/ls\\_store.htm](admin/custom/templates/docs/ls_store.htm) сказано:

«Магазин приложений — это особый RatioT Server, на котором работает модуль "marketplace" (Store Server), и который предоставляет решения и модули для других серверов RatioT SCADA. Другие экземпляры RatioT Server могут подключиться к Магазину и загрузить предлагаемые решения и модули при помощи модуля Store Client. ... Функционал Магазина обеспечивается плагином **Store Client**, который скачивает решения и модули с серверов Магазина приложений...»

То есть документация декларирует наличие плагина **Store Client** для загрузки/восстановления модулей, но в веб-клиенте он отсутствует.

## Кейс 22. Встроенная справка недоступна по URL `/static/docs/`

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: `/static/docs/index.htm` отдаёт HTTP 200 ([ASD-6503](#))

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Ссылки на встроенную справку из веб-клиента и прямые URL `/static/docs/*` возвращают страницу 404 вместо HTML-справки. Документация присутствует в файловой системе сервера (`admin/custom/templates/docs/`), но не отдаётся через веб-сервер.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть в веб-клиенте любую страницу, например `https://localhost:8443/web/`.
2. Перейти по прямому URL встроенной справки: `https://localhost:8443/static/docs/index.htm` или `https://localhost:8443/static/docs/introduction.htm`.
3. Убедиться, что вместо справки отображается страница 404.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По URL `/static/docs/` открывается встроенная HTML-справка RatioT SCADA.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Любой из проверенных URL (`/static/docs/index.htm`, `/static/docs/introduction.htm`, `/web/static/docs/index.htm`, `/admin/custom/templates/docs/index.htm` и др.) возвращает 404.

### СТАТУС ([ASD-6503](#))

Ответ АГ: «данный тикет является дубликатом [ASD-6496](#), в связи с чем будет закрыт». [ASD-6496](#) — кейс 18 (ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate).

**Итог:** тикет закрыт как дубликат [ASD-6496](#).

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Anisimov Mikhail, 02.09):

Добрый день, данный тикет является дубликатом ASD-6496: Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB (Pending), всвязи с чем будет закрыт

Тикет закрыт (Fixed/Done).

Проверено на 6.41.12-2562: `https://localhost:8443/static/docs/index.htm` возвращает HTTP 200 text/html.

**Итог:** исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.

# Ошибки платформы партнёра

---

## Кейс 3. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Закрыто АГ ([ASD-6484](#), также [ASD-6455](#) от коллег) / в trial нет драйвера Modbus, самостоятельно не проверялось

### ОПИСАНИЕ

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в древе: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- CSV и XML импортируют все поля аналогично `.tbl`.
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- После импорта CSV/XML поля **Имя**, **Описание**, **Десятичный адрес**, **Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на текущей trial-лицензии (`Trial License`, 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре.

Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.

### СТАТУС ([ASD-6484](#))

Тикет АГ [ASD-6484](#) (критический, создан 20.08.2026) закрыт, обновлён 24.08.2026. Тикет коллег [ASD-6455](#) (Сыченко Артем, 10.08.2026) — также закрыт. Самостоятельная проверка исправления в новой сборке не проводилась (в trial-конуре нет драйвера Modbus).

Ответ АГ (Anisimov Mikhail, 24.08):

Добрый день! Данное обращение является дубликатом ASD-6455: Баги с импортом и экспортом Modbus регистров в форматах csv и xml (закрыто), всвязи с чем будет закрыто.

**Итог: закрыто АГ ([ASD-6484](#); тикет коллег [ASD-6455](#) тоже закрыт), самостоятельно не проверялось.**

## Кейс 4. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Закрыто АГ  
(Fixed/Done, [ASD-6485](#))

### ОПИСАНИЕ

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попытаться настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6485](#), ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ИСТОЧНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО АККАУНТ УСТРОЙСТВА»)

Поведение подтверждено документацией поставки. В локальной документации RatioT SCADA 6.41.11 ([sh\\_scada\\_tags.htm](#) , раздел «Теги») прямо сказано:

- «Значение тега... может быть получено от одной или нескольких **учетных записей устройств**».
- «Источник — **Аккаунт устройства**, который предоставляет значение тега устройства» (таблица «Источники» дерева тегов).

Абсолютная модель как источник в документации не описана и в диалоге недоступна. Дашборд «Дерево тегов» ( [users.admin.dashboards.tags](#) ) в 6.41.11 открывается, но лично воспроизвести диалог выбора источника в нашем контуре нельзя — нет ни одного устройства/цифрового двойника с тегами (таблица пустая).

**Итог: расхождение не с документацией, а с формулировкой вебинара. Поведение соответствует задокументированной архитектуре — принимаем ответ АГ, дефектом не считаем.**

## Кейс 5. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

**Критичность:** Critical **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Ожидание клиента: АГ по существу не ответили ([ASD-6486](#), блокер) / переключение не проводилось

Тикет АГ: [ASD-6486](#).

### ОПИСАНИЕ

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

⚠ Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки. 1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**. 2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**. 3. Сохранить конфигурацию. 4. Наблюдать перезапуск сервера.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.

### УТОЧНЕНИЕ

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

### СТАТУС ([ASD-6486](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 31.08):

Андрей, добрый день! Благодарим за обратную связь, обращение будет переведено в корректный статус.

По существу не отвечали. Статус тикета: Ожидание клиента.

## Кейс 8. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** НЕ исправлено в 6.41.12-2562, проверено автотестом: живой виджет игнорирует сохранённые настройки колонок, всегда 7 колонок по умолчанию ([ASD-6475](#))

### ОПИСАНИЕ

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть дашборд (например, **АВР.Главный экран**).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.

### СТАТУС ([ASD-6475](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Anisimov Mikhail, 15.09):

Андрей, добрый день! Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Проверка выполнена автотестом на 6.41.12-2562 (сценарий tests/case5\_eventlog\_columns.py, редактор дашборда scadaApplication → виджет «Журнал событий» → диалог колонок через иконку :):

1. В диалоге колонок оставлены только «Время» и «Событие» (сняты галочки с «Уровень» и «Данные»), нажато ОК, дашборд сохранён кнопкой «Сохранить».
2. В редакторе настройка применена и сохранена (видны 2 колонки).
3. Живой виджет eventLog показывает **полный набор из 7 колонок по умолчанию** (Время, Событие, Контекст, Уровень, Данные, Подтверждения, Обогащения) — сохранённая конфигурация игнорируется.
4. Сгенерированы новые события (изменение статуса устройств + повторный вход пользователя) — набор колонок остался полным (7 шт.).
5. После перезагрузки страницы — по-прежнему все 7 колонок.

**Итог: НЕ ИСПРАВЛЕНО в 6.41.12-2562** — живой виджет eventLog игнорирует сохранённые в дашборде настройки колонок и показывает набор по умолчанию; поступление событий и перезагрузка настройку не возвращают. Заявленный АГ фикс не вошёл в релиз — требуется ответ АГ. Дополнительно зафиксировано: до изменений рассинхрон уже существовал (в редакторе отмечено 4 колонки, в живом виджете — 7).

Ограничения проверки: опция «Ширина колонок настроен вручную» из исходного описания в веб-интерфейсе не найдена (в диалоге только чекбоксы и «Сброс»/«ОК») — возможно, она есть только в десктопном клиенте.

## Кейс 9. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Закрыто АГ (Fixed/Done, [ASD-6476](#))

Тикет АГ: [ASD-6476](#).

### ОПИСАНИЕ

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.

### ИТОГ

АГ протестировали на 6.41.10-2512 — проблема не воспроизвелась (видео во вложении тикета), предположили влияние содержимого сниппета и запросили .prs файл дашборда. У нас .prs нет: кейс зафиксирован по скриншотам коллег, а полный код сниппета на скриншоте `html_snippet_code.png` обрезан (виден только фрагмент CSS). Возможности запросить у коллег повторный тест нет. **Кейс закрыт: не воспроизводится у АГ (6.41.10-2512), самостоятельная перепроверка невозможна,**

**серьёзность незначительная.** При повторном проявлении — воспроизводить с сохранением .prs дашборда и полного кода сниппета.

## Кейс 12. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** НЕ исправлено в 6.41.12-2562, проверено: раздел по-прежнему открывает корень дерева ([ASD-6479](#)); заявленный АГ фикс не вошёл в релиз — требуется ответ АГ

Тикет АГ: [ASD-6479](#).

### ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента присутствует раздел «Драйвера и расширения» (уже с грамматической ошибкой: правильно «Драйверы и расширения»). При его открытии справа загружается контейнер с тем же названием, но содержимое представляет собой корень системного дерева: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. — то есть общий список ресурсов сервера, а не драйверы/плагины. Tooltip раздела на английском языке: `plugins (pluginsGlobalConf)`.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443` под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева найти и открыть раздел **Драйвера и расширения**.
3. Обратить внимание на заголовок и содержимое правой панели.
4. Навести курсор на раздел в дереве — появится tooltip.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Раздел называется «Драйверы и расширения».
- В правой панели отображаются установленные драйверы, плагины и расширения.
- Tooltip локализован на русский язык.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Название раздела содержит ошибку: «Драйвера и расширения».
- В контейнере отображаются корневые ресурсы сервера, а не драйверы/плагины.
- Tooltip содержит английский технический текст `plugins (pluginsGlobalConf)`.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 15.09, тикет [ASD-6479](#)):

Добрый день! Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

Проверено на 6.41.12-2562 (16.09, брендированный релиз): **не исправлено**. Узел по-прежнему называется «Драйвера и расширения» (грамматическая ошибка сохранена); при открытии справа таблица «All Resources» с корнем системного дерева (Устройства, Группы устройств, Пользователи,

Приложения, Модели, ...) вместо драйверов/плагинов; tooltip английский «plugins (pluginsGlobalConf)».

**Итог: не исправлено. Требуется ответ АГ: заявленное на 16.09 исправление в дистрибутив не вошло.**

## Кейс 13. Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Исправлено в 6.41.12-2562, проверено автотестом: скрытые вкладки доступны через «Ещё» ([ASD-6480](#))

### ОПИСАНИЕ

На странице **Информация о сервере** в правой части расположена строка вкладок: **Сервер, Хранилище, Статистика контекстов, Статистика выражений, Статистика устройств, Лицензионная информация, Активные расширения, Установленные расширения** и др. При стандартной ширине окна часть вкладок обрезается и не помещается в строку. Нет ни горизонтальной прокрутки, ни переноса вкладок, ни выпадающего меню «Ещё».

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент.
2. Открыть **Информация о сервере**.
3. Обратит внимание на строку вкладок в правой части.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все вкладки доступны: переносятся на следующую строку, прокручиваются или сворачиваются в меню.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Последние вкладки обрезаются (например, «Активные расширения» видно частично, «Установленные расширения» скрыта).

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Anisimov Mikhail, 15.09, тикет [ASD-6480](#)):

Андрей, добрый день! Исправление будет доступно в ближайшем брендированном дистрибутиве ДКС. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

Проверено на 6.41.12-2562 автотестом: кнопка «Ещё» ( .ant-tabs-nav-more ) у вкладок информации о сервере появляется, через неё открывается скрытая вкладка «Производительность».

**Итог: исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.**

### ИТОГ

АГ сообщили, что ошибка исправлена и изменения будут доступны в будущих версиях платформы ([ASD-6480](#)). Проверено на 6.41.11-2532: **исправлено** — строка вкладок больше не обрезается бесследно, рядом появилась кнопка «Ещё» (...), не поместившиеся вкладки доступны через выпадающее меню; открытие скрытой вкладки «Производительность» через меню «Ещё» подтверждено (см. скриншоты).

## Кейс 14. Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Исправлено, закрыто АГ (Fixed/Done), проверено автотестом на 6.41.12-2562 ([ASD-6481](#))

### ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента раздел **Пользователи** при открытии загружает контейнер с тем же названием, но внутри отображает не учётные записи пользователей, а корневые ресурсы сервера: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. То есть раздел не выполняет свою функцию.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева открыть **Пользователи**.
3. Посмотреть содержимое правой панели.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается список пользователей сервера (admin, testuser02 и др.) с возможностью их редактирования.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается корень системного дерева, а не пользователи.

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (тикет [ASD-6481](#)): Fixed / закрыто (Done) 15.09.

Проверено на 6.41.12-2562 автотестом: контекст «Пользователи» корректно резолвится в `users.admin` (список пользователей).

**Итог: исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.**

### ИТОГ

АГ сообщили, что ошибка исправлена, изменения в будущих версиях платформы ([ASD-6481](#)).  
Проверено на 6.41.11-2532: **исправлено** — в системном дереве контекст «Пользователи» (users) раскрывается в учётные записи пользователей ( `admin` (Администратор) , путь `users.admin` (user) ), корневые ресурсы сервера (Устройства, Группы устройств и т.д.) больше не подставляются.  
Проверка автотестом `tests/case17_6481_check.py` (пользовательский путь: поиск «Пользователи» в системном дереве → открытие контекста).

## Кейс 16. Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** By design по ответу АГ: дашборд alerts — только оконный клиент, в веб используется alertsMonitoring ([ASD-6497](#))

**Серьёзность:** High

### ОПИСАНИЕ

Дашборд «Тревоги» (возможно, созданный в десктопном клиенте) не открывается в веб-клиенте. Вместо содержимого выводится ошибка.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В веб-клиенте открыть раздел «Тревоги» / дашборд тревог.
2. Дождаться загрузки.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд отображается в веб-клиенте.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В версии 6.41.09: модальное окно ошибки «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом».
- В версии 6.41.10: при открытии дашборда `users.admin.dashboards.alerts` вместо HTML-страницы возвращается JSON-ошибка сервера: `json {"status": "BAD_REQUEST", "message": "Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'", "code": "E"} При этом смежный дашборд users.admin.dashboards.alertsMonitoring («Активные тревоги») открывается корректно.`

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6497](#), ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

АГ проверяли дашборд `alertsMonitoring` («Активные тревоги») — он действительно работает и у нас: открывается по иконке колокольчика в левой панели и по прямому URL, ошибок нет, вкладка «Исторические тревоги» тоже работает.

Однако исходный дефект — дашборд `alerts` («Тревоги») — **не исправлен**. Пользовательский путь: системное дерево → поиск «alerts» → «Тревоги» (Пользователи → admin → Модели → Управление тревогами → Инструментальные панели → Тревоги) → клик → модальная ошибка «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом» (та же, что в 6.41.09). Прямой URL `/web/dashboards/users.admin.dashboards.alerts` по-прежнему возвращает JSON 400: «Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'».

**Итог: не исправлено. АГ проверили соседний дашборд ( `alertsMonitoring` ), который и раньше работал.**

### СТАТУС ([ASD-6497](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Gleb Dibrov, 10.09):

Андрей, добрый день! Хотим пояснить ситуацию с дашбордом alerts: Дашборд alerts («Тревоги») разрабатывался исключительно для настольного (оконного) клиента. В веб-интерфейсе он не поддерживается - именно об этом сообщает системная ошибка. Начиная с версий 6.41.10, 7.00.09 и новее основным дашбордом в веб-интерфейсе является дашборд alertsMonitoring («Тревоги»), доступный через иконку колокольчика на панели. Вся работа с тревогами перенесена именно туда.

Статус тикета: Pending.

**Итог: by design — в веб-клиенте использовать alertsMonitoring.**

## Кейс 17. Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Ожидание поддержки: АГ уточняют происхождение группы панелей ([ASD-6498](#))

**Серьёзность:** Medium

Тикет АГ: [ASD-6498](#).

### ОПИСАНИЕ

При открытии шаблонов устройств (задвижек, насосов и др.) основная рабочая область остаётся пустой. Не понятно, это дефект данных или такое поведение ожидается.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В системном дереве открыть «Инструментальные панели → Группы инструментальных панелей → Шаблон задвижка».
2. Выбрать конкретный шаблон, например «Шаблон Задвижка V2 (Dockable)».

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается содержимое шаблона (поля, параметры, визуальный редактор).

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Правая панель пустая.

### СТАТУС ([ASD-6498](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 02.09):

Андрей, добрый день! Благодарим за обращение — мы уже приступили к его рассмотрению. Нам важно правильно понять контекст: подскажите, пожалуйста, каким образом сформировалась эта группа инструментальных панелей?

Пользователь (12.09):

Доброго дня! Это ещё один кейс из демо-проекта, который был выслан отдельно и не входил в дистрибутив. Мы думали, что демо-проекты должны правильно работать в нашем дистрибутиве, в связи с этим и завели этот кейс. Если это не так, прошу дать разъяснения, какие проекты теперь должны работать в нашем дистрибутиве и закрыть этот кейс

Статус тикета: Ожидание поддержки.

## Кейс 18. Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: редактор демо открывается без JS-ошибок ([ASD-6499](#))

**Серьёзность:** High

### ОПИСАНИЕ

При попытке редактирования демо-проектов элементы дашборда показывают бесконечные спиннеры. В консоли/модальном окне появляется JS-ошибка инициализации дашборда.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-проект в режиме редактирования (например, `users.admin.dashboards.milkStorage`).
2. Дождаться загрузки.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд загружается и доступен для редактирования.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Бесконечные индикаторы загрузки. Ошибка:

```
Error init dashboard "users.admin.dashboards.ioField".
Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
    at Ft.initComponentsInternal (...)
    at Ft.initComponents (...)
    at Ft.initServer (...)
    at async Uo.loadDashboard (...)
    at async r.prepareSubDashboardModel (...)
    at async Promise.allSettled (index 0)
```

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6499](#), ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

Пользовательский путь: Центр управления → «Каталог демо-проектов» → «Хранилище пастеризованного молока» → кнопка «Изменить» (URL открывается как `...milkStorage?mode=EDIT`; старый суффикс `/edit` теперь возвращает страницу 404 — роутинг изменился).

Результат: дашборд загружается целиком, бесконечных спиннеров нет, редактор доступен для редактирования. Исходная ошибка `Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')` не воспроизводится. **Основной дефект исправлен.**

Остаточные замечания (не блокируют работу): в консоли ~95 JS-ошибок при открытии редактора — серия `Error: Event 'shown' not found in context 'implant01N1'` (и десятки аналогичных для контекстов `implant*`), а также `Cannot set components (classList0) parent`.

## ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Vadim Pavlov, 11.09, тикет [ASD-6499](#)):

Андрей, добрый день. Просим оформить новое обращение по наблюдаемым ошибкам.  
Данный тикет будет закрыт в силу решения проблемы.

Тикет закрыт (Обработано/Fixed).

Проверено на 6.41.12-2562 пользовательским путём: системное дерево → поиск «IO Field» → правый клик → «Редактировать» → редактор открывается ( `?mode=EDIT` ), дашборд отрисовывается (Pump/RPM/0.0), JS-ошибок и спиннеров нет.

**Итог: исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.**

## Кейс 20. Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Ожидание клиента: проект вне дистрибутива, доработка — платные услуги ([ASD-6501](#))

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

В присланном демо-проекте Романа Шиндина вместо изображений/иконок отображаются битые плейсхолдеры.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть указанный демо-проект.
2. Просмотреть элементы, где должны быть картинки.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Изображения загружаются корректно.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны пустые плейсхолдеры вместо изображений.

### СТАТУС ([ASD-6501](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Vadim Pavlov, 15.09):

Андрей, добрый день. Хотим уточнить, что проект был передан вам дополнительно в качестве демонстрационного примера и не является частью брендированного дистрибутива ДКС. Поэтому его совместимость и дальнейшая поддержка в рамках технической поддержки ДКС не предусмотрены. В случае необходимости доработки данного проекта, готовы рассмотреть проведение работ в рамках профессиональных услуг. Если предлагаемый вариант взаимодействия подходит, просим связаться с вашим менеджером.

Статус тикета: Ожидание клиента.

### ИТОГ

Переписка по [ASD-6501](#): АГ сообщили, что данный проект **не входит в состав дистрибутива** и был направлен в качестве примера. Наша позиция: раз проект передан вместе с продуктом, его отображение с битыми изображениями — баг само по себе; передаётся полностью готовый продукт. АГ уточнили, что в переданной сборке проекта не нашли, и запросили **имя дашборда** со скриншота → «**АСДУ (SCADA/HMI) v2**» (видно в заголовке вкладки на скриншоте). Локально подтверждено: проекта «АСДУ» нет ни в каталоге демо-проектов, ни в объединённом поиске на 6.41.11-2532. Ожидаем реакции АГ.

## Кейс 21. Не работает активация метаданных устройства

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:**

Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено ([ASD-6502](#))

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Несмотря на то что в свойствах устройства «Активные переменные/функции/события» установлено значение «Все», вкладка «Метаданные» остаётся пустой.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть свойства устройства.
2. На вкладке «Общие свойства» установить «Активные переменные/функции/события» = «Все».
3. Перейти на вкладку «Метаданные».

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается список метаданных устройства.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вкладка пустая (No Data), хотя условие для отображения выполнено.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6502](#), ОТВЕТ АГ: «НЕКОРРЕКТНАЯ ПОДСКАЗКА К ПОЛЮ, ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ "ТОЛЬКО ВЫБРАННЫЕ", ИСПРАВЛЕНО В НОВЫХ СБОРКАХ»)

Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544), пользовательский путь, без обходных манипуляций:

1. Системное дерево → правый клик по «Устройства» → «Добавить устройство» → драйвер «Локальная Система» → ОК. Устройство `local_system` создано, статус «Есть подключение, Синхронизировано».
2. Правый клик по устройству → «Редактировать свойства аккаунта устройства» → раздел «Метаданные» на вкладке «Общие свойства».
3. Поле «Активные переменные/функции/события» по умолчанию имеет значение «**Все**»; в выпадающем списке два значения: «Все» и «Только выбранные».
4. Установили «Только выбранные» → ОК (сохраняется без ошибок).
5. Повторно открыли свойства → вкладка «Метаданные» — теперь активна: табы «Переменные / Функции / События», в таблице переменных отображаются `cpu` (Процессор), `memory` (Память), `disk` (Диски) с флагами «Активный». Подсказка на вкладке прямо указывает: «Этот список доступен только в том случае, если для общего свойства устройства "Активные переменные/функции/события" установлено значение "Только выбранные"».

Подтверждаем позицию АГ: при значении «Все» список метаданных на вкладке недоступен по замыслу (все переменные активны без явного выбора), редактируемый список появляется только при «Только выбранные». Функционал активации метаданных работает, исходная жалоба

воспроизводилась из-за некорректной подсказки у поля. Текст всплывающей подсказки [?] при автоматизированной проверке не зафиксировался (не появляется при программном наведении), текст на самой вкладке «Метаданные» сформулирован корректно.

**Итог: исправлено / поведение подтверждено. Рекомендуется уточнить подсказку [?] у поля в соответствии с ответом АГ.**

## Кейс 23. JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено (Fixed), проверено на 6.41.12-2562 автотестом: ошибок getListenerCode нет ([ASD-6504](#))

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

При открытии любого раздела через системное дерево или поиск в дереве в консоли браузера фиксируются массовые JS-ошибки `Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')`. Разделы визуально открываются, но ошибки указывают на некорректную инициализацию слушателей событий в frontend и могут приводить к нестабильности интерфейса.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443/web` под `admin / admin`.
2. Открыть консоль разработчика браузера (F12).
3. В поле **Поиск в системном дереве** ввести **Устройства**.
4. Кликнуть по найденному разделу **Устройства** в дереве.
5. Посмотреть в консоль.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открытие раздела происходит без JavaScript-ошибок.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В консоли появляются множественные ошибки вида:

```
Error: Ошибка инициализации приема события 'visibleChildAdded' из контекста 'users.admin.dashboards.dev'
Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')
```

### СТАТУС ([ASD-6504](#))

От АГ: проблема разрешена, тикет закрыт. Самостоятельная проверка на новой сборке не проводилась.

**Итог: разрешён / закрыт ([ASD-6504](#)).**

### ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ: проблема разрешена, тикет в статусе Обработано/Fixed (11.09).

Проверено на 6.41.12-2562 автотестом: при открытии раздела «Устройства» через поиск в системном дереве JavaScript-ошибок в консоли нет (в том числе ошибок `getListenerCode`).

**Итог: исправлено и подтверждено на 6.41.12-2562.**

## Кейс 24. Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Закрыто / by design ([ASD-6505](#)); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Прямые URL, которые могут использоваться в закладках, документации или внутренних ссылках, возвращают сырой JSON-ответ об ошибке 404 вместо HTML-страницы 404. При этом пользовательский путь через кнопку **Настроить сервер** и вкладку **Лицензионная информация** внутри **Информации о сервере** работает корректно.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент или открыть новую вкладку браузера.
2. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.server.properties`.
3. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.licenseInfo`.
4. Убедиться, что в обоих случаях отображается JSON-ответ `{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,...}` вместо HTML-страницы.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По прямым ссылкам на внутренние разделы открывается либо сам раздел, либо единая HTML-страница 404 с понятным сообщением.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается сырой JSON 404.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 ([ASD-6505](#), ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ; ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕДИРЕКТ-ДАШБОРДЫ ИЛИ REST API С BEARER-ТОКЕНОМ»)

Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544):

1. **Прямые URL.** Анонимно оба адреса теперь возвращают JSON 401 `{"error":"AUTHENTICATION_REQUIRED"}` (в 6.41.10 был сразу JSON 404). После входа в веб-клиент тот же URL возвращает JSON 404: `No endpoint GET /web/context/users.admin.licenseInfo`. — эндпоинтов «страница по пути контекста» действительно нет, сырой JSON вместо HTML-страницы 404 по-прежнему отображается.
2. **Пользовательский путь через UI работает.** Системное дерево → правый клик по корневому узлу «RatioT Server v6.41.11» → «Показать информацию о сервере» → вкладка «Лицензионная информация» открывается корректно (Trial License, испытательный период 30 дней, макс. 100 устройств). Пункт «Настроить сервер» доступен в том же контекстном меню.
3. **REST API (предложение АГ) функционирует.** `POST /rest/auth` с логином/паролем возвращает токен; `GET /rest/v1/contexts/users.admin` с заголовком `Authorization: Bearer <токен>` возвращает 200 и данные контекста. Это интеграционный API: для «прямой ссылки в закладках

браузера» неприменим, так как обычный переход по ссылке не передаёт кастомный заголовок Authorization.

**Итог: принимаем позицию АГ по сути обращения — прямой доступ к настройкам «к к файлу» по URL является by design.** Ответ на вопрос АГ «на основании чего предположили, что должно работать иначе»: ожидание касалось не доступа к переменным, а единообразия обработки ошибок в веб-клиенте — пользователь по любой «битой» ссылке внутри `/web/*` видит сырой JSON, тогда как другие разделы сервера отдают HTML-страницу 404. Это непоследовательное поведение зафиксировано отдельно в **кейсе 14** и остаётся актуальным; настоящий кейс можно закрывать. Тикет [ASD-6505](#) закрыт АГ: статус «Закрито», решение «Done».

## Кейс 25. Не работает перенос контекстов посредством приложений

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено в 6.41.12-2562, проверено: сценарий АГ выполнен целиком, окно «Результат обновления» заполнено ([ASD-6521](#))

**Серьёзность:** High

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6521](#)

### ОПИСАНИЕ

Перенос разработок между серверами через приложения (упаковка приложения в ZIP-архив и его развёртывание на другом сервере) не работает: окно «Результат обновления» не содержит данных, ресурсы не разворачиваются.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Создать приложение с набором контекстов на одном сервере (полигон).
2. Добавить ресурсы в приложение, сохранить изменения.
3. Выгрузить приложение как ZIP-архив (создание приложения, добавление ресурсов и выгрузка работают стабильно).
4. На другом сервере (эталон) выполнить развёртывание приложения из выгруженного архива.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Работающий функционал переноса наработок между серверами: окно «Результат обновления» содержит строки по каждому контексту, ресурсы разворачиваются.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Окно «Результат обновления» пустое (No Data). Невозможно перенести разработки между серверами.

### ОТВЕТ АГ ([ASD-6521](#))

«Провели тестирование на версии 6.41.11-2553 — проблема отсутствует». Алгоритм проверки АГ (воспроизводим на одном сервере): создать приложение «test» → добавить ресурс и сохранить изменения → упаковать и выгрузить приложение как ZIP-архив → удалить все ресурсы из приложения и сохранить → выполнить обновление ранее выгруженным архивом (окно «Результат обновления» заполнено: «Контекст обновлён», «Контекст пропущен») → ресурс добавлен обратно («Мастер настроек тревог»).

**Итог: по ответу АГ исправлено в 6.41.11-2553. Самостоятельная проверка нашей командой не проводилась — сценарий переноса требует двух контуров (полигон → эталон); при наличии двух серверов рекомендуется контрольная проверка по алгоритму АГ.**

### СТАТУС ([ASD-6521](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ (Artem Moskalenko, 15.09):

Илья, добрый день! Провели аналогичное тестирование на версии 6.41.12-2562, воспроизвести проблему все также не удалось. Предлагаем вам проверить на новой сборке. Брендированные дистрибутивы выпускаются вместе с минорными релизами AggreGate, в среднем раз в две недели. Ближайший релиз планируется 16 сентября.

Статус тикета: Ожидание клиента.

## ПРОВЕРКА В 6.41.12 (ОТ 16.09.2026)

Самостоятельная проверка по алгоритму АГ на 6.41.12-2562 выполнена целиком (в одном контуре, сценарий tests/case28\_64112\_final3.py):

1. Создано приложение «test» (видно в таблице приложений).
2. Добавлен ресурс — инструментальная панель «Устройства» ( `users.admin.dashboards.devices` ).
3. Упаковка: ДЕЙСТВИЯ → «Упаковать» → «Скачать как ZIP-архив» — открылось окно «Результат экспорта», скачан валидный ZIP (3 записи: `application.properties` , `application.test.prs` , `users.%.dashboards.devices.prs` ).
4. Ресурс удалён из приложения (таблица ресурсов — «No Data»).
5. Обновление: ДЕЙСТВИЯ → «Обновить» → «Загрузить как ZIP-архив» — после установки архива **окно «Результат обновления» открылось и заполнено**: строки «users.admin.applications.test — Контекст обновлен» и «users.admin.dashboards.devices — Контекст пропущен», уведомление «Импорт контекстов (100% завершено)».
6. Ресурс «Устройства» вернулся в приложение. Тестовое приложение удалено, контур очищен.

JS-ошибок, влияющих на сценарий, нет (4 одинаковых предупреждения инициализации дашборда `Cannot read properties of undefined (reading 'variables')` — известная некритичная ошибка).

**Итог: ИСПРАВЛЕНО в 6.41.12-2562** — поведение подтверждено воспроизведением сценария коллег; окно «Результат обновления» заполняется корректно. Ответить АГ о подтверждении исправления.

## СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете [ASD-6521](#) (пустое окно «Результат обновления» со стороны коллег, скриншоты проверки АГ).

## Кейс 26. Не работают дополнительные свойства при использовании относительных инструментальных панелей

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Закрито АГ (Fixed/Done, [ASD-6523](#)) / самостоятельная проверка требует контекстов коллег

**Серьёзность:** Low

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6523](#)

### ОПИСАНИЕ

При использовании относительных инструментальных панелей не работает функционал дополнительных свойств: на мнемосхеме панель дополнительных свойств («Общие данные») отображается, но все её поля пустые (Статус ПВ, Сезон, Наличие аварий, Режим управления, Уставка темп. ПВ, Полоса регулирования, Температура ПВ, Уставка наружного возд., Задание на ПЧ вент.).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Открыть инструментальную панель, использующую относительные инструментальные панели (мнемосхема контролируемого агрегата, вкладки «Графические данные / Свойства / Аварийные сигналы / Тренды»).
2. Открыть панель дополнительных свойств («Общие данные»).
3. Убедиться, что значения дополнительных свойств не подгружаются (все поля пустые).

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дополнительные свойства отображают актуальные значения.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все поля дополнительных свойств пустые.

### ОТВЕТ АГ ([ASD-6523](#))

«Проверили на версии 6.41.11-2553 — ошибка отсутствует. Ранее похожий инцидент с дополнительным свойством уже был исправлен нашей командой разработки (задача №20649)».

**Итог: по ответу АГ исправлено в 6.41.11-2553 (задача разработки №20649). Самостоятельная проверка нашей командой не проводилась — требуется контур с мнемосхемой, использующей относительные инструментальные панели.**

### СТАТУС ([ASD-6523](#), ОТ 16.09.2026)

Ответ АГ: Fixed / закрыто (12.09). Самостоятельная проверка не проводилась (сценарий от коллег, требуются контексты).

### СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете [ASD-6523](#) (мнемосхема с пустой панелью «Общие данные»).

## Кейс 27. Не работает eventLog при использовании относительных инструментальных панелей

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Ожидание поддержки: коллеги предложили созвон-показ ([ASD-6522](#))

**Серьёзность:** Low

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6522](#)

### ОПИСАНИЕ

Для элемента eventLog нет возможности указать маску контекстов отображаемых событий посредством контекстной ссылки, возвращаемой контекстом по умолчанию ( `{.:}` или `dc()` ). Такой подход нужен при реализации имплантов, когда относительная инструментальная модель, используемая для реализации импланта, содержит элемент «Лог Тревог», в котором должны быть отражены события контекста, к которому привязан имплант.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Реализовать имплант на основе относительной инструментальной модели, содержащей элемент eventLog («Лог Тревог»).
2. В настройках элемента eventLog указать маску контекстов отображаемых событий контекстной ссылкой `{.:}` (или `dc()` ), чтобы лог показывал события контекста, к которому привязан имплант.
3. Сохранить и открыть панель импланта.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

События контекста, указанного для импланта, отображаются в логге.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

События не отображаются.

### ОТВЕТ АГ ([ASD-6522](#))

«Чтобы мы могли оперативно и точно разобраться в ситуации, нам очень не хватает деталей. Не могли бы вы дополнить запрос: приложите, пожалуйста, все контексты по задаче и распишите пошаговый сценарий воспроизведения».

**Итог: ожидает ответа коллег — АГ запросили контексты и пошаговый сценарий воспроизведения.**

### СТАТУС ([ASD-6522](#), ОТ 16.09.2026)

Пользователь (Илья Тарынин, 12.09):

Добрый День ! Предлагаю созвониться и я могу визуально показать, что требуется.

Статус тикета: Ожидание поддержки.

### СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете [ASD-6522](#).