

Get Device

สิ่งที่ระบบต้องการ

1. Generator key rsa 2048 แล้วนำ Private key นำมาให้ทาง vendor
2. ตัวย่อบริษัท (cname) *ลูกค้าสร้าง code ไม่เกิน 10 ตัวอักษร แล้ว นำมาให้ทาง vendor หรือ ให้ทาง vendor ออก cnameให้*
3. คัสซี และ id นำมาให้ทาง vendor (id สามารถตั้งชื่อเองได้ยกตัวอย่าง 00-0000,TEST,00001)

วิธีการเข้ารหัส

1. นำ public key ที่ generator มาใช้ในการเข้ารหัส *ใช้ Generator key rsa 2048 ที่ให้ทาง vendor
2. เข้ารหัสด้วย public key และ message (message ใช้ cname) *padding format OAEP SHA1
3. เข้ารหัสด้วย base64
4. นำ base64 มาใส่ใน header ตัวอย่าง (token: RclHeeqQyw6....)

https://api01.sitgps.com/api/get_list_deviceV2

Request

Request	Type		Detail
GET			
-Headers		cname:TEST token: RclHeeqQyw6n2ckC58sGLbMFPggX2 br9jLV41kkNHPoFBt7YfKlv3fD4xjZ9 mczTulLPZCS6KkzjQcby9mseQNLNv iJNJ3fDB7zATDj26Ww212X1CTWsgu n+9KQ8D.....	- cname = ตัวย่อ บริษัท หรือ รหัส code - token = base64 จากการทำการเข้ารหัส ด้วย Public Key
-Body(raw)	json	["0000000000000001", "0000000000000002"]	DeviceId

Response

Status	Response
200	{ "id": "0000000000000001", // id อุปกรณ์

	<pre> "datetime": "2025-01-01 10:47:38" // วันเวลา "acc": "0", // ยานพนะทำงาน 0 = off , 1 = on "lat": "13.000000", // latitude "lng": "100.000000", // longitude "speed": "0", // ความเร็ว "bearing": "0", // ทิศทาง "gps": "10", // ระดับสัญญาณดาวเทียม "gsn": "21", // ระดับสัญญาณมือถือ "driver_id": "00000000001", // รหัสผู้ขับขี่ "driver_name": "TEST TEST", // ชื่อผู้ขับขี่ "ext_in": "4.00", // แบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์ (V) "ext_ex": "24.00", // แบตเตอรี่ภายนอก (V) "odo": "191", // ระยะไมล์สะสม "rpm": "0", // รอบมอเตอร์ "bv": "619.6", // แรงดันไฟแบตเตอรี่ (V) "be": "10.300000000000068", // กระแสไฟแบตเตอรี่ (A) "minct": "29", // อุณหภูมิต่ำสุดของแบตเตอรี่ "maxct": "32", // อุณหภูมิสูงสุดของแบตเตอรี่ "mincv": "3.24", // แรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียวต่ำสุดของแบตเตอรี่ "maxcv": "3.29", // แรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียวสูงสุดของแบตเตอรี่ "itemp": "", // อุณหภูมิในรถ "otemp": "", // อุณหภูมิในรถ "soc": "94.00", // ปริมาณไฟฟ้าแบตเตอรี่ % "kwh": "" // ปริมาณไฟฟ้าแบตเตอรี่ Kw/h "soh": "", // สุขภาพแบตเตอรี่ } </pre>
400	<pre> // ไม่พบ ip address { "code": "001", "msg": "error ip" } </pre>
400	<pre> // ไม่พบ compaycode { "code": "001", "msg": "error ip" } </pre>
400	<pre> // get ข้อมูลมากกว่า 1 ครั้งใน 10 วินาที { "code": "001", "msg": "error 10/s" } </pre>

	}
400	// ไม่พบข้อมูล { "code": "001", "msg": "data error" }
400	// ข้อมูล id ไม่ตรง { "code": "001", "msg": "data error", "data": ["0000000000000001", "0000000000000002"] }