



ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA AGIL
“CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, MANGUERAS Y OTROS ADEMAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO A GENERADORES ELÉCTRICOS”.

1. OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO

El objetivo de este mantenimiento es asegurar el óptimo funcionamiento, eficiencia y prolongar la vida útil del generador eléctrico mediante el cambio de aceite, el reemplazo de filtros, y la ejecución de otras actividades preventivas y correctivas que aseguren un rendimiento adecuado y seguro.

EQUIPOS

ESTABLECIMIENTO	MODELO, CAPACIDAD, POTENCIA GENERADOR	MARCA, MODELO, POTENCIA MOTOR DIÉSEL	MARCA, MODELO, POTENCIA DE ALTERNADOR
CESFAM SAN IGNACIO	S100-085 / 85 kva / 68 kw (año de equipo 2012)	Cummins RPC / 6BT5,9-G1/ 92 KWM / Consumo al 75% 14.6 / Serie Motor 87230021	Stamford / N55775 / prime 85 kva / Standby 90 Kva
CESFAM QUIRIQUINA	S100-085 / 85 kva / 68 kw (año de equipo 2012)	Cummins RPC / 6BT5,9-G1/ 92 KWM / Consumo al 75% 14.6 / Serie Motor 87230331	Stamford / N55775 / prime 85 kva / Standby 90 Kva
POSTA EL CALVARIO	TK-GS14000 / 12 Kva / TOYAKI (año 2023)		
CESFAM PUEBLO SECO	YNS200C / 180 kva / N° SERIE PG1908003320 (año de equipo 2019)	Cummins / 66CTA8.3-G2	AC SYNCHRONOUS / SLG274G1 / 50Hz



2. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

2.1 Cambio de Aceite

- **Tipo de aceite requerido:**

El aceite debe ser de la especificación recomendada por el fabricante del generador y adecuado para cada equipo detallado anteriormente, debe ser Aceite **Móvil Delvac 15w-40**.

- **Capacidad de aceite del motor:**

La cantidad de aceite que se requiere también dependerá de cada equipo.

- **Intervalo de cambio de aceite:**

El aceite debe ser cambiado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2.2 Reemplazo de Filtros

Filtro de Aceite

- **Tipo de filtro de aceite:**

Filtro de aceite conforme con las especificaciones del fabricante, es decir **FLEETGUARD LF3349**

- **Reemplazo:**

El filtro de aceite debe ser reemplazado en **cada cambio de aceite** para garantizar una filtración adecuada y evitar la contaminación del aceite nuevo.

Filtro de Aire

- **Tipo de filtro de aire:**

Filtro de aire tipo seco o húmedo, dependiendo del modelo del generador, es decir **MAN C16226**.

- **Inspección y limpieza:**

El filtro de aire debe ser reemplazado.

Filtro de Combustible

- **Tipo de filtro de combustible:**

Filtro de combustible con especificaciones adecuadas para el generador, es decir **FLEETGUARD FILTRO DE PETRÓLEO FS1280, FF5052, FS1212. .**

- **Reemplazo:**

El filtro de combustible debe ser reemplazado.



3. MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR

3.1 Inspección Visual y Limpieza

- **Revisión de fugas:**

Inspeccionar visualmente el generador para detectar posibles fugas de combustible, aceite o refrigerante. Cualquier fuga debe ser reparada inmediatamente para evitar riesgos de incendio y daños al equipo.

- **Limpieza general:**

Limpiar el generador para eliminar suciedad, polvo y residuos acumulados que puedan afectar el rendimiento del sistema de refrigeración o causar obstrucciones.

3.2 Sistema de Refrigeración

- **Revisión del sistema de refrigeración:**

Inspeccionar las mangueras, radiador y bomba de agua. Verificar que no haya fugas en el sistema y comprobar que el líquido refrigerante esté en el nivel adecuado.

- **Cambiar o rellenar el refrigerante.**

Verificar la temperatura asegurándose de que el termostato y el sistema de refrigeración operen dentro de los rangos normales para evitar el sobrecalentamiento, si este no funciona correctamente debe ser reemplazado debe ser anticongelante más refrigerante similar a Prestone 35% o similar a Feetguard Fleetcool Eg 33% .

3.3 Sistema Eléctrico

- **Revisión de la batería:**

Comprobar el estado de carga de la batería, asegurándose de que esté completamente cargada y de que los terminales no presenten corrosión. Limpieza de los terminales y agregar agua destilada si es necesario si lo requiere.

- **Comprobación del alternador:**

Inspección del alternador para verificar que esté generando el voltaje adecuado. Medición de voltaje y de frecuencia de salida para asegurarse de que estén dentro del rango correspondiente al equipo.

- **Revisión de Sistema ATS**



Verificar que no haya daños visibles, como cables rotos, interruptores dañados o piezas desgastadas.

Se debe asegurar que las conexiones eléctricas estén firmes, sin corrosión ni sobrecalentamiento.

Comprobar que el ATS detecte la interrupción y transfiera la carga al generador automáticamente, sin necesidad de intervención manual.

Medir el tiempo que tarda el ATS en transferir la carga.

Verificar que el ATS desconecte correctamente la energía principal antes de conectar el generador.

Asegurarse de que los sensores de voltaje y frecuencia funcionen bien, y que las alarmas de advertencia se activen en caso de fallo. Comprobar que el ATS también funcione correctamente en modo manual, permitiendo un cambio adecuado entre la fuente principal y el generador.

Verificar que el ATS esté configurado correctamente para activar el generador y realizar la transferencia de carga de acuerdo con los parámetros operativos establecidos.

3.4 Revisión de Componentes Mecánicos

- **Correas y tensores:**

Revisión de correas de transmisión y tensores para asegurar que estén bien ajustados y en buen estado. Se debe reemplazar cualquier correa desgastada o dañada.

- **Inspección de rodamientos y acoples:**

Verificar que los rodamientos y acoples no presenten desgastes o ruidos anormales que puedan indicar problemas, de ser necesario se deben reemplazar los deficientes.

3.5 Identificación de Mangueras Dañadas

- **Inspección visual:** Durante el mantenimiento preventivo o correctivo, realizar una inspección visual completa de todas las mangueras del generador (mangueras de combustible, aceite, refrigerante y de escape).

Señales de daño: Verificar signos de desgaste, grietas, fugas de líquidos, abultamientos o endurecimiento. Las mangueras que no mantienen su flexibilidad deben ser reemplazadas.

3.6 Tipos de Mangueras a Verificar

- **Mangueras de combustible:** Comprobar si hay fisuras o signos de fugas que puedan poner en riesgo la seguridad.
- **Mangueras de refrigerante:** Inspeccionar mangueras del sistema de enfriamiento para verificar que no haya obstrucciones ni daños que puedan afectar el sistema de refrigeración.



- **Mangueras de aceite:** Verificar que las mangueras de circulación de aceite no tengan grietas o signos de fuga, lo que podría afectar la lubricación del motor.
- **Mangueras de escape (si aplica):** Las mangueras o tubos que conectan el sistema de escape también deben ser revisadas para detectar daños que puedan afectar la evacuación de gases.

Reemplazo de Mangueras

Todas aquellas mangueras que se encuentren dañadas deben ser reemplazadas.

- **Selección del material adecuado:** Las mangueras deben ser de alta calidad y cumplir con las especificaciones recomendadas por el fabricante. Las mangueras para **aceite** y **combustible** deben ser resistentes a los químicos y a altas temperaturas. Las mangueras para **agua** o **refrigerante** deben ser resistentes a la presión y la corrosión.

3.7 Sistema de Escape

- **Inspección de emisiones:**

Comprobar que el sistema de escape esté libre de obstrucciones y que no haya fugas en las conexiones. Asegurarse de que el silenciador esté en buen estado para evitar ruidos excesivos

3.8 Pruebas de Funcionamiento

- **Prueba de encendido:**

Encender el generador y verificar su rendimiento sin carga, asegurándose de que todos los sistemas estén operando correctamente.

- **Prueba de carga:**

Realizar una prueba bajo carga parcial y carga completa para asegurar que el generador pueda operar en condiciones normales de trabajo sin sobrecalentarse ni generar fallas.

4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO

Se debe entregar un registro detallado de todo lo realizado durante la mantención, este informe debe detallar fechas de realización como fecha de próxima mantención, piezas reemplazadas y cualquier observación relevante. Este documento debe estar debidamente firmada por el técnico que realizó el servicio.



5. EVALUACIÓN DE OFERTAS

La evaluación se hará de la siguiente manera:

EVALUACION

CRITERIO	RANGO	PORCENTAJE
PRECIO (25%)	MEJOR PRECIO	100 PUNTOS
	SEGUNDO MEJOR PRECIO	40 PUNTOS
	OTROS PRECIOS	10 PUNTOS
TIEMPO DE EJECUCION (35%)	MEJOR TIEMPO	100 PUNTOS
	SEGUNDO MEJOR TIEMPO	40 PUNTOS
	OTROS TIEMPOS	10 PUNTOS
GARANTIAS (SERVICIO Y REPUESTOS (20%))	12 MESES Y SUPERIOR	100 PUNTOS
	8 MESES	40 PUNTOS
	3 MESES	10 PUNTOS
SOPORTE TECNICO (20%)	OFRECE SERVICIO PORT VENTA (RESOLUCION DE ANOMALIA POSTERIOR A ENTREGA DEL SERVICIO Y TIEMPO DE RESPUESTA)	100 PUNTOS
	NO OFRECE	0 PUNTOS

San Ignacio, 02 de Julio de 2026.