

Программа и методика испытаний

Объект испытаний	Мобильное приложение Stets Home
Цель испытаний	Комплексная проверка проведенных Исполнителем работ и предъявляемых к ним требований
Требования к программе	TR-1.1; TR-2.1; TR-2.4; TR-3.1; TR-4.1; TR-5.1; TR-6.1;TR-7.1;TR-8.1;TR-9.1;TR-10.1;TR-11.1;TR-12.1;TR-12.2;TR-13.1;TR-14.1;TR-15.1;TR-16.1;TR-17.1;
Требования к документации	ПМИ
Средства и порядок испытаний	Компьютер или ноутбук с Windows или macOS; доступ в интернет; браузер Chrome версия 70 и выше

Методы испытаний

Требование технического задания	Предусловия	Шаг проверки	Конечный результат
TR1: Регистрация в приложении			
TR-1.1: регистрация в приложении	Открыть приложение на устройстве	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить поле «E-mail». 2. Заполнить поле «Пароль». 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 4. Перейти на Главный экран. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приложение открылось 2. Переход к экрану «Регистрация» 3. Поля корректно заполнены 4. Кнопка «Зарегистрироваться» валидна и кликабельна 5. Пользователь попадает на Главный экран.
TR-1.2:	Открыть	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить поле «E-mail». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приложение открылось.

регистрация в приложении. Альтернативный сценарий: обработка незаполненных полей в форме регистрации	приложение на своём устройстве	<ol style="list-style-type: none"> 2. Не заполнить поле «Пароль». 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 4. Перейти на Главный экран. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Переход к экрану«Регистрация». 3. Поля заполнены корректно частично 4. Кнопка «Зарегистрироваться» не активна и не нажимается. Пользователь не может перейти на Главный экран. Регистрация не завершена
TR-1.3: регистрация в приложении. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме регистрации	Открыть приложение на своём устройстве	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить поле «E-mail» некорректно. 2. Заполнить поле «Пароль» некорректно. 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 4. Перейти на Главный экран. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приложение открылось. 2. Переход к экрану«Регистрация». 3. На странице отображаются все поля необходимые для заполнения.Все поля можно заполнить. Поля заполнены неправильно (например:почта не содержит символ @) После заполнения некорректно заполненные поля подсвечиваются красным с сообщением «Ввести данные». 4. Кнопка «Зарегистрироваться» не активна и не нажимается. Пользователь не может перейти на Главный экран. Регистрация не завершена
TR2: Вход/выход в приложение на других устройствах			
TR-2.1: вход в приложение.	Открыть приложение на другом устройстве	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить поле «E-mail». 2. Заполнить поле «Пароль». 3. Нажать кнопку «Войти домой». 4. Перейти на Главный экран. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приложение открылось 2. Переход к экрану «Вход» 3. Поля корректно заполнены 4. Кнопка «Войти домой» валидна и кликабельна 5. Пользователь попадает на Главный экран.
TR-2.2: вход в приложение. Альтернативный	Открыть приложение на другом устройстве	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить поле «E-mail». 2. Не заполнить поле «Пароль». 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приложение открылось. 2. Переход к экрану«Вход». 3. Поля заполнены корректно частично

сценарий: обработка незаполненных полей в форме регистрации		4. Перейти на Главный экран.	4. Кнопка «Войти домой» не активна и не нажимается Пользователь не может перейти на Главный экран. Вход в приложение не завершен
TR-2.3: вход в приложение. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме регистрации	Открыть приложение на другом устройстве	1. Заполнить поле «E-mail» некорректно. 2. Заполнить поле «Пароль» некорректно. 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 4. Перейти на Главный экран.	1. Приложение открылось. 2. Переход к экрану «Вход». 3. На странице отображаются все поля необходимые для заполнения. Все поля можно заполнить. Поля заполнены неправильно (например: почта не содержит символ @) После заполнения некорректно заполненные поля подсвечиваются красным с сообщением «Ввести данные». 4. Кнопка «Войти домой» не активна и не нажимается Пользователь не может перейти на Главный экран. Вход в приложение не завершен
TR-2.4: выход из приложения.	Войти в приложение на другом устройстве	1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестерёнки и перейти в раздел Настройки. 2. Нажать кнопку «Настройки аккаунта» и затем нажать кнопку «Выйти из аккаунта». 3. Перейти на экран Регистрации/Входа.	1. Кнопка «Настройки» кликабельна и валидна. 2. Пользователь переходит на экран Настройки аккаунта 3. Кнопка «Настройки аккаунта» и кнопка «Выйти из аккаунта» валидна и кликабельна 4. Пользователь попадает на экран Регистрации/Входа.
TR-2.5: выход из приложения. Альтернативный сценарий:	Войти в приложение на другом устройстве	1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестерёнки и перейти в раздел Настройки.	1. Кнопка «Настройки» кликабельна и валидна. 2. Пользователь переходит на экран «Настройки аккаунта» 3. Кнопка «Настройки аккаунта» и кнопка «Выйти из

Ошибка в приложении		<ol style="list-style-type: none"> Нажать кнопку «Выйти из аккаунта». Перейти на экран Регистрации/Входа. 	<ol style="list-style-type: none"> аккаунта» невалидна и не кликабельна Пользователь не попадает на экран Регистрации/Входа. Выход из приложения не завершен
TR-3: Восстановление пароля			
TR-3.1: восстановление пароля в случае его утери	Неудачная попытка входа в приложение / Пароль забыт	<ol style="list-style-type: none"> На экране Регистрации/Входа нажать на пункт меню «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» Заполнить поле «Телефон» Нажать на кнопку «Получить код по SMS» Получить 4-х значный код на указанный номер телефона Ввести код в 4 поля (каждое для своей цифры) и нажать кнопку «Ввести код» Перейти на Главный экран и нажать кнопку «Восстановить пароль» Перейти в раздел «Восстановить пароль» и заполнить поля «Пароль» и «Пароль повторно» Нажать кнопку «Сохранить изменения» и перейти на Главный экран 	<ol style="list-style-type: none"> Переход к экрану«Вход». На странице кнопка «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» валидна и кликабельна Поле телефон заполнено корректно (согласно шаблону) Кнопка «Получить код по SMS» активна и нажимается На указанный Пользователем телефон приходит код. Кнопка «Ввести код» валидна и нажимается, совершен переход в раздел «Восстановить пароль» Поле «Пароль» и «Пароль повторно» заполнены корректно и идентично. Кнопка «Сохранить изменения» валидна и нажимается. Пользователь перешел на Главный экран. Пароль восстановлен.
TR-3.2: восстановление пароля в случае его	Неудачная попытка входа в приложение / Пароль забыт	<ol style="list-style-type: none"> На экране Регистрации/Входа нажать на пункт меню «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» 	<ol style="list-style-type: none"> Переход к экрану«Вход». На странице кнопка «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» валидна и кликабельна

<p>утери. Альтернативный сценарий: Код не приходит</p>		<ol style="list-style-type: none"> Заполнить поле «Телефон» Нажать на кнопку «Получить код по SMS» Попытка получить 4-х значный код на указанный номер телефона 	<ol style="list-style-type: none"> Поле телефон заполнено корректно (согласно шаблону) Кнопка «Получить код по SMS» активна и нажимается На указанный Пользователем телефон не приходит код. Восстановление пароля не завершено
<p>TR-3.3: восстановление пароля в случае его утери. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в поле Телефон</p>	<p>Неудачная попытка входа в приложение / Пароль забыт</p>	<ol style="list-style-type: none"> На экране Регистрации/Входа нажать на пункт меню «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» Заполнить поле «Телефон» некорректно Нажать на кнопку «Получить код по SMS» 	<ol style="list-style-type: none"> Переход к экрану «Вход». На странице кнопка «Нажмите <u>здесь</u>, если забыли пароль» валидна и кликабельна Поле телефон заполнено некорректно (не соответствует шаблону) Кнопка «Получить код по SMS» не активна и не нажимается. Восстановление пароля не завершено
<p>TR-4: Разрешить доступ другим пользователям</p>			
<p>TR-4.1: предоставить доступ другому пользователю</p>	<p>Основной пользователь авторизован, вторичный пользователь имеет аккаунт в Stets</p>	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. Нажать кнопку «Семейный доступ». Перейти на экран Семейный доступ и ввести E-mail авторизованного пользователя. Нажать на кнопку «Добавить нового пользователя» и перейти в раздел с 	<ol style="list-style-type: none"> Кнопка «Мой дом» валидна и нажимается, Пользователь переходит к этому разделу. Кнопка «Семейный доступ» валидна и нажимается и происходит переход на этот экран Поле ввода «E-mail» валидно и корректно заполнено. Кнопка «Добавить нового пользователя» валидна и нажимается и происходит переход к разделу с отображением добавленных

		отображением добавленных пользователей	пользователей. Доступн другому пользователю предоставлен
TR-4.2: предоставить доступ другому пользователю. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в поле E-mail	Основной пользователь авторизован, вторичный пользователь имеет аккаунт в Stets	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Семейный доступ». 3. Перейти на экран Семейный доступ и ввести E-mail авторизованного пользователя. 4. Нажать на кнопку «Добавить нового пользователя» и перейти в раздел с отображением добавленных пользователей 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка «Мой дом» валидна и нажимается, Пользователь переходит к этому разделу. 2. Кнопка «Семейный доступ» валидна и нажимается и происходит переход на этот экран 3. Поле ввода «E-mail» валидно, но некорректно заполнено. 4. Кнопка «Добавить нового пользователя» не валидна и не нажимается. Выводится сообщение в Поле «E-mail», что оно не заполнено. Доступ другому пользователю не предоставлен
TR-4.2: предоставить доступ другому пользователю. Альтернативный сценарий: вторичный пользователь не имеет аккаунта в Stets	Основной пользователь авторизован, вторичный пользователь не авторизован в Stets	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Семейный доступ». 3. Перейти на экран Семейный доступ и ввести E-mail авторизованного пользователя. 4. Нажать на кнопку «Добавить нового пользователя» и перейти в раздел с отображением добавленных пользователей 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка «Мой дом» валидна и нажимается, Пользователь переходит к этому разделу. 2. Кнопка «Семейный доступ» валидна и нажимается и происходит переход на этот экран 3. Поле ввода «E-mail» валидно и, заполнено корректно. 4. Кнопка «Добавить нового пользователя» не валидна и не нажимается. Выводится сообщение об ошибке «Пользователь не найден». Доступ другому пользователю не предоставлен
TR-5: Замена электронной почты			
TR-5.1:	Потеря доступа к	1. На Главном экране внизу нажать	1. Кнопка «Настройки» валидна и нажимается,

замена эл. почты	изначально указанной почте	<p>кнопку «Настройки» с иконкой шестерёнки и перейти в раздел Настройки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Нажать кнопку «Сменить E-mail» 3. Заполнить поле «Текущий E-mail» 4. Заполнить поле «Новый E-mail» 5. Нажать кнопку «Сохранить изменения» и перейти на Главный экран 	<p>Пользователь переходит к этому разделу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Кнопка «Сменить E-mail» валидна и нажимается и происходит переход на этот экран 3. Поле «Текущий E-mail» заполнено корректно 4. Поле «Новый E-mail» заполнено корректно 5. Кнопка «Сохранить изменения» активна и нажимается 6. Пользователь переходит на Главный экран. Адрес эл. почты заменён.
TR-5.2: замена эл. почты Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в поле Текущий E-mail	Потеря доступа к изначально указанной почте	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестерёнки и перейти в раздел Настройки. 2. Нажать кнопку «Сменить E-mail» 3. Заполнить поле «Текущий E-mail» 4. Заполнить поле «Новый E-mail» 5. Нажать кнопку «Сохранить изменения» и перейти на Главный экран 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка «Настройки» валидна и нажимается, Пользователь переходит к этому разделу. 2. Кнопка «Сменить E-mail» валидна и нажимается и происходит переход на этот экран 3. Поле «Текущий E-mail» заполнено некорректно. Значение не совпадает с используемым сейчас E-mail. Выводится сообщение «Текущий E-mail не найден» 4. Поле «Новый E-mail» заполнено корректно 5. Кнопка «Сохранить изменения» неактивна и не нажимается. Адрес эл. почты не заменён
TR-6: Добавление устройства при помощи QR-кода			
TR-6.1: добавить устройство с помощью QR-кода	Пользователь авторизован в приложении	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Выбрать плашку «Отсканировать QR-код» и нажать на стрелку 4. В раскрывшемся окне (в виде всплывающего окошка) с изображением с камеры устройства навестись на QR-код на коробке устройства. Сканирование произойдет автоматически и будет сопровождено звуковым сигналом и вибрацией 5. Нажать кнопку «Далее» 6. Переход на экран с отображением добавленных устройств, на котором появится оповещение «Устройство успешно добавлено» 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка «Отсканировать QR-код» и Стрелка активна и нажимается 4. Раскрывается всплывающее окошко с изображением с камеры устройства Пользователя. QR- код распознан и звучит сигнал и устройство вибрирует. 5. Кнопка «Далее» активна и нажимается 6. Система переходит на экран с отображением добавленных устройств, на котором появится оповещение «Устройство успешно добавлено». Добавление устройство завершено и успешно
TR-6.2: добавить устройство с помощью QR-кода. Альтернативный сценарий QR-код введён повторно	Пользователь авторизован в приложении	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Отсканировать QR-код» и нажать на стрелку 4. В раскрывшемся окне (в виде всплывающего окошка) с изображением с камеры устройства навестись на QR-код на коробке устройства. Сканирование завершается 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка «Отсканировать QR-код» и Стрелка активна и нажимается 4. Раскрывается всплывающее окошко с изображением с камеры устройства Пользователя. Выводится сообщение «QR- код введён повторно». 5. Всплывающее окошко остается активным. Добавление устройство не завершено и не успешно

<p>TR-6.3: добавить устройство с помощью QR-кода. Альтернативный сценарий QR-код не распознан</p>	<p>Пользователь авторизован в приложении</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Отсканировать QR-код» и нажать на стрелку 4. В раскрывшемся окне (ввиде всплывающего окошка) с изображением с камеры устройства навестись на QR-код на коробке устройства. Сканирование завершается 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка «Отсканировать QR-код» и Стрелка активна и нажимается 4. Раскрывается всплывающее окошко с изображением с камеры устройства Пользователя. Выводится сообщение «QR- код не распознан». 5. Всплывающее окошко остается активным. Добавление устройство не завершено и не успешно
<p>TR-6.4: добавить устройство с помощью QR-кода. Альтернативный сценарий сканер не активируется</p>	<p>Пользователь авторизован в приложении</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Отсканировать QR-код» и нажать на стрелку 4. Ничего не происходит после нажатия стрелки 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка «Отсканировать QR-код» и Стрелка активна и нажимается 4. Раскрывается всплывающее окошко и в нем не появляется с изображением с камеры устройства Пользователя. Выводится сообщение «Сканер не активен» Добавление устройства не завершено и не успешно
<p>TR-7: Добавление устройства при помощи УН</p>			

<p>TR-7.1: добавить устройство с помощью УН</p>	<p>Пользователь авторизован в приложении</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Ввести УН» и нажать на стрелку 4. В появившемся меню клавиатуры и Пользователь вводит 12-ти значный УН устройства корректно 5. Нажать кнопку «Далее» 6. Переход на экран с отображением добавленных устройств, на котором появится оповещение «Устройство успешно добавлено» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка ««Ввести УН» и Стрелка активна и нажимается 4. Всплывает меню клавиатуры и УН введен корректно. 5. Кнопка «Далее» активна и нажимается 6. Система переходит на экран с отображением добавленных устройств, на котором появится оповещение «Устройство успешно добавлено». Добавление устройства завершено и успешно
<p>TR-7.2: добавить устройство с помощью УН. Альтернативный сценарий УН введен некорректно</p>	<p>Пользователь авторизован в приложении</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Ввести УН» и нажать на стрелку 4. В появившемся меню клавиатуры и Пользователь вводит 12-ти значный УН устройства некорректно 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка ««Ввести УН» и Стрелка активна и нажимается 4. Всплывает меню клавиатуры и УН введен некорректно. 5. Система не переходит на экран с отображением добавленных устройств. Выводится сообщение «Проверьте правильность УН». Добавление устройства не завершено и не успешно

TR-7.3: добавить устройство с помощью УН. Альтернативный сценарий УН введён повторно	Пользователь авторизован в приложении	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить устройство» и перейти в этот раздел 3. Выбрать плашку «Ввести УН» и нажать на стрелку 4. В появившемся меню клавиатуры и Пользователь вводит 12-ти значный УН устройства 5. Переход на экран с отображением добавленных устройств, на котором появится оповещение «Устройство успешно добавлено» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить устройство», в нем отображается плашка ««Ввести УН» и Стрелка активна и нажимается 4. Всплывает меню клавиатуры и УН введён некорректно. 5. Система не переходит на экран с отображением добавленных устройств. Выводится сообщение «УН введён повторно». Добавление устройства не завершено и не успешно
TR-8: Вкл/выкл устройства			
TR-8.1: вкл/выкл устройство.	Устройство добавлено в Дом	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестеренки и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Настроить устройство» и перейти в этот раздел 3. На плашке с Иконкой и Названием устройства нажать на слайд-бар «вкл/выкл» и перевести в нужное положение 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Настройки» с иконкой шестеренки и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Настроить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел ««Настроить устройство», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, слайд-бар активен и нажимается 4. Устройство успешно включено или выключено
TR-8.2: вкл/выкл	Устройство добавлено в Дом	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка

устройство. Альтернативный сценарий устройство недоступно		<p>кнопку «Настройки» с иконкой шестеренки и перейти в этот раздел.</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажать кнопку «Настроить устройство» и перейти в этот раздел На плашке с Иконкой и Названием устройства нажать на слайд-бар «вкл/выкл» и перевести в нужное положение 	<p>«Настройки» с иконкой шестеренки и система переходит в этот раздел.</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка «Настроить устройство» активна и нажимается Переход в раздел ««Настроить устройство», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, слайд-бар активен и нажимается После нажатия отображается сообщение «Устройство недоступно». Устройство не успешно включено или выключено
TR-9: Удалить устройство			
TR-9.1: удалить устройство.	Устройство добавлено в Дом	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестеренки и перейти в этот раздел. Нажать кнопку «Настроить устройство» и перейти в этот раздел На плашке с Иконкой и Названием устройства нажать на кнопку «Изменить» и перейти в раздел Изменить Отметить галочками (станут зелёными) нужные для удаления устройства Нажать кнопку «Выбрать устройство» перейти на следующий экран Нажать кнопку «Удалить выбранные» или «Удалить все» Вернуться на экран «Настроить 	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране активна и нажимается кнопка «Настройки» с иконкой шестеренки и система переходит в этот раздел. Кнопка «Настроить устройство» активна и нажимается Переход в раздел ««Настроить устройство», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, кнопка «Изменить» активна и нажимается В разделе Изменить галочки активны и нажимаются Кнопка «Выбрать устройство» активна и нажимается Кнопки «Удалить выбранные» или «Удалить все» активны и нажимаются Совершен переход на экран Настроить. Выбранные устройства успешно удалены

		устройство». Выбранные устройства не отображаются	
TR-9.2: удалить устройство. Альтернативный сценарий: Ошибка в приложении		1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Настройки» с иконкой шестеренки и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Настроить устройство» и перейти в этот раздел 3. На плашке с Иконкой и Названием устройства нажать на кнопку «Изменить» и перейти в раздел Изменить 4. Отметить галочками (станут зелёными) нужные для удаления устройства 5. Нажать кнопку «Выбрать устройство» перейти на следующий экран 6. Нажать кнопку «Удалить выбранные» или «Удалить все»	1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Настройки» с иконкой шестеренки и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Настроить устройство» активна и нажимается 3. Переход в раздел ««Настроить устройство», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, кнопка «Изменить» активна и нажимается 4. В разделе Изменить галочки активны и нажимаются 5. Кнопка «Выбрать устройство» активна и нажимается 6. Кнопки «Удалить выбранные» или «Удалить все» не активны и не нажимаются. Удаление не завершено
TR-10: Добавить комнату			
TR-10.1: добавить комнату.	Пользователь авторизован в Приложении	1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Добавить комнату» и перейти в этот раздел 3. На плашке «Ввести название» нажать на стрелку и в появившемся меню	1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Добавить комнату» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Добавить комнату», в нем отображается две плашки «Ввести название» и «Выбрать иконку»

		<p>клавиатуры набрать необходимое название</p> <ol style="list-style-type: none"> На плашке «Выбрать иконку» нажать на стрелку и в выпадающем списке, выбрать одну из предлагаемых иконок Нажать кнопку «Далее» и перейти на следующий экран, где отображается уведомление «Комната успешно добавлена и отображается плашка с введенным значением комнаты и выбранной иконкой» 	<ol style="list-style-type: none"> Стрелка на плашке «Ввести название» активна и нажимается. Выпадает меню клавиатуры, оно активно и нажимается Стрелка на плашке «Выбрать иконку» активна и нажимается. Выпадает список стандартных иконок Кнопка «Далее» активна и нажимается. Переход на следующий экран произошёл. Отображается уведомление «Комната успешно добавлена и отображается плашка с введенным значением комнаты и выбранной иконкой». Комната добавлена успешно
TR-10.2: добавить комнату. Альтернативный сценарий			
TR-11: Вкл/выкл все устройства			
TR-11.1: вкл/выкл все устройства в комнате одной кнопкой	Как минимум 1 устройство привязано к комнате	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел Нажать кнопку «Вкл/выкл все устройства» 	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. Кнопка «Мои комнаты» активна и нажимается Кнопка «Вкл/выкл все устройства» активна и нажимается. После нажатия все устройства переведены в режим или Выкл или Вкл. Действие успешно и завершено

<p>TR-11.1: вкл/выкл все устройства в комнате одной кнопкой. Альтернативный сценарий: какое-то из устройств не изменило статус</p>	<p>Как минимум 1 устройство привязано к комнате</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел 3. Нажать кнопку «Вкл/выкл все устройства» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «М 2. ой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 3. Кнопка «Мои комнаты» активна и нажимается 4. Кнопка «Вкл/выкл все устройства» активна и нажимается. После нажатия часть устройств осталось в изначальном режиме. Действие не успешно и не завершено
<p>TR-12: Добавить/удалить устройства в комнату</p>			
<p>TR-12.1: добавить устройство в комнату</p>	<p>Создана как минимум 1 комната</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел 3. На плашке с названием и иконкой нужной комнаты нажать на значок «Редактировать» в виде карандаша и перейти в Раздел редактирования 4. В разделе Редактирование нажать кнопку «Изменить состав комнаты» 5. В этом разделе нажать на кнопку «Привязать новое устройство» 6. Перейти в соотв. раздел и на плашке «Привязать устройство» нажать на стрелку и в появившемся списке выбрать уже добавленные в Дом Устройства 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Плашка с информацией о комнате отображается и кнопка «Редактировать» активна и нажимается 3. Кнопка «Изменить состав комнаты» активна и нажимается 4. В этом разделе кнопка «Привязать новое устройство» активна и нажимается 5. В нем отображается соотв. плашка и стрелка на плашке активна и нажимается. Выпадает меню с уже добавленными устройствами, оно активно и нажимается 6. Кнопка «Применить» активна и нажимается. Переход на следующий экран произошёл. Отображается уведомление «Устройство успешно добавлено» и отображается плашка с введенным значением комнаты и выбранной иконкой.

		<p>7. Нажать кнопку «Применить» и перейти на следующий экран, где отображается уведомление «Устройство успешно добавлено» и отображается плашка с введенным значением комнаты и выбранной иконкой</p>	<p>Устройство успешно добавлено в комнату</p>
<p>TR-12.2:удалить устройство из комнаты</p>	<p>Создана как минимум 1 комната и к ней привязано как минимум 1 устройство</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел 3. На плашке с названием и иконкой нужной комнаты нажать на значок «Редактировать» в виде карандаша и перейти в Раздел редактирования 4. Отметить корзинки нужные для удаления устройства 5. Нажать кнопку «Выбрать устройства» и перейти на экран Удаления 6. Нажать кнопку «Удалить выбранные» или «Удалить все» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Мои комнаты» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Мои комнаты», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, кнопка «Редактировать» активна и нажимается 4. В разделе Редактирования корзинки активны и нажимаются 5. Кнопка «Выбрать устройство» активна и нажимается 6. Кнопки «Удалить выбранные» или «Удалить все» активны и нажимаются. Удаление устройство завершено и успешно.
<p>TR-13: Включить/выкл режим энергосбережения</p>			
<p>TR-13.1: вкл режим энергосбережения</p>	<p>Создана как минимум 1 комната</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в

	и к ней привязано как минимум 1 устройство	<p>перейти в этот раздел.</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел Выделяем нужную нам комнату и затем нажимаем кнопку «Управлять комнатой» и перейти в раздел В этом разделе отметить галочками нужные устройства и нажать кнопку «Вкл/выкл режим энергосбережения» 	<p>этот раздел.</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка «Мои комнаты» активна и нажимается Переход в раздел «Мои комнаты», комната выделяется и кнопка «Управлять комнатой» активна и нажимается В этом разделе галочки активны и нажимаются Кнопка «Вкл/выкл режим энергосбережения» активна и нажимается Выбранные устройства перешли/вышли в Режим энергосбережения
TR-14: Изменить комнату			
TR-14.1: изменить комнату	Создана как минимум 1 комната	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел На плашке с названием и иконкой нужной комнаты нажать на значок «Редактировать» в виде карандаша и перейти в Раздел редактирования В этом разделе нажать кнопку «Изменить комнату» и перейти в соотв. раздел В этом разделе на плашке «Ввести название» нажать на стрелку и в появившемся меню клавиатуры набрать необходимое название На плашке «Выбрать иконку» нажать 	<ol style="list-style-type: none"> На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. Плашка с информацией о комнате отображается и кнопка «Редактировать» активна и нажимается Переход в раздел «Редактировать», в нем кнопка «Изменить комнату» активна и нажимается В этом разделе отображается две плашки «Ввести название» и «Выбрать иконку» Стрелка на плашке «Ввести название» активна и нажимается. Выпадает меню клавиатуры, оно активно и нажимается Стрелка на плашке «Выбрать иконку» активна и нажимается. Выпадает список стандартных иконок Кнопка «Сохранить изменения» активна и нажимается. Переход на следующий экран произошёл. Отображается уведомление

		<p>на стрелку и в выпадающем списке, выбрать одну из предлагаемых иконок</p> <p>7. Нажать кнопку «Сохранить изменения» и перейти на следующий экран, где отображается уведомление «Комната успешно изменена» и отображается плашка с измененным значением комнаты и выбранной иконкой»</p>	<p>«Устройство успешно добавлено» и отображается плашка с введенным значением комнаты и выбранной иконкой. Устройство успешно добавлено в комнату</p>
TR-15: Удалить комнату			
TR-15.1: удалить комнату	Создана как минимум 1 комната	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Мой дом» с иконкой дома и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Мои комнаты» и перейти в этот раздел 3. На плашке с названием и иконкой нужной комнаты нажать на значок «Удалить» в виде корзинки и перейти в раздел Удаления 4. Отметить корзинки нужные для удаления комнаты 5. Нажать кнопку «Удалить выбранные» или «Удалить все» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Мой дом» с иконкой дома и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Мои комнаты» активна и нажимается 3. Переход в раздел «Мои комнаты», в нем отображается плашка с информацией об устройстве, кнопка «Редактировать» активна и нажимается 4. В разделе Редактирования корзинки активны и нажимаются 5. Кнопка «Выбрать устройство» активна и нажимается 6. Кнопки «Удалить выбранные» или «Удалить все» активны и нажимаются. Удаление устройство завершено и успешно.
TR-16: Создать сценарий			

<p>TR-16.1:создать сценарий</p>	<p>Пользователь авторизован, добавлено как минимум одно устройство</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Сценарии» с иконкой кружка с точками и перейти в этот раздел. 2. Нажать кнопку «Мои сценарии» и перейти в этот раздел 3. В этом разделе нажать кнопку «Создать сценарий» и перейти в раздел 4. В разделе на плашке «Ввести название» нажать на стрелку и в появившемся меню клавиатуры набрать необходимое название 5. В разделе на плашке «Выбрать время» нажать на стрелку и в появившемся окне выбрать нужное время, затем нажать кнопку «Применить» 6. В разделе на плашке «Выбрать день» нажать на стрелку и в появившемся окне выбрать нужный день, затем нажать кнопку «Применить» 7. В разделе на плашке «Добавить устройства» нажать на стрелку и в появившемся окне выбрать нужное устройство, затем нажать кнопку «Применить» 8. Затем нажать кнопку «Сохранить изменения» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Сценарии» и система переходит в этот раздел. 2. Кнопка «Мои сценарии» активна и нажимается 3. Кнопка «Создать сценарий» активна и нажимается 4. В разделе отображается плашка «Ввести название», стрелка активна и нажимается, всплывает активное меню клавиатуры, кнопка «Применить» активна и нажимается 5. В разделе отображается плашка «Выбрать время», стрелка активна и нажимается, всплывает активное окно с выбором времени, кнопка «Применить» активна и нажимается 6. В разделе отображается плашка «Выбрать день», стрелка активна и нажимается, всплывает активное окно с календарем, дни выбираются, кнопка «Применить» активна и нажимается 7. В разделе отображается плашка «Добавить устройства», стрелка активна и нажимается, всплывает активное окно с ранее добавленными в приложение устройствами, галочка активна и нажимается, кнопка «Применить» активна и нажимается 8. Кнопка «Сохранить изменения» активна и нажимается, созданный сценарий отображается на вкладке «Мои сценарии». Сценарий успешно создан
--	--	--	--

TR-17: Удалить сценарий**TR-17.1:**удалить сценарий

Создан как минимум 1 сценарий

1. На Главном экране внизу нажать кнопку «Сценарии» с иконкой кружка с точками и перейти в этот раздел.
2. Нажать кнопку «Мои сценарии» и перейти в этот раздел
3. В этом разделе нажать на плашку с названием нужного сценария и нажать значок «Удалить» в виде корзинки
4. В разделе удалить нужные сценарии и отметить их галочкой
5. Нажать кнопку «Удалить выбранное» или «Удалить все»

1. На Главном экране активна и нажимается кнопка «Сценарии» и система переходит в этот раздел.
2. Кнопка «Мои сценарии» активна и нажимается
3. Информационная плашка со сценарием отображается и кнопка «Удалить» активна и нажимается
4. В разделе Удалить галочки активны и нажимаются
5. Кнопки «Удалить выбранное» и «Удалить все» активны и нажимаются. Сценарий успешно удален.