

Werk deze lijst blok per blok af. Blokken A en B doe je thuis, C tot E ter plaatse, F na afloop. De vijf klassieke fouten staan achteraan — lees die minstens één keer voor je eerste activatie.

A — Thuis, de avond ervoor

A1 · Locatie bepalen

- ☐ Referentie gekozen (ONFF-nummer), of bewust “geen referentie” bij gewoon portable
- ☐ Grenzen gecontroleerd in de officiële ONFF KMZ — sta ik straks écht binnen de referentie?
- ☐ Gridsquare van de locatie opgezocht (6 tekens, bv. JO20qe)
- ☐ Toegang en parkeren nagekeken; is er toestemming nodig?

A2 · TQSL

- ☐ Station Location aangemaakt voor deze locatie, onder ON3VZ/P
- ☐ Naam volgens afspraak: plaats of referentie + grid, bv. ONFF-0599 Alouette JO20xx
- ☐ DXCC Belgium · CQ 14 · ITU 27 · juiste gridsquare

A3 · Log4OM

- ☐ Configuratie ON3VZ-P portable geladen — niet de shackconfiguratie
- ☐ Station Callsign = ON3VZ/P
- ☐ Operator Callsign = ON3VZ
- ☐ Station Gridsquare = het grid van vandaag
- ☐ Stationconfiguratie: QMX + Band Hopper IV, vermogen 5 W
- ☐ LoTW Station ID wijst naar de juiste Station Location
- ☐ Bij WWFF-activatie: My Sig = WWFF, My Sig Info = ONFF-xxxx
- ☐ Zonder WWFF: My Sig en My Sig Info leeg laten
- ☐ TestQSO ingevoerd, ADIF-velden gecontroleerd, testQSO weer verwijderd

A4 · WSJT-X

- ☐ Configuratie Portable geladen
- ☐ My Call = ON3VZ/P
- ☐ My Grid = het grid van vandaag
- ☐ Radio = QMX op de juiste COM-poort
- ☐ Audio in en uit = USB-geluidskaart van de QMX
- ☐ UDP-doorgifte naar Log4OM staat aan

A5 · PoLo — voor SSB en later CW

- ☐ Operator call ON3VZ, station call ON3VZ/P
- ☐ Nieuwe activatie aangemaakt met de juiste referentie
- ☐ Vermogen ingesteld op 5 W
- ☐ Offline datafiles ververs — callsign-lookup werkt dan zonder netwerk
- ☐ Zelfspotten ingeschakeld

A6 · Backup en energie

- ☐ Log4OM-database geëxporteerd naar OneDrive
- ☐ TQSL-backup actueel
- ☐ Accu vol, laptop vol, gsm vol, powerbank vol

B — Inpakken

Radio

- ☐ QMX + USB-C-kabel
- ☐ Accu, kabels en zekering
- ☐ Koptelefoon
- ☐ G7UFO Turret microfoon (voor SSB)

Antenne

- ☐ Band Hopper IV — de 80 m-sectie blijft opgerold op de winders
- ☐ 10 m mast + grondpen of statief
- ☐ Scheerlijnen en haringen
- ☐ Coax, zo kort mogelijk houden
- ☐ SWR-meter of analyzer
- ☐ Werptouw als de mast niet kan

Logging

- ☐ Laptop + lader (bij FT8)
- ☐ iPad of gsm met PoLo (bij SSB)
- ☐ Papieren reservelog en pen — werkt altijd

Rest

- ☐ Stoel of mat, regenkledij, water, eten
- ☐ Gsm met de ONFF KMZ offline beschikbaar
- ☐ Camera of gsm voor de verplichte foto's

C — Ter plaatse, vóór de eerste QSO

- ☐ GPS-check: sta ik binnen de grenzen van de referentie?
- ☐ Antenne op, links correct gezet voor de startband
- ☐ Uiteinden van de dipool buiten bereik van wandelaars, minstens 2 m hoog
- ☐ SWR gemeten vóór de eerste zending — de QMX heeft geen ATU
- ☐ Log4OM: juiste configuratie? Controleer de titelbalk
- ☐ WSJT-X: juiste call en grid? Controleer de titelbalk
- ☐ Klok gesynchroniseerd — FT8 faalt zonder juiste tijd
- ☐ Foto's genomen: minstens twee, of één met GPS-locatie

Zonder foto's keurt ONFF je log af. Doe dit nu, niet achteraf.

D — Tijdens de activatie

- ☐ Zelfspot geplaatst, met referentie én "5W QRP" in het commentaar
- ☐ Zelfspot herhaald na elke bandwissel
- ☐ Park-to-park: referentie van de tegenpartij genoteerd
- ☐ Minstens 60 minuten in de lucht, gerekend vanaf de eerste QSO
- ☐ Bandvolgorde aangehouden — bij elke bandwissel moet de mast neer

Bandplan bij daglicht

20 m	Werkpaard overdag — grootste bereik, meeste jagers actief
40 m	Vroege ochtend en late namiddag — hier zitten de Benelux-jagers
30 m	Als 20 en 40 tegenvallen — geen contestsen, geen SSB

E — Afbouwen

- ☐ Tijd van de laatste QSO genoteerd
- ☐ Antenne en mast volledig mee, niets achtergelaten
- ☐ Alle haringen terug uit de grond
- ☐ Afval mee
- ☐ Log geëxporteerd of gesynchroniseerd vóór je wegrijdt

F — Thuis, na de activatie

F1 · Log samenbrengen

- ☐ Bij SSB: ADIF uit PoLo exporteren en in Log4OM importeren
- ☐ Bij FT8: QSO's staan al in Log4OM via UDP — controleren
- ☐ MY_SIG en MY_SIG_INFO controleren of in bulk toevoegen
- ☐ TX_PWR = 5 controleren op alle QSO's
- ☐ Dubbels en fouten opkuisen

F2 · Uploaden

- ☐ LoTW, met de juiste Station Location van die dag
- ☐ QRZ Logbook ON3VZ/P
- ☐ Club Log, onder de call ON3VZ/P
- ☐ QRZCQ

F3 · WWFF

- ☐ ADIF exporteren met uitsluitend de QSO's van deze activatie
- ☐ Bestandsnaam exact: on3vz_p@ONFF-xxxx JJJJMMDD.adf
- ☐ Foto's bijvoegen, maximaal 600 px, of één foto met GPS-positie
- ☐ Mailen naar onfflogapproval@gmail.com
- ☐ "5W QRP" vermelden in de mail — dit activeert de QRP-uitzondering op de 44 QSO's
- ☐ Is er ook een POTA-referentie? Dan apart uploaden naar POTA

F4 · Terug naar de thuisconfiguratie

- ☐ Log4OM terug op de shackconfiguratie
- ☐ WSJT-X terug op de thuisconfiguratie
- ☐ CAT-poorten terug naar de IC-7300 (COM5 / COM6)

De vijf fouten die het vaakst gemaakt worden

Fout	Gevolg
Vergeten van configuratie te wisselen	QSO's in het verkeerde logboek en de verkeerde call naar LoTW
Oud gridsquare laten staan	Verkeerde afstanden en een foute locatie in je bevestigingen
Geen foto's genomen	ONFF keurt de log af — en dat merk je pas als je thuis bent
Verkeerde bestandsnaam bij WWFF	De log wordt niet verwerkt; de naam is de duplicaatcontrole
Zenden zonder SWR te meten na een bandwissel	Risico op schade aan de eindtrap — de QMX heeft geen ATU