FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 2)

LAB 6 : Mise en Service d'un Switch Cisco Sécurisé

Configuration console PuTTY, durcissement de base, fermeture des ports inutilisés

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
Cisco Catalyst 2960	**Mise en Service & Hardening**	**Complété & Validé (1h30)**

🎯 **Compétences Bloc 2 :** Accès console initial PuTTY, configuration de base, sécurisation des accès administrateur, désactivation des services vulnérables et verrouillage des ports inutilisés.

1. Procédure de Durcissement Initial (Hardening)

Hardening Étapes Obligatoires de Sécurisation

1. **Nommage :** Attribution d'un hostname conforme aux règles de nommage du parc.
2. **Désactivation DNS :** `no ip domain-lookup` pour éviter les blocages de saisie CLI.
3. **Mode Privilégié :** Protection par mot de passe chiffré fort `enable secret`.
4. **Ligne Console :** Sécurisation par mot de passe et activation du `login`.

2. Désactivation des Ports Inutilisés & Sauvegarde

```
! --- Désactivation des plages de ports vacants ---
Switch(config)# interface range fa0/3-24
Switch(config-if-range)# shutdown

! --- Sauvegarde permanente en NVRAM ---
Switch# copy running-config startup-config
```