


Documento técnico

El programa está dividido en cinco clases. Cada una guarda sus datos y tiene los métodos correspondientes. **CentroControl** administra los objetos y las operaciones del menú.

Diagrama de clases



El gráfico incluye los atributos y métodos principales. Las flechas indican las relaciones entre los objetos.

Clases

Clase	Función
CentroControl	Guarda los registros y la matriz de enlaces, realiza búsquedas y muestra los reportes.
Satelite	Guarda los datos del satélite, calcula sus valores orbitales y maneja la batería y la telemetría.
Orbita	Guarda los datos de la órbita y los satélites asignados.
EstacionTerrestre	Guarda los datos de la estación y los satélites enlazados.
Transmision	Guarda los datos del envío y calcula su duración, propagación y consumo.

Punteros y memoria

Los objetos se crean con `new` y se guardan en los arreglos de punteros de `CentroControl`. Al cerrar el programa, su destructor los libera con `delete`. Primero se liberan las transmisiones, luego las estaciones y las órbitas, y por último los satélites.

- Una órbita guarda punteros a los satélites asignados. Cada satélite también guarda el puntero a su órbita; si todavía no tiene una, queda en `nullptr`.
- Una estación guarda punteros a los satélites con los que tiene enlace.
- Una transmisión guarda un puntero al satélite y otro a la estación del envío.

Estos punteros hacen referencia a los mismos objetos registrados en `CentroControl`. Por eso, las órbitas, estaciones y transmisiones no eliminan los satélites que tienen asociados.

Arreglos fijos

`CentroControl` tiene cuatro arreglos de punteros: `satelites`, `orbitas`, `estaciones` y `transmisiones`. Cada uno permite hasta 100 registros. Sus posiciones empiezan en `nullptr` y cada registro nuevo se guarda en una posición libre. Las búsquedas y los reportes recorren los arreglos mediante bucles.

Las órbitas y las estaciones también tienen arreglos de hasta 100 punteros a satélites. Al quitar un enlace, el arreglo de la estación se acomoda para que no queden espacios vacíos entre sus satélites.

Cada satélite tiene dos arreglos de telemetría de 12 posiciones, llamados `historialBateria` e `historialTemperatura`. Los valores de una misma muestra se guardan en el mismo índice. `cantidadMuestras` indica cuántas posiciones están ocupadas y cuál sigue disponible.

Los promedios, mínimos y máximos se calculan solo con las muestras registradas. Cuando se completan las 12 posiciones, se informa que el historial está lleno y se conservan los datos anteriores.

Matriz de enlaces

La matriz `enlaces` tiene 100 filas y 100 columnas. Cada fila corresponde a una posición del arreglo de satélites y cada columna a una posición del arreglo de estaciones. Se inicializa en cero y un `1` indica que hay enlace y un `0` que no lo hay.

Al crear o eliminar un enlace se actualizan la celda de la matriz y el arreglo de satélites de la estación. Antes de transmitir se comprueba que la celda correspondiente tenga un `1`.

La impresión muestra las filas y columnas de los objetos registrados, con sus códigos como encabezados. Para contar los enlaces activos se suman los valores de cada fila y columna mediante bucles.