

Esercizio W22D2

```
0x00001141 <+8>:  mov  EAX,0x20
0x00001148 <+15>:  mov  EDX,0x38
0x00001155 <+28>:  add  EAX,EDX
0x00001157 <+30>:  mov  EBP,EAX
0x0000115a <+33>:  cmp  EBP,0xa
0x0000115e <+37>:  jge  0x1176 <main+61>
0x0000116a <+49>:  mov  eax,0x0
0x0000116f <+54>:  call 0x1030 <printf@plt>
```

1. Mov EAX,0x20 copia all'interno del registro EAX il valore 0x20 (32)
2. Mov EDX,0x38 copia all'interno del registro EDX il valore 0x20 (56)
3. Add EAX, EDX somma il valore contenuto in EDX a EAX e salva il risultato in EAX
4. Mov EBP. EAX copia il contenuto del registro EAX nel registro EBP
5. Cmp EBP.0xa simile all'istruzione sub ma modifica soltanto gli ZF (Zero Flag) e CF (Carry Flag) in questo caso, saranno entrambi 0 poiché la destinazione EBP (88) è maggiore della sorgente 0xa (10)
6. Jge 0x1176 <main+61> salta alla locazione specificata se la destinazione è maggiore o uguale alla sorgente nell'istruzione cmp. Considerato che $88 > 10$, il salto viene effettuato
7. Mov EAX,0x0 copia all'interno del registro EAX il valore 0x0 (0) di conseguenza azzerandola
8. Call 0x1030 <printf@plt> Chiamata di funzione ad una funzione a noi nota (printf)