

Manual de Usuario — Inmotika

Este manual describe las funciones disponibles en la plataforma según el rol del usuario. Cada sección está orientada a un perfil específico y explica qué puede hacer, cómo hacerlo y qué ocurre como resultado.

Roles del sistema

Rol	Perfil
Director	Máxima autoridad operativa. Gestiona toda la configuración, aprueba informes y supervisa la operación global.
Coordinador	Gestiona visitas y clientes, revisa informes y coordina técnicos.
Técnico	Ejecuta visitas en campo, registra evidencias y completa actividades.
Cliente	Contacto del cliente. Consulta el estado de sus visitas, solicita servicios y descarga informes.

Director

Acceso

El Director tiene visibilidad completa de la plataforma. Su pantalla principal muestra un dashboard con KPIs globales de la operación.

1. Gestión de clientes

Crear un cliente

1. Ir a **Configuración** → **Clientes**.
2. Hacer clic en **Nuevo cliente**.
3. Completar los datos: nombre de la empresa, NIT/RUC, ciudad y país.
4. Guardar. El sistema envía un correo de notificación al Director indicando el nuevo registro.

Editar o desactivar un cliente

1. En la lista de clientes, hacer clic sobre el cliente.
2. Editar los campos necesarios o cambiar el estado a **Inactivo**.
3. Guardar cambios.

Asignar director a un cliente Dentro del detalle del cliente, en la sección **Directores asignados**, se pueden vincular uno o más directores. Esto determina qué directores reciben notificaciones de ese cliente.

2. Gestión de sucursales

Crear una sucursal

1. Ir a **Configuración** → **Clientes** y seleccionar un cliente.
2. En la sección **Sucursales**, hacer clic en **Nueva sucursal**.
3. Completar nombre, dirección, ciudad y coordenadas opcionales.
4. Guardar.

Asignar coordinador a una sucursal Dentro del detalle de la sucursal, en la sección **Coordinadores**, vincular los coordinadores responsables. Esto determina quién programa las visitas de esa sucursal y recibe notificaciones.

3. Gestión de dispositivos

Agregar un dispositivo a una sucursal

1. Ir a **Configuración** → **Clientes** → **Sucursal** → **Dispositivos**.
2. Hacer clic en **Nuevo dispositivo**.
3. Completar: nombre, número de serie/etiqueta, categoría, protocolo de mantenimiento y frecuencia de mantenimiento en días.
4. Guardar. El sistema calculará automáticamente la próxima fecha de mantenimiento preventivo.

Trasladar un dispositivo Desde el detalle del dispositivo, asignar una sucursal destino. El traslado se aplica automáticamente en el siguiente ciclo del cron horario.

4. Gestión de usuarios

Crear un usuario (Coordinador o Técnico)

1. Ir a **Configuración** → **Usuarios**.
2. Hacer clic en **Nuevo usuario**.
3. Completar nombre, apellidos, correo, teléfono y seleccionar el rol (**Coordinador** o **Técnico**).
4. Guardar. El sistema crea la cuenta y envía al nuevo usuario un correo de invitación con enlace de acceso. También llega un correo de bienvenida con los datos del rol asignado.

El Director no puede crear otros Directores desde la interfaz. Los directores se gestionan directamente en la base de datos por el administrador del sistema.

Editar un usuario Desde la lista de usuarios, seleccionar el usuario y modificar sus datos. Para cambiar el rol, actualizar el campo **Rol** — el sistema sincroniza automáticamente las tablas internas.

5. Gestión de contactos (acceso de clientes)

Crear un contacto

1. Ir a **Configuración** → **Contactos**.
2. Hacer clic en **Nuevo contacto**.
3. Completar nombre, apellidos, correo y teléfono.
4. Asignar el contacto a uno o más clientes y sucursales.
5. Guardar.

Habilitar acceso a la plataforma Desde el detalle del contacto, hacer clic en **Enviar invitación**. El contacto recibirá un correo con enlace para activar su cuenta y acceder como Cliente.

6. Categorías y protocolos

Crear una categoría de dispositivo

1. Ir a **Configuración** → **Categorías**.
 2. Crear la categoría (ej. "Control de Acceso", "CCTV").
 3. Dentro de cada categoría, definir el **protocolo de mantenimiento**: lista de pasos y actividades que el técnico debe completar durante una visita.
-

7. Programación de visitas

El Director puede programar visitas igual que el Coordinador. Ver sección **Coordinador** → **Programar una visita**.

8. Aprobación de informes

Cuando un Coordinador envía un informe al Director, llega un correo de notificación. El Director tiene **2 horas** para responder antes de que el sistema apruebe automáticamente.

Revisar y aprobar un informe

1. Ir a **Informes** (o seguir el enlace del correo).
2. Ver el informe completo con el detalle de cada dispositivo, evidencias fotográficas y observaciones del coordinador.
3. Usar el **chat interno** para comunicarse con el coordinador si hay dudas.
4. Hacer clic en **Aprobar**.
 - El sistema genera el PDF final con logo, fondo corporativo, datos de la visita y firmas de técnicos, coordinador y director.
 - El PDF se sube al almacenamiento privado.
 - El cliente recibe un correo con el enlace de descarga del informe.

Rechazar un informe

1. Hacer clic en **Rechazar**.
 2. Ingresar una observación explicando el motivo.
 3. El informe regresa al Coordinador para su revisión.
-

Coordinador

Acceso

El Coordinador gestiona la operación diaria: programación de visitas, revisión de informes y gestión de técnicos y clientes.

1. Programar una visita

Desde una solicitud existente

1. Ir a **Visitas** → **Solicitudes pendientes**.
2. Seleccionar la solicitud y hacer clic en **Programar**.
3. Elegir fecha y hora, asignar técnicos y confirmar los dispositivos a atender.
4. Guardar. El sistema notifica por correo a contactos, coordinadores, directores y técnicos.

Sin solicitud previa

1. Ir a **Visitas** → **Nueva visita**.
 2. Seleccionar cliente, sucursal, tipo de mantenimiento, fecha y técnicos.
 3. Confirmar los dispositivos incluidos.
 4. Guardar.
-

2. Gestión de visitas

Desde **Visitas**, el Coordinador puede:

- Ver todas las visitas en cualquier estado (pendiente, en progreso, finalizada).
 - Editar una visita pendiente (cambiar fecha, técnicos o dispositivos).
 - Cancelar una visita pendiente.
 - Consultar el avance en tiempo real de una visita en progreso (dispositivos completados, dispositivos fuera de servicio).
-

3. Revisión de informes

Cuando un Técnico finaliza una visita, el informe entra en estado **En revisión** y aparece en la bandeja del Coordinador.

Revisar un informe

1. Ir a **Informes** → **En revisión**.
 2. Seleccionar el informe.
 3. Por cada dispositivo, elegir **Aprobar** o **Rechazar** con nota opcional.
 4. Agregar una **observación general** del coordinador (se incluirá en el PDF).
 5. Usar el **chat interno** para comunicarse con el Director si es necesario.
 6. Hacer clic en **Enviar al Director** cuando la revisión esté completa.
 - Los dispositivos rechazados generan automáticamente una solicitud de visita correctiva.
 - El Director recibe un correo de notificación.
-

4. Gestión de clientes, sucursales y dispositivos

El Coordinador tiene las mismas capacidades que el Director para gestionar clientes, sucursales, dispositivos y contactos. Ver las secciones correspondientes del rol Director.

5. Gestión de usuarios

El Coordinador puede crear usuarios con rol **Técnico**. El proceso es el mismo que en el rol Director.

Técnico

Acceso

El Técnico solo tiene acceso a las visitas que le han sido asignadas. No puede ver configuración, clientes ni informes de otras visitas.

1. Ver visitas asignadas

Al iniciar sesión, el Técnico ve la lista de sus visitas: pendientes, en progreso y finalizadas. Cada visita muestra cliente, sucursal, fecha programada y tipo de mantenimiento.

2. Iniciar una visita

1. Seleccionar la visita pendiente.
 2. Hacer clic en **Iniciar visita**.
 - El estado cambia a **En progreso**.
 - Se notifica por correo a contactos, coordinadores y directores.
-

3. Ejecutar la visita — por dispositivo

Por cada dispositivo asignado, el Técnico debe:

a) Completar el protocolo

- Marcar cada paso del protocolo como completado o fallido.
- Agregar observaciones en los pasos que lo requieran.
- Registrar las actividades realizadas con sus observaciones.

b) Subir evidencias fotográficas

- **Foto de etiqueta:** fotografía del código/etiqueta física del dispositivo. Es obligatoria y sirve para identificar el dispositivo en el informe.
- **Fotos adicionales:** evidencias del trabajo realizado (antes/después, detalles técnicos, etc.). Se pueden subir múltiples.

c) Registrar el valor de la etiqueta Ingresar el valor o código leído en la etiqueta del dispositivo.

d) Completar o marcar como Fuera de Servicio

- **Completar:** el dispositivo fue atendido correctamente. El sistema envía un correo de avance al contacto y coordinadores.
- **Fuera de Servicio (FDS):** el dispositivo no puede operar (falla grave, sin repuesto, etc.). Se envía un correo de alerta inmediata al contacto y coordinadores. El dispositivo queda con estado FDS hasta que un coordinador lo reactive.

4. Finalizar la visita

1. Cuando todos los dispositivos han sido atendidos (completados o marcados FDS), hacer clic en **Finalizar visita**.
2. El estado de la visita pasa a **Finalizada**.
3. El sistema crea automáticamente el informe en estado **En revisión**.
4. Se envía un correo a todos los participantes informando la finalización.

5. Perfil y documentos

El Técnico puede gestionar su perfil personal:

- Actualizar foto de perfil (avatar).
- Subir su **firma digital** (imagen de firma manuscrita) — se incluirá en los informes PDF de las visitas que ejecute.
- Gestionar sus **documentos:** cédula, planilla de seguridad social, certificados (alturas, electricidad, etc.) y otros documentos requeridos por los clientes.

Cliente

Acceso

El Cliente accede a la plataforma con las credenciales recibidas por correo al momento de que el Coordinador o Director habilite su acceso. Solo ve información de sus propias sucursales.

1. Datos de mi empresa

En la sección **Mi empresa**, el Cliente puede consultar:

- Información general de su empresa (nombre, NIT, ciudad).
 - Lista de sucursales vinculadas a su contacto.
 - Datos de cada sucursal (dirección, ciudad).
-

2. Inventario de dispositivos

En la sección **Inventario**, el Cliente puede ver todos los dispositivos instalados en sus sucursales:

- Nombre y número de serie/etiqueta.
 - Categoría (Control de Acceso, CCTV, etc.).
 - Estado actual (Operativo / Fuera de Servicio).
 - Próxima fecha de mantenimiento programada.
-

3. Solicitar una visita

1. Ir a **Mis visitas** → **Nueva solicitud**.
 2. Seleccionar la sucursal y el tipo de mantenimiento.
 3. Indicar una fecha sugerida y los dispositivos que requieren atención.
 4. Agregar una observación opcional explicando el motivo.
 5. Enviar la solicitud.
 - El sistema notifica por correo a los coordinadores de esa sucursal y directores del cliente.
 - La solicitud queda en estado **Pendiente** hasta que un coordinador la programe.
-

4. Seguimiento de visitas

En **Mis visitas**, el Cliente puede ver el historial completo de visitas de sus sucursales y el estado de cada una:

Estado	Qué significa
Pendiente	Programada pero aún no iniciada
En progreso	El técnico está ejecutando la visita en este momento
Finalizada	La visita fue completada

Detalle de una visita Al hacer clic en una visita, el Cliente puede ver:

- Fechas de inicio y fin.
 - Técnicos asignados y sus documentos (cédula, planilla de seguridad social, certificados).
 - Avance de dispositivos: cuántos fueron completados, cuántos están en proceso o pendientes.
 - Dispositivos fuera de servicio con el motivo reportado por el técnico.
 - El **informe técnico** cuando esté aprobado por el Director.
-

5. Descarga del informe técnico

Cuando el informe de una visita es aprobado por el Director, el Cliente recibe un correo con el enlace de descarga. También puede descargarlo directamente desde la plataforma:

1. Ir a **Mis visitas** y seleccionar la visita finalizada.
2. En la sección **Informe Técnico**, hacer clic en **Ver** (abre el PDF en el navegador) o **PDF** (descarga el archivo).

El informe incluye: datos de la visita, protocolo ejecutado por dispositivo con evidencias fotográficas, observaciones del coordinador y director, y las firmas digitales del técnico, coordinador y director.

Notificaciones por correo

El sistema envía correos automáticos en los siguientes eventos. Cada rol recibe solo los que le corresponden:

Evento	Director	Coordinador	Técnico	Cliente
Nueva solicitud de visita	✓	✓	—	—
Visita programada	✓	✓	✓	✓
Visita iniciada	✓	✓	✓	✓
Dispositivo completado (avance)	—	✓	—	✓
Dispositivo fuera de servicio	—	✓	—	✓
Visita finalizada	✓	✓	✓	✓
Informe listo para aprobación	✓	—	—	—
Informe aprobado y enviado al cliente	—	—	—	✓
Cuenta creada / Bienvenida	—	✓	✓	—
Acceso habilitado (contacto)	—	—	—	✓