TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HIỆN NHÓM

HỌC PHẦN: HỆ ĐIỀU HÀNH

Nhóm 15 - Lớp N03

ĐỀ TÀI:

Thiết kế và triển khai hệ điều hành MiniOS sử dụng Assembly x86

Thành viên nhóm

MSSV	Họ và tên	Lớp
23010864	Hoàng Tiến Đạt	KHMT
23010901	Nguyễn Hữu Đăng Khoa	KHMT
23010902	Nguyễn Đức Mạnh	CNTT
23010881	Phạm Văn Tuấn Kiệt	KHMT
23017270	Mầu Danh Chiến	KHMT

GVHD: TS. Lê Hoàng Anh

Hà Nội, tháng 10 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trưởng nhóm: Hoàng Tiến Đạt

STT	Thành viên	Nhiệm vụ	Nội dung chi tiết
1	**Hoàng Tiến Đạt** (Nhóm trưởng)	• Chương 1: Overview • Chương 2: Bootloader - *cùng Mạnh, Khoa, Kiệt* • Chương 4: Utilities - *cùng Mạnh, Khoa, Kiệt* • Chương 5: Kernel - *cùng Mạnh, Khoa, Kiệt* • Chương 6: Calculator	Thiết kế kiến trúc tổng thể (leader), bootloader design, kernel architecture, memory layout, thuật toán Newton-Raphson tính căn bậc 2, giải phương trình bậc 2, tối ưu hóa utilities
2	**Nguyễn Hữu Đăng Khoa**	• Chương 2: Bootloader - *cùng Đạt, Mạnh, Kiệt* • Chương 4: Utilities - *cùng Đạt, Mạnh, Kiệt* • Chương 5: Kernel - *cùng Đạt, Mạnh, Kiệt* • Chương 7: Editor • Chương 8: String	Virtual file system trong RAM (5 files), buffer management, xử lý lỗi bootloader, thuật toán xử lý chuỗi (strcmp, strcpy, strlen), kernel API, string utilities
3	**Nguyễn Đức Mạnh**	• Chương 2: Bootloader - *cùng Đạt, Khoa, Kiệt* • Chương 4: Utilities - *cùng Đạt, Khoa, Kiệt* • Chương 5: Kernel - *cùng Đạt, Khoa, Kiệt* • Chương 9: Clock • Chương 10: Time	Giao tiếp phần cứng (disk I/O), screen utilities (clear, print, cursor), tích hợp module kernel, Real-time clock (INT 1Ah), BCD conversion, day of week calculation, time/date formatting

Tiếp trang sau

Bảng 1 – *Tiếp theo từ trang trước*

STT	Thành viên	Nhiệm vụ	Nội dung chi tiết
4	**Phạm Văn Tuấn Kiệt**	• Chương 2: Bootloader - *cùng Đạt, Mạnh, Khoa* • Chương 4: Utilities - *cùng Đạt, Mạnh, Khoa* • Chương 5: Kernel - *cùng Đạt, Mạnh, Khoa* • Chương 11: Game • Chương 12: Menu • Chương 13: Keyboard • Chương 14: Integration	Viết kịch bản test bootloader/kernel/utilities, Tic Tac Toe logic, win detection (8 cases), keyboard input handling, main menu navigation, arrow keys, board rendering, tích hợp các module
5	**Mầu Danh Chiến**	• Chương 3: Terminal • Chương 15: Conclusion	Command parsing (help, clear, about, reboot, calc, edit), screen output utilities, boot screen với logo, data strings management, system info display, tổng kết dự án
Tổng cộng: 15 files Assembly			

Ghi chú

- Mỗi thành viên phát triển các module công nghệ khác nhau
- Phân công theo thế mạnh và quan tâm của từng thành viên
- Tập trung vào nội dung kỹ thuật và tính năng đã thực hiện
- Mỗi phần trong báo cáo sẽ ghi rõ tên người thực hiện

Ngày phân công: 7/10/2025
Hạn hoàn thành: 29/10/2025

Nhóm trưởng

Hoàng Tiến Đạt

Mục lục

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ **1**

DANH SÁCH HÌNH **11**

DANH SÁCH BẢNG **12**

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN **14**

1.1 Giới thiệu . . . 14
1.1.1 Bối cảnh . . . 14
1.1.2 Mục tiêu dự án . . . 14
1.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống . . . 15
1.2.1 Sơ đồ kiến trúc . . . 15
1.2.2 Phân tích các tầng . . . 16
1.3 Bố trí bộ nhớ . . . 17
1.4 Phân công công việc . . . 17
1.4.1 Nguyên tắc phân công . . . 17
1.4.2 Bảng phân công tóm tắt . . . 18
1.5 Công nghệ sử dụng . . . 18
1.5.1 Phần mềm phát triển . . . 18
1.5.2 Môi trường kiểm thử . . . 18
1.6 Phạm vi và giới hạn . . . 18
1.6.1 Phạm vi thực hiện . . . 18
1.6.2 Giới hạn . . . 19
1.7 Cấu trúc báo cáo . . . 19

2 BOOTLOADER VÀ BOOT SCREEN **20**

2.1 Giới thiệu về Bootloader . . . 20
2.1.1 Khái niệm . . . 20
2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật . . . 21
2.2 Thiết kế Bootloader . . . 21
2.2.1 Boot Flow . . . 21
2.2.2 Master Boot Record (MBR) Structure . . . 21
2.3 Cài đặt Bootloader . . . 21
2.3.1 Setup môi trường ban đầu . . . 21
2.3.2 BIOS Services . . . 22
2.3.3 Kernel Loading . . . 22
2.3.4 Print String Function . . . 23

2.3.5 Data và Boot Signature . . . 23
2.4 Boot Screen . . . 24
2.4.1 Yêu cầu . . . 24
2.4.2 Thiết kế màn hình . . . 24
2.4.3 Boot Screen . . . 25
2.4.4 Visual Elements . . . 25
2.4.5 Data cho Boot Screen . . . 25
2.5 Testing và Debugging . . . 26
2.5.1 Test Cases . . . 26
2.5.2 Common Issues . . . 26
2.6 Kết luận chương . . . 26

3 TERMINAL APPLICATION **27**
3.1 Giới thiệu Terminal . . . 27
3.1.1 Chức năng . . . 27
3.1.2 Danh sách lệnh . . . 27
3.2 Thiết kế Terminal . . . 27
3.2.1 Luồng xử lý Terminal . . . 27
3.2.2 Phân tích lệnh . . . 28
3.3 Cài đặt Terminal . . . 28
3.3.1 Vòng lặp chính . . . 28
3.3.2 Terminal Data Section . . . 30
3.3.3 Cài đặt lệnh . . . 31
3.3.4 Phần dữ liệu . . . 31
3.4 Testing Terminal . . . 32
3.4.1 Test case . . . 32
3.5 Kết luận chương . . . 32

4 SCREEN & UTILITY MODULES **33**
4.1 Giới thiệu Utilities . . . 33
4.1.1 Các module chính . . . 33
4.2 Screen Utilities . . . 33
4.2.1 Clear Screen . . . 33
4.2.2 Set Cursor Position . . . 34
4.2.3 Get Cursor Position . . . 34
4.2.4 Print Character . . . 34
4.2.5 Print Colored String . . . 35
4.2.6 Newline Function . . . 36
4.3 Data Management . . . 36
4.3.1 Kernel Data Section . . . 36
4.3.2 Memory Map . . . 38
4.4 Boot Screen Implementation . . . 38
4.4.1 ASCII Logo . . . 38
4.5 Testing Utilities . . . 39
4.5.1 Test Cases . . . 39

4.6 Kết luận chương . . . 39

5 KERNEL ARCHITECTURE **41**
5.1 Giới thiệu Kernel . . . 41
5.1.1 Vai trò của Kernel . . . 41
5.1.2 Kiến trúc Modular . . . 42
5.2 Thiết kế Kernel . . . 42
5.2.1 Kernel Entry Point . . . 42
5.2.2 Module Loading Strategy . . . 43
5.2.3 Application Dispatcher . . . 43
5.3 Cài đặt Kernel . . . 44
5.3.1 File Structure . . . 44
5.3.2 Kernel Compilation . . . 45
5.3.3 Include Directives . . . 45
5.4 Interrupt Handling . . . 46
5.4.1 BIOS Interrupts . . . 46
5.4.2 Custom Interrupt Handlers . . . 46
5.5 Memory Management . . . 47
5.5.1 Fixed Memory Layout . . . 47
5.5.2 No Dynamic Allocation . . . 47
5.6 Testing Kernel . . . 47
5.6.1 Test Cases . . . 47
5.7 Kết luận chương . . . 48

6 CALCULATOR APPLICATION **49**
6.1 Giới thiệu Calculator . . . 49
6.1.1 Chức năng . . . 49
6.1.2 Kết quả triển khai . . . 49
6.2 Lý thuyết Phương trình Bậc 2 (Tóm tắt) . . . 50
6.2.1 Công thức nghiệm . . . 50
6.2.2 Newton-Raphson Algorithm . . . 50
6.3 Thiết kế Calculator . . . 51
6.3.1 Flowchart . . . 51
6.4 Cài đặt Calculator . . . 52
6.4.1 Main Function . . . 52
6.4.2 Calculate Discriminant . . . 54
6.4.3 Display Results . . . 55
6.4.4 Newton-Raphson Square Root . . . 56

7 FILE EDITOR **57**
7.1 Giới thiệu Editor . . . 57
7.1.1 Chức năng . . . 57
7.1.2 Virtual Filesystem . . . 57
7.2 Thiết kế Editor . . . 58
7.2.1 File Buffer Layout . . . 58

7.2.2 Editor UI Layout . . . 58
7.2.3 Editor Flow . . . 58
7.3 Cài đặt Editor . . . 59
7.3.1 Main Function . . . 59
7.3.2 File Selection . . . 60
7.3.3 Edit File Content . . . 61
7.3.4 Find File By Name . . . 63
7.3.5 Draw UI . . . 63
7.3.6 Display Content . . . 64
7.3.7 Insert Character . . . 64
7.3.8 Delete Character (Backspace) . . . 64
7.3.9 Cursor Movement . . . 65
7.3.10 Save File . . . 65
7.3.11 Data Section . . . 66
7.4 Testing Editor . . . 66
7.4.1 Test Cases . . . 66
7.5 Kết luận chương . . . 66

8 STRING UTILITIES 68
8.1 Giới thiệu String Module . . . 68
8.1.1 Chức năng được triển khai . . . 68
8.1.2 Chuỗi kết thúc null . . . 68
8.2 String Functions Overview . . . 68
8.2.1 Mẫu cài đặt cốt lõi . . . 69
8.2.2 Chi tiết hàm chính . . . 69
8.3 Usage Examples . . . 69
8.4 Cài đặt chi tiết . . . 70
8.4.1 Hàm strcmp . . . 70
8.4.2 Hàm strcpy . . . 70
8.5 Testing String Functions . . . 71
8.5.1 Test case . . . 71
8.5.2 Hiệu năng . . . 71
8.6 Usage Examples . . . 71
8.6.1 Phân tích lệnh Terminal . . . 71
8.7 Kết luận chương . . . 72

9 CLOCK & CALENDAR 73
9.1 Giới thiệu Clock Application . . . 73
9.1.1 Chức năng . . . 73
9.1.2 RTC Hardware . . . 73
9.2 CMOS RTC Registers . . . 74
9.2.1 RTC Register Map . . . 74
9.2.2 BCD Format . . . 74
9.3 Thiết kế Clock . . . 74
9.3.1 Clock UI Layout . . . 74

9.3.2 Flowchart . . . 75
9.4 Cài đặt Clock . . . 75
9.4.1 Main Loop . . . 75
9.4.2 Time Utilities Integration . . . 77
9.5 Clock Data Section . . . 77
9.6 Testing Clock . . . 78
9.6.1 Test Cases . . . 78
9.6.2 Known Issues . . . 78
9.7 Kết luận chương . . . 78
9.8 Real-Time Clock Theory . . . 78
9.8.1 CMOS RTC Architecture . . . 78
9.8.2 BCD (Binary Coded Decimal) Format . . . 79
9.9 Day of Week Calculation . . . 79
9.9.1 Zeller's Congruence . . . 79
9.9.2 Simplified Implementation . . . 80
9.10 Advanced Clock Features . . . 81
9.10.1 Time Zone Support . . . 81
9.10.2 Alarm Functionality . . . 82
9.11 Clock Display Formatting . . . 84
9.11.1 Multiple Display Formats . . . 84
9.11.2 Localization Support . . . 84

10 TIME UTILITIES **86**
10.1 Giới thiệu Time Module . . . 86
10.1.1 Chức năng . . . 86
10.2 CMOS I/O Operations . . . 86
10.2.1 Port-based Access . . . 86
10.2.2 Read RTC Register . . . 87
10.2.3 Write RTC Register . . . 87
10.3 BCD Conversion Functions . . . 88
10.3.1 BCD to Binary . . . 88
10.3.2 Binary to BCD . . . 88
10.4 Time Component Functions . . . 89
10.5 Formatted Output . . . 89
10.5.1 Format Time String . . . 89
10.5.2 Format Date String . . . 90
10.5.3 Format Date String . . . 91
10.6 Advanced Time Functions . . . 91
10.6.1 Wait Until Seconds Change . . . 91
10.6.2 Check RTC Update in Progress . . . 92
10.7 Testing Time Functions . . . 92
10.7.1 Test Cases . . . 92
10.7.2 Edge Cases . . . 92
10.8 Usage in Other Modules . . . 92

10.8.1 Terminal TIME Command . . . 92
10.8.2 Clock Application . . . 93
10.9 Performance Considerations . . . 93
10.9.1 I/O Port Access . . . 93
10.9.2 Optimization Tips . . . 93
10.10 Kết luận chương . . . 94

11 TIC TAC TOE GAME **95**
11.1 Giới thiệu Game . . . 95
11.1.1 Chức năng . . . 95
11.1.2 Luật chơi . . . 95
11.2 Thiết kế Game . . . 95
11.2.1 Biểu diễn bàn cờ . . . 95
11.2.2 Bố cục giao diện . . . 96
11.2.3 Sơ đồ luồng game . . . 97
11.3 Cài đặt Game . . . 97
11.3.1 Vòng lặp game chính . . . 97
11.3.2 Hàm chính (Tóm tắt) . . . 98
11.3.3 Thuật toán phát hiện thắng . . . 99
11.3.4 Đặt dấu . . . 99
11.3.5 Kiểm tra thắng . . . 99
11.3.6 Thuật toán phát hiện thắng . . . 100
11.3.7 Phần dữ liệu . . . 102
11.4 Testing Game . . . 102
11.4.1 Test Cases (Rút gọn) . . . 102
11.5 Kết luận chương . . . 103

12 MENU SYSTEM **104**
12.1 Giới thiệu Menu . . . 104
12.1.1 Chức năng . . . 104
12.1.2 Mục menu . . . 104
12.2 Thiết kế Menu . . . 105
12.2.1 Bố cục giao diện menu . . . 105
12.2.2 Sơ đồ luồng . . . 106
12.3 Cài đặt Menu . . . 106
12.3.1 Vòng lặp menu chính . . . 106
12.3.2 Vẽ khung menu . . . 107
12.3.3 Vẽ mục menu . . . 108
12.3.4 Làm nổi bật lựa chọn . . . 108
12.3.5 Hàm điều hướng . . . 109
12.3.6 Lấy lựa chọn menu . . . 110
12.3.7 Phần dữ liệu . . . 110
12.4 Enhanced Features . . . 110
12.4.1 Làm nổi bật màu sắc . . . 110
12.4.2 Hỗ trợ chuột (Tương lai) . . . 111

12.5 Testing Menu . . . 111
12.5.1 Test case . . . 111
12.6 Kết luận chương . . . 111

13 KEYBOARD UTILITIES **113**
13.1 Giới thiệu Keyboard Module . . . 113
13.1.1 Chức năng . . . 113
13.1.2 Mã quét bàn phím . . . 113
13.2 BIOS Keyboard Services . . . 114
13.2.1 Hàm INT 16h . . . 114
13.2.2 Phân loại phím . . . 114
13.3 Cài đặt Keyboard Functions . . . 114
13.3.1 Đọc ký tự (Blocking) . . . 114
13.3.2 Đọc dòng văn bản . . . 114
13.3.3 Kiểm tra phím (Non-blocking) . . . 116
13.3.4 Xóa buffer bàn phím . . . 117
13.3.5 Hàm tiện ích . . . 117
13.4 Key Detection . . . 117
13.4.1 Phát hiện phím mũi tên . . . 117
13.4.2 Có phải phím chức năng? . . . 118
13.4.3 Có thể in được? . . . 118
13.5 Advanced Functions . . . 119
13.6 Testing Keyboard Functions . . . 119
13.6.1 Test case . . . 119
13.7 Usage Examples . . . 119
13.7.1 Mẫu sử dụng thông thường . . . 119
13.8 Kết luận chương . . . 119

14 SYSTEM INTEGRATION & TESTING **121**
14.1 Tổng quan Hệ thống . . . 121
14.1.1 Kiến trúc tổng thể . . . 121
14.1.2 Phụ thuộc module . . . 121
14.2 Build System . . . 121
14.2.1 Makefile . . . 121
14.2.2 Script build . . . 122
14.3 Comprehensive Testing . . . 123
14.3.1 Kế hoạch test . . . 123
14.3.2 Kịch bản test tích hợp . . . 123
14.3.3 Test stress . . . 124
14.4 Performance Analysis . . . 124
14.4.1 Hiệu năng . . . 124
14.4.2 Thống kê code . . . 124
14.5 Deployment . . . 125
14.5.1 Nền tảng đã test . . . 125
14.5.2 Lỗi đã biết . . . 125

14.6 Kết luận chương . . . 125
14.6.1 Thành tựu đạt được . . . 125
14.6.2 Bài học kinh nghiệm . . . 126
14.6.3 Cải tiến tương lai . . . 126

15 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **127**
15.1 Tổng kết Dự án . . . 127
15.1.1 Mục tiêu đã đạt được . . . 127
15.1.2 Kết quả đạt được . . . 128
15.2 Đóng góp của từng thành viên . . . 128
15.2.1 Bảng tổng kết công việc . . . 128
15.2.2 Công nghệ và kỹ thuật đã phát triển . . . 128
15.3 Khó khăn và Giải pháp . . . 129
15.3.1 Challenges . . . 129
15.3.2 Bài học kinh nghiệm . . . 130
15.4 Hướng phát triển . . . 130
15.4.1 Short-term (1-3 tháng) . . . 130
15.4.2 Medium-term (3-6 tháng) . . . 131
15.4.3 Long-term (6-12 tháng) . . . 131
15.5 Kết luận cuối cùng . . . 132
15.5.1 Ý nghĩa của dự án . . . 132
15.5.2 Thông điệp . . . 132
15.5.3 Lời cảm ơn . . . 132
15.5.4 Tài liệu tham khảo . . . 132

TÀI LIỆU THAM KHẢO **134**

A PHỤ LỤC **135**
A.1 Cấu trúc Repository . . . 135
A.1.1 Makefile . . . 135
A.1.2 Script build . . . 136
A.2 Hướng dẫn sử dụng . . . 137
A.2.1 Yêu cầu hệ thống . . . 137
A.2.2 Cài đặt trên Ubuntu/Debian . . . 137
A.2.3 Clone và build . . . 138
A.2.4 Tạo USB bootable . . . 138
A.3 Mẹo Debug . . . 138
A.3.1 QEMU Monitor . . . 138
A.3.2 Debug bằng Print . . . 139
A.3.3 Kỹ thuật Breakpoint . . . 139
A.4 Tài liệu tham khảo bổ sung . . . 139
A.4.1 Website tham khảo . . . 139
A.4.2 Sách tham khảo . . . 140
A.4.3 Video hướng dẫn . . . 140
A.5 Glossary - Thuật ngữ . . . 140

A.6 Thông tin liên hệ 140

Danh sách hình vẽ

1.1 Kiến trúc tổng thể MiniOS v4.0 15
1.2 Bố trí bộ nhớ chi tiết của MiniOS 17

2.1 Cấu trúc Master Boot Record 21
2.2 Boot Screen của MiniOS hiển thị quá trình khởi động 24

4.1 Real Mode Memory Layout 38

5.1 Kernel module hierarchy 42

6.1 Calculator flowchart 51
6.2 Calculator UI hiển thị kết quả giải phương trình bậc 2 52

7.1 File buffer memory layout 58

9.1 Clock application flowchart 75

11.1 Tic Tac Toe game UI trong lúc chơi 96
11.2 Sơ đồ luồng game 97

12.1 Main menu UI với highlighted option 105
12.2 Sơ đồ luồng menu 106

Danh sách bảng

1.1 Phân công theo thành viên . . . 18
1.2 Công cụ phát triển . . . 18

2.1 Đặc tả Bootloader . . . 21
2.2 Bootloader test cases . . . 26

3.1 Lệnh terminal . . . 27
3.2 Hàm lệnh terminal . . . 31
3.3 Test case terminal . . . 32

4.1 VGA text mode colors . . . 36
4.2 Utilities test cases . . . 39

5.1 BIOS interrupts used in MiniOS . . . 46
5.2 Memory allocation . . . 47
5.3 Kernel integration tests . . . 47

7.1 File storage specification . . . 57
7.2 Di chuyển con trỏ bounds . . . 65
7.3 Editor test cases . . . 66

8.1 Các hàm xử lý chuỗi được triển khai . . . 68
8.2 Test case tiện ích chuỗi . . . 71
8.3 Độ phức tạp thời gian . . . 71

9.1 CMOS RTC registers . . . 74
9.2 Clock test cases . . . 78
9.3 CMOS RTC Register Layout . . . 79
9.4 Supported time formats . . . 84

10.1 Hàm ánh xạ thanh ghi RTC . . . 89
10.2 Test case tiện ích thời gian . . . 92

11.1 8 đường thẳng . . . 100
11.2 Kịch bản test chính . . . 102

12.1 Tùy chọn menu . . . 104
12.2 Test case menu . . . 111

13.1 Hàm BIOS INT 16h . . . 114

13.2 Hàm tiện ích bàn phím 117
13.3 Test case tiện ích bàn phím 119

14.1 Độ bao phủ test theo module 123
14.2 Thống kê code theo thành phần 124
14.3 Tương thích nền tảng 125

15.1 Các tiêu chí đạt được 128
15.2 Phân công và công nghệ phát triển 128

A.1 Yêu cầu phát triển 137
A.2 Bảng thuật ngữ quan trọng 140
A.3 Thông tin liên hệ nhóm 140

Chương 1

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Người thực hiện: Hoàng Tiến Đạt (Nhóm trưởng)

1.1 Giới thiệu

1.1.1 Bối cảnh

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc hiểu rõ về hệ điều hành - thành phần cốt lõi của mọi hệ thống máy tính - là vô cùng quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm ứng dụng, quản lý tài nguyên hệ thống và cung cấp môi trường để các chương trình có thể thực thi.

MiniOS là một dự án xây dựng hệ điều hành giáo dục 16-bit được phát triển hoàn toàn bằng ngôn ngữ Assembly (NASM), hoạt động ở chế độ Real Mode. Đây là một hệ điều hành đơn giản nhưng đầy đủ các thành phần cơ bản, được thiết kế với mục đích minh họa quy trình khởi động hệ thống, quản lý màn hình văn bản, và tổ chức kernel theo kiến trúc modular.

1.1.2 Mục tiêu dự án

Mục tiêu chung

Xây dựng một hệ điều hành 16-bit hoạt động ở Real Mode, có đầy đủ các chức năng cơ bản và giao diện người dùng thân thiện, nhằm mục đích giáo dục và nghiên cứu về hệ điều hành.

Mục tiêu cụ thể

1. **Bootloader (512 bytes):**
   - Tạo bootloader chuẩn MBR
   - Đọc kernel từ đĩa vào bộ nhớ (BIOS INT 13h)
   - Chuyển điều khiển sang kernel
2. **Kernel modular:**
   - Thiết kế kiến trúc dễ mở rộng

- Quản lý memory layout hợp lý
- Tích hợp 15 modules (core, utils, apps)

3. **Ứng dụng tích hợp (7 apps):**
   - Terminal với 6 lệnh cơ bản
   - Đồng hồ và lịch real-time
   - File editor (5 files trong RAM)
   - Trò chơi Tic Tac Toe
   - Calculator giải PT bậc 2
   - About screen và Reboot

1.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

1.2.1 Sơ đồ kiến trúc



Hình 1.1: Kiến trúc tổng thể MiniOS v4.0

1.2.2 Phân tích các tầng

Tầng phần cứng

- CPU x86 16-bit (Real Mode)
- RAM: Tối thiểu 640KB, sử dụng 42KB
- Disk: Floppy/CD-ROM/USB (boot device)
- Video: VGA Text Mode 80×25
- Keyboard: PS/2 hoặc USB (BIOS emulation)

Tầng BIOS

Cung cấp các dịch vụ cơ bản:

- `INT 10h`: Video services (clear, print, cursor)
- `INT 13h`: Disk services (read sectors)
- `INT 16h`: Keyboard services (read key)
- `INT 1Ah`: Time services (RTC)
- `INT 19h`: System reboot

Bootloader

- Kích thước: Đúng 512 bytes (MBR standard)
- Chức năng: Load 64 sectors kernel từ đĩa
- Địa chỉ: 0x7C00 (BIOS load address)
- Boot signature: 0x55AA (byte 510-511)

Kernel

- Entry point: 0x1000
- Kích thước: 28KB (55 sectors)
- Include 15 modules (core + utils + apps)
- Setup video mode, segments, stack

1.3 Bố trí bộ nhớ



Hình 1.2: Bố trí bộ nhớ chi tiết của MiniOS

1.4 Phân công công việc

1.4.1 Nguyên tắc phân công

Công việc được phân chia dựa trên:

- Sở thích và thế mạnh của từng thành viên
- Các công nghệ khác nhau để đa dạng hóa kiến thức
- Cân đối về khối lượng công việc
- Tính độc lập giữa các modules

1.4.2 Bảng phân công tóm tắt

Bảng 1.1: Phân công theo thành viên

Thành viên	**LOC**	**Modules**
Hoàng Tiến Đạt	600	Overview, Bootloader (lead), Kernel (lead), Utilities (lead), Calculator
Nguyễn Hữu Đăng Khoa	450	Editor, String, Kernel contributor
Nguyễn Đức Mạnh	400	Clock, Time, Utilities contributor
Phạm Văn Tuấn Kiệt	500	Game, Menu, Keyboard, Integration, Utilities contributor
Mầu Danh Chiến	150	Terminal, Conclusion
TỔNG	**2,350**	**15 files**

1.5 Công nghệ sử dụng

1.5.1 Phần mềm phát triển

Bảng 1.2: Công cụ phát triển

Công cụ	**Phiên bản**	**Mục đích**
NASM	2.15.05	Assembler
GNU Make	4.3	Build automation
QEMU	6.2.0	Emulator/Testing
genisoimage	1.1.11	Tạo ISO bootable
Git	2.34.1	Version control
VS Code	1.85	IDE
Ubuntu WSL2	22.04 LTS	Dev environment

1.5.2 Môi trường kiểm thử

- **Emulator:** QEMU, VirtualBox 7.0, VMware 17.0
- **Real Hardware:** Intel Core i5-8250U, boot từ USB
- **Platform:** x86/x86-64 với BIOS Legacy mode

1.6 Phạm vi và giới hạn

1.6.1 Phạm vi thực hiện

- Hệ điều hành 16-bit Real Mode
- Bootloader chuẩn MBR (512 bytes)
- Kernel modular (28KB)
- 7 ứng dụng tích hợp

- RAM filesystem (5 files)
- BIOS interrupts only

1.6.2 Giới hạn

- Chỉ Real Mode (không có Protected/Long Mode)
- Không có multitasking/multithreading
- Không có virtual memory
- Không có persistent filesystem
- Giới hạn 1MB RAM
- Không có driver cho thiết bị hiện đại
- Phụ thuộc BIOS (không chạy UEFI)

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức theo từng thành viên để dễ phân công viết và đánh giá:

- **Chương 1:** Tổng quan (Hoàng Tiến Đạt - Nhóm trưởng)
- **Chương 2:** Bootloader (Team: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt) — leader: Hoàng Tiến Đạt
- **Chương 3:** Terminal (Mầu Danh Chiến)
- **Chương 4:** Utilities (Team: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt) — leader: Hoàng Tiến Đạt
- **Chương 5:** Kernel (Team: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt) — leader: Hoàng Tiến Đạt
- **Chương 6:** Calculator (Hoàng Tiến Đạt)
- **Chương 7-8:** Editor, String (Nguyễn Hữu Đăng Khoa)
- **Chương 9-10:** Clock, Time (Nguyễn Đức Mạnh)
- **Chương 11-13:** Game, Menu, Keyboard (Phạm Văn Tuấn Kiệt)
- **Chương 14:** Integration (Phạm Văn Tuấn Kiệt)
- **Chương 15:** Conclusion (Mầu Danh Chiến)

Chương 2

BOOTLOADER VÀ BOOT SCREEN

Người thực hiện: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt

Phân chia công việc

- **Hoàng Tiến Đạt**: Thiết kế tổng thể bootloader, viết mã khởi động chính, xử lý phân vùng boot và tối ưu hóa mã.
- **Nguyễn Đức Mạnh**: Giao tiếp phần cứng (disk I/O, xử lý tín hiệu), kiểm thử trên nhiều môi trường (QEMU, VDI).
- **Nguyễn Hữu Đăng Khoa**: Xử lý lỗi, kiểm tra tính hợp lệ của boot sector, bổ sung chú thích kỹ thuật và kiểm tra biên dịch.
- **Phạm Văn Tuấn Kiệt**: Viết kịch bản kiểm thử, mô phỏng các tình huống lỗi, hỗ trợ test và báo cáo kết quả.

2.1 Giới thiệu về Bootloader

2.1.1 Khái niệm

Bootloader là chương trình đầu tiên được thực thi khi máy tính khởi động. Nó có nhiệm vụ:

- Được BIOS load từ sector đầu tiên của thiết bị boot
- Khởi tạo môi trường cơ bản (segments, stack)
- Đọc kernel từ đĩa vào bộ nhớ
- Chuyển quyền điều khiển cho kernel

2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật

Bảng 2.1: Đặc tả Bootloader

Tiêu chí	**Yêu cầu**
Kích thước	Đúng 512 bytes (1 sector)
Địa chỉ load	0x7C00 (do BIOS quy định)
Boot signature	0x55AA tại offset 510-511
Chức năng	Load 64 sectors kernel từ đĩa vào 0x1000
BIOS services	INT 13h (disk I/O), INT 10h (video)
Xử lý lỗi	Detect và báo lỗi disk read

2.2 Thiết kế Bootloader

2.2.1 Boot Flow

Boot sequence: BIOS loads MBR @ 0x7C00 → Setup segments/stack → Reset disk → Read 64 sectors to 0x1000 → Jump to kernel.

2.2.2 Master Boot Record (MBR) Structure



Hình 2.1: Cấu trúc Master Boot Record

2.3 Cài đặt Bootloader

2.3.1 Setup môi trường ban đầu

```
[caption={Segment va Stack initialization}]
[BITS 16]               ; 16-bit Real Mode
```

```
[ORG 0x7C00]            ; BIOS loads bootloader here

start:
    ; Setup segment registers to 0 for DS/ES/SS consistency
    xor ax, ax
    mov ds, ax          ; Data segment = 0
    mov es, ax          ; Extra segment = 0
    mov ss, ax          ; Stack segment = 0
    mov sp, 0x7C00      ; Stack grows downward from boot sector

    ; Save boot drive number (BIOS sets DL)
    mov [boot_drive], dl
```

Giải thích:

- `[BITS 16]`: Chế độ 16-bit Real Mode
- `[ORG 0x7C00]`: BIOS load bootloader tại địa chỉ này
- `XOR AX, AX`: Cách nhanh để set AX = 0 (2 bytes thay vì MOV AX, 0 - 3 bytes)
- `SP = 0x7C00`: Stack grows down từ 0x7C00
- `[boot_drive], dl`: Lưu drive number do BIOS cung cấp

2.3.2 BIOS Services

Print string: INT 10h AH=0Eh - teletype output

Disk reset: INT 13h AH=00h - reset controller

Read sectors: INT 13h AH=02h - CHS addressing

2.3.3 Kernel Loading

```
[caption={Load 64 sectors to 0x1000}]
    ; Reset disk (INT 13h AH=00h)
    mov ah, 0x00
    mov dl, [boot_drive]  ; Use drive number from BIOS
    int 0x13

    ; Read kernel using INT 13h AH=02h (Read Sectors)
    ; CHS Parameters:
    ;   CH = cylinder, DH = head, CL = sector (bit 5..0), DL = drive
    ;   AL = number of sectors to read, ES:BX = destination
    mov ah, 0x02          ; Read sectors function
    mov al, 64            ; Read 64 sectors (~32KB kernel)
    mov ch, 0             ; Cylinder 0
    mov cl, 2             ; Starting sector = 2 (sector 1 is boot)
    mov dh, 0             ; Head 0
    mov dl, [boot_drive]  ; Use drive number from BIOS
    mov bx, 0x1000        ; Load address = 0000:1000h
    int 0x13
```

```

    jc disk_error   ; Jump if carry flag is set (error)

    ; Jump to kernel (keep screen clean, no more printing)
    jmp 0x0000:0x1000  ; Far jump to loaded kernel

disk_error:
    mov si, error_msg
    call print_string
    jmp $           ; Infinite loop
```

CHS Addressing:

- `CH`: Cylinder (track) number
- `CL`: Sector number (1-based!)
- `DH`: Head number
- `DL`: Drive number (0x00 hoặc 0x80)

2.3.4 Print String Function

```
[caption={Print string using BIOS teletype}]
; In chuoi bang BIOS teletype (INT 10h AH=0Eh)
; Input: SI = con tro den chuoi ket thuc bang 0
print_string:
    pusha
.loop:
    lodsb           ; Load byte from SI into AL
    or al, al       ; Check if zero (end of string)
    jz .done
    mov ah, 0x0E    ; BIOS teletype output
    mov bh, 0       ; Page 0
    int 0x10        ; BIOS video interrupt
    jmp .loop
.done:
    popa
    ret
```

2.3.5 Data và Boot Signature

```
[caption={Bootloader data section}]
; Data
welcome_msg:    db '================================', 13, 10
                db '     Mini OS Bootloader v4.0    ', 13, 10
                db '================================', 13, 10, 0
loading_msg:    db 'Loading kernel...', 13, 10, 0
error_msg:      db 'ERROR: Disk read failed!', 13, 10, 0

; Boot drive number (saved from BIOS DL register)
boot_drive:     db 0
```

```

; Padding to 510 bytes
times 510-($-$$) db 0

; Boot signature (REQUIRED!)
dw 0xAA55               ; Little-endian: 0x55 0xAA
```

Lưu ý quan trọng:

- `times 510-($-$$) db 0`: Padding đến byte 510
- `0xAA55`: BIOS check 2 bytes này để xác định bootable
- Nếu thiếu hoặc sai signature → BIOS sẽ không boot!

2.4 Boot Screen

2.4.1 Yêu cầu

Boot screen hiển thị sau khi kernel được load, gồm:

- Logo ASCII art của MiniOS
- Thông tin phiên bản
- Progress bar giả lập
- Thông tin nhóm phát triển
- "Press any key to continue..."

2.4.2 Thiết kế màn hình

```
                    ========================================
                              MiniOS v4.0 Loading
                    ========================================

                              Bootloader: OK
                             Kernel Load: OK
                            Hardware Init: OK
                             System Ready: OK

                           Loading main menu...

                         Press any key to continue

                       Operating Systems Course - 2025
```

Hình 2.2: Boot Screen của MiniOS hiển thị quá trình khởi động

2.4.3 Boot Screen

```
[caption={Display MiniOS boot screen}]
boot_screen:
    call clear_screen
    call print_logo      ; ASCII art "MiniOS"
    call print_info      ; Version, team info
    call show_progress   ; Loading bar animation
    call wait_keypress   ; Press any key to continue
    ret
```

2.4.4 Visual Elements

Progress bar: 40-char animated loading with block characters ( )

Colors: Title (yellow), progress (green), prompt (cyan) mov si, percent$_1$00$callprint_string$

ret

micro$_delay : pushcxmovcx, 0x8000.delay_loop : noploop.delay_looppopcxret$

2.4.5 Data cho Boot Screen

```
[caption={Boot screen strings}]
; Logo (ASCII Art)
logo_line1 db '  __  __ _       _  ___  ____  ', 0
logo_line2 db ' |  \/  (_)     (_)/ _ \/ ___| ', 0
logo_line3 db ' | |\/| | |_ __  _| | | \___ \ ', 0
logo_line4 db ' | |  | | | `_ \| | |_| |___) |', 0
logo_line5 db ' |_|  |_|_|_| |_|_|\___/|____/ ', 0

; Titles
title_minios db 'MiniOS v4.0', 0
version_text db '16-bit Educational OS', 0

; Progress
loading_text db 'Loading kernel: [', 0
percent_100 db ' 100%', 0

; Team info
team_info db 'Developed by Nhom 15 - Phenikaa University', 13, 10
          db 'Operating Systems Course - 2025', 0

press_key_msg db 'Press any key to continue...', 0
```

2.5 Testing và Debugging

2.5.1 Test Cases

Bảng 2.2: Bootloader test cases

ID	Test Case	Expected Result	Status
TC01	Boot từ ISO	Load kernel thành công	PASS
TC02	Boot từ USB	Load kernel thành công	PASS
TC03	Boot signature sai	BIOS không boot	PASS
TC04	Disk error	Hiển thị error msg	PASS
TC05	Read error	Hiển thị error msg	PASS

2.5.2 Common Issues

- **Boot signature sai:** Đảm bảo byte 510-511 là 0x55 0xAA
- **Stack collision:** Đừng đặt SP quá thấp, tránh ghi đè code
- **Sector numbering:** Sector bắt đầu từ 1, không phải 0!
- **Drive number:** BIOS set DL, phải save ngay đầu

2.6 Kết luận chương

Chương này đã trình bày:

- Thiết kế và cài đặt bootloader 512 bytes
- Sử dụng BIOS INT 10h (video) và INT 13h (disk)
- Đọc kernel từ đĩa sử dụng CHS addressing
- Boot screen với logo và progress bar
- Testing và debugging techniques

Kết quả: Bootloader hoạt động ổn định trên QEMU, VirtualBox, VMware và hardware thật.

Chương 3

TERMINAL APPLICATION

Người thực hiện: Mầu Danh Chiến

3.1 Giới thiệu Terminal

Terminal là ứng dụng command-line interface cung cấp giao diện tương tác với hệ thống. Đây là một trong những ứng dụng cốt lõi của MiniOS.

3.1.1 Chức năng

- Command prompt với input buffer
- Parsing và thực thi lệnh
- Hỗ trợ 6 built-in commands
- Error handling và help system

3.1.2 Danh sách lệnh

Bảng 3.1: Lệnh terminal

Lệnh	**Tham số**	**Mô tả**
`help`	-	Hiển thị danh sách lệnh
`clear`	-	Xóa màn hình terminal
`time`	-	Hiển thị thời gian hiện tại từ RTC
`date`	-	Hiển thị ngày tháng năm
`ver`	-	Hiển thị phiên bản MiniOS
`exit`	-	Thoát terminal, quay về menu

3.2 Thiết kế Terminal

3.2.1 Luồng xử lý Terminal

Main loop: Print prompt → Read input → Parse command → Execute or show error → Repeat until "exit"

3.2.2 Phân tích lệnh

Commands parsed using string comparison with built-in command table. *2. Chọn Terminal từ menu*
3. Gõ lệnh "help"
4. Chụp màn hình

3.3 Cài đặt Terminal

3.3.1 Vòng lặp chính

```
[caption={terminal.asm - Vong lap chinh}]
run_terminal:
    call clear_screen           ; Clear screen before starting
    call draw_header           ; Draw header "TERMINAL" at top

    ; Set cursor at line 2, column 2
    mov dh, 2                  ; dh = row number
    mov dl, 2                  ; dl = column number
    call set_cursor            ; Call set cursor function

    ; Print welcome message in cyan (0x0B)
    mov si, term_welcome       ; si points to welcome string
    mov bl, 0x0B              ; bl = text color (cyan)
    call print_colored         ; Print colored string

    ; Set cursor line 3, column 2 for help text
    mov dh, 3
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, term_help          ; si points to help string
    call print_string          ; Print normal string

    mov byte [current_line], 5 ; Start input from line 5

.term_loop:
    ; Print command prompt "$ "
    mov dh, [current_line]     ; Get current line from variable
    mov dl, 2                  ; Column 2
    call set_cursor
    mov si, term_prompt        ; si = "$ "
    mov bl, 0x0E              ; Yellow color for prompt
    call print_colored

    ; Read command from keyboard
    call read_line            ; Read input to input_buffer

    ; Increment line for next input
    inc byte [current_line]

    ; Check user command
    ; Compare with "help" command
    mov si, input_buffer      ; si = command just entered
```

```
    mov di, cmd_help          ; di = string "help"
    call strcmp               ; Compare 2 strings, ax=0 if equal
    test ax, ax               ; Check result
    jz .show_help            ; Jump if ax=0 (command is "help")

    ; Compare with "clear" command
    mov si, input_buffer
    mov di, cmd_clear
    call strcmp
    test ax, ax               ; Check comparison result
    jz .clear_term           ; Jump if command is "clear"

    ; Compare with "time" command
    mov si, input_buffer
    mov di, cmd_time
    call strcmp
    test ax, ax
    jz .show_time

    ; Compare with "exit" command
    mov si, input_buffer
    mov di, cmd_exit
    call strcmp
    test ax, ax
    jz .exit_terminal

    ; Lenh khong hop le - hien thi thong bao loi
    mov dh, [current_line]   ; Lay dong hien tai
    mov dl, 2                ; Cot 2
    call set_cursor
    mov si, term_unknown     ; "Lenh khong ton tai"
    call print_string
    inc byte [current_line]  ; Tang dong

    ; Kiem tra xem man hinh da day chua (dong 24)
    cmp byte [current_line], 24  ; So sanh voi dong cuoi
    jl .term_loop               ; Neu < 24 thi tiep tuc

    ; Man hinh day - xoa va bat dau lai tu dong 5
    mov byte [current_line], 5
    call clear_screen
    call draw_header
    jmp .term_loop

.show_help:
    ; Hien thi danh sach lenh
    mov dh, [current_line]
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, term_help_text   ; Chuoi help
    call print_string
    inc byte [current_line]
    jmp .term_loop          ; Quay lai vong lap chinh

.clear_term:
    ; Xoa man hinh terminal
```

```
    call clear_screen
    call draw_header
    mov byte [current_line], 5  ; Reset ve dong 5
    jmp .term_loop

.show_time:
    ; Hien thi gio hien tai
    mov dh, [current_line]
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, time_label      ; In "Gio: "
    call print_string
    call get_time_string    ; Lay gio tu BIOS vao time_buffer
    mov si, time_buffer     ; In gio (HH:MM:SS)
    call print_string
    inc byte [current_line]
    jmp .term_loop

.show_date:
    ; Hien thi ngay hien tai
    mov dh, [current_line]
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, date_label      ; In "Ngay: "
    call print_string
    call get_date_string    ; Lay ngay tu BIOS vao date_buffer
    mov si, date_buffer     ; In ngay (DD/MM/YYYY)
    call print_string
    inc byte [current_line]
    jmp .term_loop

.show_version:
    ; Hien thi phien ban he thong
    mov dh, [current_line]
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, version_msg     ; "MiniOS v4.0"
    call print_string
    inc byte [current_line]
    jmp .term_loop

.exit_term:
    ; Thoat terminal, quay ve menu
    ret
```

3.3.2 Terminal Data Section

```
[caption={Chuoi va bien cho terminal}]
; Terminal prompts and messages
term_welcome:   db 'Welcome to MiniOS Terminal!', 0
term_help:      db 'Type "help" for available commands', 0
term_prompt:    db '$ ', 0
term_unknown:   db 'Unknown command. Type "help" for help.', 0

```

```
; Commands
cmd_help:       db 'help', 0
cmd_clear:      db 'clear', 0
cmd_time:       db 'time', 0
cmd_date:       db 'date', 0
cmd_ver:        db 'ver', 0
cmd_exit:       db 'exit', 0

; Labels
time_label:     db 'Time: ', 0
date_label:     db 'Date: ', 0
version_msg:    db 'MiniOS v4.0 - Educational OS', 0

; Help text
term_help_text: db 'Commands: help, clear, time, date, ver, exit', 0

; Variables
current_line:   db 5        ; Current terminal line
input_buffer:   times 80 db 0   ; Input buffer
```

3.3.3 Cài đặt lệnh

Bảng 3.2: Hàm lệnh terminal

Command	Implementation
`time`	Read RTC registers (04h/02h/00h), format HH:MM:SS
`date`	Read RTC registers (07h/08h/09h), format DD/MM/YY
`ver`	Display "MiniOS v4.0" and build info
`clear`	Clear screen using BIOS INT 10h
`help`	Print available commands list
`exit`	Set exit flag, return to menu

3.3.4 Phần dữ liệu

```
[caption={Bien terminal}]
; Banner
term_banner db '================================', 13, 10
            db '    MiniOS Terminal v1.0', 13, 10
            db '================================', 13, 10
            db 'Type "help" for commands', 0

; Prompt
prompt db '> ', 0

; Command strings
cmd_help db 'help', 0
cmd_clear db 'clear', 0
cmd_time db 'time', 0
cmd_date db 'date', 0
cmd_ver db 'ver', 0
```

```
cmd_exit db 'exit', 0

; Messages
msg_unknown db 'Unknown command. Type "help".', 13, 10, 0

; Input buffer
input_buffer times 64 db 0

; Exit flag
exit_flag db 0
```

3.4 Testing Terminal

3.4.1 Test case

Bảng 3.3: Test case terminal

ID	Test Case	Expected Result	Status
TC06	Gõ "help"	Hiển thị danh sách lệnh	PASS
TC07	Gõ "clear"	Xóa màn hình	PASS
TC08	Gõ "time"	Hiển thị HH:MM:SS	PASS
TC09	Gõ "date"	Hiển thị DD/MM/YY	PASS
TC10	Gõ "ver"	Hiển thị version info	PASS
TC11	Gõ "exit"	Quay về menu	PASS
TC12	Lệnh không tồn tại	Error message	PASS
TC13	Backspace	Xóa ký tự	PASS
TC14	Buffer đầy (64 chars)	Không nhận thêm	PASS

3.5 Kết luận chương

Terminal application cung cấp:

- Command-line interface đầy đủ
- 6 built-in commands
- Input handling với backspace
- RTC integration (time/date)
- Error handling

Đánh giá: Terminal hoạt động ổn định, dễ mở rộng thêm lệnh mới.

Chương 4

SCREEN & UTILITY MODULES

Người thực hiện: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt

Phân chia công việc

- **Hoàng Tiến Đạt**: Tối ưu hóa hiệu năng các hàm utilities, cải tiến quản lý bộ nhớ tạm và đảm bảo tương thích toàn hệ thống.
- **Nguyễn Đức Mạnh**: Xây dựng các hàm giao tiếp màn hình (screen.asm), xử lý nhập xuất cơ bản và kiểm thử phần cứng liên quan.
- **Nguyễn Hữu Đăng Khoa**: Phát triển các thuật toán xử lý chuỗi, kiểm tra tính đúng đắn và biên dịch của các hàm tiện ích.
- **Phạm Văn Tuấn Kiệt**: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng utilities, xây dựng kịch bản kiểm thử và hỗ trợ kiểm thử thực tế.

4.1 Giới thiệu Utilities

Module utilities cung cấp các hàm tiện ích cơ bản cho toàn hệ thống, bao gồm screen manipulation, cursor control, và data management.

4.1.1 Các module chính

- **screen.asm**: Clear screen, set cursor, print functions
- **data.asm**: Kernel variables và shared data
- **boot.asm**: Boot screen display

4.2 Screen Utilities

4.2.1 Clear Screen

```
[caption={Clear screen using video mode reset}]
clear_screen:
    ; Xoa toan bo man hinh
    ; Su dung: INT 10h, AH=00h (Set video mode)
    mov ah, 0x00            ; Chuc nang 00h: dat che do video
    mov al, 0x03            ; Che do 03h: Text mode 80x25
    int 0x10               ; Goi BIOS interrupt 10h (Video)
    ret                    ; Quay ve
```

Giải thích:

- `AH = 0x00`: Set video mode
- `AL = 0x03`: Text mode 80×25, 16 colors
- Reset video mode tự động clear screen và reset cursor về (0,0)
- Đơn giản và hiệu quả hơn scroll window

4.2.2 Set Cursor Position

```
[caption={Move cursor to specific position}]
set_cursor:
    ; Dat vi tri con tro
    ; Input: DH = so dong (row), DL = so cot (column)
    ; Vi du: DH=5, DL=10 nghia la dong 5, cot 10
    mov ah, 0x02           ; Chuc nang 02h: Set cursor position
    mov bh, 0x00           ; BH = page number (trang 0)
    int 0x10              ; Goi BIOS
    ret
```

4.2.3 Get Cursor Position

```
[caption={Read current cursor position}]
get_cursor:
    ; Output: DH = row, DL = col
    push ax
    push bx

    mov ah, 0x03        ; Function: Get cursor position
    mov bh, 0x00        ; Page number
    int 0x10            ; Returns DH=row, DL=col

    pop bx
    pop ax
    ret
```

4.2.4 Print Character

```
[caption={Print single character at cursor}]
print_char:
    ; Input: AL = character to print
    push ax
    push bx

    mov ah, 0x0E        ; Teletype output
    mov bh, 0x00        ; Page number
    mov bl, 0x07        ; Text attribute
    int 0x10

    pop bx
    pop ax
    ret
```

4.2.5 Print Colored String

```
[caption={Print string with custom color}]
print_colored:
    ; In chuoi co mau
    ; Input: SI = chuoi, BL = ma mau
    ; Ma mau: 0x07=gray, 0x0E=yellow, 0x0C=red, 0x0A=green
    pusha
.loop:
    lodsb               ; Lay ky tu tu SI
    cmp al, 0           ; Kiem tra ket thuc chuoi
    je .done

    ; In ky tu voi mau
    mov ah, 0x09        ; Chuc nang 09h: Write char with attribute
    mov bh, 0x00        ; Page 0
    mov cx, 1           ; CX = so lan lap (1 ky tu)
    int 0x10

    ; Lay vi tri con tro hien tai
    mov ah, 0x03        ; Chuc nang 03h: Get cursor position
    mov bh, 0x00
    int 0x10            ; Ket qua: DH=row, DL=column

    ; Di chuyen con tro sang phai 1 cot
    inc dl              ; Tang cot
    mov ah, 0x02        ; Set cursor position
    int 0x10
    jmp .loop
.done:
    popa
    ret
```

Giải thích:

- `AH = 0x09`: Write character with attribute (color)
- `BL`: Color attribute (foreground + background)

- `CX = 1`: Print 1 character
- Phải manually move cursor sau mỗi ký tự (không tự động như teletype)
- Sử dụng AH=03h để get cursor position, inc DL, rồi AH=02h để set lại

Color Attributes (4-bit):

Bảng 4.1: VGA text mode colors

Value	Color	Value	Color
0x0	Black	0x8	Dark Gray
0x1	Blue	0x9	Light Blue
0x2	Green	0xA	Light Green
0x3	Cyan	0xB	Light Cyan
0x4	Red	0xC	Light Red
0x5	Magenta	0xD	Light Magenta
0x6	Brown	0xE	Yellow
0x7	Light Gray	0xF	White

`BL = (Background << 4) | Foreground`

Example: `0x1F = Blue background, White text`

4.2.6 Newline Function

```
[caption={Print carriage return + line feed}]
newline:
    push ax

    mov al, 13          ; CR (Carriage Return)
    call print_char

    mov al, 10          ; LF (Line Feed)
    call print_char

    pop ax
    ret
```

4.3 Data Management

4.3.1 Kernel Data Section

```
[caption={data.asm - Shared variables}]
; System info
os_name db 'MiniOS', 0
os_version db 'v4.0', 0
os_build db '2025-01-15', 0

; Team info
```

```
team_name db 'Nhom 15', 0
university db 'Phenikaa University', 0

; Boot drive
boot_drive db 0

; Editor file buffer (5 files x 336 bytes)
file_buffer times 1680 db 0

; Current file index (0-4)
current_file db 0

; Calculator variables
calc_a dw 0         ; Coefficient a
calc_b dw 0         ; Coefficient b
calc_c dw 0         ; Coefficient c
calc_result times 32 db 0

; Clock variables
time_hours db 0
time_minutes db 0
time_seconds db 0
date_day db 0
date_month db 0
date_year db 0

; Game state (Tic Tac Toe)
game_board times 9 db 0  ; 0=empty, 1=X, 2=O
game_turn db 1           ; 1=player X, 2=player O
game_over db 0           ; 0=playing, 1=game over

; Menu selection
menu_selection db 0      ; Current menu item (0-7)
```

4.3.2 Memory Map



Hình 4.1: Real Mode Memory Layout

4.4 Boot Screen Implementation

4.4.1 ASCII Logo

```
[caption={boot.asm - ASCII art logo}]
boot_screen:
    call clear_screen

    ; Center the logo
    mov dh, 3
    mov dl, 15
    call set_cursor

    ; Print each line of logo
    mov si, logo_line1
    call print_string
    call newline
```

```
    mov dh, 4
    mov dl, 15
    call set_cursor
    mov si, logo_line2
    call print_string
    call newline

    ; ... (repeat for all lines)

    ; Print colored title
    mov dh, 9
    mov dl, 30
    call set_cursor
    mov si, title
    mov bl, 0x0E        ; Yellow
    call print_colored

    ret

; Logo data
logo_line1 db '  __  __ _       _  ___  ____  ', 0
logo_line2 db ' |  \/  (_)     (_)/ _ \/ ___| ', 0
logo_line3 db ' | |\/| | |_ __  _| | | \___ \ ', 0
logo_line4 db ' | |  | | | `_ \| | |_| |___) |', 0
logo_line5 db ' |_|  |_|_|_| |_|_|\___/|____/ ', 0

title db 'Welcome to MiniOS v4.0', 0
```

4.5 Testing Utilities

4.5.1 Test Cases

Bảng 4.2: Utilities test cases

ID	Test Case	Expected Result	Status
TC15	Clear screen	Màn hình trống	PASS
TC16	Set cursor (10,20)	Cursor tại đúng vị trí	PASS
TC17	Print colored text	Hiển thị đúng màu	PASS
TC18	Get cursor	Trả về vị trí đúng	PASS
TC19	Newline	CR + LF	PASS
TC20	Boot screen logo	Hiển thị logo đẹp	PASS

4.6 Kết luận chương

Utilities module cung cấp:

- Screen manipulation functions

- Cursor control (get/set position)
- Color text support
- Shared data management
- Boot screen with ASCII logo

Vai trò: Các hàm utility này được sử dụng bởi tất cả modules khác trong kernel, tạo nền tảng cho UI của hệ thống.

Chương 5

KERNEL ARCHITECTURE

Người thực hiện: Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phạm Văn Tuấn Kiệt

Phân chia công việc

- **Hoàng Tiến Đạt**: Thiết kế kiến trúc kernel, quản lý bộ nhớ, định hướng thiết kế và đảm nhiệm vai trò leader cho phần collaborative.
- **Nguyễn Đức Mạnh**: Tích hợp các module, kiểm thử hiệu năng và tối ưu hóa giao tiếp giữa các thành phần.
- **Nguyễn Hữu Đăng Khoa**: Xây dựng các hàm hệ thống, xử lý ngắt và phát triển API nội bộ cho các ứng dụng.
- **Phạm Văn Tuấn Kiệt**: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng kernel, kiểm thử các trường hợp đặc biệt và hỗ trợ phát hiện/sửa lỗi.

5.1 Giới thiệu Kernel

Kernel là thành phần trung tâm của MiniOS, chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên hệ thống và điều phối các module/ứng dụng.

5.1.1 Vai trò của Kernel

- Entry point sau khi bootloader load
- Khởi tạo môi trường kernel (segments, interrupts)
- Load và quản lý các module (core, utils, apps)
- Cung cấp main menu cho user
- Dispatch các ứng dụng theo lựa chọn

5.1.2 Kiến trúc Modular



Hình 5.1: Kernel module hierarchy

5.2 Thiết kế Kernel

5.2.1 Kernel Entry Point

```
[caption={kernel.asm - Entry point}]
[BITS 16]
[ORG 0x1000]            ; Bootloader loads kernel here

kernel_entry:
    ; Setup segments
    cli
    xor ax, ax
    mov ds, ax
    mov es, ax
    mov ss, ax
    mov sp, 0x9000      ; Stack at 0x9000
    sti

    ; Display boot screen
    call boot_screen

    ; Main kernel loop
kernel_main:
    ; Display menu
    call display_menu

```

```
    ; Get user selection
    call get_menu_selection

    ; Dispatch to appropriate app
    call dispatch_app

    ; Loop forever
    jmp kernel_main
```

5.2.2 Module Loading Strategy

MiniOS sử dụng static linking - tất cả modules được compile cùng nhau thành một kernel binary.

Ưu điểm:

- Đơn giản, không cần dynamic loader
- Fast execution (no runtime linking)
- Toàn bộ code nằm trong memory

Nhược điểm:

- Kernel size lớn (32KB)
- Không thể load/unload modules runtime
- Rebuild khi thay đổi bất kỳ module nào

5.2.3 Application Dispatcher

```
[caption={Dispatch ung dung theo menu selection}]
dispatch_app:
    ; Get menu selection
    mov al, [menu_selection]

    cmp al, 0
    je .terminal

    cmp al, 1
    je .clock

    cmp al, 2
    je .editor

    cmp al, 3
    je .game

    cmp al, 4
    je .calculator

    cmp al, 5
```

```
    je .about

    cmp al, 6
    je .reboot

    ; Default: do nothing
    ret

.terminal:
    call terminal
    ret

.clock:
    call clock_app
    ret

.editor:
    call editor_app
    ret

.game:
    call game_app
    ret

.calculator:
    call calculator_app
    ret

.about:
    call about_app
    ret

.reboot:
    call reboot_system
    ret
```

5.3 Cài đặt Kernel

5.3.1 File Structure

```
kernel/
├── kernel.asm          # Main kernel file
├── core/
│   ├── boot.asm        # Boot screen
│   ├── menu.asm        # Main menu
│   └── data.asm        # Shared data
├── utils/
│   ├── screen.asm      # Screen utilities
│   ├── keyboard.asm    # Keyboard input
│   ├── string.asm      # String functions
```

```
│   └── time.asm        # RTC functions
└── apps/
    ├── terminal.asm    # Terminal app
    ├── clock.asm       # Clock app
    ├── editor.asm      # File editor
    ├── game.asm        # Tic Tac Toe
    ├── calculator.asm  # Quadratic solver
    ├── about.asm       # About screen
    └── reboot.asm      # Reboot function
```

5.3.2 Kernel Compilation

```
[language=bash, caption={Build kernel binary}]
# Assemble all files into one kernel binary
nasm -f bin kernel/kernel.asm -o build/kernel.bin

# Check kernel size
ls -lh build/kernel.bin
# Should be < 64 sectors (32KB)

# Write to ISO
dd if=boot/boot.bin of=minios.iso bs=512 count=1
dd if=build/kernel.bin of=minios.iso bs=512 seek=1
```

5.3.3 Include Directives

```
[caption={kernel.asm includes}]
[BITS 16]
[ORG 0x1000]

; ============ CORE MODULES ============
%include "kernel/core/boot.asm"
%include "kernel/core/menu.asm"
%include "kernel/core/data.asm"

; ============ UTILITIES ============
%include "kernel/utils/screen.asm"
%include "kernel/utils/keyboard.asm"
%include "kernel/utils/string.asm"
%include "kernel/utils/time.asm"

; ============ APPLICATIONS ============
%include "kernel/apps/terminal.asm"
%include "kernel/apps/clock.asm"
%include "kernel/apps/editor.asm"
%include "kernel/apps/game.asm"
%include "kernel/apps/calculator.asm"
%include "kernel/apps/about.asm"
%include "kernel/apps/reboot.asm"

```

```
; ============ KERNEL ENTRY ============
kernel_entry:
    ; ... (code nhu tren)
```

5.4 Interrupt Handling

5.4.1 BIOS Interrupts

MiniOS sử dụng BIOS interrupts để tương tác với hardware:

Bảng 5.1: BIOS interrupts used in MiniOS

Interrupt	**Service**	**Usage**
INT 10h	Video	Clear screen, cursor, print text
INT 13h	Disk	Load kernel từ bootloader
INT 16h	Keyboard	Read keypress, check buffer
INT 1Ah	RTC	Read time/date từ CMOS
INT 19h	Reboot	System reboot

5.4.2 Custom Interrupt Handlers

Trong phiên bản này, MiniOS chưa implement custom interrupt handlers (keyboard IRQ, timer IRQ). Vẫn rely 100% on BIOS.

Future work:

- Setup IDT (Interrupt Descriptor Table)
- Keyboard IRQ handler (IRQ1)
- Timer IRQ handler (IRQ0)
- Switch to Protected Mode

5.5 Memory Management

5.5.1 Fixed Memory Layout

Bảng 5.2: Memory allocation

Address	**Size**	**Usage**
0x0000 - 0x03FF	1KB	Interrupt Vector Table
0x0400 - 0x04FF	256B	BIOS Data Area
0x0500 - 0x7BFF	30KB	Free
0x7C00 - 0x7DFF	512B	Bootloader
0x7E00 - 0x0FFF	2KB	Free
0x1000 - 0x8FFF	32KB	**Kernel**
0x9000 - 0x9FFF	4KB	Stack
0xA000 - 0xA68F	1680B	File buffer (5×336)
0xB8000 - 0xBFFFF	32KB	Video RAM (text mode)

5.5.2 No Dynamic Allocation

MiniOS không có heap allocator (malloc/free). Tất cả memory được allocated statically.

Reasons:

- Simplicity (educational OS)
- Predictable memory usage
- No fragmentation issues
- Fixed-size data structures

5.6 Testing Kernel

5.6.1 Test Cases

Bảng 5.3: Kernel integration tests

ID	**Test Case**	**Expected Result**	**Status**
TC21	Kernel entry	Boot screen hiển thị	PASS
TC22	Menu display	7 options hiển thị	PASS
TC23	App dispatch	Chạy đúng app	PASS
TC24	Return to menu	Menu hiển thị lại	PASS
TC25	Kernel size	$<$ 32KB	PASS
TC26	All modules load	No errors	PASS

5.7 Kết luận chương

Kernel của MiniOS:

- Modular architecture với 15 files
- Static linking cho simplicity
- BIOS-based interrupt handling
- Fixed memory layout (0x1000 - 0x8FFF)
- Application dispatcher với menu
- Total 2,350 lines Assembly code

Đánh giá: Kernel đơn giản nhưng đầy đủ chức năng cho mục đích giáo dục. Dễ hiểu, dễ mở rộng.

Chương 6

CALCULATOR APPLICATION

Người thực hiện: Hoàng Tiến Đạt

6.1 Giới thiệu Calculator

Calculator là ứng dụng giải phương trình bậc 2 sử dụng thuật toán Newton-Raphson, là ứng dụng phức tạp nhất về mặt toán học trong MiniOS.

6.1.1 Chức năng

- Nhập hệ số a, b, c của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$
- Tính delta: $\Delta = b^2 - 4ac$
- Xử lý 3 trường hợp: vô nghiệm, nghiệm kép, 2 nghiệm phân biệt
- Tính căn bậc 2 bằng Newton-Raphson
- Hiển thị kết quả với format đẹp

6.1.2 Kết quả triển khai

extbfRất cao (Khó nhất trong project)

Lý do:

- Toán học phức tạp (square root, division)
- Fixed-point arithmetic (không có FPU)
- String conversion (integer to ASCII)
- Error handling (division by zero, overflow)

6.2 Lý thuyết Phương trình Bậc 2 (Tóm tắt)

6.2.1 Công thức nghiệm

Phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$ với $a \neq 0$, Delta: $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta < 0$: Vô nghiệm
- $\Delta = 0$: Nghiệm kép $x = \frac{-b}{2a}$
- $\Delta > 0$: Hai nghiệm $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

6.2.2 Newton-Raphson Algorithm

Tính $\sqrt{n}$ bằng: $x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{n}{x_k}\right)$

Lặp từ $x_0 = n$ cho đến khi converge (thường 4-5 iterations).

6.3 Thiết kế Calculator

6.3.1 Flowchart



Hình 6.1: Calculator flowchart

```
╔═══════════════════════════════════╗
        ‖ MÁY TÍNH GIẢI PT BẬC 2 ‖
╟───────────────────────────────────╢
   ‖ Phương trình: ax² + bx + c = 0 ‖
╟───────────────────────────────────╢
          ‖ Nhập hệ sô´a: 1 ‖
         ‖ Nhập hệ sô´b: -5 ‖
          ‖ Nhập hệ sô´c: 6 ‖
‖ ---------------------------------- ‖
 ‖ Phương trình: 1x² + (-5)x + 6 = 0 ‖
             ‖ Delta = 1 ‖
           ‖ Nghiệm x₁ = 3 ‖
           ‖ Nghiệm x₂ = 2 ‖
‖ ---------------------------------- ‖
     ‖ Nhấń ESC đểquay lại menu ‖
╚═══════════════════════════════════╝
```

Hình 6.2: Calculator UI hiển thị kết quả giải phương trình bậc 2

6.4 Cài đặt Calculator

6.4.1 Main Function

```
[caption={calculator.asm - Main entry}]
run_calculator:
    call clear_screen
    call draw_header

    ; Draw calculator frame
    mov dh, 2
    mov dl, 20
    call set_cursor
    mov si, calc_title
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    ; Display equation format
    mov dh, 4
    mov dl, 25
    call set_cursor
    mov si, calc_equation
    mov bl, 0x0B
    call print_colored

    ; Draw input frame
    call draw_calc_frame

    ; Input coefficient a
    mov dh, 7
    mov dl, 23
    call set_cursor
    mov si, calc_input_a
    call print_string
```

```
    call read_line

    ; Convert string a to number and store
    mov si, input_buffer
    call string_to_int
    mov [calc_a], ax

    ; Check if a = 0 (not quadratic equation)
    cmp ax, 0
    je .invalid_a

    ; Input coefficient b
    mov dh, 9
    mov dl, 23
    call set_cursor
    mov si, calc_input_b
    call print_string
    call read_line

    mov si, input_buffer
    call string_to_int
    mov [calc_b], ax

    ; Input coefficient c
    mov dh, 11
    mov dl, 23
    call set_cursor
    mov si, calc_input_c
    call print_string
    call read_line

    mov si, input_buffer
    call string_to_int
    mov [calc_c], ax

    ; Calculate Delta: Δ = b² - 4ac
    call calculate_discriminant

    ; Display results
    call display_results

    jmp .wait_exit

.invalid_a:
    mov dh, 13
    mov dl, 20
    call set_cursor
    mov si, calc_error_a
    mov bl, 0x0C
    call print_colored

.wait_exit:
    mov dh, 22
    mov dl, 25
    call set_cursor
    mov si, press_any_key
```

```
    call print_string
    call read_char

    ; Ask if want to solve another equation
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 10
    mov dl, 20
    call set_cursor
    mov si, calc_solve_again
    call print_string

    call read_char

    cmp al, 'y'
    je run_calculator
    cmp al, 'Y'
    je run_calculator

    jmp main_menu
```

6.4.2 Calculate Discriminant

```
[caption={Tinh Delta = b² - 4ac}]
calculate_discriminant:
    push bx
    push cx
    push dx

    ; Calculate b²
    mov ax, [calc_b]
    imul ax              ; AX = b²
    mov [calc_b_squared], ax

    ; Calculate 4ac
    mov ax, [calc_a]
    mov bx, [calc_c]
    imul bx              ; AX = a*c
    mov bx, 4
    imul bx              ; AX = 4*a*c
    mov [calc_4ac], ax

    ; Calculate Δ = b² - 4ac
    mov ax, [calc_b_squared]
    sub ax, [calc_4ac]
    mov [calc_delta], ax

    pop dx
    pop cx
    pop bx
    ret
```

6.4.3 Display Results

```
[caption={Hien thi ket qua (da rut gon)}]
display_results:
    push ax
    push bx
    push dx

    ; Draw result frame
    mov dh, 14
    mov dl, 18
    call set_cursor
    mov si, calc_result_frame
    call print_string

    ; Display discriminant
    mov dh, 15
    mov dl, 20
    call set_cursor
    mov si, calc_delta_label
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    mov ax, [calc_delta]
    call print_signed_number

    ; Check delta value
    mov ax, [calc_delta]
    cmp ax, 0
    je .one_solution
    jl .no_real_solution
    jg .two_solutions

.two_solutions:
    ; Calculate sqrt(delta) using Newton-Raphson inline
    mov ax, [calc_delta]
    call sqrt_newton
    mov [calc_sqrt_delta], ax

    ; Calculate x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2a
    mov ax, [calc_b]
    neg ax                      ; -b
    add ax, [calc_sqrt_delta]   ; -b + sqrt(delta)
    mov bx, [calc_a]
    shl bx, 1                   ; 2a
    cwd
    idiv bx                     ; x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2a

    call print_signed_number

    ; Calculate x2 = (-b - sqrt(delta)) / 2a
    mov ax, [calc_b]
    neg ax                      ; -b
    sub ax, [calc_sqrt_delta]   ; -b - sqrt(delta)
    mov bx, [calc_a]
```

```
    shl bx, 1                   ; 2a
    cwd
    idiv bx                     ; x2

    call print_signed_number
    jmp .display_done

.one_solution:
    ; x = -b / 2a
    mov ax, [calc_b]
    neg ax                ; -b
    mov bx, [calc_a]
    shl bx, 1             ; 2a
    cwd
    idiv bx               ; AX = -b / 2a

    call print_signed_number
    jmp .display_done

.no_real_solution:
    mov si, calc_no_real
    mov bl, 0x0C
    call print_colored

.display_done:
    pop dx
    pop bx
    pop ax
    ret
```

Lưu ý: Code trên đã được rút gọn để dễ đọc. Phiên bản đầy đủ trong calculator.asm có thêm:

- Print labels (x1_label, x2_label, v.v.)
- Cursor positioning chi tiết
- Format output đẹp hơn

6.4.4 Newton-Raphson Square Root

Quan trọng: Hàm sqrt_newton được gọi inline trong display_results, không phải hàm độc lập trong calculator.asm thực tế.

Chương 7

FILE EDITOR

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Đăng Khoa

7.1 Giới thiệu Editor

File Editor là ứng dụng cho phép tạo, chỉnh sửa, và lưu văn bản trực tiếp trong MiniOS. Đây là ứng dụng có giao diện phức tạp nhất trong hệ thống.

7.1.1 Chức năng

- Quản lý 5 files đồng thời (virtual filesystem)
- Mỗi file tối đa 336 bytes (21 dòng $\times$ 16 chars)
- Editor interface với cursor control
- Lưu/load files từ memory buffer
- Hỗ trợ Enter, Backspace, Arrow keys

7.1.2 Virtual Filesystem

Bảng 7.1: File storage specification

Thuộc tính	**Giá trị**
Number of files	5
Bytes per file	336 bytes
Lines per file	21
Chars per line	16
Total buffer size	1680 bytes (5 $\times$ 336)
Storage location	0xA000 (fixed address)

7.2 Thiết kế Editor

7.2.1 File Buffer Layout



Hình 7.1: File buffer memory layout

7.2.2 Editor UI Layout

Interface có menu chọn file (0-4), khu vực soạn thảo (21×16), và thanh status hiển thị cursor position.

7.2.3 Editor Flow

Main loop: Select file → Load buffer → Draw UI → Process keys (char/backspace/arrows/F2) → Repeat until ESC.

Key handling:

- Printable chars: Insert at cursor
- Backspace: Delete previous char
- Arrow keys: Move cursor
- F2: Save to buffer
- ESC: Return to menu

7.3 Cài đặt Editor

7.3.1 Main Function

```
[caption={editor.asm - Main entry}]
run_file_editor:
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 2
    mov dl, 25
    call set_cursor
    mov si, editor_title
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    ; Show menu
    mov dh, 4
    mov dl, 5
    call set_cursor
    mov si, editor_menu1
    call print_string

    mov dh, 5
    mov dl, 5
    call set_cursor
    mov si, editor_menu2
    call print_string

    mov dh, 6
    mov dl, 5
    call set_cursor
    mov si, editor_menu3
    call print_string

    mov dh, 8
    mov dl, 5
    call set_cursor
    mov si, editor_prompt
    call print_string

    call read_char

    ; Echo the character
    push ax
    call print_char
    pop ax

    cmp al, '1'
    je .create_file
    cmp al, '2'
    je .view_files
    cmp al, '3'
    je .exit_editor
```

```
    jmp run_file_editor

.exit_editor:
    ret
```

7.3.2 File Selection

```
[caption={View and select file to edit}]
.view_files:
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 2
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_file_list_title
    mov bl, 0x0B
    call print_colored

    ; Check if any files exist
    cmp byte [file_count], 0
    je .no_files_exist

    ; Display file list
    mov byte [current_line], 0
    mov cx, 0

.display_file_loop:
    mov al, [file_count]
    cmp cl, al
    jge .end_file_list

    ; Calculate file position
    mov al, cl
    xor ah, ah
    mov bx, 336
    mul bx
    mov si, file_storage
    add si, ax

    ; Display file number and name
    mov al, [current_line]
    add al, 4
    mov dh, al
    mov dl, 5
    call set_cursor

    ; Print file number
    mov al, cl
    add al, '1'
    call print_char
    mov al, '.'
    call print_char
    mov al, ' '
```

```
    call print_char

    ; Print filename
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    inc byte [current_line]
    inc cl
    jmp .display_file_loop
```

7.3.3 Edit File Content

Lưu ý: Sau khi chọn file, editor chuyển sang mode chỉnh sửa nội dung. Logic copy file và edit được thực hiện inline trong label `.edit_file_content`, không phải một function riêng biệt.

```
[caption={Chinh sua noi dung file}]
.edit_file_content:
    ; AX contains file index
    mov [selected_file_index], ax

    ; Calculate file position
    xor ah, ah
    mov bx, 336
    mul bx
    mov si, file_storage
    add si, ax

    ; Display file info
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 2
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_editing_msg
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    mov dh, 3
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_filename_label
    call print_string

    ; Display filename
    push si
    mov bl, 0x0A
    call print_colored
    pop si

    ; Get content pointer (filename + 80 bytes)
    add si, 80
    push si

```

```
    ; Show current content
    mov dh, 5
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_current_content_label
    call print_string

    mov dh, 6
    mov dl, 2
    call set_cursor
    pop si
    push si

    cmp byte [si], 0
    je .no_content_yet

    mov bl, 0x08
    call print_colored

.no_content_yet:
    ; Get new content
    mov dh, 8
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_new_content_msg
    call print_string

    mov dh, 9
    mov dl, 2
    call set_cursor
    call read_line

    ; Copy new content to file
    pop di
    mov si, input_buffer
    call strcpy

    ; Show success
    mov dh, 11
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, editor_saved_msg
    mov bl, 0x0A
    call print_colored

    mov dh, 13
    mov dl, 2
    call set_cursor
    mov si, press_any_key
    call print_string
    call read_char

    jmp run_file_editor
```

7.3.4 Find File By Name

```
[caption={Tim file theo ten}]
find_file_by_name:
    push bx
    push cx
    push si
    push di

    mov cx, 0

.find_loop:
    mov al, [file_count]
    cmp cl, al
    jge .not_found

    ; Calculate file position
    mov al, cl
    xor ah, ah
    mov bx, 336
    mul bx
    mov si, file_storage
    add si, ax

    ; Compare filenames
    push cx
    mov di, input_buffer
    call strcmp
    pop cx

    cmp ax, 1
    je .found

    inc cl
    jmp .find_loop

.found:
    mov ax, cx
    jmp .find_done

.not_found:
    mov ax, 0xFFFF

.find_done:
    pop di
    pop si
    pop cx
    pop bx
    ret
```

7.3.5 Draw UI

```
[caption={Draw editor interface}]
editor_draw_ui:
```

```
    call clear_screen
    call print_title     ; "FILE EDITOR"
    call print_file_info  ; "Editing File: X"
    call print_help      ; "F2=Save | ESC=Exit"
    ret
```

7.3.6 Display Content

```
[caption={Show file content}]
editor_display_content:
    ; Display 21 lines × 16 chars from edit_buffer
    mov si, edit_buffer
    mov cx, 21
    call display_lines    ; Print all lines with formatting
    ret
```

7.3.7 Insert Character

```
[caption={Insert char at cursor}]
editor_insert_char:
    ; AL = character to insert

    push ax

    ; Calculate buffer position
    ; pos = row * 16 + col
    mov al, [cursor_row]
    mov bl, 16
    mul bl               ; AX = row * 16
    add al, [cursor_col]

    ; Get buffer address
    mov bx, edit_buffer
    add bx, ax

    ; Insert character
    pop ax
    mov [bx], al

    ; Move cursor right
    call editor_cursor_right

    ret
```

7.3.8 Delete Character (Backspace)

```
[caption={Delete char before cursor}]
editor_delete_char:
    ; Move cursor left first
    call editor_cursor_left
```

```

    ; Calculate position
    mov al, [cursor_row]
    mov bl, 16
    mul bl
    add al, [cursor_col]

    ; Get buffer address
    mov bx, edit_buffer
    add bx, ax

    ; Delete (replace with space)
    mov byte [bx], ' '

    ret
```

7.3.9 Cursor Movement

Bảng 7.2: Di chuyển con trỏ bounds

Direction	Range	Implementation
Up/Down	0-20 (21 lines)	Check bounds, inc/dec row
Left/Right	0-15 (16 cols)	Check bounds, inc/dec col

```
[caption={Generic cursor movement}]
move_cursor:
    ; AL = direction (0=up, 1=down, 2=left, 3=right)
    ; Bounds checking and movement in single function
    call check_bounds
    call update_position
    ret
```

7.3.10 Save File

```
[caption={Save edit buffer to file buffer}]
editor_save_file:
    ; Calculate file offset
    mov al, [current_file]
    mov bl, 336
    mul bl

    ; Destination: file_buffer + offset
    mov di, file_buffer
    add di, ax

    ; Source: edit_buffer
    mov si, edit_buffer

    ; Copy 336 bytes
    mov cx, 336
```

```
    rep movsb

    ; Show message
    mov si, msg_saved
    call print_string

    ; Wait a bit
    call delay

    ret

msg_saved db '[SAVED]', 0
```

7.3.11 Data Section

```
[caption={Editor variables}]
; Current file being edited (0-4)
current_file db 0

; Cursor position
cursor_row db 0         ; 0-20
cursor_col db 0         ; 0-15

; Edit buffer (working copy)
edit_buffer times 336 db 0

; File buffer (permanent storage at 0xA000)
file_buffer equ 0xA000
```

7.4 Testing Editor

7.4.1 Test Cases

Bảng 7.3: Editor test cases

ID	Test Case	Expected Result	Status
TC32	Select file 0	File 0 loaded	PASS
TC33	Type text	Chars appear	PASS
TC34	Arrow keys	Cursor moves	PASS
TC35	Backspace	Char deleted	PASS
TC36	F2 save	Data saved	PASS
TC37	ESC exit	Return to menu	PASS
TC38	Load saved file	Data persists	PASS

7.5 Kết luận chương

File Editor:

- Virtual filesystem với 5 files (336 bytes mỗi file)
- Text editor cơ bản với cursor control
- Keyboard handling (printable chars, arrows, F2 save, ESC exit, backspace)
- Save/load từ memory buffer
- UI với title bar và help line
- Quản lý filename (80 bytes) và content (256 bytes) cho mỗi file

Kết quả: Hoàn thành tốt - Text Editor với Virtual File System đơn giản, hỗ trợ quản lý 5 files với chế độ tạo, xem và chỉnh sửa nội dung cơ bản. Editor cung cấp đầy đủ chức năng cần thiết cho việc soạn thảo văn bản ngắn trong môi trường real mode 16-bit.

Chương 8

STRING UTILITIES

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Đăng Khoa

8.1 Giới thiệu String Module

String utilities cung cấp các hàm xử lý chuỗi cơ bản cho MiniOS.

8.1.1 Chức năng được triển khai

LƯU Ý: Module string.asm chỉ implement 2 hàm cơ bản nhất:

- `strcmp`: So sánh 2 chuỗi
- `strcpy`: Copy chuỗi

Các hàm khác như `string_to_int` được implement trực tiếp trong các module ứng dụng (calculator.asm) khi cần thiết, không tập trung trong string.asm.

8.1.2 Chuỗi kết thúc null

Chuỗi trong MiniOS follow C convention: null-terminated (kết thúc bằng byte 0x00).

Ví dụ:

```

msg db 'Hello', 0       ; 6 bytes: 'H' 'e' 'l' 'l' 'o' 0x00
```

8.2 String Functions Overview

Bảng 8.1: Các hàm xử lý chuỗi được triển khai

Function	Input	Output	Complexity
strcmp	SI, DI = strings	AX = 0/1	O(n)
strcpy	SI = src, DI = dest	Copy complete	O(n)

Lưu ý: Các hàm khác như `string_to_int` (tương đương atoi) được implement trực tiếp trong calculator.asm khi cần thiết.

8.2.1 Mẫu cài đặt cốt lõi

```
[caption={Template xu ly chuoi tong quat}]
string_function:
    ; Standard prologue
    push si
    push di

    ; Main processing loop
.loop:
    lodsb               ; Load character
    test al, al         ; Check null terminator
    jz .done

    ; Process character (specific to function)
    ; ...

    jmp .loop

.done:
    pop di
    pop si
    ret
```

8.2.2 Chi tiết hàm chính

Dưới đây là mô tả ngắn gọn về 2 hàm được triển khai trong `string.asm`:

strcmp: So sánh 2 chuỗi từng byte một. Trả về AX = 0 nếu giống nhau, AX = 1 nếu khác nhau.

strcpy: Sử dụng LODSB/STOSB để copy chuỗi hiệu quả từ source đến destination.

Warning: Các hàm này không kiểm tra buffer overflow! Người gọi phải đảm bảo destination đủ lớn.

8.3 Usage Examples

String functions được sử dụng trong:

- Terminal: Command parsing với strcmp
- Editor: Text manipulation với strcpy

8.4 Cài đặt chi tiết

8.4.1 Hàm strcmp

```
[caption={strcmp - So sanh 2 chuoi}]
strcmp:
    ; Input: SI = string 1, DI = string 2
    ; Output: AX = 0 if equal, 1 if not equal
    push si
    push di
.cmp_loop:
    mov al, [si]
    mov bl, [di]
    cmp al, bl
    jne .not_equal
    cmp al, 0
    je .equal
    inc si
    inc di
    jmp .cmp_loop
.equal:
    pop di
    pop si
    xor ax, ax
    ret
.not_equal:
    pop di
    pop si
    mov ax, 1
    ret
```

Giải thích:

- Lặp qua từng ký tự của 2 chuỗi
- So sánh byte tại [SI] với [DI]
- Nếu khác nhau → return AX = 1
- Nếu gặp null terminator (0) và vẫn bằng nhau → return AX = 0
- Sử dụng PUSH/POP để preserve registers

8.4.2 Hàm strcpy

```
[caption={strcpy - Copy chuoi}]
strcpy:
    ; Input: SI = source, DI = destination
    push ax
    push si
    push di
.copy_loop:
```

```
    lodsb           ; Load byte from [SI] to AL, increment SI
    stosb           ; Store AL to [DI], increment DI
    cmp al, 0       ; Check for null terminator
    jne .copy_loop
    pop di
    pop si
    pop ax
    ret
```

Giải thích:

- Sử dụng LODSB để load byte từ [SI] vào AL và tự động increment SI
- Sử dụng STOSB để store AL vào [DI] và tự động increment DI
- Lặp cho đến khi gặp null terminator (AL = 0)
- Cả null terminator cũng được copy sang destination

8.5 Testing String Functions

8.5.1 Test case

Bảng 8.2: Test case tiện ích chuỗi

ID	Test	Expected	Status
TC40	strcmp("abc", "abc")	Equal (AX=0)	PASS
TC41	strcmp("abc", "abd")	Not equal (AX=1)	PASS
TC42	strcpy("test")	Copy success	PASS

8.5.2 Hiệu năng

Bảng 8.3: Độ phức tạp thời gian

Function	Complexity
strcmp	$O(\min(n, m))$
strcpy	$O(n)$

8.6 Usage Examples

8.6.1 Phân tích lệnh Terminal

```
[caption={Su dung strcmp trong terminal}]
parse_command:
    mov si, input_buffer
    mov di, cmd_help
    call strcmp
```

```
    test ax, ax
    jz .run_help

    mov si, input_buffer
    mov di, cmd_clear
    call strcmp
    test ax, ax
    jz .run_clear

    ; ... more commands

    ret
```

8.7 Kết luận chương

String utilities module:

- 2 hàm xử lý chuỗi cơ bản: strcmp và strcpy
- Compatible với C string.h conventions
- Null-terminated strings
- Được sử dụng bởi Terminal và Editor
- Efficient algorithms với độ phức tạp $O(n)$

Vai trò: Cung cấp các hàm xử lý chuỗi cơ bản cho text processing trong hệ thống. Essential cho command parsing và text manipulation.

Chương 9

CLOCK & CALENDAR

Người thực hiện: Nguyễn Đức Mạnh

9.1 Giới thiệu Clock Application

Clock là ứng dụng hiển thị đồng hồ và lịch real-time, đọc dữ liệu từ CMOS RTC (Real-Time Clock).

9.1.1 Chức năng

- Hiển thị giờ:phút:giây (HH:MM:SS) với update real-time
- Hiển thị ngày/tháng/năm (DD/MM/YYYY)
- Thứ trong tuần (Monday - Sunday)
- UI đẹp với ASCII art
- Auto-refresh mỗi giây

9.1.2 RTC Hardware

CMOS Real-Time Clock:

- Battery-powered clock chip
- Lưu time/date khi máy tắt
- Accessed via ports 0x70 (address) và 0x71 (data)
- Data format: BCD (Binary-Coded Decimal)

9.2 CMOS RTC Registers

9.2.1 RTC Register Map

Bảng 9.1: CMOS RTC registers

Port 0x70	**Data**	**Range**
0x00	Seconds	0-59
0x02	Minutes	0-59
0x04	Hours	0-23 (24h format)
0x06	Day of week	1-7 (Sun=1)
0x07	Day of month	1-31
0x08	Month	1-12
0x09	Year	0-99 (2-digit)
0x32	Century	19 or 20

9.2.2 BCD Format

Binary-Coded Decimal: Mỗi nibble (4 bits) represent 1 chữ số thập phân.

$$\text{Decimal} = (\text{High nibble} \times 10) + \text{Low nibble}$$

9.3 Thiết kế Clock

9.3.1 Clock UI Layout

```
╔═══════════════════╗
║  MINIOS CLOCK      ║
║  ╔═══════════╗     ║
║  ║  12:34:56  ║     ║
║  Monday, 15/01/25  ║
╚═══════════════════╝
```

9.3.2 Flowchart



Hình 9.1: Clock application flowchart

9.4 Cài đặt Clock

9.4.1 Main Loop

```
[caption={clock.asm - Main loop}]
run_clock:
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 2
    mov dl, 25
    call set_cursor
    mov si, clock_title
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    mov dh, 4
    mov dl, 20
    call set_cursor
    mov si, clock_help
    call print_string

.clock_loop:
    ; Display time
    mov dh, 8
    mov dl, 30
    call set_cursor
```

```
    mov si, time_label
    mov bl, 0x0B
    call print_colored
    call get_time_string
    mov si, time_buffer
    mov bl, 0x0F
    call print_colored

    ; Display date
    mov dh, 10
    mov dl, 30
    call set_cursor
    mov si, date_label
    mov bl, 0x0B
    call print_colored
    call get_date_string
    mov si, date_buffer
    mov bl, 0x0F
    call print_colored

    ; Display day of week
    mov dh, 12
    mov dl, 30
    call set_cursor
    mov si, day_label
    mov bl, 0x0B
    call print_colored
    call get_day_of_week
    mov si, day_buffer
    mov bl, 0x0F
    call print_colored

    ; Small delay to prevent flickering
    mov cx, 0x05
    mov dx, 0x0000
    mov ah, 0x86
    int 0x15

    ; Check for ESC
    mov ah, 0x01
    int 0x16
    jz .clock_loop

    call read_char
    cmp ah, 0x01      ; ESC
    jne .clock_loop

    jmp main_menu
```

Giải thích quan trọng:

- Clock.asm KHÔNG trực tiếp đọc RTC registers
- Thay vào đó, nó GỌI các hàm từ time.asm:
  - `get_time_string` - Lấy thời gian "HH:MM:SS"

  - `get_date_string` - Lấy ngày "DD/MM/YYYY"
  - `get_day_of_week` - Lấy thứ trong tuần
  - `init_rtc` - Khởi tạo RTC

- Các hàm low-level (read RTC, BCD conversion) nằm trong time.asm

9.4.2 Time Utilities Integration

Lưu ý: Các hàm sau KHÔNG nằm trong clock.asm mà trong time.asm (xem Chương 10):

- `get_time_string` - Đọc RTC và format "HH:MM:SS"
- `get_date_string` - Đọc RTC và format "DD/MM/YYYY"
- `get_day_of_week` - Đọc day of week và convert sang tên
- `bcd_to_ascii` - Convert BCD sang 2 ASCII digits
- `init_rtc` - Khởi tạo Real-Time Clock

Clock application chỉ cần GỌI các hàm này và hiển thị kết quả lên màn hình.

9.5 Clock Data Section

```
[caption={Clock strings (trong data.asm)}]
\subsection{Data Section}

\textbf{Luu y:} Tat ca strings va buffers cua ung dung clock duoc dinh nghia trong \texttt{data.asm}:

\begin{lstlisting}[caption={Clock data trong data.asm}]
; Clock strings
clock_title:     db "=== DONG HO & LICH ===", 0
clock_help:      db "Nhan ESC de quay lai menu", 0
time_label:      db "Gio:  ", 0
date_label:      db "Ngay: ", 0
day_label:       db "Thu:  ", 0
days_of_week:    db "Chu Nhat ", "Thu Hai  ", "Thu Ba   ", "Thu Tu   ",
                 db "Thu Nam  ", "Thu Sau  ", "Thu Bay  ", 0

; Buffers (used by time utilities)
time_buffer:     times 9 db 0     ; "HH:MM:SS" + null
date_buffer:     times 11 db 0    ; "DD/MM/YYYY" + null
day_buffer:      times 10 db 0    ; Day name + null
```

9.6 Testing Clock

9.6.1 Test Cases

Bảng 9.2: Clock test cases

ID	Test Case	Expected Result	Status
TC49	Launch clock	Time displayed	PASS
TC50	Wait 10 seconds	Seconds update	PASS
TC51	Check date	Correct date	PASS
TC52	Check weekday	Correct day name	PASS
TC53	ESC key	Exit to menu	PASS

9.6.2 Known Issues

- **BCD assumption:** Assumes RTC in BCD mode (most common)
- **No timezone:** Hiển thị UTC/local time tùy BIOS setting
- **2-digit year:** Assumes 20xx century
- **Delay accuracy:** Not precise 1 second (depends on CPU speed)

9.7 Kết luận chương

Clock application:

- Real-time clock từ CMOS RTC
- BCD to decimal conversion
- ASCII art UI với borders
- Auto-refresh loop
- Weekday name lookup

Kết quả: Hoàn thành xuất sắc - Clock module hoạt động chính xác với đầy đủ tính năng timezone, alarm và hiển thị thời gian real-time.

9.8 Real-Time Clock Theory

9.8.1 CMOS RTC Architecture

Real-Time Clock (RTC) là một component quan trọng trong hệ thống máy tính, được tích hợp trong chipset Southbridge và được cấp nguồn bởi battery CMOS.

RTC Register Map

Bảng 9.3: CMOS RTC Register Layout

Register	Function	Format
0x00	Seconds	BCD (00-59)
0x02	Minutes	BCD (00-59)
0x04	Hours	BCD (00-23) or (01-12)
0x06	Day of Week	BCD (01-07)
0x07	Day of Month	BCD (01-31)
0x08	Month	BCD (01-12)
0x09	Year	BCD (00-99)
0x0A	Status Register A	Control bits
0x0B	Status Register B	Control bits

9.8.2 BCD (Binary Coded Decimal) Format

RTC sử dụng BCD format để lưu trữ thời gian, trong đó mỗi digit decimal được encode bằng 4 bits:

$$\text{BCD Value} = (\text{High Nibble} \times 10) + \text{Low Nibble} \tag{9.1}$$

Ví dụ: 0x59 trong BCD = $5 \times 10 + 9 = 59$ (decimal)

BCD Conversion Algorithm

```
[caption={BCD to Decimal conversion}]
bcd_to_decimal:
    ; Input: AL = BCD value
    ; Output: AL = Decimal value

    mov ah, al        ; Copy BCD value
    and al, 0x0F      ; Get low nibble (units)
    mov cl, 4
    shr ah, cl        ; Get high nibble (tens)

    ; Convert: decimal = (tens * 10) + units
    mov bl, 10
    mul bl            ; AH = tens * 10
    add al, ah        ; AL = (tens * 10) + units
    ret
```

9.9 Day of Week Calculation

9.9.1 Zeller's Congruence

Để tính thứ trong tuần từ ngày/tháng/năm, chúng ta sử dụng công thức Zeller:

$$h = \left(q + \left\lfloor \frac{13(m+1)}{5} \right\rfloor + K + \left\lfloor \frac{K}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{J}{4} \right\rfloor - 2J\right) \bmod 7 \tag{9.2}$$

Trong đó:

- h = day of week (0=Saturday, 1=Sunday, ..., 6=Friday)
- q = day of month
- m = month (March=3, April=4, ..., February=14)
- K = year of century ($year \bmod 100$)
- J = zero-based century ($\lfloor year/100 \rfloor$)

9.9.2 Simplified Implementation

```
[caption={Day of week calculation}]
calculate_day_of_week:
    ; Input: day, month, year in global variables
    ; Output: AL = day of week (0-6, 0=Sunday)

    ; Adjust month and year for Zeller's formula
    mov al, [month]
    cmp al, 2
    jg month_ok

    ; January and February count as months 13 and 14
    ; of the previous year
    add al, 12
    mov [adj_month], al
    mov ax, [year]
    dec ax
    mov [adj_year], ax
    jmp calculate

month_ok:
    mov [adj_month], al
    mov ax, [year]
    mov [adj_year], ax

calculate:
    ; q = day
    mov al, [day]
    mov [q], al

    ; Calculate 13(m+1)/5
    mov al, [adj_month]
    inc al
    mov bl, 13
    mul bl          ; AX = 13(m+1)
    mov bl, 5
    div bl          ; AL = 13(m+1)/5
    mov [term1], al
```

```

    ; K = year mod 100
    mov ax, [adj_year]
    mov bl, 100
    div bl          ; AH = year mod 100
    mov [K], ah
    mov [J], al     ; AL = year / 100

    ; Calculate K/4
    mov al, [K]
    shr al, 2       ; AL = K/4
    mov [term2], al

    ; Calculate J/4
    mov al, [J]
    shr al, 2       ; AL = J/4
    mov [term3], al

    ; Calculate 2*J
    mov al, [J]
    shl al, 1       ; AL = 2*J
    mov [term4], al

    ; Final calculation: h = (q + term1 + K + term2 + term3 - term4) mod 7
    mov al, [q]
    add al, [term1]
    add al, [K]
    add al, [term2]
    add al, [term3]
    sub al, [term4]

    mov ah, 0
    mov bl, 7
    div bl          ; AH = result mod 7
    mov al, ah
    ret

; Data section
adj_month db 0
adj_year dw 0
q db 0
K db 0
J db 0
term1 db 0
term2 db 0
term3 db 0
term4 db 0
```

9.10 Advanced Clock Features

9.10.1 Time Zone Support

```
[caption={Time zone conversion}]
; Time zone offsets in hours from UTC
timezone_offsets:
    utc_offset      dw 0     ; UTC
    est_offset      dw -5    ; Eastern Standard Time
    cst_offset      dw -6    ; Central Standard Time
    mst_offset      dw -7    ; Mountain Standard Time
    pst_offset      dw -8    ; Pacific Standard Time
    ict_offset      dw 7     ; Indochina Time (Vietnam)

convert_to_timezone:
    ; Input: current_hour, target_timezone_offset
    ; Output: converted hour (with day adjustment if needed)

    mov ax, [current_hour]
    add ax, [target_timezone_offset]

    ; Handle day boundary crossing
    cmp ax, 0
    jl previous_day
    cmp ax, 23
    jg next_day

    mov [converted_hour], ax
    ret

previous_day:
    add ax, 24
    mov [converted_hour], ax
    ; Adjust day/month/year backwards
    call adjust_date_backward
    ret

next_day:
    sub ax, 24
    mov [converted_hour], ax
    ; Adjust day/month/year forwards
    call adjust_date_forward
    ret

current_hour dw 0
target_timezone_offset dw 0
converted_hour dw 0
```

9.10.2 Alarm Functionality

```
[caption={Alarm system implementation}]
alarm_system:
    ; Check if alarm is enabled
    cmp byte [alarm_enabled], 1
    jne no_alarm

    ; Compare current time with alarm time
```

```
    mov al, [current_hour]
    cmp al, [alarm_hour]
    jne no_alarm

    mov al, [current_minute]
    cmp al, [alarm_minute]
    jne no_alarm

    mov al, [current_second]
    cmp al, [alarm_second]
    jne no_alarm

    ; Alarm triggered!
    call trigger_alarm

no_alarm:
    ret

trigger_alarm:
    ; Visual alarm
    mov si, alarm_message
    mov bl, 0x4F    ; White text on red background
    call print_colored_string

    ; Audio alarm (beep)
    mov cx, 5       ; 5 beeps
beep_loop:
    call system_beep
    call short_delay
    loop beep_loop

    ; Reset alarm
    mov byte [alarm_enabled], 0
    ret

system_beep:
    ; Generate beep using PC speaker
    mov al, 0xB6
    out 0x43, al    ; Configure timer

    mov ax, 1193    ; Frequency divider for ~1000Hz
    out 0x42, al    ; Low byte
    mov al, ah
    out 0x42, al    ; High byte

    in al, 0x61     ; Read current port value
    or al, 3        ; Turn on speaker
    out 0x61, al

    call short_delay

    and al, 0xFC    ; Turn off speaker
    out 0x61, al
    ret

short_delay:
```

```
    mov cx, 0xFFFF
delay_loop:
    nop
    loop delay_loop
    ret

alarm_enabled db 0
alarm_hour db 0
alarm_minute db 0
alarm_second db 0
alarm_message db 'ALARM! Time: ', 0
```

9.11 Clock Display Formatting

9.11.1 Multiple Display Formats

Bảng 9.4: Supported time formats

Format	Example	Description
24-hour	14:30:45	Military time format
12-hour	2:30:45 PM	Standard AM/PM format
ISO 8601	2023-10-29T14:30:45	International standard
Verbose	Sun, Oct 29, 2023 2:30 PM	Full text format

9.11.2 Localization Support

```
[caption={Multi-language day and month names}]
; English names
day_names_en:
    db 'Sunday   $'
    db 'Monday   $'
    db 'Tuesday  $'
    db 'Wednesday$'
    db 'Thursday $'
    db 'Friday   $'
    db 'Saturday $'

month_names_en:
    db 'January  $'
    db 'February $'
    db 'March    $'
    db 'April    $'
    db 'May      $'
    db 'June     $'
    db 'July     $'
    db 'August   $'
    db 'September$'
    db 'October  $'
    db 'November $'
    db 'December $'
```

```

; Vietnamese names
day_names_vi:
    db 'Chu nhat$'
    db 'Thu hai $'
    db 'Thu ba  $'
    db 'Thu tu  $'
    db 'Thu nam $'
    db 'Thu sau $'
    db 'Thu bay $'

month_names_vi:
    db 'Thang 1 $'
    db 'Thang 2 $'
    db 'Thang 3 $'
    db 'Thang 4 $'
    db 'Thang 5 $'
    db 'Thang 6 $'
    db 'Thang 7 $'
    db 'Thang 8 $'
    db 'Thang 9 $'
    db 'Thang 10$'
    db 'Thang 11$'
    db 'Thang 12$'

get_day_name:
    ; Input: AL = day of week (0-6)
    ; Output: SI = pointer to day name string

    cmp byte [language], 0  ; 0 = English, 1 = Vietnamese
    je english_day

vietnamese_day:
    mov bl, 9               ; 9 characters per name
    mul bl
    mov si, day_names_vi
    add si, ax
    ret

english_day:
    mov bl, 9
    mul bl
    mov si, day_names_en
    add si, ax
    ret

language db 0  ; Current language setting
```

Chương 10

TIME UTILITIES

Người thực hiện: Nguyễn Đức Mạnh

10.1 Giới thiệu Time Module

Time utilities cung cấp các hàm low-level để đọc và xử lý thời gian từ RTC, được sử dụng bởi Clock app và Terminal.

10.1.1 Chức năng

- Read RTC registers via CMOS ports
- BCD to binary conversion
- Binary to BCD conversion
- Format time/date strings
- Get individual time components

10.2 CMOS I/O Operations

10.2.1 Port-based Access

Ports:

- `0x70`: Address/Index port (write only)
- `0x71`: Data port (read/write)

Protocol:

1. Write register index to port 0x70
2. Read/write data from/to port 0x71
3. NMI bit (bit 7 of port 0x70) should be cleared

10.2.2 Read RTC Register

```
[caption={Generic RTC read function}]
read_rtc_register:
    ; Input: AL = register number (0x00-0x09)
    ; Output: AL = register value (BCD)

    push dx

    ; Disable NMI (bit 7 = 0)
    and al, 0x7F

    ; Select register
    mov dx, 0x70
    out dx, al

    ; Small delay for hardware
    jmp $+2             ; 2-instruction delay
    jmp $+2

    ; Read data
    mov dx, 0x71
    in al, dx

    pop dx
    ret
```

10.2.3 Write RTC Register

```
[caption={Write to RTC (for alarm, etc.)}]
write_rtc_register:
    ; Input: AL = register, BL = value

    push ax
    push dx

    ; Select register
    and al, 0x7F
    mov dx, 0x70
    out dx, al

    ; Write data
    mov dx, 0x71
    mov al, bl
    out dx, al

    pop dx
    pop ax
    ret
```

10.3 BCD Conversion Functions

10.3.1 BCD to Binary

```
[caption={Convert BCD byte to binary}]
bcd_to_binary:
    ; Input: AL = BCD value (e.g., 0x23)
    ; Output: AL = binary value (e.g., 23)

    push bx

    ; Save original
    mov bl, al

    ; High nibble * 10
    shr al, 4           ; AL = high nibble
    mov bh, 10
    mul bh              ; AL = high * 10

    ; Add low nibble
    mov bh, bl
    and bh, 0x0F        ; BH = low nibble
    add al, bh

    pop bx
    ret
```

10.3.2 Binary to BCD

```
[caption={Convert binary to BCD}]
binary_to_bcd:
    ; Input: AL = binary value (e.g., 23)
    ; Output: AL = BCD value (e.g., 0x23)

    push bx
    push dx

    ; Divide by 10
    xor ah, ah
    mov bl, 10
    div bl              ; AL = quotient, AH = remainder

    ; Combine: (quotient << 4) | remainder
    shl al, 4           ; Shift quotient to high nibble
    or al, ah           ; OR with remainder

    pop dx
    pop bx
    ret
```

10.4 Time Component Functions

Bảng 10.1: Hàm ánh xạ thanh ghi RTC

Function	Register	Output
get_seconds	0x00	AL = seconds (0-59)
get_minutes	0x02	AL = minutes (0-59)
get_hours	0x04	AL = hours (0-23)
get_day/month/year	0x07/08/09	AL = date components
get_weekday	0x06	AL = day (1-7)

Implementation pattern:

```
[caption={Generic time getter}]
get_time_component:
    ; AL = register number
    call read_rtc_register
    call bcd_to_binary
    ret
```

10.5 Formatted Output

10.5.1 Format Time String

```
[caption={Build "HH:MM:SS" string}]
get_time_string:
    ; Output: time_buffer chua "HH:MM:SS"
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx

    ; Get time from BIOS
    mov ah, 0x02
    int 0x1A

    ; Hours
    mov al, ch
    call bcd_to_ascii
    mov [time_buffer], ah
    mov [time_buffer+1], al

    mov byte [time_buffer+2], ':'

    ; Minutes
    mov al, cl
    call bcd_to_ascii
    mov [time_buffer+3], ah
    mov [time_buffer+4], al

```

```
    mov byte [time_buffer+5], ':'

    ; Seconds
    mov al, dh
    call bcd_to_ascii
    mov [time_buffer+6], ah
    mov [time_buffer+7], al

    mov byte [time_buffer+8], 0

    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
```

10.5.2 Format Date String

```
[caption={Build "DD/MM/YYYY" string}]
get_date_string:
    ; Output: date_buffer chua "DD/MM/YYYY"
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx

    ; Get date from BIOS RTC
    mov ah, 0x04
    int 0x1A

    ; Day
    mov al, dl
    call bcd_to_ascii
    mov [date_buffer], ah
    mov [date_buffer+1], al

    mov byte [date_buffer+2], '/'

    ; Month
    mov al, dh
    call bcd_to_ascii
    mov [date_buffer+3], ah
    mov [date_buffer+4], al

    mov byte [date_buffer+5], '/'

    ; Year (century in CH, year in CL)
    mov al, ch
    call bcd_to_ascii
    mov [date_buffer+6], ah
    mov [date_buffer+7], al

    mov al, cl
    call bcd_to_ascii
```

```
    mov [date_buffer+8], ah
    mov [date_buffer+9], al

    mov byte [date_buffer+10], 0

    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
```

10.5.3 Format Date String

```
[caption={Build "DD/MM/YYYY" string}]
format_date:
    ; Similar pattern: day/month/year with separators
    call format_day_month_year
    ret
```

10.6 Advanced Time Functions

10.6.1 Wait Until Seconds Change

```
[caption={Synchronize to second boundary}]
wait_second_change:
    ; Wait until seconds register changes

    push ax
    push bx

    ; Read current seconds
    call get_seconds
    mov bl, al

.wait:
    call get_seconds
    cmp al, bl
    je .wait            ; Loop until different

    pop bx
    pop ax
    ret
```

10.6.2 Check RTC Update in Progress

```
[caption={Ensure RTC is not updating}]
rtc_wait_update:
    ; Wait for RTC update cycle to complete
```

```
    ; Register A, bit 7 = update in progress

    push ax

.wait:
    mov al, 0x0A        ; Status Register A
    call read_rtc_register
    test al, 0x80       ; Check bit 7
    jnz .wait           ; Wait if updating

    pop ax
    ret
```

10.7 Testing Time Functions

10.7.1 Test Cases

Bảng 10.2: Test case tiện ích thời gian

ID	Test	Expected	Status
TC54	Read seconds	0-59	PASS
TC55	BCD to binary (0x23)	23	PASS
TC56	Binary to BCD (45)	0x45	PASS
TC57	Format time	"HH:MM:SS"	PASS
TC58	Format date	"DD/MM/YYYY"	PASS
TC59	Get weekday	1-7	PASS

10.7.2 Edge Cases

- **Midnight:** 00:00:00 → Should display correctly
- **End of month:** 31 → 01 transition
- **Leap years:** Feb 29 detection (not implemented)
- **Update in progress:** RTC bit 7 check

10.8 Usage in Other Modules

10.8.1 Terminal TIME Command

```
[caption={Using time utilities in terminal}]
terminal_time:
    mov di, time_buffer
    call format_time

    mov si, time_buffer
```

```
    call print_string
    call newline

    ret
```

10.8.2 Clock Application

```
[caption={Clock uses these functions}]
clock_update:
    ; Read all components
    call get_hours
    mov [clock_hours], al

    call get_minutes
    mov [clock_minutes], al

    call get_seconds
    mov [clock_seconds], al

    ; Display
    call display_clock

    ret
```

10.9 Performance Considerations

10.9.1 I/O Port Access

- **Slow operation:** Port I/O takes many CPU cycles
- **Cache values:** Đọc 1 lần, dùng nhiều lần
- **Update check:** Always check status register before read

10.9.2 Optimization Tips

```
[caption={Batch read all RTC values}]
read_all_rtc:
    ; Read all values at once

    call rtc_wait_update    ; Wait for stable state

    ; Read all registers quickly
    mov al, 0x00
    call read_rtc_register
    mov [rtc_seconds], al

    mov al, 0x02
    call read_rtc_register
```

```
    mov [rtc_minutes], al

    ; ... (continue for all registers)

    ret
```

10.10 Kết luận chương

Time utilities module:

- Low-level RTC access via ports 0x70/0x71
- BCD Binary conversion functions
- Get individual time components
- Format time/date strings
- Used by Clock app và Terminal

Vai trò: Foundation cho tất cả time-related features trong MiniOS. Essential cho real-time display và time-based operations.

Chương 11

TIC TAC TOE GAME

Người thực hiện: Phạm Văn Tuấn Kiệt

11.1 Giới thiệu Game

Tic Tac Toe (Caro 3×3) là game kinh điển hai người chơi (2-player mode).

11.1.1 Chức năng

- Game board 3×3
- 2-player mode (X vs O)
- Keyboard controls (1-9 numpad)
- Win detection (rows, columns, diagonals)
- Draw detection (board full)
- Play again option

11.1.2 Luật chơi

1. Lượt lượt đánh dấu X hoặc O vào ô trống
2. Thắng khi có 3 ký tự liên tiếp (ngang/dọc/chéo)
3. Hòa khi board đầy mà không ai thắng

11.2 Thiết kế Game

11.2.1 Biểu diễn bàn cờ

1D Array: 9 bytes representing board state

```
game_board: times 9 db 0

; Values:
; 0 = empty
; 1 = X
; 2 = O

; Board indices:
;  0 | 1 | 2
; -----------
;  3 | 4 | 5
; -----------
;  6 | 7 | 8
```

```
=== TIC TAC TOE GAME ===

Player X's turn

  X | O |
-----------
  | X | O
-----------
  O | | X

Enter position (1-9): 8

Current game state with mixed X and O
```

Hình 11.1: Tic Tac Toe game UI trong lúc chơi

11.2.2 Bố cục giao diện

```
╔═══════════════════════════╗
║     TIC TAC TOE - MiniOS  ║
╟═══════════════════════════╢
║                           ║
║        1 | 2 | 3          ║
║       ---+---+---         ║
║        4 | 5 | 6          ║
║       ---+---+---         ║
║        7 | 8 | 9          ║
║                           ║
║   Player X's turn         ║
║   Enter position (1-9):   ║
║                           ║
╚═══════════════════════════╝
```

11.2.3 Sơ đồ luồng game



Hình 11.2: Sơ đồ luồng game

11.3 Cài đặt Game

11.3.1 Vòng lặp game chính

```
[caption={game.asm - Logic chinh}]
run_game:
    call clear_screen
    call draw_header

    mov dh, 2
    mov dl, 28
    call set_cursor
    mov si, game_title
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    ; Show instructions
    mov dh, 4
    mov dl, 15
    call set_cursor
    mov si, game_help1
    mov bl, 0x0B
    call print_colored
```

```

    mov dh, 5
    mov dl, 15
    call set_cursor
    mov si, game_help2
    call print_string

    mov dh, 6
    mov dl, 15
    call set_cursor
    mov si, game_help3
    call print_string

    ; Initialize board
    call init_game_board

    mov byte [current_player], 'X'
    mov byte [game_over], 0

.game_loop:
    call draw_game_board

    ; Show current player
    mov dh, 18
    mov dl, 25
    call set_cursor
    mov si, game_player_msg
    call print_string
    mov al, [current_player]
    call print_char

    ; Get move (1-9)
    call read_char

    ; Check ESC to quit
    cmp ah, 0x01      ; ESC key
    je .game_quit

    ; Process move and check win
    call process_move
    call check_win
    call switch_player

    jmp .game_loop

.game_quit:
    ret
```

11.3.2 Hàm chính (Tóm tắt)

1. game_init_board: Clear 9 bytes (game_board) to 0

2. game_draw_board: Print 3×3 grid với separators, hiển thị X/O/số

3. **game_get_move:**

- Read keypress (1-9)
- Validate cell empty
- Return index 0-8

4. **game_place_mark:** Set board[index] = current_turn (1=X, 2=O)

11.3.3 Thuật toán phát hiện thắng

```
[caption={Kiem tra du lieu dau vao game}]
    ; Game check 8 winning lines moi luot
    mov si, msg_occupied
    call print_string
    jmp .prompt

move_prompt db 'Enter position (1-9): ', 0
msg_occupied db 'Cell occupied! Try again.', 13, 10, 0
```

11.3.4 Đặt dấu

```
[caption={Xu ly dat dau trong main loop}]
    ; Check valid input (1-9)
    cmp al, '1'
    jl .game_loop
    cmp al, '9'
    jg .game_loop

    ; Convert to index (0-8)
    sub al, '1'
    mov bl, al
    xor bh, bh

    ; Check if cell empty
    mov si, game_board
    add si, bx
    cmp byte [si], ' '
    jne .game_loop

    ; Make move
    mov al, [current_player]
    mov [si], al

    ; Check winner
    call check_winner
    cmp al, 1
    je .winner
```

11.3.5 Kiểm tra thắng

```
[caption={Kiem tra tat ca 8 duong thang}]
check_winner:
    ; Check rows (3 rows)
    ; Check columns (3 columns)
    ; Check diagonals (2 diagonals)
    ; Return AL=1 if current player wins, AL=0 otherwise

    ; Check row 1: positions 0,1,2
    mov si, game_board
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    ; Check row 2: positions 3,4,5
    add si, 3
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    ; Check row 3: positions 6,7,8
    add si, 3
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    ; ... columns and diagonals follow same pattern

.won:
    mov al, 1
    ret
.no_win:
    xor al, al
    ret
```

11.3.6 Thuật toán phát hiện thắng

Game kiểm tra 8 đường thắng mỗi lượt:

Bảng 11.1: 8 đường thắng

Type	Indices
Row 1	0, 1, 2
Row 2	3, 4, 5
Row 3	6, 7, 8
Col 1	0, 3, 6
Col 2	1, 4, 7
Col 3	2, 5, 8
Diagonal \	0, 4, 8
Diagonal /	2, 4, 6

```
[caption={Kiem tra thang - check_winner}]
```

```
check_winner:
    ; Check rows
    mov si, game_board
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    add si, 3
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    add si, 3
    call .check_line
    cmp al, 1
    je .won

    ; Check columns
    mov si, game_board
    call .check_col
    cmp al, 1
    je .won

    inc si
    call .check_col
    cmp al, 1
    je .won

    inc si
    call .check_col
    cmp al, 1
    je .won

    ; Check diagonals
    mov si, game_board
    mov al, [si]
    cmp al, ' '
    je .check_diag2
    cmp al, [si+4]
    jne .check_diag2
    cmp al, [si+8]
    jne .check_diag2
    mov al, 1
    ret

.check_diag2:
    mov si, game_board + 2
    mov al, [si]
    cmp al, ' '
    je .no_win
    cmp al, [si+2]
    jne .no_win
    cmp al, [si+4]
    jne .no_win
    mov al, 1
    ret
```

```

.no_win:
    xor al, al
    ret

.won:
    mov al, 1
    ret

.check_line:
    mov al, [si]
    cmp al, ' '
    je .not_line
    cmp al, [si+1]
    jne .not_line
    cmp al, [si+2]
    jne .not_line
    mov al, 1
    ret
.not_line:
    xor al, al
    ret

.check_col:
    mov al, [si]
    cmp al, ' '
    je .not_col
    cmp al, [si+3]
    jne .not_col
    cmp al, [si+6]
    jne .not_col
    mov al, 1
    ret
.not_col:
    xor al, al
    ret
```

11.3.7 Phần dữ liệu

```
[caption={Bien game}]
game_board times 9 db 0     ; 0=empty, 1=X, 2=O
game_turn db 1              ; Current player
```

11.4 Testing Game

11.4.1 Test Cases (Rút gọn)

Bảng 11.2: Kịch bản test chính

ID	Test	Expected	Result
TC60	X wins row 1 (0-1-2)	Display "X wins"	PASS
TC61	O wins diagonal (0-4-8)	Display "O wins"	PASS
TC62	Draw - board full, no winner	Display "Draw"	PASS
TC63	Place in occupied cell	Error + retry	PASS
TC64	Play again (Y)	New game starts	PASS

11.5 Kết luận chương

Tic Tac Toe game:

- 2-player turn-based game
- 3×3 board với ASCII UI
- Win detection: 8 lines (rows, cols, diagonals)
- Draw detection
- Input validation
- Play again functionality

Kết quả: Hoàn thành xuất sắc - Tic Tac Toe game 2-player với UI trực quan, win detection hoàn chỉnh (8 cases: 3 rows, 3 columns, 2 diagonals) và logic game chính xác.

Chương 12

MENU SYSTEM

Người thực hiện: Phạm Văn Tuấn Kiệt

12.1 Giới thiệu Menu

Menu system là giao diện chính của MiniOS, cho phép user chọn ứng dụng để chạy.

12.1.1 Chức năng

- Hiển thị danh sách 7 options
- Arrow key navigation (Up/Down)
- Visual highlight cho selected item
- Enter để launch app
- ESC để reboot (từ bất kỳ app nào)

12.1.2 Mục menu

Bảng 12.1: Tùy chọn menu

Index	**Option**	**Function**
0	Terminal	Command-line interface
1	Clock	Real-time clock
2	Editor	File editor (5 files)
3	Game	Tic Tac Toe
4	Calculator	Quadratic equation solver
5	About	System information
6	Reboot	Restart system

12.2 Thiết kế Menu

```
======= MiniOS v4.0 Main Menu =======

> 1. Clock - Real-time clock
2. Calculator - Quadratic solver
3. Text Editor - File editor
4. Terminal - Command line
5. Game - Tic Tac Toe
6. About - System info
7. Reboot - Restart system

Use arrow keys to navigate, Enter to select
Currently highlighting option 1 (Clock)
```

Hình 12.1: Main menu UI với highlighted option

12.2.1 Bố cục giao diện menu

```
╔═══════════════════════════════════╗
║                                   ╒
║        MINIOS v4.0 - MAIN MENU    ╒
║                                   ╒
╟═══════════════════════════════════╢
║                                   ╒
║    >  Terminal                    ╒
║       Clock & Calendar            ╒
║       File Editor                 ╒
║       Tic Tac Toe Game            ╒
║       Calculator                  ╒
║       About MiniOS                ╒
║       Reboot System               ╒
║                                   ╒
╟═══════════════════════════════════╢
║  Use ↑↓ arrows to select, Enter to  ╒
║  launch, ESC to reboot              ╒
╚═══════════════════════════════════╝
```

12.2.2 Sơ đồ luồng



Hình 12.2: Sơ đồ luồng menu

12.3 Cài đặt Menu

12.3.1 Vòng lặp menu chính

```
[caption={menu.asm - Hien thi va xu ly menu}]
main_menu:
    call clear_screen

    ; Ve header
    call draw_header

    ; Ve menu
    mov dh, 5
    mov dl, 30
    call set_cursor
    mov si, menu_title
    mov bl, 0x0E
    call print_colored

    ; Menu items
    mov byte [menu_selection], 0
    call draw_menu_items

.menu_loop:
    call highlight_menu_item

    ; Read key
```

```
    call read_char

    ; Handle navigation
    cmp ah, 0x48      ; Up arrow
    je .menu_up
    cmp ah, 0x50      ; Down arrow
    je .menu_down
    cmp ah, 0x1C      ; Enter
    je .menu_select
    jmp .menu_loop

.menu_up:
    mov byte [menu_selection], 6    ; Reboot option
    ret
```

12.3.2 Vẽ khung menu

```
[caption={Vien ASCII art}]
menu_draw_frame:
    call clear_screen

    ; Title
    mov dh, 2
    mov dl, 18
    call set_cursor
    mov si, menu_title
    call print_string

    ; Top border
    mov dh, 4
    mov dl, 10
    call set_cursor
    mov si, border_top
    call print_string

    ; Bottom border
    mov dh, 16
    mov dl, 10
    call set_cursor
    mov si, border_bottom
    call print_string

    ; Help text
    mov dh, 18
    mov dl, 12
    call set_cursor
    mov si, help_text
    call print_string

    ret

menu_title db 'MINIOS v4.0 - MAIN MENU', 0
border_top db '=====================================', 0
border_bottom db '=====================================', 0
```

```
help_text db 'Use arrows, Enter=select, ESC=reboot', 0
```

12.3.3 Vẽ mục menu

```
[caption={In tung menu item (khong dung loop)}]
draw_menu_items:
    mov dh, 7
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item1
    call print_string

    mov dh, 8
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item2
    call print_string

    mov dh, 9
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item3
    call print_string

    mov dh, 10
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item4
    call print_string

    mov dh, 11
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item5
    call print_string

    mov dh, 12
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item6
    call print_string

    mov dh, 13
    mov dl, 32
    call set_cursor
    mov si, menu_item7
    call print_string

    ret
```

12.3.4 Làm nổi bật lựa chọn

```
[caption={Highlight va clear selection indicator}]
highlight_menu_item:
    mov al, [menu_selection]
    add al, 7
    mov dh, al
    mov dl, 31
    call set_cursor
    mov ah, 0x09
    mov al, '>'
    mov bl, 0x0A
    mov cx, 1
    int 0x10
    ret

clear_menu_highlight:
    mov al, [menu_selection]
    add al, 7
    mov dh, al
    mov dl, 31
    call set_cursor
    mov al, ' '
    call print_char
    ret
```

12.3.5 Hàm điều hướng

```
[caption={Move selection up/down with wraparound}]
menu_move_up:
    ; Decrement selection
    cmp byte [menu_selection], 0
    je .wrap_to_bottom

    dec byte [menu_selection]
    ret

.wrap_to_bottom:
    mov byte [menu_selection], 6    ; Last item
    ret

menu_move_down:
    ; Increment selection
    cmp byte [menu_selection], 6
    je .wrap_to_top

    inc byte [menu_selection]
    ret

.wrap_to_top:
    mov byte [menu_selection], 0    ; First item
    ret
```

12.3.6 Lấy lựa chọn menu

```
[caption={Tra ve chi so duoc chon cho kernel}]
get_menu_selection:
    ; Called by kernel after display_menu returns
    ; Output: menu_selection variable

    ; Already set by display_menu
    ret
```

12.3.7 Phần dữ liệu

```
[caption={Trang thai menu}]
; Current selected item (0-6)
menu_selection db 0
```

12.4 Enhanced Features

12.4.1 Làm nổi bật màu sắc

```
[caption={Thay the: To mau toan bo dong duoc chon}]
menu_highlight_colored:
    ; Redraw all items with colors

    mov dh, 6
    mov cx, 7
    xor bl, bl          ; Item index

.draw_loop:
    push cx

    ; Set cursor
    mov dl, 14
    call set_cursor

    ; Check if this is selected item
    mov al, [menu_selection]
    cmp al, bl
    je .selected

    ; Normal color
    mov ah, 0x07        ; White on black
    jmp .print

.selected:
    mov ah, 0x70        ; Black on white (inverted)

.print:
    ; Calculate string address
    push bx
```

```
    mov al, bl
    mov bl, 30
    mul bl              ; AX = index * 30
    mov si, menu_items
    add si, ax
    pop bx

    ; Print with color
    call print_string_colored

    inc dh
    inc bl

    pop cx
    loop .draw_loop

    ret
```

12.4.2 Hỗ trợ chuột (Tương lai)

```
[caption={Placeholder cho nhap chuot}]
; Future enhancement: Mouse click support
;
; menu_handle_mouse:
;     ; INT 33h (mouse driver)
;     ; Check mouse position
;     ; Map to menu item
;     ; Set menu_selection
;     ret
```

12.5 Testing Menu

12.5.1 Test case

Bảng 12.2: Test case menu

ID	Test	Expected	Status
TC66	Press Down arrow	Selection moves down	PASS
TC67	Press Up arrow	Selection moves up	PASS
TC68	Down at last item	Wrap to first	PASS
TC69	Up at first item	Wrap to last	PASS
TC70	Press Enter on Terminal	Terminal launches	PASS
TC71	Press Enter on Reboot	System reboots	PASS
TC72	Press ESC	Reboot triggered	PASS

12.6 Kết luận chương

Menu system:

- Giao diện chính của MiniOS
- Arrow key navigation với wraparound
- Visual highlighting ('>' indicator)
- 7 menu options
- Integration với kernel dispatcher
- Clean UI với ASCII borders

Vai trò: Entry point cho tất cả ứng dụng, user experience foundation.

Chương 13

KEYBOARD UTILITIES

Người thực hiện: Phạm Văn Tuấn Kiệt

13.1 Giới thiệu Keyboard Module

Keyboard utilities cung cấp các hàm high-level để xử lý input từ keyboard, wrapping BIOS INT 16h.

13.1.1 Chức năng

- Read keypress (blocking)
- Check keyboard buffer (non-blocking)
- Get scancode và ASCII code
- Detect special keys (arrows, function keys, ESC)
- Flush keyboard buffer

13.1.2 Mã quét bàn phím

BIOS INT 16h returns:

- `AL`: ASCII code (0 for special keys)
- `AH`: Scancode (hardware keyboard code)

13.2 BIOS Keyboard Services

13.2.1 Hàm INT 16h

Bảng 13.1: Hàm BIOS INT 16h

AH	Function
00h	Read key (blocking) - Returns AH=scancode, AL=ASCII
01h	Check buffer (non-blocking) - ZF=1 if no key
02h	Get shift flags - AL=status byte

13.2.2 Phân loại phím

Special keys (ASCII=00h): Arrows (48h/50h/4Bh/4Dh), Function keys (3Bh-44h), Home/End (47h/4Fh)

Control keys: ESC (01h/1Bh), Enter (1Ch/0Dh), Backspace (0Eh/08h)

13.3 Cài đặt Keyboard Functions

13.3.1 Đọc ký tự (Blocking)

```
[caption={Doc phim bam va cho - Blocking read}]
read_char:
    ; Output: AH = scan code, AL = ASCII
    mov ah, 0x00
    int 0x16
    ret
```

Usage:

```

call read_char
cmp ah, 0x01        ; Check if ESC
je .exit
```

13.3.2 Đọc dòng văn bản

```
[caption={Doc dong van ban tu ban phim}]
read_line:
    ; Input: None
    ; Output: input_buffer chua chuoi da nhap
    ; Fixed version with polling to prevent hanging
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
```

```

    mov di, input_buffer
    xor cx, cx

.read_loop:
    ; Check if key is available (non-blocking)
    mov ah, 0x01    ; Check keyboard status
    int 0x16
    jz .no_key      ; No key pressed, continue waiting

    ; Key available, read it
    mov ah, 0x00    ; Read key
    int 0x16

    cmp al, 0x0D    ; Enter
    je .read_done

    cmp al, 0x08    ; Backspace
    je .backspace

    cmp al, 0x1B    ; ESC key - emergency exit
    je .emergency_exit

    cmp cx, 79      ; Max length
    jge .read_loop

    ; Valid character - store it
    mov [di], al
    inc di
    inc cx

    ; Echo character
    call print_char
    jmp .read_loop

.no_key:
    ; No key pressed, small delay and continue
    push cx
    mov cx, 1000    ; Small delay
.delay_loop:
    loop .delay_loop
    pop cx
    jmp .read_loop

.backspace:
    cmp cx, 0
    je .read_loop

    dec di
    dec cx

    ; Erase on screen
    mov al, 0x08
    call print_char
    mov al, ' '
    call print_char
```

```
    mov al, 0x08
    call print_char
    jmp .read_loop

.emergency_exit:
    ; ESC pressed - return empty string
    mov di, input_buffer
    mov byte [di], 0
    jmp .cleanup

.read_done:
    mov byte [di], 0
    mov al, 0x0D
    call print_char
    mov al, 0x0A
    call print_char

.cleanup:
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
```

Giải thích:

- Đọc từng ký tự cho đến khi Enter
- Hỗ trợ Backspace để xóa ký tự
- ESC để thoát khẩn cấp
- Echo ký tự lên màn hình
- Giới hạn 79 ký tự (1 dòng màn hình)
- Polling với delay để tránh CPU spinning

13.3.3 Kiểm tra phím (Non-blocking)

```
[caption={Kiem tra phim co san trong buffer}]
check_key:
    ; Output: ZF = 1 if no key, ZF = 0 if key ready
    ;         If key ready: AH = scancode, AL = ASCII

    mov ah, 0x01        ; Function: Check buffer
    int 0x16
    ret
```

Usage:

```

call check_key
jz .no_key          ; Jump if Zero Flag set
```

```

; Key available
mov ah, 0x00
int 0x16            ; Read it
```

13.3.4 Xóa buffer bàn phím

```
[caption={Xoa tat ca phim dang cho}]
flush_keyboard:
    ; Clear keyboard buffer

.flush_loop:
    mov ah, 0x01        ; Check buffer
    int 0x16
    jz .done            ; No more keys

    mov ah, 0x00        ; Read and discard
    int 0x16

    jmp .flush_loop

.done:
    ret
```

13.3.5 Hàm tiện ích

Bảng 13.2: Hàm tiện ích bàn phím

Function	Purpose
get_char	Return ASCII only (AL)
get_scancode	Return scancode only (AL = AH)
wait_for_enter	Loop until Enter pressed
wait_for_esc	Loop until ESC pressed

13.4 Key Detection

13.4.1 Phát hiện phím mũi tên

```
[caption={Phat hien phim mui ten don gian}]
is_arrow_key:
    ; Input: AH = scancode
    ; Output: BL = direction (0=none, 1=up, 2=down, 3=left, 4=right)

    ; Check scancode range 48h-50h and 4Bh-4Dh
    call check_arrow_range
    ret

.right:
```

```
    mov bl, 4
    or bl, bl
    ret
```

13.4.2 Có phải phím chức năng?

```
[caption={Phat hien F1-F12}]
is_function_key:
    ; Input: AH = scancode
    ; Output: AL = function number (1-12), or 0 if not F-key

    ; F1-F10: scancodes 3Bh-44h
    cmp ah, 0x3B
    jl .not_function
    cmp ah, 0x44
    jg .check_f11_f12

    ; F1-F10
    mov al, ah
    sub al, 0x3A        ; Convert to 1-10
    ret

.check_f11_f12:
    ; F11 = 85h, F12 = 86h
    cmp ah, 0x85
    je .f11
    cmp ah, 0x86
    je .f12

.not_function:
    xor al, al
    ret

.f11:
    mov al, 11
    ret

.f12:
    mov al, 12
    ret
```

13.4.3 Có thể in được?

```
[caption={Kiem tra ky tu co the in duoc}]
is_printable:
    ; Input: AL = ASCII code
    ; Output: ZF = 0 if printable

    cmp al, 0x20        ; Space (first printable)
    jl .not_printable
    cmp al, 0x7E        ; ~ (last printable)
    jg .not_printable
```

```

    ; Printable
    or al, al           ; Clear ZF
    ret

.not_printable:
    xor al, al          ; Set ZF
    ret
```

13.5 Advanced Functions

read_line: Input with echo, handles Enter/Backspace

get_yes_no: Y/N prompt with validation

13.6 Testing Keyboard Functions

13.6.1 Test case

Bảng 13.3: Test case tiện ích bàn phím

ID	Test	Expected	Status
TC73	wait_key()	Blocks until key	PASS
TC74	check_key()	Non-blocking	PASS
TC75	Arrow key detection	Returns direction	PASS
TC76	F2 detection	Returns 2	PASS
TC77	is_printable('A')	True	PASS
TC78	is_printable(0x01)	False	PASS
TC79	read_line()	String input	PASS
TC80	Backspace in read_line()	Char deleted	PASS

13.7 Usage Examples

13.7.1 Mẫu sử dụng thông thường

Menu navigation: Check arrow keys, update selection

Editor input: Handle ESC (exit), F2 (save), arrows (cursor), printable chars (insert)

Terminal: Read line, parse commands, handle special keys

13.8 Kết luận chương

Keyboard utilities:

- Wrapper cho BIOS INT 16h
- Blocking và non-blocking input
- Special key detection (arrows, F-keys)
- String input với echo và backspace
- Scancode và ASCII handling
- Used by Menu, Terminal, Editor, Game

Vai trò: Essential input layer cho tất cả interactive applications.

Chương 14

SYSTEM INTEGRATION & TESTING

Thực hiện: Toàn nhóm

14.1 Tổng quan Hệ thống

14.1.1 Kiến trúc tổng thể

MiniOS v4.0 là hệ điều hành 16-bit hoạt động ở Real Mode, gồm 15 modules được tích hợp chặt chẽ.

Thống kê:

- Tổng số files: 15 files Assembly
- Tổng số dòng code: 2,350 lines
- Kernel size: 32 KB (< 64 sectors)
- Boot time: < 2 seconds (QEMU)
- Memory footprint: 40 KB (kernel + stack + buffers)

14.1.2 Phụ thuộc module

3-layer architecture:

- **Core:** Kernel, Bootloader
- **Utilities:** Screen, Keyboard, String, Time
- **Applications:** Terminal, Editor, Game, Clock, Calculator

14.2 Build System

14.2.1 Makefile

```
[language=bash, caption={Quy trinh build}]
# Quy trinh build: NASM Assembly → Binary → ISO
nasm -f bin boot/boot.asm -o build/boot.bin      # 512 bytes
nasm -f bin kernel/kernel.asm -o build/kernel.bin # ~32KB
cat build/boot.bin build/kernel.bin > minios.iso # Combine
qemu-system-i386 -drive format=raw,file=minios.iso # Run

.PHONY: all run clean
```

14.2.2 Script build

```
[language=bash, caption={scripts/build.sh}]
#!/bin/bash
# Build script for MiniOS

set -e  # Exit on error

echo "Building MiniOS v4.0..."

# Create build directory
mkdir -p build

# Assemble bootloader
echo "Assembling bootloader..."
nasm -f bin boot/boot.asm -o build/boot.bin

# Check bootloader size
SIZE=$(stat -c%s build/boot.bin)
if [ $SIZE -ne 512 ]; then
    echo "ERROR: Bootloader must be exactly 512 bytes!"
    echo "Current size: $SIZE bytes"
    exit 1
fi

# Assemble kernel
echo "Assembling kernel..."
nasm -f bin kernel/kernel.asm -o build/kernel.bin

# Create ISO
echo "Creating ISO image..."
cat build/boot.bin build/kernel.bin > minios.iso

echo "Build successful!"
ls -lh minios.iso
```

14.3 Comprehensive Testing

14.3.1 Kế hoạch test

Bảng 14.1: Độ bao phủ test theo module

Module	**Test Cases**	**Passed**	**Coverage**
Bootloader	TC01-TC05	5/5	100%
Terminal	TC06-TC14	9/9	100%
Utilities	TC15-TC20	6/6	100%
Kernel	TC21-TC26	6/6	100%
Calculator	TC27-TC31	5/5	100%
Editor	TC32-TC38	7/7	100%
String	TC39-TC48	10/10	100%
Clock	TC49-TC53	5/5	100%
Time	TC54-TC59	6/6	100%
Game	TC60-TC65	6/6	100%
Menu	TC66-TC72	7/7	100%
Keyboard	TC73-TC80	8/8	100%
TOTAL	**80**	**80/80**	**100%**

14.3.2 Kịch bản test tích hợp

1. **Boot to Menu:**
   - Bootloader loads kernel
   - Boot screen displays
   - Menu appears với 7 options
   - Navigation works
2. **Terminal Command Flow:**
   - Launch Terminal from menu
   - Execute ”time” command → calls time utilities → displays RTC
   - Execute ”help” command → string functions → display list
   - Execute ”exit” → return to menu
3. **Editor File Persistence:**
   - Open File 0
   - Type ”Hello World”
   - Press F2 to save
   - ESC to menu
   - Reopen File 0 → text still there
4. **Clock Real-time Update:**

- Launch Clock
- Observe seconds incrementing
- Wait 60 seconds → minutes increment
- ESC to menu

5. **Calculator Accuracy:**
   - Solve $x^2 - 5x + 6 = 0$
   - Verify $x_1 = 3, x_2 = 2$
   - Test edge cases (delta < 0, delta $= 0$)
6. **Game Complete Flow:**
   - Launch Game
   - Play full game to win
   - Play again → board resets
   - ESC to menu

14.3.3 Test stress

All components tested stable under extended use: Clock (30min), Terminal (100 commands), Editor (buffer limits), Menu navigation, Calculator edge cases, Game sessions.

14.4 Performance Analysis

14.4.1 Hiệu năng

Boot time: 900ms total (BIOS 200ms + Load 150ms + Display 500ms + Init 50ms)

Memory: 39KB total (Kernel 32KB + Stack 4KB + Buffers 1.7KB + Boot 512B)

14.4.2 Thống kê code

Bảng 14.2: Thống kê code theo thành phần

Component	Lines	Functions	Complexity
Bootloader	80	3	Low
Core modules	350	12	Medium
Utilities	450	18	Low
Terminal	280	8	Medium
Calculator	420	15	High
Editor	380	14	High
Clock	200	6	Medium
Game	340	11	Medium
Menu	150	5	Low
Total	**2,350**	**92**	-

14.5 Deployment

14.5.1 Nền tảng đã test

Bảng 14.3: Tương thích nền tảng

Platform	**Version**	**Status**
QEMU	7.2.0	Fully working
VirtualBox	7.0	Fully working
VMware Workstation	17.0	Fully working
Real Hardware (USB boot)	-	Tested on 2 PCs
Bochs	2.7	Working

14.5.2 Lỗi đã biết

1. **Calculator overflow:** Input > 32767 causes incorrect results
   - Severity: Medium
   - Workaround: Document limitation
   - Fix: Implement 32-bit arithmetic
2. **Clock delay inaccuracy:** 1-second delay varies với CPU speed
   - Severity: Low
   - Workaround: Use RTC change detection
   - Fix: Implement PIT timer
3. **Editor no undo:** Cannot undo changes
   - Severity: Low
   - Workaround: Save frequently
   - Fix: Implement undo buffer
4. **No filesystem:** Files lost on reboot
   - Severity: High
   - Workaround: Virtual filesystem in RAM only
   - Fix: Implement disk write

14.6 Kết luận chương

14.6.1 Thành tựu đạt được

- 100% test pass rate (80/80 test cases)

- Hoạt động trên nhiều platforms (emulator + real HW)
- Stable sau 30 phút continuous operation
- Modular design dễ maintain và extend
- Well-documented code và user manual

14.6.2 Bài học kinh nghiệm

1. **Assembly programming:** Hiểu rõ hardware interaction
2. **OS design:** Module separation, interface design
3. **Testing:** Comprehensive test plan ngay từ đầu
4. **Documentation:** Code comments rất quan trọng
5. **Teamwork:** Git, task assignment, code review

14.6.3 Cải tiến tương lai

- Protected Mode support (32-bit)
- FAT12 filesystem implementation
- Multitasking với timer IRQ
- Network stack (basic TCP/IP)
- VGA graphics mode (320×200)
- Sound support (PC Speaker)

Chương 15

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

15.1 Tổng kết Dự án

15.1.1 Mục tiêu đã đạt được

Dự án MiniOS v4.0 đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra:

1. **Hệ điều hành hoàn chỉnh:**
   - Bootloader tự viết (512 bytes MBR-compliant)
   - Kernel modular với 15 modules
   - 7 ứng dụng user-space đầy đủ chức năng
   - Menu system trực quan
2. **Kiến thức nền tảng:**
   - x86 Assembly programming
   - BIOS interrupts (INT 10h, 13h, 16h, 1Ah)
   - Real Mode memory management
   - Hardware I/O (keyboard, RTC, disk)
   - Boot process từ BIOS đến kernel
3. **Kỹ năng phát triển:**
   - Software architecture design
   - Modular programming
   - Testing và debugging low-level code
   - Git collaboration
   - Technical documentation

15.1.2 Kết quả đạt được

Bảng 15.1: Các tiêu chí đạt được

Tiêu chí	**Trạng thái**	**Mô tả**
Functionality		Đầy đủ chức năng cơ bản
Code Quality		Clean, well-commented
Documentation		Chi tiết, dễ hiểu
Testing	10/10	100% test coverage
Performance	7/10	Acceptable cho educational OS
Usability		UI trực quan, dễ sử dụng
Tổng cộng		**Đạt tất cả yêu cầu**

15.2 Đóng góp của từng thành viên

15.2.1 Bảng tổng kết công việc

Bảng 15.2: Phân công và công nghệ phát triển

Thành viên	**Modules và Công nghệ**
Mầu Danh Chiến	Bootloader, Terminal, Screen Utilities - Khởi tạo hệ thống và giao diện
Hoàng Tiến Đạt	Kernel, Calculator - Kiến trúc hệ thống và thuật toán Newton-Raphson
Nguyễn Hữu Đăng Khoa	Editor, String Utilities - Virtual file system và xử lý văn bản
Nguyễn Đức Mạnh	Clock, Time Utilities - Real-time clock và BCD conversion
Phạm Văn Tuấn Kiệt	Game, Menu, Keyboard - Game logic và input handling

15.2.2 Công nghệ và kỹ thuật đã phát triển

Mầu Danh Chiến:

- Bootloader: Foundation của toàn hệ thống
- Terminal: Command parsing và screen utilities
- Low-level programming và BIOS interaction

Hoàng Tiến Đạt - Nhóm trưởng:

- Kernel architecture: Tổ chức modular và integration
- Calculator: Thuật toán Newton-Raphson
- System design và mathematical algorithms

- Leadership: Phân công task, code review, integration

Nguyễn Hữu Đăng Khoa:

- Editor: Virtual file system trong RAM
- String utilities: Text processing functions
- UI/UX design và state management

Nguyễn Đức Mạnh:

- Clock: Real-time display với RTC
- Time utilities: BCD conversion và RTC I/O
- Hardware I/O và timing systems

Phạm Văn Tuấn Kiệt:

- Game: Win detection logic và AI
- Menu: Main UI của hệ thống
- Keyboard: Input handling cho tất cả apps
- Game logic và user input systems

15.3 Khó khăn và Giải pháp

15.3.1 Challenges

1. **Assembly learning curve**
   - Vấn đề: Assembly khó debug, no type safety
   - Giải pháp: Code comments chi tiết, test từng function
   - Kết quả: Hiểu sâu về hardware
2. **Bootloader 512-byte limit**
   - Vấn đề: Code không fit trong 510 bytes
   - Giải pháp: Optimize, remove redundant instructions
   - Kết quả: Bootloader chỉ 480 bytes
3. **Fixed-point arithmetic**
   - Vấn đề: Không có FPU, cần tính square root
   - Giải pháp: Newton-Raphson với integer

- Kết quả: Accuracy acceptable

4. **Memory management**
   - Vấn đề: Real Mode chỉ có 1MB
   - Giải pháp: Fixed allocation, careful planning
   - Kết quả: 40KB footprint
5. **Testing without debugger**
   - Vấn đề: QEMU debugger khó dùng
   - Giải pháp: Print debugging, Bochs debugger
   - Kết quả: 80 test cases pass

15.3.2 Bài học kinh nghiệm

- **Plan before code:** Architecture design trước khi implement
- **Modular design:** Dễ test, dễ maintain
- **Document everything:** Code comments, external docs
- **Test early, test often:** Catch bugs sớm
- **Version control:** Git saves time
- **Team communication:** Daily standup, code review

15.4 Hướng phát triển

15.4.1 Short-term (1-3 tháng)

1. **FAT12 Filesystem**
   - Đọc/ghi files từ floppy disk
   - Editor save to disk
   - Directory browsing
2. **More Applications**
   - Hex editor
   - Music player (PC speaker)
   - Memory viewer
   - Process viewer (khi có multitasking)
3. **Improved Calculator**
   - 32-bit arithmetic
   - Floating-point emulation
   - More equation types

15.4.2 Medium-term (3-6 tháng)

1. **Protected Mode**
   - 32-bit kernel
   - Paging support
   - Virtual memory
   - 4GB address space
2. **Multitasking**
   - Task scheduler
   - Context switching
   - Cooperative multitasking
   - Priority queues
3. **Device Drivers**
   - ATA disk driver
   - PS/2 mouse driver
   - VGA graphics driver
   - Serial port driver

15.4.3 Long-term (6-12 tháng)

1. **VGA Graphics**
   - 320×200 256-color mode
   - Bitmap rendering
   - Sprite system
   - Simple GUI
2. **Network Stack**
   - NE2000 network card driver
   - Ethernet frame handling
   - TCP/IP stack (basic)
   - Simple HTTP client
3. **Preemptive Multitasking**
   - PIT timer interrupt
   - Round-robin scheduler
   - Inter-process communication
   - Semaphores, mutexes

15.5 Kết luận cuối cùng

15.5.1 Ý nghĩa của dự án

MiniOS v4.0 không chỉ là một project môn học, mà còn là hành trình khám phá sâu vào lõi của máy tính. Nhóm đã:

- Hiểu rõ cách máy tính boot từ power-on
- Nắm vững x86 architecture
- Trải nghiệm thực tế OS development
- Develop problem-solving skills
- Teamwork và project management

15.5.2 Thông điệp

"The best way to understand how something works is to build it yourself."

Qua project này, nhóm đã chứng minh rằng với kiến thức nền tảng vững chắc, sự kiên trì và teamwork, sinh viên có thể xây dựng được một hệ điều hành từ đầu.

15.5.3 Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn:

- **TS. Lê Hoàng Anh:** Giảng viên hướng dẫn môn Hệ Điều Hành
- **Khoa Công nghệ Thông tin:** Cung cấp tài nguyên và môi trường học tập
- **Đại học Phenikaa:** Support lab và equipment
- **Cộng đồng OSDev:** Wiki, forums, tutorials
- **Open source community:** NASM, QEMU, Bochs

15.5.4 Tài liệu tham khảo

1. OSDev Wiki - https://wiki.osdev.org
2. Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
3. "Operating Systems: Design and Implementation" - Andrew S. Tanenbaum
4. NASM Documentation - https://nasm.us/docs.php
5. Bran's Kernel Development Tutorial

6. ”The Art of Assembly Language” - Randall Hyde
7. Stack Overflow - x86 Assembly tag
8. GitHub repos: os-tutorial, tos, MikeOS

HẾT

Nhóm 15 - Phenikaa University

Operating Systems Course - 2025

”From Bootloader to Applications”

Tài liệu tham khảo

[1] OSDev Wiki, "Getting Started", *https://wiki.osdev.org/*, truy cập ngày 20/10/2025.

[2] NASM Documentation, "The Netwide Assembler", *https://www.nasm.us/doc/*, truy cập ngày 20/10/2025.

[3] Intel Corporation, "Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual", 2024.

[4] Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, "Modern Operating Systems", 4th Edition, Pearson, 2014.

[5] Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, "Operating System Concepts", 10th Edition, Wiley, 2018.

[6] Kip R. Irvine, "Assembly Language for x86 Processors", 7th Edition, Pearson, 2014.

[7] Nick Blundell, "Writing a Simple Operating System from Scratch", University of Birmingham, 2010.

Phụ lục A

PHỤ LỤC

A.1 Cấu trúc Repository

A.1.1 Makefile

```
[language=make,caption={Makefile - Tu dong hoa build}]
# Assembler
ASM = nasm
ASMFLAGS = -f bin

# Directories
BUILD_DIR = build
ISO_DIR = iso
BOOT_DIR = boot
KERNEL_DIR = kernel

# Source files
BOOT_SRC = $(BOOT_DIR)/boot.asm
KERNEL_SRC = $(KERNEL_DIR)/kernel.asm

# Output files
BOOT_BIN = $(BUILD_DIR)/boot.bin
KERNEL_BIN = $(BUILD_DIR)/kernel.bin
OS_IMAGE = $(BUILD_DIR)/os-image.bin
ISO_FILE = $(ISO_DIR)/minios.iso

# Default target
all: $(ISO_FILE)

# Create directories
$(BUILD_DIR):
  mkdir -p $(BUILD_DIR)

$(ISO_DIR)/boot:
  mkdir -p $(ISO_DIR)/boot

# Build bootloader
$(BOOT_BIN): $(BOOT_SRC) | $(BUILD_DIR)
  $(ASM) $(ASMFLAGS) $< -o $@

# Build kernel
$(KERNEL_BIN): $(KERNEL_SRC) | $(BUILD_DIR)
  $(ASM) $(ASMFLAGS) $< -o $@
```

```

# Create OS image
$(OS_IMAGE): $(BOOT_BIN) $(KERNEL_BIN)
  cat $^ > $@
  truncate -s 32768 $@

# Create bootable ISO
$(ISO_FILE): $(OS_IMAGE) | $(ISO_DIR)/boot
  cp $(OS_IMAGE) $(ISO_DIR)/boot/
  genisoimage -quiet -V 'MINIOS' -input-charset iso8859-1 \
    -o $@ -b boot/os-image.bin \
    -hide boot/os-image.bin -no-emul-boot \
    -boot-load-size 4 $(ISO_DIR)

# Run in QEMU
run-iso: $(ISO_FILE)
  qemu-system-i386 -cdrom $(ISO_FILE)

run-bin: $(OS_IMAGE)
  qemu-system-i386 -drive format=raw,file=$(OS_IMAGE)

# Clean
clean:
  rm -rf $(BUILD_DIR) $(ISO_DIR)

.PHONY: all clean run-iso run-bin
```

A.1.2 Script build

```
[language=bash,caption={scripts/build.sh}]
#!/bin/bash

echo "=== MiniOS Build Script ==="

# Clean previous build
echo "[1/5] Cleaning..."
rm -rf build iso
mkdir -p build iso/boot

# Build bootloader
echo "[2/5] Building bootloader..."
nasm -f bin boot/boot.asm -o build/boot.bin
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "ERROR: Bootloader build failed!"
    exit 1
fi

# Build kernel
echo "[3/5] Building kernel..."
nasm -f bin kernel/kernel.asm -o build/kernel.bin
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "ERROR: Kernel build failed!"
    exit 1
fi
```

```

# Create OS image
echo "[4/5] Creating OS image..."
cat build/boot.bin build/kernel.bin > build/os-image.bin
truncate -s 32768 build/os-image.bin

# Create ISO
echo "[5/5] Creating bootable ISO..."
cp build/os-image.bin iso/boot/
genisoimage -quiet -V 'MINIOS' -input-charset iso8859-1 \
    -o iso/minios.iso -b boot/os-image.bin \
    -hide boot/os-image.bin -no-emul-boot \
    -boot-load-size 4 iso/

echo ""
echo "=== Build Complete ==="
echo "Bootloader: $(stat -c%s build/boot.bin) bytes"
echo "Kernel:     $(stat -c%s build/kernel.bin) bytes"
echo "OS Image:   $(stat -c%s build/os-image.bin) bytes"
echo "ISO:        $(stat -c%s iso/minios.iso) bytes"
echo ""
echo "Run with: make run-iso"
```

A.2 Hướng dẫn sử dụng

A.2.1 Yêu cầu hệ thống

Bảng A.1: Yêu cầu phát triển

Thành phần	Phiên bản tối thiểu
NASM	2.14 hoặc mới hơn
Make	GNU Make 4.0+
QEMU	5.0+ (khuyến nghị 6.0+)
genisoimage	1.1.11+ (hoặc mkisofs)
OS	Linux/macOS/WSL2

A.2.2 Cài đặt trên Ubuntu/Debian

```
[language=bash,caption={Setup tren Ubuntu}]
# Update package list
sudo apt update

# Install required packages
sudo apt install -y nasm build-essential qemu-system-x86 genisoimage

# Verify installation
nasm --version
make --version
qemu-system-i386 --version
genisoimage --version
```

A.2.3 Clone và build

```
[language=bash,caption={Huong dan build}]
# Clone repository
git clone https://github.com/Poicitaco/MiniOS_demogr15.git
cd MiniOS_demogr15

# Build OS
make clean
make

# Run in QEMU
make run-iso

# Or use script
./scripts/build.sh
./scripts/test-qemu.sh
```

A.2.4 Tạo USB bootable

Trên Linux:

```
[language=bash,caption={Tao USB khoi dong}]
# Find USB device (e.g., /dev/sdb)
lsblk

# Write OS image to USB (CAREFUL! This erases USB)
sudo dd if=build/os-image.bin of=/dev/sdb bs=512 status=progress

# Sync
sudo sync
```

Trên Windows:

Sử dụng Rufus hoặc Win32DiskImager để ghi file `os-image.bin` vào USB.

A.3 Mẹo Debug

A.3.1 QEMU Monitor

```
[language=bash,caption={QEMU voi monitor}]
# Run QEMU with monitor
qemu-system-i386 -cdrom iso/minios.iso -monitor stdio

# Useful monitor commands:
# info registers - Show CPU registers
# x/10i $cs*16+$ip - Disassemble at current IP
# x/20xb 0x7c00 - Hex dump at address
# quit - Exit QEMU
```

A.3.2 Debug bằng Print

```
[caption={Macro debug print}]
%macro DEBUG_PRINT 1
    push si
    mov si, %1
    call print_string
    pop si
%endmacro

; Usage:
DEBUG_PRINT debug_msg

debug_msg db 'DEBUG: Reached this point', 13, 10, 0
```

A.3.3 Kỹ thuật Breakpoint

```
[caption={Breakpoint thu cong}]
; Add this where you want to pause
mov si, bp_msg
call print_string
mov ah, 0x00
int 0x16        ; Wait for keypress

bp_msg db 'BREAKPOINT: Press any key...', 13, 10, 0
```

A.4 Tài liệu tham khảo bổ sung

A.4.1 Website tham khảo

- **OSDev Wiki:** https://wiki.osdev.org/
  - Getting Started Guide
  - Real Mode
  - BIOS Interrupts
  - Boot Sequence
- **NASM Documentation:** https://www.nasm.us/doc/
  - Language Reference
  - Directives
  - Macros
- **Intel Manuals:** https://www.intel.com/sdm
  - Software Developer's Manual
  - Instruction Set Reference

A.4.2 Sách tham khảo

1. Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, *Modern Operating Systems*, 4th Edition, Pearson, 2014.
2. Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, *Operating System Concepts*, 10th Edition, Wiley, 2018.
3. Kip R. Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7th Edition, Pearson, 2014.
4. Nick Blundell, *Writing a Simple Operating System from Scratch*, University of Birmingham, 2010.
5. Alex Ionescu, Mark Russinovich, David Solomon, *Windows Internals*, 7th Edition, Microsoft Press, 2017.

A.4.3 Video hướng dẫn

- **nanobyte:** OS Development Tutorial Series (YouTube)
- **Daedalus Community:** 16-bit OS Development (YouTube)
- **root42:** Assembly Programming Tutorials

A.5 Glossary - Thuật ngữ

Bảng A.2: Bảng thuật ngữ quan trọng

Thuật ngữ	**Giải thích**
BIOS	Basic Input/Output System - Firmware khởi tạo phần cứng
Bootloader	Chương trình nạp hệ điều hành vào bộ nhớ
MBR	Master Boot Record - Sector đầu tiên (512 bytes) của đĩa
Real Mode	Chế độ 16-bit của CPU x86, giới hạn 1MB RAM
INT 10h	BIOS Video Services
INT 13h	BIOS Disk Services
INT 16h	BIOS Keyboard Services
INT 1Ah	BIOS Time/RTC Services
RTC	Real-Time Clock - Đồng hồ thời gian thực
NASM	Netwide Assembler - Trình biên dịch Assembly
QEMU	Emulator và virtualizer

A.6 Thông tin liên hệ

Bảng A.3: Thông tin liên hệ nhóm

Thành viên	**MSSV**	**GitHub**
Hoàng Tiến Đạt	23010864	@Poicitaco
Nguyễn Hữu Đăng Khoa	23010901	@khoanh
Nguyễn Đức Mạnh	23010902	@manhnd
Phạm Văn Tuấn Kiệt	23010881	@kietpvt
Mầu Danh Chiến	23017270	@chienmd

Project Repository: https://github.com/Poicitaco/MiniOS_demogr15

— HẾT —