

# "Секретные команды"

## Для прошивки XX эффектов в 1

Чтобы использовать "секретные команды", не нужно отключать в прошивке строчку `#define USE_SECRET_COMMANDS`

### Как работают "секретные команды"?

Если в приложении перейти на страницу "Настройки эффектов" и вписать в поле "Текст для бегущей строки" правильные слова маленькими буквами, тогда после нажатия кнопки "ОТПРАВИТЬ" лампа мигнёт синим цветом и выполнит команду.

### Какие команды поддерживаются?

Секр_ко манда	Ожидаемое действие
reset=wifi	Сбросить настройки подключения лампы к роутеру. При следующем подключении питания лампы, она должна создать собственную точку доступа и ожидать ввода настроек роутера (если лампа в режиме ESP_MODE =1).
reset=effects	Сбросить настройки всех эффектов (яркость, скорость, масштаб) на значения по умолчанию.
esp_mode=1	Переключить режим работы лампы на "работу через роутер" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =1.
esp_mode=0	Переключить режим работы лампы на "работу без роутера" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =0. Перед отправкой этой команды, если вы действительно собираетесь использовать лампу без роутера, обязательно отправьте команду <code>reset=wifi</code>
random=on	Активировать функцию, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных (но удачных) настройках. Данная команда поддерживается, только если в прошивке включена настройка <code>#define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE</code> .
random=off	Отключить, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных настройках. Эффекты будут включаться на тех настройках, которые использовались в последний раз.
time=07:25 4	Установить время в лампе на 7 часов 25 минут, четверг (время в формате "time=ЧЧ:ММ Д"). Данная команда поддерживается, только если в прошивке включена настройка <code>#define USE_MANUAL_TIME_SETTING</code> и лампа ещё не получила время через интернет от NTP-сервера. Данная команда не зависит от настройки <code>#define USE_SECRET_COMMANDS</code> .
alarm5=06:08	Установить время и включить Будильник Рассвет на каждую пятницу в 6 часов 08 минут. Если используется приложение Blynk, над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm3=off	Отключить Будильник Рассвет по средам. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm1=on	Включить Будильник Рассвет по понедельникам. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" появится установленное у будильника

	время.
dawn=25	Установить, чтобы рассвет начался за 25 минут до установленного времени Будильника. Доступны варианты: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" отобразится выбранный вариант.
dawn=	Если используется приложение Blynk, в нём при вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" отобразится установленный в лампе вариант длительности рассвета.
timer=600	Установить таймер выключения лампы. Лампа выключится через 10 часов (600 минут). Для уже выключенной лампы таймер установить не получится.
timer=off	Отключить таймер выключения лампы.
timer=	Если используется приложение Blynk, в нём при вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" появится оставшееся до выключения лампы время.