更新: 2026/3/27 22:03:04 字数: 616 字 时长: 3 分钟

基本信息

项目	内容
日期	2026-03-27
参会人	樊工部门、周工、汪工
记录人	汪工

关键词

uiActHint · uiAlarmID · 按位标识 · 转保压方式 · 组合选择

要点一：报警代码按位标识设计

问题背景

原有报警代码 `uiAlarmID` 采用枚举方式（UINT类型），同一时刻只能表示单一报警状态，无法同时报告多个报警。

改进方案

将 `uiAlarmID` 数据类型由 **UINT 改为 DWORD**，采用**按位标识**方式：

位	值	报警类型
Bit0	1	托模进超时
Bit1	2	托模退超时
Bit2	4	位置超限
Bit3	8	传感器异常
...	...	其他位预留

示例： `uiAlarmID=3` （Bit0+Bit1）表示"托模进超时+托模退超时"同时发生

适用功能块

- [X] 托模功能块（FB_Eject、FB_EjectMode）
- [ ] 射出功能块（FB_Inject）
- [ ] 座台功能块（FB_Nozzle）
- [ ] 中子功能块（FB_Core）

要点二：转保压方式组合选择

问题背景

原有转保压方式采用单一选择模式（时间**或**压力**或**位置），无法满足复杂工艺需求。

改进方案

将 `uiInjToHoldMode` 改为 **DWORD 按位组合选择**，允许同时选择1-3种触发方式：

位	值	触发方式	说明
Bit0	1	时间触发	达到 `uiInjToHoldTime` 时间后触发
Bit1	2	压力触发	达到 `uiInjToHoldPres` 压力后触发
Bit2	4	位置触发	达到 `uiInjToHoldPos` 位置后触发

组合示例

uiInjToHoldMode	触发条件	说明
1	仅时间	只用时间判断
2	仅压力	只用压力判断
4	仅位置	只用位置判断
3 (1+2)	时间或压力	两者任一满足即触发
5 (1+4)	时间或位置	两者任一满足即触发
6 (2+4)	压力或位置	两者任一满足即触发
7 (1+2+4)	时间或压力或位置	三者任一满足即触发

新增参数

参数名	类型	说明
`uiInjToHoldTime`	UINT	转保压时间阈值（ms）

参数名	类型	说明
`uiInjToHoldPos`	UINT	转保压位置阈值

要点三：其他功能块报警统一

统一原则

后续所有功能块的 `uiAlarmID` 均采用 DWORD 按位标识方式，便于：

1. 同时报告多个报警状态
2. 扩展更多报警类型
3. 统一代码风格

待办事项

序号	事项	状态
1	射出功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识	待处理
2	座台功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识	待处理
3	中子功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识	待处理

在 GitHub 上编辑此页面

最后更新: 2026年3月27日 22:03:04

Previous page
20260318开合模功能块参数设计与中子进功能实现讨论

Next page
动作提示列表