

Technická zpráva

1.0 Všeobecná část

1.1 Základní údaje

Název stavby:	I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE
Stavební objekt:	SO 434 Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
Místo stavby	Středočeský kraj k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
Objednatel:	ŘSD ČR Správa Praha Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 (dále jen "ŘSD")
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
HIP:	Ing. Tomáš Kliment
Projektant SO:	PONTEX s.r.o. Bezová 1658/1 147 00 Praha- Braník
Zodpovědný projektant	Pavel Holeček tel 725 518 583 e-mail: holecek@pontex.cz
Účel Datum	PDPS 02/2025
Správce zařízení:	ŘSD

1.2 Územní podmínky, požadavky na řešení

Náplní stavebního objektu je zřízení elektrické přípojky NN pro zařízení (automatický sčítač dopravy) na nové silnici I/16 Mladá Boleslav - Martinovice. Napojení bude provedeno z veřejného distribučního rozvodu napěťové hladiny NN na základě uzavřené smlouvy o připojení ze spol. ČEZ Distribuce a.s. (dále jen "ČEZd"), kde může dojít k případnému upřesnění navrženého připojení.

Projektová dokumentace slouží pro výběr zhotovitele stavby a vychází z předchozího stupně PD

1.3 Použité podklady

- situace stavby I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
- zákres stávajících inženýrských sítí dle jejich správců
- prohlídka na místě stavby

2.0 Technické řešení

Místo připojení na distribuční síť:

Předpokládaným místem připojení odběru (přípojky) dle původní dokumentace DSP bude stávající pojistková skříň R4. Vedle skříně bude postaven pilíř elektroměrového rozvaděče s krátkým kabelem přípojky (HDV) vycházející z pojistkové skříně.

Charakteristika zařízení:

rozvodná soustava:

1NPE, AC ~50Hz, 230V/TN-S

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

napájecí sil.kabel: CYKY 4-J × 10 mm² (připojení elm. rozvaděče – HDV)
CYKY 3-J × 6 mm² (připojení pro SO 496)

rozvaděče: elektroměrový rozvaděč typu ER 112 (přímé, jednosazbové)
v pilíři (vč. základu pilíře), hl. jistič 1×10 A (charakteristika "B")

uzemňovací vedení: zemnicí pások FeZn 30/4 mm (přípolož pro uzem. rozvaděče ASD)

Kabelové vedení

Ze stávající pojistkové skříně R4 (ČEZ Distribuce) bude vyveden kabel přípojky NN (typ CYKY 4-Jx10 mm²) a odtud bude veden do elektroměrového rozvaděče (dále jen "ER"), Tento ER bude umístěn poblíž (vedle) stávající pojistkové skříně (ČEZd). Ze skříně ER pak bude v zemní rýze veden napájecí kabel NN (typ CYKY 3-Jx6 mm²) a bude ukončen na svorkách rozvaděče automatického sčítače dopravy, který je projektován v rámci souvisejícího SO 496. Pod komunikací bude kabel NN veden novým kabelovým prostupem, který bude tvořit trubka HDPE/HDPE 110/94 s obetonováním.

Napájecí kabel typu CYKY bude ve volném terénu uložen do pískového lože s krytím výstražnou PE fólií červené barvy. Hloubka uložení kabelu ve volném terénu bude 0,7 m a 1,0 m pod komunikací (dle ČSN 33-2000-5-52 ed.2.).

Zemní práce

Součástí stavby budou zemní práce. Jedná se o výkop kabelových rýh o rozměrech 0,35x0,8 m (ve volném terénu) a 0,6x1,2 m (pro kabelový prostup pod komunikací).

Po položení kabelu (do pískového lože) bude proveden zhutněný zásyp výkopovou zeminou. V souladu s TKP 3, čl 3.3.5 bude zhutnění provedeno na 95% PS po vrstvách tl. 0,2 m. Bude obnovena vrchní vrstva humózní zeminy a opětovné zatravnění.

Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na skládku.

příloha č. 1 – Technická zpráva

Zkoušky a měření

Po zprovoznění zařízení dle této dokumentace musí být také provedena výchozí revize elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 a vypracována revizní zpráva.

3.0 Podmínky provádění

Nové odběrné místo bude mít zajištěnou „smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ (mezi ŘSD ČR a ČEZd).

Zhotovitel bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou a rovněž dle připojovacích podmínek distributora (ČEZd).

Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci se sdělovacími zařízeními. Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákoné právní a ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), aktuálně platné v době realizace práce. Práce a obsluha na elektrických zařízeních se řídí dle ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2.

Při realizaci budou dodrženy veškeré platné předpisy ŘSD.

4.0 Zaměření skutečného provedení

Pro převzetí díla musí zhotovitel předat budoucímu správci dokumentaci skutečného provedení v digitální i tištěné formě, včetně geodetického zaměření.

5.0 Projednání projektové dokumentace

Technické řešení projektu bylo při zpracování konzultováno s pracovníky ŘSD a v konceptu odevzdáno k připomínkování.