

Notas para el curso de Álgebra Lineal

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones lineales

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México
Agosto–Diciembre 2026

Contenido I

Sistemas de Ecuaciones lineales

Representación matricial

Eliminación de Gauss

Método de Gauss–Jordan

Sistemas con parámetros

Matrices: Introducción

Aplicaciones

Ejemplos

Ejercicios

Apendice: Factorizaciones

Factorización de Cholesky

Diagonalización

Propósito de la unidad I

En esta unidad estudiaremos los *sistemas de ecuaciones lineales*. Nos interesa comprender qué significa resolver simultáneamente varias ecuaciones, cuándo un sistema tiene solución, cuántas soluciones puede tener, y cómo interpretar geométricamente esas posibilidades.

La idea central será pasar progresivamente de la escritura usual de un sistema,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

a una representación matricial compacta

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

La matriz no sustituye al sistema: conserva de manera organizada la información de sus coeficientes y permite realizar de forma eficiente las mismas operaciones algebraicas que ya conocemos.

Definición

Una **ecuación lineal** en las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ es una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

donde $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ son constantes conocidas.

Sistemas de Ecuaciones lineales — Ejemplo

Ejemplo

Las expresiones

$$2x - 3y = 7, \quad x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 5, \quad 3x + 2y - z = 0$$

son ecuaciones lineales.

Sistemas de Ecuaciones lineales — Ejemplo

Ejemplo

Las ecuaciones

$$x^2 + y = 3, \quad xy + z = 1, \quad \sin x + y = 0$$

no son lineales.

Sistemas de Ecuaciones lineales — Definición

Definición

*Una **solución** de una ecuación lineal es un conjunto de valores de las incógnitas que hace verdadera la igualdad.*

Por ejemplo, $(x, y) = (2, 1)$ es solución de $2x - y = 3$, pues

$$2(2) - 1 = 3.$$

Sin embargo, una sola ecuación con varias incógnitas suele tener muchas soluciones. El problema se vuelve más interesante cuando exigimos que los mismos valores satisfagan simultáneamente varias ecuaciones.

Definición

Un **sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas** es un conjunto de ecuaciones

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Una solución del sistema debe satisfacer *todas* las ecuaciones al mismo tiempo.

Sistemas de Ecuaciones lineales — Ejemplo

Ejemplo

Consideremos

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones,

$$3x = 6,$$

de donde $x = 2$. Sustituyendo en la primera ecuación,

$$2 + y = 5,$$

y por tanto $y = 3$. La solución es

$$(x, y) = (2, 3).$$

La verificación es inmediata:

$$2 + 3 = 5, \quad 2(2) - 3 = 1.$$

Resolver un sistema significa describir *todo su conjunto solución*. No basta encontrar una pareja que funcione si existen otras. Tampoco debemos concluir que “no se puede resolver” sólo porque un procedimiento produce una variable libre: precisamente esa variable libre puede indicar la existencia de infinitas soluciones.

La geometría permite comprender, antes de desarrollar los algoritmos, por qué aparecen distintos tipos de solución. Una ecuación

$$ax + by = c$$

representa, salvo casos degenerados, una recta en $\mathbb{R}^2$. Resolver dos ecuaciones simultáneamente equivale a buscar los puntos comunes de dos rectas.

Existen tres posibilidades fundamentales.

Rectas que se cortan I

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Las rectas se intersectan en un único punto. El sistema tiene una solución.

Rectas paralelas distintas I

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

La segunda ecuación tendría el mismo lado izquierdo que el doble de la primera, pero un término independiente diferente. Las rectas son paralelas y el sistema no tiene solución.

La misma recta I

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

La segunda ecuación es exactamente el doble de la primera. Ambas describen la misma recta, por lo que cada punto de ella es solución: existen infinitas soluciones.

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación lineal

$$ax + by + cz = d$$

representa normalmente un plano. Resolver un sistema significa buscar la intersección común de los planos. Pueden cortarse en un punto, en una recta, coincidir parcialmente o no tener ningún punto común. Esta interpretación anticipa un hecho fundamental.

Tres incógnitas

Proposición

Un sistema lineal puede tener:

- *una única solución;*
- *ninguna solución;*
- *infinitas soluciones.*

No puede tener exactamente dos, tres o cualquier otro número finito mayor que uno de soluciones.

Representación matricial I

Consideremos

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7, \\ x + 4y - z = 2, \\ 3x + 2y + 2z = 5. \end{cases}$$

Separaremos tres objetos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Entonces el sistema se escribe

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Representación matricial — Definición

Definición

A se denomina **matriz de coeficientes**; $\mathbf{x}$ es el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el vector de términos independientes.

Definición

La **matriz aumentada** del sistema es

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \end{array} \right].$$

Representación matricial I

La barra vertical es sólo una ayuda visual: separa los coeficientes de las incógnitas del término independiente.

Sistemas homogéneos y no homogéneos — Definición

Definición

Un sistema es **homogéneo** si todos sus términos independientes son cero:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Es **no homogéneo** si

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{b} \neq \mathbf{0}.$$

Sistemas homogéneos y no homogéneos I

Todo sistema homogéneo posee al menos una solución:

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Ésta se denomina **solución trivial**.

Sistemas homogéneos y no homogéneos — Ejemplo

Ejemplo

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 4y - 2z = 0. \end{cases}$$

La segunda ecuación es el doble de la primera. Tomemos

$$y = s, \quad z = t.$$

Entonces

$$x = -2s + t,$$

y todas las soluciones son

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Además de la solución trivial $s = t = 0$, existen infinitas soluciones no triviales.

Sistemas consistentes e inconsistentes — Definición

Definición

Un sistema es **compatible** si tiene al menos una solución. Es **incompatible** si no tiene solución.

Sistemas consistentes e inconsistentes I

Un sistema compatible puede ser:

- **compatible determinado**: tiene una única solución;
- **compatible indeterminado**: tiene infinitas soluciones.

De la eliminación algebraica a las operaciones por renglones I

Antes de introducir un algoritmo matricial, recordemos la eliminación usual:

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - y = 4. \end{cases}$$

Para eliminar x , reemplazamos la segunda ecuación por

$$E_2 - 3E_1.$$

Obtenemos

$$-7y = -11.$$

Lo importante es observar que no hemos cambiado el conjunto solución: sólo reemplazamos una ecuación por otra consecuencia algebraicamente equivalente.

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \end{array} \right].$$

La misma operación se escribe

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1,$$

De la eliminación algebraica a las operaciones por renglones II

y produce

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -11 \end{array} \right].$$

Definición

Las **operaciones elementales por renglones** son:

1. *intercambiar dos renglones:*

$$R_i \leftrightarrow R_j;$$

2. *multiplicar un renglón por un escalar no nulo:*

$$R_i \leftarrow cR_i, \quad c \neq 0;$$

3. *sumar a un renglón un múltiplo de otro:*

$$R_i \leftarrow R_i + cR_j.$$

Operaciones elementales — Teorema

Teorema

Las operaciones elementales por renglones preservan el conjunto solución del sistema.

Operaciones elementales

Nota

Intercambiar ecuaciones no modifica la exigencia de que todas se satisfagan. Multiplicar una ecuación por un número no nulo produce una ecuación equivalente. Finalmente, sustituir una ecuación por ella misma más un múltiplo de otra es reversible:

$$R_i \leftarrow R_i + cR_j \iff R_i \leftarrow R_i - cR_j.$$

Por tanto, cada operación transforma el sistema en otro equivalente.

Definición

Una matriz está en **forma escalonada por renglones** si:

- todos los renglones nulos están debajo de los no nulos;
- el primer elemento no nulo de cada renglón aparece a la derecha del primer elemento no nulo del renglón anterior;
- debajo de cada pivote hay ceros.

Forma escalonada I

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

está en forma escalonada.

Forma escalonada — Definición

Definición

*La primera entrada no nula de un renglón no nulo se denomina **pivote**. La columna que contiene un pivote se denomina **columna pivote**.*

El método de Gauss consiste en aplicar operaciones elementales hasta llevar la matriz aumentada a forma escalonada. Después se utiliza sustitución hacia atrás.

Ejemplo con solución única I

Resolvamos

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Aplicamos

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

para obtener

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

Conviene intercambiar los últimos dos renglones:

$$R_2 \leftrightarrow R_3,$$

Ejemplo con solución única II

de modo que

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right].$$

Ahora

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2,$$

y obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right].$$

La última ecuación da $z = 3$. Luego

$$y - 2(3) = -4 \implies y = 2,$$

y finalmente

$$x + 2 + 3 = 6 \implies x = 1.$$

Ejemplo con solución única III

Así,

$$(x, y, z) = (1, 2, 3).$$

Ejemplo inconsistente I

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Tenemos

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

El último renglón representa

$$0x + 0y = 1,$$

es decir,

$$0 = 1,$$

una contradicción. Por tanto, el sistema es inconsistente.

Ejemplo con infinitas soluciones I

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 2y + 2z = 4. \end{cases}$$

La reducción produce

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Sólo existe una ecuación independiente para tres incógnitas. Tomemos

$$y = s, \quad z = t.$$

Entonces

$$x = 2 - s - t.$$

Por tanto,

$$(x, y, z) = (2 - s - t, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Variables básicas y variables libres I

En una matriz escalonada, las variables correspondientes a columnas pivote se denominan **variables básicas**. Las restantes son **variables libres**.

En

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \end{array} \right],$$

las columnas pivote son la primera y la tercera. Por tanto,

$$x_1, x_3$$

son básicas, mientras que

$$x_2, x_4$$

son libres.

Tomando

$$x_2 = s, \quad x_4 = t,$$

obtenemos

$$x_1 = 3 - 2s + t, \quad x_3 = 2 - 4t.$$

La solución completa es

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Forma escalonada reducida — Definición

Definición

Una matriz está en **forma escalonada reducida por renglones** si está en forma escalonada y, además:

- cada pivote es igual a 1;
- cada pivote es el único elemento no nulo de su columna.

Forma escalonada reducida I

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

está en forma escalonada reducida.

Forma escalonada reducida — Teorema

Teorema

Toda matriz es equivalente por renglones a una única matriz escalonada reducida.

Forma escalonada reducida I

Esta unicidad es importante: podemos realizar operaciones distintas durante el proceso, pero si continuamos hasta la forma reducida, el resultado final será el mismo.

Método de Gauss–Jordan I

El método de Gauss–Jordan es una continuación sistemática de la eliminación de Gauss. La meta ya no es detenernos cuando la matriz queda escalonada, sino continuar hasta obtener su **forma escalonada reducida por renglones** (RREF). En una columna pivote deben ocurrir dos cosas: el pivote debe ser 1 y todas las demás entradas de esa columna deben ser 0.

Para resolver un sistema por Gauss–Jordan:

- Escribimos la matriz aumentada.
- Elegimos la primera columna disponible que pueda contener un pivote.
- Si el candidato a pivote es cero, intercambiamos renglones.
- Normalizamos el renglón pivote para que el pivote sea 1.
- Utilizamos ese renglón para producir ceros *debajo y encima* del pivote.
- Pasamos a la siguiente columna y repetimos el proceso.
- Al llegar a RREF, interpretamos la matriz: solución única, variables libres o contradicción.
- Siempre que sea razonable, comprobamos el resultado en el sistema original.

Nota

En sistemas grandes es especialmente importante escribir cada operación elemental. Una operación no documentada hace muy difícil localizar un error aritmético varias etapas después.

Ejemplo

Consideremos el sistema

$$x_1 + 2x_2 = 5$$

$$2x_1 - x_2 = 5$$

La matriz aumentada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 5 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Aplicaremos Gauss–Jordan de manera sistemática. En cada etapa indicaremos qué entrada queremos convertir en pivote y qué entradas deseamos anular. Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -5 & -5 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 2 para convertirlo en 1.

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-5} R_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Al finalizar obtenemos la forma escalonada reducida. La solución puede leerse directamente de la última columna.

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

Ejemplo

Consideremos el sistema

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

La matriz aumentada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 2 para convertirlo en 1.

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{3} & -7 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 3 para convertirlo en 1.

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{7}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{2}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Al finalizar obtenemos la forma escalonada reducida. La solución puede leerse directamente de la última columna.

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3$$

Ejemplo

Partimos del sistema

$$x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 9$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

La matriz aumentada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Aplicaremos Gauss–Jordan de manera sistemática. En cada etapa indicaremos qué entrada queremos convertir en pivote y qué entradas deseamos anular.

Intercambiamos renglones para colocar un elemento no nulo en la posición pivote de la columna 1.

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -5 & -18 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -5 & -18 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 3 para convertirlo en 1.

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-8} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Al finalizar obtenemos la forma escalonada reducida. La solución puede leerse directamente de la última columna.

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 3$$

Ejemplo

Partimos del sistema

$$x_1 + x_2 - x_4 = -3$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 3$$

$$3x_1 + 2x_3 - x_4 = 4$$

La matriz aumentada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Aplicaremos Gauss–Jordan de manera sistemática. En cada etapa indicaremos qué entrada queremos convertir en pivote y qué entradas deseamos anular.

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & 14 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 3 & 0 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & 2 & 2 & 13 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 2 para convertirlo en 1.

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3} R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & 2 & 2 & 13 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & 2 & 2 & 13 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 4 & \frac{32}{3} \\ 0 & -3 & 2 & 2 & 13 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 + 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 4 & \frac{32}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 3 para convertirlo en 1.

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{2}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -1 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{1}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 15 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 4 para convertirlo en 1.

$$R_4 \leftarrow \frac{1}{5} R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 + 3R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 + 6R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Al finalizar obtenemos la forma escalonada reducida. La solución puede leerse directamente de la última columna.

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 3$$

Ejemplo

Partimos del sistema

$$x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 8$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 4$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 1$$

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 3$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 8$$

La matriz aumentada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Aplicaremos Gauss–Jordan de manera sistemática. En cada etapa indicaremos qué entrada queremos convertir en pivote y qué entradas deseamos anular. Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ -1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & -4 & 5 & -4 & -2 & -21 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 1 para anular la entrada del renglón 5.

$$R_5 \leftarrow R_5 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & -4 & 5 & -4 & -2 & -21 \\ 0 & -1 & 3 & -5 & 1 & -8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & -4 & 5 & -4 & -2 & -21 \\ 0 & -1 & 3 & -5 & 1 & -8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & 14 & 45 \\ 0 & -4 & 5 & -4 & -2 & -21 \\ 0 & -1 & 3 & -5 & 1 & -8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 + 4R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & 14 & 45 \\ 0 & 0 & 17 & -16 & -18 & -69 \\ 0 & -1 & 3 & -5 & 1 & -8 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 2 para anular la entrada del renglón 5.

$$R_5 \leftarrow R_5 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & 14 & 45 \\ 0 & 0 & 17 & -16 & -18 & -69 \\ 0 & 0 & 6 & -8 & -3 & -20 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 3 para convertirlo en 1.

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-7} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 17 & -16 & -18 & -69 \\ 0 & 0 & 6 & -8 & -3 & -20 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 + 4R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -3 & -\frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 17 & -16 & -18 & -69 \\ 0 & 0 & 6 & -8 & -3 & -20 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -3 & -\frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{7} & 2 & \frac{51}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 17 & -16 & -18 & -69 \\ 0 & 0 & 6 & -8 & -3 & -20 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 - 17R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -3 & -\frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{7} & 2 & \frac{51}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{58}{7} & 16 & \frac{282}{7} \\ 0 & 0 & 6 & -8 & -3 & -20 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 3 para anular la entrada del renglón 5.

$$R_5 \leftarrow R_5 - 6R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -3 & -\frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{7} & 2 & \frac{51}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{58}{7} & 16 & \frac{282}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & 9 & \frac{130}{7} \end{array} \right]$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 4 para convertirlo en 1.

$$R_4 \leftarrow \frac{1}{\frac{56}{29}} R_4$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & -3 & -\frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{7} & 2 & \frac{51}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & 9 & \frac{130}{7} \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{5}{7}R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{47}{29} & -\frac{65}{29} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{7} & 2 & \frac{51}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & 9 & \frac{130}{7} \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{9}{7}R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{47}{29} & -\frac{65}{29} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{14}{29} & \frac{30}{29} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{10}{7} & -2 & -\frac{45}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & 9 & \frac{130}{7} \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{10}{7} R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{47}{29} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{14}{29} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{22}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4}{7} & 9 \end{array} \right] \begin{array}{c} -\frac{65}{29} \\ \frac{30}{29} \\ \frac{15}{29} \\ \frac{141}{29} \\ \frac{130}{7} \end{array}$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 4 para anular la entrada del renglón 5.

$$R_5 \leftarrow R_5 - \frac{4}{7}R_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{47}{29} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{14}{29} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{22}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{229}{29} \end{array} \right] \begin{array}{c} -\frac{65}{29} \\ \frac{30}{29} \\ \frac{15}{29} \\ \frac{141}{29} \\ \frac{458}{29} \end{array}$$

Ejemplo

Normalizamos el pivote de la columna 5 para convertirlo en 1.

$$R_5 \leftarrow \frac{1}{\frac{229}{29}} R_5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{47}{29} & -\frac{65}{29} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{14}{29} & \frac{30}{29} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{22}{29} & \frac{15}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 5 para anular la entrada del renglón 1.

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{47}{29} R_5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{14}{29} & \frac{30}{29} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{22}{29} & \frac{15}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 5 para anular la entrada del renglón 2.

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{14}{29} R_5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{22}{29} & \frac{15}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 5 para anular la entrada del renglón 3.

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{22}{29}R_5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{56}{29} & \frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Usamos el pivote de la columna 5 para anular la entrada del renglón 4.

$$R_4 \leftarrow R_4 - \frac{56}{29}R_5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Al finalizar obtenemos la forma escalonada reducida. La solución puede leerse directamente de la última columna.

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = 2$$

Ejemplo

Consideremos

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4$$

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 8$$

$$x_2 + x_3 - x_4 = 1$$

$$x_1 + 3x_2 = 5$$

Su matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

Ejemplo

y al reducirla por renglones obtenemos

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Las columnas 1 y 2 contienen pivotes; por tanto, x_1 y x_2 son variables básicas. Las variables x_3 y x_4 son libres. Tomemos

$$x_3 = s, \quad x_4 = t.$$

Ejemplo

De los dos renglones no nulos obtenemos

$$x_1 - 3x_3 + 3x_4 = 2, \quad x_2 + x_3 - x_4 = 1.$$

Así,

$$x_1 = 2 + 3s - 3t, \quad x_2 = 1 - s + t.$$

Ejemplo

Por tanto,

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2 + 3s - 3t, 1 - s + t, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

La presencia de dos variables libres produce una familia bidimensional de soluciones.

Ejemplo

Identificar la contradicción algebraica que certifica que un sistema no tiene solución. Consideremos

$$x_1 + x_2 - x_3 = 2$$

$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 5$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

Al aplicar operaciones elementales se obtiene una forma reducida que contiene un renglón equivalente a

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1.$$

Es decir,

$$0 = 1,$$

lo cual es imposible. Por tanto,

el sistema es incompatible y no tiene solución.

Lo importante es que la incompatibilidad se reconoce durante la reducción; no es necesario continuar buscando valores para las incógnitas.

Nota

Gauss busca una matriz escalonada y termina con sustitución hacia atrás. Gauss–Jordan continúa hasta la forma escalonada reducida. Para resolver manualmente un sistema grande, Gauss suele requerir menos operaciones. Gauss–Jordan, en cambio, proporciona una descripción muy transparente de variables básicas, variables libres, rango y consistencia.

Los parámetros permiten estudiar familias completas de sistemas.

Parámetros como variables libres I

Consideremos

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y + 2z = 8. \end{cases}$$

Después de reducir,

$$x + y + z = 4.$$

Tomando

$$y = s, \quad z = t,$$

obtenemos

$$x = 4 - s - t.$$

Aquí s y t son parámetros que describen todas las soluciones.

Parámetros en los coeficientes I

Consideremos

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + ay = 4. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & a & 4 \end{array} \right].$$

Aplicando

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

obtenemos

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-2 & 0 \end{array} \right].$$

Si $a \neq 2$, entonces

$$(a-2)y = 0 \implies y = 0,$$

y $x = 2$. Existe una única solución.

Parámetros en los coeficientes II

Si $a = 2$, el segundo renglón se vuelve nulo:

$$[0 \quad 0 \mid 0],$$

y queda una ecuación con dos incógnitas. Existen infinitas soluciones. Este ejemplo muestra por qué, al trabajar con parámetros, no debemos dividir por una expresión como $a - 2$ sin estudiar antes el caso en que puede ser cero.

Un parámetro que produce incompatibilidad I

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = k. \end{cases}$$

Reduciendo:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k - 4 \end{array} \right].$$

Por tanto:

$$\begin{cases} k = 4 & \implies \text{infinitas soluciones,} \\ k \neq 4 & \implies \text{ninguna solución.} \end{cases}$$

Definición

El **rango** de una matriz A , denotado por $\text{rang}(A)$, es el número de pivotes de una forma escalonada de A .

Equivalentemente, es el número de renglones no nulos de su forma escalonada.

Matrices: Introducción — Ejemplo

Ejemplo

Si

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces

$$\text{rang}(A) = 2.$$

Para el sistema

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

debemos comparar la matriz de coeficientes A con la matriz aumentada $[A \mid \mathbf{b}]$.

Rango y consistencia — Teorema

Teorema (Criterio de consistencia)

El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es compatible si y sólo si

$$\text{rang}(A) = \text{rang}([A \mid \mathbf{b}]).$$

Observación

Si al reducir la matriz aumentada aparece un renglón

$$[0 \ \cdots \ 0 \mid c], \quad c \neq 0,$$

entonces la última columna introduce un pivote que no existe en A . Por ello

$$\text{rang}(A) < \text{rang}([A \mid \mathbf{b}]),$$

y el sistema es incompatible.

Si el sistema es compatible y tiene n incógnitas:

$$\begin{cases} \text{rang}(A) = n & \implies \text{solución única,} \\ \text{rang}(A) < n & \implies \text{infinitas soluciones.} \end{cases}$$

Solución mediante matriz inversa I

Supongamos que A es una matriz cuadrada e invertible. Si

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

multiplicamos por A^{-1} :

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Como

$$A^{-1}A = I,$$

obtenemos

$$\boxed{\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.}$$

Solución mediante matriz inversa — Ejemplo

Ejemplo

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Como

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

se tiene

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución mediante matriz inversa

Observación

La fórmula $A^{-1}\mathbf{b}$ sólo tiene sentido cuando A es cuadrada e invertible. Además, calcular explícitamente la inversa no suele ser el procedimiento más eficiente para resolver un único sistema. El método es conceptualmente importante porque relaciona invertibilidad con existencia y unicidad.

Regla de Cramer I

La regla de Cramer proporciona una fórmula para sistemas cuadrados cuya matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero.

Sea

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \det(A) \neq 0.$$

Para cada i , sea A_i la matriz obtenida al sustituir la columna i de A por $\mathbf{b}$. Entonces

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$

Regla de Cramer — Ejemplo

Ejemplo

Resolvamos

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Tenemos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -3.$$

Para x ,

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1) = -6,$$

por lo que

$$x = \frac{-6}{-3} = 2.$$

Para y ,

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2) = -3,$$

y

$$y = \frac{-3}{-3} = 1.$$

Regla de Cramer

Observación

Cramer requiere $\det(A) \neq 0$. Es útil teóricamente y para sistemas pequeños, pero para sistemas grandes la eliminación gaussiana suele ser más eficiente.

Mezclas I

Una solución de 10 litros debe contener 30 % de cierta sustancia. Se dispone de una solución al 20 % y otra al 50 %. Si x y y son los litros utilizados de cada una,

$$x + y = 10.$$

La cantidad de sustancia pura debe satisfacer

$$0.20x + 0.50y = 0.30(10) = 3.$$

Así,

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ 0.2x + 0.5y = 3. \end{cases}$$

Multiplicando la segunda ecuación por 10:

$$2x + 5y = 30.$$

De $x = 10 - y$:

$$2(10 - y) + 5y = 30,$$

por lo que $3y = 10$ y

$$y = \frac{10}{3}, \quad x = \frac{20}{3}.$$

En muchos circuitos, las leyes de Kirchhoff producen sistemas lineales en las corrientes desconocidas. Por ejemplo,

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0, \\ 4I_1 + 2I_2 = 12, \\ 2I_2 - 3I_3 = 0. \end{cases}$$

La primera ecuación puede representar conservación de corriente en un nodo; las restantes, balances de voltaje en mallas. Una vez formulado el modelo, el problema se convierte en resolver un sistema lineal.

Si varias fuerzas actúan sobre una estructura en equilibrio, la suma de componentes debe ser cero:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0.$$

Cuando las magnitudes desconocidas aparecen linealmente, estas ecuaciones forman un sistema lineal.

Ejemplos — Ejemplo

Ejemplo

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

Aplicamos

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

y obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right].$$

Intercambiando los dos últimos renglones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Hay dos pivotes y tres incógnitas. Por tanto existe una variable libre. Tomemos $z = t$. La segunda ecuación da

$$-y + 2t = 2 \implies y = 2t - 2.$$

La primera:

$$x + 2(2t - 2) - t = 1,$$

de donde

$$x = 5 - 3t.$$

Así,

$$(x, y, z) = (5 - 3t, 2t - 2, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

El sistema es compatible indeterminado.

Ejemplo

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x + y + z = k. \end{cases}$$

Restando la primera ecuación de la tercera obtenemos

$$0 = k - 1.$$

Por tanto:

$$k = 1 \implies \text{infinitas soluciones,}$$

mientras que

$$k \neq 1 \implies \text{sistema incompatible.}$$

Instrucciones En cada ejercicio: (1) escriba la matriz aumentada; (2) identifique el pivote actual; (3) registre cada operación elemental; (4) no avance de columna hasta haber decidido qué entradas deben anularse; (5) continúe hasta RREF; (6) interprete el resultado y compruébelo cuando haya solución única.

Ejercicio

1.

$$3x_1 - 2x_2 = 7$$

$$2x_1 - x_2 = 5$$

2.

$$-3x_1 + 4x_2 = 10$$

$$-4x_1 = -8$$

3.

$$3x_1 + 4x_2 = 25$$

$$3x_1 - 2x_2 = 1$$

4.

$$3x_1 + 2x_2 = -11$$

$$-2x_1 - 2x_2 = 8$$

5.

$$3x_1 - 2x_2 = -1$$

$$-4x_1 - 2x_2 = -8$$

6.

$$-x_2 + 2x_3 = 0$$

$$3x_1 - x_2 - 4x_3 = 0$$

$$x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -8$$

Ejercicio

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

1.

$$\begin{aligned}2x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 8 \\ -x_1 - 4x_2 - 2x_3 &= -5 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 &= -6\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}-3x_1 - 4x_2 - 2x_3 &= 6 \\ x_2 - x_3 &= -6 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 &= -2\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}-2x_1 - 4x_2 - 3x_3 &= -17 \\ 2x_1 - 2x_2 &= -4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 17\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}-4x_1 + 4x_3 &= 4 \\ -x_1 - 3x_2 + 3x_3 &= 8 \\ 2x_3 &= -2\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}-2x_1 + 3x_2 - 3x_3 &= -11 \\ 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 &= -1 \\ -4x_1 - 4x_2 - x_3 &= -2\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}-3x_1 + x_2 &= -8 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 16 \\ 2x_2 - x_3 &= -7\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}x_1 - 2x_2 - 4x_3 &= 2 \\ -4x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \\ -2x_1 - x_2 + 4x_3 &= -5\end{aligned}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

1.

$$\begin{aligned}-x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 &= 5 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 &= -2 \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 &= -1 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 &= 2\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}-3x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 3x_4 &= 25 \\ -3x_1 + x_3 - 2x_4 &= -5 \\ 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= 5\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 - 3x_4 &= -5 \\ -3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 7 \\ -3x_2 - 3x_3 - x_4 &= -8 \\ -2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 &= -6\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}-3x_1 - 2x_2 - 2x_3 &= 9 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &= -9 \\ 3x_3 + x_4 &= -9 \\ x_1 - 2x_3 + x_4 &= 3\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}2x_1 - 2x_2 - x_3 &= -10 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 &= -7 \\ x_1 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\ 3x_2 - 3x_3 + 3x_4 &= 3\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}-x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 &= -14 \\ 3x_1 + 2x_3 - x_4 &= 13 \\ 3x_1 - 3x_2 - x_3 - 2x_4 &= 8 \\ -3x_1 + x_2 - x_4 &= -13\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}3x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 9 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 &= -3 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= -7 \\ x_2 - x_3 &= -5\end{aligned}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

1.

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_5 &= 6 \\-3x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 &= 14 \\-x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 + 3x_5 &= -3 \\2x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 &= -21 \\3x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 &= -17\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}3x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 &= 16 \\-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= 1 \\-2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 &= -4 \\-2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 &= 0 \\2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 &= 8\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}-3x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 &= 2 \\3x_1 + 3x_2 + 3x_4 - 2x_5 &= 1 \\-x_2 - 3x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= -11 \\-3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 + 3x_5 &= 17 \\-3x_2 + 3x_3 - 3x_5 &= 0\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}3x_1 + 3x_3 + 3x_4 - 3x_5 &= 30 \\x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 18 \\2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_5 &= 18 \\-3x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= -6 \\-3x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 &= -20\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 &= -5 \\3x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= -14 \\-x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 &= 7 \\-2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 &= 9 \\3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 &= -24\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}-2x_3 - x_4 - 3x_5 &= 11 \\3x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 &= 4 \\x_1 - 3x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 &= -17 \\2x_5 &= -6 \\3x_1 - 2x_3 - 3x_4 - 2x_5 &= 3\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}-x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 6 \\-x_2 + x_3 - x_4 &= -4 \\2x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 &= 4 \\3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_5 &= -12 \\x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 &= -7\end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}-x_1 - x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 &= -6 \\-2x_2 + 2x_3 - 3x_4 &= 2 \\3x_1 - x_2 + x_4 - 2x_5 &= 1 \\-2x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_5 &= -1 \\-2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= -14\end{aligned}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

1.

$$\begin{aligned} -x_2 - 3x_3 &= 4 \\ -3x_1 + x_2 + 3x_3 &= -16 \\ -3x_1 + x_2 + 3x_3 &= -16 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &= 20 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= -4 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= -4 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 &= -17 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 &= 0 \\ 2x_1 - 2x_4 &= -4 \\ 2x_1 - 2x_4 &= -4 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 2x_4 &= -13 \\ -2x_2 + 2x_4 &= -4 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= -17 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= -17 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 &= 9 \\ -3x_1 - 3x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 &= 8 \\ -x_1 - x_2 - x_4 - 3x_5 &= 3 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 &= -5 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 &= -5 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned} -3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 &= 7 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_5 &= -3 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_4 - 2x_5 &= -10 \\ 2x_1 + x_2 &= -2 \\ 2x_1 + x_2 &= -2 \end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 &= 8 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= 8 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= 9 \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned} x_2 - 3x_3 &= 2 \\ 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= -10 \\ 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= -9 \end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned} 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= -1 \\ -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= -12 \\ -3x_2 - x_3 - 2x_4 &= 5 \\ -3x_2 - x_3 - 2x_4 &= 6 \end{aligned}$$

10.

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= -2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 4 \\ -2x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= -10 \\ -2x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= -9 \end{aligned}$$

11.

$$\begin{aligned} -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 &= 6 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 5 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 10 \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 - 3x_5 &= -11 \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 - 3x_5 &= -10 \end{aligned}$$

12.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - 3x_4 &= -7 \\ -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 &= 5 \\ -x_1 - 3x_3 - 2x_4 - 2x_5 &= -20 \\ -2x_1 - 3x_2 - 3x_3 + x_4 - 2x_5 &= -21 \\ -2x_1 - 3x_2 - 3x_3 + x_4 - 2x_5 &= -20 \end{aligned}$$

Ejercicio

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales:

$$3x - 2y + z = 4, \quad x^2 + y = 1, \quad xy - z = 0, \quad 2x_1 - 5x_2 = 7.$$

2. Explique con sus palabras la diferencia entre un sistema compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible.
3. ¿Por qué todo sistema homogéneo es compatible?
4. ¿Qué información proporciona un pivote?
5. Explique la diferencia entre forma escalonada y forma escalonada reducida.

Ejercicio

Eliminación de Gauss Resuelva y clasifique:

1.

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x + 4y - 2z = 6. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 5. \end{cases}$$

Ejercicio

Gauss–Jordan y variables libres

1. Reduzca a forma escalonada reducida:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right].$$

2. Para

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

identifique variables básicas y libres y describa todas las soluciones.

Ejercicio

Clasifique los sistemas según el valor del parámetro:

1.

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + ay = 2. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x - y = 3, \\ 2x - 2y = k. \end{cases}$$

Ejercicio

Aplicaciones

1. Una mezcla de 20 kg debe contener 35 % de un componente. ¿Cuántos kilogramos de mezclas al 20 % y al 50 % deben combinarse?
2. Formule y resuelva un sistema para determinar dos números cuya suma es 18 y cuya diferencia es 4.
3. Tres corrientes satisfacen

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0, \quad 5I_1 + 2I_2 = 15, \quad 2I_2 - 4I_3 = 0.$$

Determine I_1, I_2, I_3 .

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Utilice el método de eliminación de Gauss-Jordan para encontrar, si existen, todas las soluciones de los sistemas dados.

1.
$$\begin{cases} 9x_1 + 9x_2 - 7x_3 = 6, \\ -7x_1 - x_3 = -10, \\ 9x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 45. \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 11, \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 10. \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 9x_1 - 7x_2 = 2, \\ -x_1 = -2, \\ -3x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 1. \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 6x_3 = 18, \\ 5x_1 + 8x_2 = -16, \\ 3x_1 + 2x_2 - 10x_3 = -3. \end{cases}$$
5.
$$\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 9, \\ 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 6, \\ 5x_1 + 28x_2 - 26x_3 = -8. \end{cases}$$
6.
$$\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 9, \\ 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 6, \\ -x_1 + 16x_2 - 14x_3 = -3. \end{cases}$$
7.
$$\begin{cases} -2x_1 - 6x_2 - 3x_3 = 9, \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$
8.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 4, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$
9.
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 = -3. \end{cases}$$
10.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 4, \\ 6x_1 + x_2 + 3x_3 = 18. \end{cases}$$
11.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 1, \\ -3x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = 4, \\ -3x_1 + 14x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 3, \\ 6x_1 + 12x_2 - 12x_3 - 6x_4 = 5. \end{cases}$$
12.
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$
13.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 6x_1 + x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$
14.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 7. \end{cases}$$
15.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 1, \\ -3x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = 4, \\ -3x_1 + 14x_2 - 4x_3 - 7x_4 = 3, \\ 6x_1 + 12x_2 - 12x_3 - 6x_4 = 5. \end{cases}$$
16.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 4, \\ -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = -8. \end{cases}$$
17.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 4, \\ -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = -8. \end{cases}$$
18.
$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 4, \\ x_1 - x_3 + x_4 = 5, \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -2. \end{cases}$$
19.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 7, \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 21. \end{cases}$$
20.
$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 4, \\ -3x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 9x_4 = 12. \end{cases}$$
21.
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ -3x_1 + x_4 = 1, \\ 5x_2 + 8x_3 = 3. \end{cases}$$
22.
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 1, \\ 4x_2 - x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 = -3. \end{cases}$$
23.
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -8, \\ 4x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 5x_1 + 3x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$
24.
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -8, \\ 4x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 5x_1 + 3x_3 - x_4 = -3. \end{cases}$$
25.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 = 8. \end{cases}$$
26.
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 + 3x_2 = 1, \\ 3x_1 - x_2 = -3. \end{cases}$$
27.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 = 7, \\ 3x_1 - 2x_2 = 11. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Forma escalonada y forma escalonada reducida. Determine si la matriz se encuentra en forma escalonada por renglones, en forma escalonada reducida por renglones o en ninguna de las dos.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

10. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

11. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

12. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

Ejercicio

Reducción por renglones de matrices. Utilice operaciones elementales con renglones para obtener la forma escalonada y la forma escalonada reducida.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & -2 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 2 & -4 & 8 \\ 3 & 5 & 8 \\ -6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 3 & -6 & -3 \\ 5 & 10 & 5 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -3 & -14 & -1 \end{pmatrix}$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio
Sistemas con parámetros y sistemas numéricos

1. Considere
$$\begin{cases} 5x_1 + 10x_2 - 20x_3 = a \\ -6x_1 - 11x_2 - 21x_3 = b \\ 2a + 4a + 8a = c. \end{cases}$$
 Encuentre las condiciones sobre a, b, c para que el sistema sea inconsistente.

2. Considere
$$\begin{cases} 2a - x + 3a = a \\ 3a + x - 5a = b \\ -5x - 5y + 21x = c. \end{cases}$$
 Muestre que es inconsistente si $c \neq 2a - 1b$.

3. Considere el sistema general
$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b_1 \\ a_4x_1 + a_5x_2 + a_6x_3 = b_2 \\ ax_1 + ax_2 + ax_3 = b. \end{cases}$$
 Encuentre condiciones sobre los coeficientes a_i para que el sistema tenga solución única.

4.
$$\begin{cases} 2a - x - 4a = 2 \\ x - x + 5a + 2a = -4 \\ 3x + 3x - 7x - x = 4 \\ -x - 2x + 3x = -7. \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 5.31x_1 + 1.14x_2 + 2.34x_3 = -3.2 \\ -6.44x_1 - 3.12x_2 - 1.97x_3 = 1.1 \\ 2.87x_1 + 4.32x_2 + 8.65x_3 = -2.4. \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 21.42x_1 - 16.88x_2 + 57.31x_3 + 62.6x_4 = 2156.36 \\ -14.77x_1 - 38.28x_2 + 62.36x_3 - 4.36x_4 = -1123.02 \\ -77.21x_1 + 71.26x_2 - 16.95x_3 + 43.08x_4 = 3248.71 \\ 91.82x_1 + 81.43x_2 + 13.94x_3 + 57.22x_4 = 235.25. \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} 2.8x_1 - 4.3x_2 + 9.6x_3 = 21.62 \\ -8.5x_1 + 3.6x_2 + 9.1x_3 = 14.23 \\ 12.3x_1 - 8.4x_2 - 0.6x_3 = 12.61. \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} 6.1x_1 - 2.4x_2 + 23.3x_3 - 16.4x_4 - 8.9x_5 = 121.7 \\ -14.2x_1 - 31.6x_2 - 5.8x_3 + 9.4x_4 + 23.1x_5 = -87.7 \\ 10.5x_1 + 46.1x_2 - 19.6x_3 - 8.8x_4 - 41.2x_5 = 10.8 \\ 37.3x_1 - 14.2x_2 + 62.0x_3 + 14.7x_4 - 9.6x_5 = 61.3 \\ 8.8x_1 + 17.7x_2 - 47.5x_3 - 95.2x_4 + 29.8x_5 = -27.8. \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} 2.1x_1 + 4.2x_2 - 3.5x_3 = 12.9 \\ -5.9x_1 + 2.7x_2 + 9.8x_3 = -1.6. \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} -13.6x_1 + 71.8x_2 + 46.3x_3 = -19.5 \\ 41.3x_1 - 75.0x_2 - 82.9x_3 = 46.4 \\ 41.8x_1 + 65.4x_2 - 26.9x_3 = 34.3. \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} -13.6x_1 + 71.8x_2 + 46.3x_3 = 19.5 \\ 41.3x_1 - 75.0x_2 - 82.9x_3 = 46.4 \\ 41.8x_1 + 65.4x_2 - 26.9x_3 = 35.3. \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 11x_3 - 16x_4 + 12x_5 = 105 \\ -8x_1 + 8x_2 - 14x_3 - 9x_4 + 26x_5 = -62 \\ 7x_1 - 18x_2 - 12x_3 + 21x_4 - 2x_5 = 53. \end{cases}$$

13.
$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 11x_3 - 16x_4 + 12x_5 = 105 \\ -8x_1 + 8x_2 - 14x_3 - 9x_4 + 26x_5 = -62 \\ 7x_1 - 18x_2 - 12x_3 + 21x_4 - 2x_5 = 53 \\ -15x_1 + 42x_2 + 21x_3 - 17x_4 + 42x_5 = -63. \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 11x_3 - 16x_4 + 12x_5 = 105 \\ -8x_1 + 8x_2 - 14x_3 - 9x_4 + 26x_5 = -62 \\ 7x_1 - 18x_2 - 12x_3 + 21x_4 - 2x_5 = 53 \\ -15x_1 + 42x_2 + 21x_3 - 17x_4 + 42x_5 = 63. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Encuentre todas las soluciones de los sistemas homogéneos.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | $\begin{cases} x_1 - 5x_2 = 0, \\ -x_1 + 5x_2 = 0. \end{cases}$ | 13. | $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ 4x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 5x_1 + 3x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$ |
| 2. | $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 = 0. \end{cases}$ | 14. | $\begin{cases} -2x_1 + 7x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_3 + 5x_4 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$ |
| 3. | $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 = 0. \end{cases}$ | 15. | $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 = 0, \\ 7x_1 - 3x_2 = 0, \\ -2x_1 + 3x_2 = 0. \end{cases}$ |
| 4. | $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 0, \\ -2x_1 + 6x_2 = 0. \end{cases}$ | 16. | $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 0, \\ -2x_1 + 6x_2 = 0, \\ 4x_1 - 12x_2 = 0. \end{cases}$ |
| 5. | $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 7x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$ | 17. | $\begin{cases} -2x_1 + 6x_2 = 0, \\ x_1 - 3x_2 = 0, \\ -7x_1 + 21x_2 = 0. \end{cases}$ |
| 6. | $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ -x_1 - 7x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$ | 18. | $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ -2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$ |
| 7. | $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$ | 19. | $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 12x_3 + 10x_4 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 20x_3 - 8x_4 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 8x_3 - 10x_4 = 0. \end{cases}$ |
| 8. | $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 6x_1 - 5x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$ | 20. | $\begin{cases} 4x_1 + 10x_2 - 6x_3 = 0, \\ -6x_1 - 9x_2 - 9x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 - 12x_3 = 0, \\ -x_1 - 6x_2 - 12x_3 = 0. \end{cases}$ |
| 9. | $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$ | | |
| 10. | $\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 0, \\ 7x_1 + 3x_2 = 0, \\ -8x_1 + 6x_2 = 0. \end{cases}$ | | |
| 11. | $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 0, \\ 7x_2 + 3x_4 = 0. \end{cases}$ | | |
| 12. | $\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 - 6x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$ | | |

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Ejercicios conceptuales y con parámetros

1. Muestre que

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0 \end{cases}$$

tiene infinitas soluciones si y sólo si

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0.$$

2. Considere

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ -x_1 + 7x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 11x_2 + kx_3 = 0. \end{cases}$$

¿Para qué valor de k tendrá soluciones no triviales?

3. Considere el sistema homogéneo general 3×3

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0. \end{cases}$$

Encuentre condiciones sobre los coeficientes a_{ij} tales que la solución trivial sea la única.

4. Determine para qué valores de K el sistema tiene solución única:

$$\begin{cases} Kx + y + z = 1, \\ x + Ky + z = 1, \\ x + y + Kz = 1. \end{cases}$$

5. Para el sistema

$$\begin{cases} 2x - y - Kz = 0, \\ x - y - 2z = 1, \\ -x + 2z = K, \end{cases}$$

determine para qué valores de K :

- a) no tiene solución;
- b) tiene infinitas soluciones;
- c) tiene solución única.

6.

$$\begin{cases} 4.23x_1 + 10.28x_2 - 6.36x_3 = 0, \\ 3.28x_1 - 5.39x_2 + 4.25x_3 = 0. \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} -13.6x_1 + 71.8x_2 + 46.3x_3 = 0, \\ 41.3x_1 - 75.0x_2 - 82.9x_3 = 0, \\ 41.8x_1 + 65.4x_2 - 26.9x_3 = 0. \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} 2.1x_1 + 4.2x_2 - 3.5x_3 = 0, \\ -5.9x_1 + 2.7x_2 + 8.9x_3 = 0. \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 11x_3 - 16x_4 + 12x_5 = 0, \\ -6x_1 + 8x_2 - 14x_3 - 9x_4 + 26x_5 = 0, \\ 7x_1 - 18x_2 - 12x_3 + 21x_4 - 2x_5 = 0, \\ -x_1 + 11x_2 - 9x_3 + 13x_4 - 20x_5 = 0. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resuelva mediante eliminación de Gauss-Jordan. No utilice regla de Cramer.

1.
$$\begin{cases} x + 2y = 7, \\ 3x - y = 7. \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x - 3y = -4, \\ 5x + 2y = 13. \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 4x + 6y = 10, \\ 2x + 3y = 5. \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 8, \\ -6x + 4y = -13. \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 2x - y + z = 5, \\ x + 3y - 2z = -1, \\ 3x + 2y + 4z = 14. \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} y + 2z = 5, \\ 2x - y + z = 1, \\ x + 3y - z = 6. \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4, \\ 2x - 4y + 6z = 8, \\ 3x + y - z = 5. \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x + 4y - 2z = 7, \\ -x + y + 3z = 2. \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} 2x + y - z = 3, \\ -4x - 2y + 2z = -6, \\ x - 3y + 4z = 5. \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 7, \\ 2x + 5y - z = -3, \\ -x + 3y + 2z = 8. \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} 4x - y + 2z = 9, \\ -2x + 3y + 5z = -1, \\ 6x + 2y - z = 12. \end{cases}$$

13.
$$\begin{cases} 2x - 5y + 3z = 1, \\ 4x - 10y + 6z = 2, \\ -x + 4y - 2z = 3. \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 4, \\ 2x + 6y - 4z = 8, \\ -3x - 9y + 6z = -12. \end{cases}$$

15.
$$\begin{cases} x + y + 2z = 4, \\ 2x + 3y + 5z = 9, \\ 3x + 4y + 7z = 14. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

1.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 7, \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -1, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 7, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = -2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 5, \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 = -4, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -1. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 5, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 10, \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1, \\ 3x_1 + 7x_2 + x_3 = 12. \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 - x_4 = 4, \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 6, \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = -2. \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 11, \\ -2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - x_4 = -4, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 7, \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 6. \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 5, \\ 4x_1 - 6x_2 + 8x_3 - 2x_4 = 10, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -2, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 8. \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 6, \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5, \\ 3x_1 + 7x_2 + 5x_3 = 12. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Gauss-Jordan: sistemas 5×5 . Estos problemas están pensados para ilustrar exhaustivamente la técnica. Se recomienda trabajarlos por etapas, identificando el pivote actual y la columna que se desea limpiar.

$$1. \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 1, \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 10, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 9. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 4, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 + x_5 = -1, \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 5, \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 - x_5 = 7, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2. \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 - 2x_5 = 7, \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 = -2, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 + 4x_5 = 9, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 - x_5 = 4, \\ 4x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 11. \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 4, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 3x_5 = 5, \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 + x_5 = 6. \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 5, \\ 2x_1 - 4x_2 + 6x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 10, \\ -x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 + x_4 + 3x_5 = 12, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 9. \end{cases}$$

$$6. \quad \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 - x_5 = 8, \\ -2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 6, \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 - 3x_4 + x_5 = 10, \\ -3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 - 4x_5 = -1. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Forma escalonada y forma escalonada reducida:

Para cada matriz indique si está en:

- a) forma escalonada por renglones;
- b) forma escalonada reducida por renglones;
- c) ninguna de las anteriores.

Justifique su respuesta indicando pivotes y condiciones que se cumplen o se violan.

4. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

10. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

11. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

12. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Ejercicio

Reducción de matrices por renglones. Obtenga primero una forma escalonada y después la forma escalonada reducida.

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 7 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -4 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Sistemas con parámetros

Analice cada sistema mediante reducción por renglones. Determine los valores del parámetro para los cuales el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna solución.

1.

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 3y + 4z = 5, \\ x + 2y + kz = 3. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} kx + y = 1, \\ x + ky = 1. \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = k, \\ x - y + 3z = 4. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ 2x - y + z = b, \\ 3x + 2z = c. \end{cases}$$

Encuentre una condición entre a, b, c que garantice la consistencia si los renglones de la matriz de coeficientes resultan dependientes.

5.

$$\begin{cases} (k-1)x + y + z = 1, \\ x + (k-1)y + z = 1, \\ x + y + (k-1)z = 1. \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 1, \\ 2x + 4y - 2z + 2w = k, \\ -x + y + 3z - w = 2, \\ 3x + 5y + z + w = 4. \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Sistemas homogéneos. Encuentre todas las soluciones. Determine si existen soluciones no triviales y describa el conjunto solución mediante parámetros.

1.

$$\begin{cases} x - 4y = 0, \\ 2x - 8y = 0. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 3x - y = 0, \\ 2x + 5y = 0. \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x - y + 3z = 0. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0, \\ 2x - 4y + 2z = 0, \\ -3x + 6y - 3z = 0. \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0, \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + 5x_3 + x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

Ejercicio

Problemas conceptuales

1. Explique por qué un sistema homogéneo siempre es consistente.
2. ¿Puede un sistema homogéneo tener exactamente dos soluciones? Justifique.
3. Construya un sistema 3×3 cuya forma escalonada reducida tenga exactamente dos pivotes. Describa su conjunto solución.
4. Construya un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que sea incompatible, pero que se vuelva compatible al cambiar solamente un término independiente.
5. Construya dos matrices aumentadas distintas que sean equivalentes por renglones y representen sistemas con el mismo conjunto solución.
6. Si una matriz aumentada contiene el renglón

$$(0 \ 0 \ 0 \ 0 \ | \ 5),$$

¿qué puede concluirse inmediatamente? Explique la interpretación algebraica.

7. Si un sistema de cinco incógnitas tiene tres pivotes y es consistente, ¿cuántas variables libres tiene? ¿Qué puede decirse sobre el número de soluciones?
8. Compare eliminación de Gauss y Gauss–Jordan. ¿En qué punto puede detenerse Gauss y qué trabajo adicional realiza Gauss–Jordan?

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

$$1. \quad \begin{cases} 2x + y - 3z = -9 \\ 3x + y = -4 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} 3x - y = 11 \\ 2x + 4y - 3z = 21 \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} -3x - 2y + z = 12 \\ -3x - 4y - 2z = 18 \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} x + 3y - z = 12 \\ 3x + 2y + 2z = 20 \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} -4x - y + 3z = 1 \\ x - 4y = -13 \end{cases}$$

$$6. \quad \begin{cases} x + 4y - z = 14 \\ -4x - y = 1 \end{cases}$$

$$7. \quad \begin{cases} 3x - 2y + 2z = 10 \\ 3x - 3y - 2z = -3 \end{cases}$$

$$8. \quad \begin{cases} -4x + 4y - 4z = 4 \\ -2x - y - 4z = 10 \end{cases}$$

$$9. \quad \begin{cases} 2x - 3y + z = -17 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$$

$$10. \quad \begin{cases} -2x + 4y - 2z = 10 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$11. \quad \begin{cases} 3x + 2y + 4z = 23 \\ x + 2y - 4z = -7 \end{cases}$$

$$12. \quad \begin{cases} -4x - z = 0 \\ 2x - y - 3z = -18 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.

$$\begin{cases} -3x + 2y = 9 \\ -4x + 2y = 10 \\ -2x + 4y = 14 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 3x - 3y = -21 \\ y = 4 \\ 2x = -6 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x - y = -4 \\ 2y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} -4x - 3y = -24 \\ -2x + y = -2 \\ 4x + 3y = 24 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} 2y = 4 \\ 3x - 2y = 2 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 6 \\ -2x + 4y = -6 \\ 4x + 4y = 13 \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} -4x - 3y = 5 \\ 2x - 2y = 8 \\ -x + y = -4 \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} -x + 4y = 4 \\ 4x + 2y = 20 \\ x - 4y = -4 \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} 4y = 16 \\ -4x + 3y = 8 \\ 3y = 12 \end{cases}$$

10.

$$\begin{cases} -4x + y = -3 \\ -4x + y = -3 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} 3x + y = 15 \\ x - 2y = -2 \\ -4x - 4y = -28 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} -3x + y = -2 \\ -x + 2y = 6 \\ -6x + 2y = -3 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.

$$\begin{cases} 4x - 3y + 4z + 2w = -12 \\ 3x - 4y = -2 \\ 3x + y - 3z + w = 11 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x + y + 3z - 2w = 19 \\ -2x - 2y + 3z - 4w = 22 \\ 4x - 4z - w = -17 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} -4x + 2y + z = 16 \\ 3x + y + z - 4w = -24 \\ -x + 3y + 4z + w = 8 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} 3x - y - 3z - 4w = 9 \\ 4x + 3y + 3z + 2w = 6 \\ -3x + y + 3z + 4w = -9 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} -4x + 4y + 2z + 3w = 13 \\ x - y + 3z + 3w = 11 \\ -4x + 4y + 4z - 3w = 13 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} -3x + 2y - 4z + 2w = -6 \\ -x - 4y + 3z - w = 7 \\ -6x + 4y - 8z + 4w = -11 \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} 4x + y - 3w = -2 \\ 3x + 4y - 4z = -9 \\ -3x + 2y + 2w = 1 \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} -x - 3y + 3z - 2w = -5 \\ x - 2y - w = 7 \\ x + 3y - 3z + 2w = 5 \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} 4x + 3y + 4z = 24 \\ 3x - 2y - 4w = 7 \\ 3x - 2y - 2w = 1 \end{cases}$$

10.

$$\begin{cases} 3x + 2y - 4z + 2w = 18 \\ 4x + y + 4z - w = -2 \\ -x - 4y + 4z - 2w = -14 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} -2x - 3y + 3z + 3w = 5 \\ -x + y + 2w = 1 \\ 4x + 4y - 3z - 2w = 0 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} x + 3y - 2w = 5 \\ 2x - 3z + 3w = 6 \\ 2x + 6y - 4w = 11 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.

$$\begin{cases} -3x - 3y + 2z + 2w + u = -4 \\ 2y + 4z - 2w - u = 17 \\ 4x + 4y + 3z - 3w + 4u = 33 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -4x - y + z + w - 4u = 6 \\ -3w + u = 1 \\ 4x - 2y + 2w + u = -6 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} -4x - y + 2z + 3w + 4u = 5 \\ 2x + y - 4z - 2w - 4u = -12 \\ -4x - y + 3z - 2w + 4u = 13 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} -3x + z + 3w - 3u = 6 \\ -2x + y - 3z - 2w = 19 \\ 3x - z - 3w + 3u = -6 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} -2x + 2z + 3w + 3u = 7 \\ -4x - 4y + 3z + 4w + 4u = 13 \\ 4x - y + 2u = -8 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} 3y - z + w + 2u = 5 \\ x - 4y - 4z + 4w - u = -2 \\ 6y - 2z + 2w + 4u = 11 \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} -4x - 3y + 4z + 3w + 4u = 20 \\ -3x - y - 3z + 3w - u = -14 \\ -3x + y + z + w + 4u = 0 \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} -4x + 2y + z - u = 14 \\ 4y + 3u = -6 \\ 4x - 2y - z + u = -14 \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} x - 4y - 4z - w - 2u = 23 \\ 3x - y - 2z - u = 8 \\ -4x - 3y - u = 8 \end{cases}$$

10.

$$\begin{cases} -4x + 2y + 2z - 3w - 2u = 1 \\ -4x + y - 2z - 4w - 2u = -13 \\ -3x - 3z - w + 2u = -15 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z + w = 13 \\ x - 4y - 3z + 2w + u = 6 \\ 4x - 3y - 3z + 3w + 2u = 1 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} -4x - 3z + w + 2u = 6 \\ 3x - 4y + 4z - 3w = 9 \\ -8x - 6z + 2w + 4u = 13 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.
$$\begin{cases} 3x + 4y - 2z + 3w + 4u = 34 \\ 2x + 4y - 4z + 2w + 4u = 28 \\ 4x + 2y - 4z + 3w = 10 \\ -2x - 4y - 3w + u = -14 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} -3x - y - z - 4w - u = -17 \\ -2x + 4y + 4z - w = 24 \\ 2x - 3y - 3z - w + 4u = -25 \\ x - 2z - 3w + 3u = -14 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z - w + 3u = -3 \\ 4x - 2y - 2z + 4w - 4u = 0 \\ x + 4y - 3z - 3w + 3u = 24 \\ -3x - 3y + 3z - 3w + 3u = -15 \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} -3y - 2z + 3w - 3u = 20 \\ 4x + 3y + 2z + 4w - u = 16 \\ 4x + 2y + z - 3w + 2u = -21 \\ 3y + 2z - 3w + 3u = -20 \end{cases}$$
5.
$$\begin{cases} -4x + y - 3z - 2w = 12 \\ x + 3y + 2z + 4w - u = -11 \\ -x + 2y + 2z - 2u = 7 \\ 3x - 3w - 2u = 0 \end{cases}$$
6.
$$\begin{cases} -2x + 2y + 2z - 2w = 16 \\ -2x - 2y - 2z + 3u = -7 \\ -y + 3z - 3u = 10 \\ -4x + 4y + 4z - 4w = 33 \end{cases}$$
7.
$$\begin{cases} 4x - 3y - 2w + u = 23 \\ x + y + z + 4w + 4u = 10 \\ 2x + y - 4w + 4u = 37 \\ -2x + 4y + z - 2w - 4u = -13 \end{cases}$$
8.
$$\begin{cases} -4x - 2y + 4z - 4w + 3u = -1 \\ 4x + 3y + z + 3w = 2 \\ -3x - y - 2z + 2w + 3u = 16 \\ 4x + 2y - 4z + 4w - 3u = 1 \end{cases}$$
9.
$$\begin{cases} -3x - y - 4z - 4w - 3u = -7 \\ x + 2y + 3w - u = 8 \\ -2x - 4y + 2w - 3u = 15 \\ 3x + 4y - 2w - 2u = -3 \end{cases}$$
10.
$$\begin{cases} -3x + y + 2z + w - u = -4 \\ -4x - 2y - z - 4w = -18 \\ -x + 3y + z + 2w + u = -1 \\ -2x + 2y + z + 3w - 2u = 5 \end{cases}$$
11.
$$\begin{cases} 3x - 2y + 3z + 2w + 2u = 24 \\ -2x + 4y + 4z - 4w = 10 \\ -2x - w = -4 \\ 3x + 2y - 3z - 2w - u = -2 \end{cases}$$
12.
$$\begin{cases} -3x - 2y - 4z - w - 4u = -14 \\ -2x - y - 4z + 4w = -13 \\ -x - y - 2z - 4w + 4u = 28 \\ -6x - 4y - 8z - 2w - 8u = -27 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.

$$\begin{cases} x - 4y - 4z - 2u + 3v = -16 \\ -x + y - 4z + 4w + 3u - 4v = -10 \\ 2y - z - 4w + 4u - v = 12 \\ -x + 2y + 3z + 2w - 2u - 3v = 7 \\ 2x + 4y + 3w + 4u + v = -18 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x - 2y - z - 2w - 3u - 3v = 1 \\ -4x + y + w + 3u - 2v = -18 \\ -2x - y + z + 3w - 3u + 2v = 7 \\ -4x + y - 3z + 3w - 3v = -9 \\ x - 3y + 2z + 3w - 3u = 18 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2y - 3z + w + 3u - 4v = -7 \\ x + 2y + 4w - 4u + 2v = -15 \\ x + 3y - 4z + w + 3u - 2v = -9 \\ 4x - 4y + 4z + 3w - 2u + 4v = -17 \\ 2x - 4y + 3z + 3w - v = -16 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} 3x + 2y + 4z - w - u + 2v = -13 \\ -x + 4y - 3z - 2w + 2u - 2v = 1 \\ -3x + y - 3z + 3w - 4u + 3v = -7 \\ 4x + y + 3z + 4w - 3u - 2v = 2 \\ -3x - 2y - 4z + w + u - 2v = 13 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} -4x - 4y - 4z - w - u + 4v = -29 \\ 3z + 2w + 2u + 4v = 0 \\ -4x + y + z + w + 3v = -23 \\ 3x - 2y - 2z + 3w - u - v = 3 \\ -2x - 3y - z + 3w - 2u + v = -21 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} -4x - 3y - z + 3w - u + 3v = 23 \\ -3x - 2z + 2w = 9 \\ -2x + y + 3z + 4w - 3v = 11 \\ -2x + 3y + 3z - w + 3u - 2v = -7 \\ -8x - 6y - 2z + 6w - 2u + 6v = 47 \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} 3y - 3z - 2w - 2u - 4v = 5 \\ 3x - 3y - 4z + 3w - 4u - v = -18 \\ 3x - y + 2z + 2w + u + 2v = 6 \\ 4x + z + 3w - 2u - 3v = 2 \\ x - 3z + 3u - v = -4 \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} 2x - 2y - 2z + w + 4v = -12 \\ -3x + 3y - 4w + v = 13 \\ 3x - 3y - z + w + 4u = -9 \\ 4x + 3y - 2z + 2u + 3v = 8 \\ -2x + 2y + 2z - w - 4v = 12 \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} x + 3y - 2w + 3u + 2v = -28 \\ -x - 4y - 3z + w + 3u - 2v = 9 \\ -2x + y - 3w + 4u + 2v = -25 \\ 4x + 2z - 4w + 4u - 4v = -16 \\ -2x - 3y - 4z - 3w - u - 4v = 1 \end{cases}$$

10.

$$\begin{cases} -4y - 3z - w - v = 8 \\ 3x - 4z - 4w - 3u - 3v = -20 \\ -x + 4y + w + 2u + 3v = 3 \\ -x - 2z - w - u + 4v = 12 \\ 4x - 3y + w - 4u - 3v = -4 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} -3x - y - 4z - 3u - 4v = -32 \\ -x + y - 3z - 2w - u - 2v = -25 \\ 3x - y - 3z + 3w - 4u + 2v = 19 \\ -4x + 4y + z + 4w + 3u - 4v = -5 \\ 2x + 2y - 4z - 2w + 4u = -12 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} -2x - y - 3z - 2w - 2u - 2v = -5 \\ -3x - y - 3z + 2w - u + 4v = -10 \\ -3x + 4y + w - 3u = -23 \\ 2x - 2y + z - 4w - 4u - 3v = 4 \\ -4x - 2y - 6z - 4w - 4u - 4v = -9 \end{cases}$$

Ejercicios — Ejercicio

Ejercicio

Resolver y clasificar

1.

$$\begin{cases} 3x - 3y + 4z - 2w + u + 4v = -13 \\ -x + 2y + 3z - 3w - 3v = 16 \\ 2y + 2z + 3w + u - 2v = 19 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -3x + 2y - 3z - w - u - 2v = 25 \\ -y - 3z - 2w + 4u + 3v = 3 \\ -2x + 4y + 2w + 2u + 2v = 16 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 4x - y + 2z + 4w + 4u - 4v = -4 \\ x - y + 2z + 2w - 4u - 3v = 13 \\ 4x - y + 4z - w - 2u - v = 2 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} 2y + z + w - 2v = 5 \\ 4x + 3y - 3w - 2u - 3v = 23 \\ -2y - z - w + 2v = -5 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} -2x + 3y - 3z + 2w - u + 2v = -20 \\ x + 2z + 3w + 2u = 5 \\ -x - y - 3z - u - 4v = -4 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} -y + z - 3w - 2u + 3v = 19 \\ 4x + 3y - 3z - 3w + 4u + v = -17 \\ -2y + 2z - 6w - 4u + 6v = 39 \end{cases}$$

7.

$$\begin{cases} -2x + y + 3z + 2w + 2u - 3v = -26 \\ -3z + w - 4u = 9 \\ -x - 4y + z + w - 2v = -26 \end{cases}$$

8.

$$\begin{cases} 3x - 4y + 4z + 2w - 4u = -19 \\ -4x - 3y - 3z + w - 2u + 3v = 6 \\ -3x + 4y - 4z - 2w + 4u = 19 \end{cases}$$

9.

$$\begin{cases} -2x - 2y + 4z - 4w + 3u - 2v = 4 \\ -3x + 3y + 3z - 2w - 4u - 2v = 3 \\ x + 4y + 3z + w - 4u + 4v = 0 \end{cases}$$

10.

$$\begin{cases} 4x - 3y - z + w - 2u - 2v = 29 \\ x - 2y + 3z + w + 3u + 2v = -3 \\ x + 3y + 4z - 2w + 2u + 4v = -15 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} -x + 2z - 2w - 4u = -8 \\ 3x + y - 3z - 2w - u - v = 6 \\ -4x - y + w - u + v = -1 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} x - y + 3z + 4w + u - 3v = -18 \\ 2x + y - 3z - 2w + 3u + 3v = 11 \\ 2x - 2y + 6z + 8w + 2u - 6v = -35 \end{cases}$$

Apéndice: Factorizaciones I

Este apéndice reúne un banco de ejemplos de tres factorizaciones matriciales: la factorización LU , la factorización de Cholesky $A = LL^T$ y la diagonalización $A = PDP^{-1}$. Para cada método se incluyen cinco ejemplos con matrices 2×2 , cinco con matrices 3×3 y cinco con matrices 4×4 , ordenados para disponer de varias alternativas de trabajo en clase, estudio y tarea.

En la factorización LU se trabaja sin pivoteo y sin normalizar pivotes. En Cholesky se emplean matrices simétricas definidas positivas. En la parte de diagonalización se inicia con la idea geométrica de direcciones que se conservan bajo la transformación y posteriormente se formaliza la descomposición $A = PDP^{-1}$.

Recordatorio: de Gauss a LU I

Si no se requieren intercambios de renglones, hacemos eliminación de Gauss sin normalizar pivotes. Para anular a_{ij} usamos

$$m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}, \quad R_i \leftarrow R_i - m_{ij} R_j.$$

Los multiplicadores se guardan debajo de la diagonal de L y la matriz final es U :

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

$LU\ 2 \times 2$

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Objetivo: Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U . Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2, \quad m_{31} = -1, \quad m_{32} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Recordatorio: de Gauss a LU — Ejercicio

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & 3 \\ 2 & -2 & -8 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3, \quad m_{31} = 2, \quad m_{32} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$A = LU.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ -6 & -6 & -8 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1, \quad m_{31} = -2, \quad m_{32} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Recordatorio: de Gauss a LU — Ejercicio

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -6 & 13 & -3 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1, \quad m_{31} = 3, \quad m_{32} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 8 & -2 & 1 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2, \quad m_{31} = 1, \quad m_{32} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Recordatorio: de Gauss a LU — Ejercicio

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 4 \\ 6 & -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2, \quad m_{31} = -1, \quad m_{32} = 2, \quad m_{41} = 3, \quad m_{42} = 1, \quad m_{43} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$A = LU.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 9 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & -8 & 11 \\ 1 & -1 & -7 & 11 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3, \quad m_{31} = 2, \quad m_{32} = -2, \quad m_{41} = 1, \quad m_{42} = -1, \quad m_{43} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Recordatorio: de Gauss a LU — Ejercicio

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ -6 & -6 & -8 & 6 \\ -3 & -4 & -15 & 8 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1, \quad m_{31} = -2, \quad m_{32} = 3, \quad m_{41} = -1, \quad m_{42} = 2, \quad m_{43} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$A = LU.$$

Recordatorio: de Gauss a LU — Ejercicio

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -6 & 13 & -3 & 4 \\ -4 & -2 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1, \quad m_{31} = 3, \quad m_{32} = 1, \quad m_{41} = 2, \quad m_{42} = -2, \quad m_{43} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$A = LU.$$

Ejercicio

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & -1 \\ 8 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 3 & -3 \\ -8 & 10 & -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2, \quad m_{31} = 1, \quad m_{32} = -1, \quad m_{41} = -2, \quad m_{42} = 3, \quad m_{43} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Factorización de Cholesky I

Para una matriz real simétrica definida positiva existe una matriz triangular inferior L , con diagonal positiva, tal que

$$A = LL^T.$$

Los elementos pueden obtenerse sucesivamente mediante

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k < i} l_{ik}^2}, \quad l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k < i} l_{jk} l_{ik}}{l_{ii}}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 13 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 8 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 3, \quad l_{22} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 14 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = -2, \quad l_{32} = 1, \quad l_{33} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 13 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3, \quad l_{31} = 1, \quad l_{32} = 0, \quad l_{33} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 0 \\ -6 & 8 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = 0, \quad l_{32} = -1, \quad l_{33} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = -1, \quad l_{32} = 2, \quad l_{33} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 12 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = 0, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = 2, \quad l_{32} = -2, \quad l_{33} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 5 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 14 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & 9 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = -2, \quad l_{32} = 1, \quad l_{33} = 3, \quad l_{41} = 0, \quad l_{42} = -1, \quad l_{43} = 2, \quad l_{44} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$LL^T = A.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & -2 \\ 4 & 13 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 & -5 \\ -2 & 4 & -5 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3, \quad l_{31} = 1, \quad l_{32} = 0, \quad l_{33} = 2, \quad l_{41} = -1, \quad l_{42} = 2, \quad l_{43} = -2, \quad l_{44} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$LL^T = A.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 0 & 6 \\ -6 & 8 & -2 & -8 \\ 0 & -2 & 2 & 3 \\ 6 & -8 & 3 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = 0, \quad l_{32} = -1, \quad l_{33} = 1, \quad l_{41} = 2, \quad l_{42} = -2, \quad l_{43} = 1, \quad l_{44} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$LL^T = A.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 & -4 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 4 & 9 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = -1, \quad l_{32} = 2, \quad l_{33} = 1, \quad l_{41} = -2, \quad l_{42} = 1, \quad l_{43} = 0, \quad l_{44} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$LL^T = A.$$

Factorización de Cholesky — Ejemplo

Ejemplo

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 12 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = 0, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = 2, \quad l_{32} = -2, \quad l_{33} = 2, \quad l_{41} = 1, \quad l_{42} = 0, \quad l_{43} = -1, \quad l_{44} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$LL^T = A.$$

Buscamos vectores no nulos cuya dirección no cambie al aplicar A :

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

En esas direcciones la transformación sólo multiplica por un número. Si encontramos suficientes direcciones independientes, podemos usarlas como una nueva base. En esa base, la acción de A queda descrita por una matriz diagonal. Ésta es la idea que conduce a

$$A = PDP^{-1}.$$

Las columnas de P son vectores propios y la diagonal de D contiene sus valores propios en el mismo orden.

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 4, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 5, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -8 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & -1 & 0 \\ -6 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Guía. Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 0 \\ 32 & 14 & -2 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 5, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -9 & -5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Guía. Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 4, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 6, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -5 & -1 & 3 & 0 \\ -9 & -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 3, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 5, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & 0 & 0 \\ -10 & 5 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 3, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ 17 & 6 & -2 & 0 \\ -19 & -6 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 5, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 6 & 4 & 0 \\ -8 & -8 & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 6, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización — Ejemplo

Ejemplo

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 15 & 3 & -1 & 0 \\ -23 & -7 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 5, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -1, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 3, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$