

Данное задание ~ 2.
 Вариант ~ 92
 ~ 1

$$A = 63$$

$$B = 54$$

1). $A > 0, B > 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр.} \quad 00111111 \\ + \text{Впр.} \quad 00110110 \\ \hline \text{Спр.} \quad 01110101 \end{array}$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
+ 63	+ 63
+ 54	+ 54
<u>194</u>	<u>117</u>

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=0, OF=0$$

2). $A > 0, B < 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр.} \quad 00111111 \\ + \text{Впр.} \quad 11001010 \\ \hline \text{Спр.} \quad 00001001 \end{array}$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
+ 63	+ 63
+ 54	+ 202
9	<u>265.9?</u>

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=1, OF=0, SF=0$$

Два беззн. интерпретации результат неверный из-за переноса из старшего разряда. Вес переноса составляет 256.

3). $A < 0, B > 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр.} \quad 11000001 \\ + \text{Впр.} \quad 00110110 \\ \hline \text{Спр.} \quad 11110111 \\ \text{Спр} \quad 10001001 \end{array}$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
- 63	+ 193
+ 54	+ 54
<u>-9</u>	<u>247</u>

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, OF=0, SF=1$$

4). $A < 0, B < 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр.} \quad 11000001 \\ + \text{Впр.} \quad 11001010 \\ \hline \text{Спр.} \quad 10001011 \\ \text{Спр.} \quad 11110101 \end{array}$$

Интерпретации

ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
+ -63	+ 193
+ -54	+ 202
<u>-117</u>	<u>395 139?</u>

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=0, SF=1, OF=0$$

Два беззн. интерпретации результат неверный из-за переноса из старшего разряда. Вес переноса составляет 256.

~2

$$A + B > 128$$

$$127 > B > 128 - A$$

$$127 > B > 65$$

$$\text{Результат } B = 99$$

$$A = 63; B = 99$$

$$1. A > 0; B > 0$$

+	Апр.	0	0	1	1	1	1	1	1
	Вар.	0	1	1	0	0	0	1	1
	Сгор.	1	0	1	0	0	0	1	0
	Сгр.	1	1	0	1	1	1	1	0

Интерпретация

Знаковая

Беззнаковая

$$+ 63$$

$$+ 63$$

$$+ 99$$

$$+ 99$$

$$- 94?$$

$$162$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1$$

Два знака. Состояние результатов некорректно из-за переносов результата.

$$2. A < 0; B < 0$$

-	Апр.	1	1	0	0	0	0	1
	Вар.	1	0	0	1	1	1	0
	Сгор.	0	1	0	1	1	1	0

Интерпретация

Знаковая

Беззнаковая

$$- 99$$

$$+ 193$$

$$+ - 96$$

$$154$$

$$94?$$

$$94?$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=0, OF=1$$

Два знака. Интерпретация результатов неверна из-за переносов, для беззнак. интерпретации - из-за переноса из старшего разряда.

~~MB~~

$$\text{Результат } B = 105$$

$$A = 63; B = 105$$

$$1. A > 0; B > 0$$

+	Апр.	0	0	1	1	1	1	1	1
	Вар.	0	1	1	0	1	0	0	1
	Сгор.	1	0	1	0	1	0	0	0
	Сгр.	1	1	0	1	1	0	0	0

Интерпретация

Знаковая

Беззнаковая

$$+ 63$$

$$+ 63$$

$$+ 105$$

$$+ 105$$

$$- 88?$$

$$168$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1$$

Два знака. Состояние результатов неверно из-за переносов результата

$$2. A < 0; B < 0$$

		Интерпретации	
		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
А _{дон.}	1 1 0 0 0 0 0 1	-83	193
+ В _{дон.}	1 0 0 1 0 1 1 1	-105	151
С _{дон.}	0 1 0 1 1 0 0 0	88?	88?

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=0, OF=0$$

Два знака. интерпретациям результатов не будет из-за переноса, где
Беззнак. - из-за переноса из старшего разряда.

~ 3

$$A+B=128$$

$A=128-B$ - упр-е имеет линейное решение

$$A=128-54=74$$

$$A=74; B=54$$

$$1) A > 0; B > 0$$

		Интерпретации	
		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
А _{дон.}	0 1 0 0 1 0 1 0	74	74
+ В _{дон.}	0 0 1 1 0 1 1 0	54	54
С _{дон.}	1 0 0 0 0 0 0 0	-128?	128
С _{пр.}	1 0 0 0 0 0 0 0		

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1$$

Два знака. интерпретациям результатов не будет из-за переноса.

$$2) A < 0; B < 0$$

		Интерпретации	
		ЗНАКОВАЯ	БЕЗЗНАКОВАЯ
А _{дон.}	1 0 1 1 0 1 1 0	-74	128
+ В _{дон.}	1 1 0 0 1 0 1 0	-54	202
С _{дон.}	1 0 0 0 0 0 0 0		128?
С _{пр.}	1 0 0 0 0 0 0 0	-128	

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=0$$

Два беззнак. интерпретациям результатов не будет из-за переноса из старшего разряда.