Stackberg Model

Qiu Jiayu

January 12, 2021

1 model

1.1 Original Model

$$\begin{aligned} &min \quad x_i^T Q_i x_i + c_i^T x_i \\ &s.t. \quad A_i x_i \leq d_i \end{aligned} \tag{1}$$

1.2 Lagrange Model

$$L = x_i^T Q_i x_i + c_i^T x_i + u_i^T (A_i x_i - d_i) \tag{2}$$

$$KKT \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_i} = 2Q_i x_i + c_i^T + A_i^T u_i = 0 \\ -u_i \leq 0 \\ u_i - M_i I_i \leq 0 \\ A_i x_i \leq d_i \\ -A_i x_i + I_i M_i \leq -d_i + E_i M_i \end{cases} \tag{3}$$

the original problem is translated into the following problem

$$\begin{aligned} &min \quad 1^T y_i \\ &s.t. \quad B_i y_i \leq r_i \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{bmatrix} 2Q_i & A_i^T & 0 \\ -2Q_i & -A_i^T & 0 \\ A_i & 0 & 0 \\ -A_i & 0 & diag(M_i) \\ 0 & diag(E_i) & diag(-M_i) \\ 0 & diag(-E_i) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ u_i \\ I_i \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} -c_i \\ c_i \\ d_i \\ -d_i + M_i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

1.3 The Leader Model

$$\begin{aligned} &min \quad f(w) \\ &s.t. \quad Rw \geq r \end{aligned} \tag{6}$$

$$w = \{z, y_1, \cdots y_N\} \tag{7}$$

$$\begin{bmatrix} -U_1 & B_1 & \cdots & \cdots & \cdots \\ -U_2 & \vdots & B_2 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots \\ -U_N & \cdots & \cdots & \cdots & B_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} r_1^0 \\ r_2^0 \\ \vdots \\ r_n^0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$r = \begin{bmatrix} r_1^0 \\ r_2^0 \\ \vdots \\ r_n^0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

1.4 Example

the model for conventional ship is

$$\begin{aligned} &min \quad \frac{1}{2} b E_{si}^2 - a E_{si} + C_{si} P_{si} \\ &s.t \begin{cases} E_{si} - E_{si}^{max} \leq 0 \\ -E_{si} + E_{si}^{min} \leq 0 \\ -P_{si} \leq 0 \\ P_{si} - P_{si}^{max} \leq 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{10}$$

the model can be written in the form of matrix

$$min \quad \begin{bmatrix} E_{ei} E_{si} P_{ei} P_{si} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{b}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -a & 0 & C_{si} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} E_{si}^{max} \\ E_{si}^{min} \\ 0 \\ P_s^{max} \end{bmatrix} \tag{12}$$

the AES model:

$$min \quad \frac{1}{2}dE_{ei}^2 - cE_{ei} + C_{si}P_{si} + C_{ei}P_{ei}$$
$$s.t \begin{cases} E_{ei} - E_{ei}^{max} \leq 0 \\ -E_{ei} + E_{ei}^{min} \leq 0 \\ -P_{ei} \leq 0 \\ P_{ei} - P_{ei}^{max} \leq 0 \\ -P_{si} \leq 0 \\ P_{si} - P_{si}^{max} \leq 0 \end{cases} \tag{13}$$

the model can be written in the form of matrix

$$min \quad \begin{bmatrix} E_{ei} E_{si} P_{ei} P_{si} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -c & 0 & C_{ei} & C_{si} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} \tag{14}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{ei} \\ E_{si} \\ P_{ei} \\ P_{si} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} E_{ei}^{max} \\ E_{ei}^{min} \\ 0 \\ P_{e}^{max} \\ 0 \\ P_{s}^{max} \end{bmatrix} \tag{15}$$