
Regul

Руководство по эксплуатации · 1.2.0



4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 / GD80V2_4in1

Микроконтроллер: K1946BK035 или CH32V203F8U6

Тип микроконтроллера зависит от исполнения регулятора.
Исполнение на K1946BK035 — в реестре российской продукции (ПП РФ № 719).

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 и GD80V2_4in1

Четырёхканальный регулятор на базе 32-разрядного микроконтроллера: K1946BK035 (отечественный) или CH32V203F8U6 — в зависимости от исполнения. Предназначен для управления бесколлекторными двигателями мультироторных систем.

Пиковый ток (5 с)	**100 А**
Постоянный ток	**80 А × 4**
Микроконтроллер	**K1946BK035 или CH32V203F8U6**
Поддержка протоколов	**DShot 600/300, PWM**
Программное обеспечение	**AM32**
Телеметрия	**DShot, UART**
Входное напряжение	**11,1–44,4 В (3–12S LiPo)**
Монтажные отверстия (⌀ 4 мм)	**30,5 × 30,5 мм**
Размеры	**60 × 60 × 10,1 мм (GD80V2: 58 × 60 × 10,1)**
Масса	**47 г (GD80V2: 46 г)**


Охлаждение и надёжность

Материал радиатора	**анодированный алюминий**
Эффективная площадь рассеивания	**47 см²**
Коэффициент теплопередачи	**17 Вт/(м·К)**


Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей. Микроконтроллер зависит от исполнения; параметры и подключение одинаковы, различаются габариты и масса (значения указаны для GD80V1_4in1).

4ESC12S80A


модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1



СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ



СТОРОНА РАДИАТОРА




ВИД СБОКУ

Размеры указаны для GD80V1_4in1. У GD80V2_4in1 длина платы 58 мм, ширина и высота те же.

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

СТОРОНА РАДИАТОРА



СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ


MK — K1946BK035 (GD80V1_4in1) или CH32V203F8U6 (GD80V2_4in1).

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

1. ESC 4ESC12S80A — 1 шт.
2. Кабель ESC → FC с разъёмом 10 Pin JST1, 25 мм (L = 40 мм) — 1 шт.
3. Радиатор охлаждения — 1 шт.
4. Конденсатор электролитический 1000 µF, 63 V, Low ESR — 2 шт.


1



2



3




4



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1



4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

Регулятор 4ESC12S80A поставляется с предустановленными параметрами:

Тип сигнала управления (Input Type): Auto (DShot, PWM)

Плавный запуск (Use sine start): выключено

- Порог переключения в синусный режим: по умолчанию
- Сила торможения при сбросе газа (Drag brake strength): 5
- Сила активного торможения (Driving brake strength): 4
- Температурное ограничение (Temperature limit): 140 °C
- Мощность в синусном режиме (Sine mode power): 5
- Автоторможение при остановке (Brake on stop): выключено

Comp PWM: включено

Variable PWM: включено

Скорость нарастания оборотов (Ramp-up speed): 50

Мощность старта (Startup power): 100

Число полюсов мотора (Motor poles): 14

Нижний порог отключения по напряжению ячейки (Low cell voltage cutoff): 2,5 В

Угол опережения (Advance level): Auto

Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе:
regulo.ru/configurator
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.