Verkabelung wird mit 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s ausgelegt. Datenraten von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s werden überwiegend in Rechenzentren eingesetzt. Verkabelung mit 10 Mbit/s ist nur noch sehr selten anzutreffen.

Datenübertragungsraten üblicher Schnittstellen		
Schnittstelle	**Übertragungsrate**	**Bemerkungen**
USB	12 Mbit/s bis 40 Gbit/s	von USB 1.0 bis USB 4.0
Thunderbolt	20 Gbit/s bis 40 Gbit/s	
ATA-1 bis ATA-7 (alte Bezeichnung IDE)	8,3 Mbyte/s bis 133 Mbyte/s	Paralleler Festplattenanschluss (veraltet)
SATA Express	8 Gbit/s, 16 Gbit/s	Serieller Festplattenanschluss
eSATA	6 Gbit/s	External SATA
Small Computer System Interface (SCSI)	5 Mbyte/s bis 320 Mbyte/s	Paralleler Bus für Massenspeicher und Peripheriegeräte
Serial Attached SCSI (SAS)	3 Gbit/s bis 22,5 Gbit/s	Serielle SCSI-Schnittstelle, Sternverkabelung
iSCSI (Internet SCSI)	Abhängig von der LAN-Technik	SCSI über Ethernet und ICP/IP, ermöglicht Blockzugriff (wie auf lokale Festplatten) auf entfernte Festplatten im lokalen Netzwerk oder im Internet.
FireWire	100 Mbit/s bis 3,2 Gbit/s	Externer Bus für Peripheriegeräte (veraltet), IEEE 1394
Fibre Channel (FC)	Bis 32 Gbit/s	Glasfaserverbindung zum Aufbau von Speichernetzwerken
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)	Abhängig von der LAN-Technik	Fibre-Channel-Protokoll wird über Ethernet übertragen.
Ethernet/LAN	**10 Mbit/s bis 800 Gbit/s**	**Gängige Netzwerktechnologie (siehe Kapitel 3.3.3)**
DSL	384 kbit/s bis 250 Mbit/s	WAN-Anbindung über Telefon- oder Kabelfernsehnetz
V.24/RS232	Max. 115 kbit/s, typisch 9,6 kbit/s	Serielle PC-Schnittstelle

Die Tabelle zeigt die Datenübertragungsrate an der Schnittstelle. Durch Protokoll-Overhead, oder das Verwenden von entsprechenden Leitungscodes liegt die tatsächliche Übertragungsrate zum Teil wesentlich niedriger. Vorsicht: Manche Schnittstellen sind mit Bit/s, andere mit Byte/s (8 Bit = 1 Byte) angegeben.

(2) Übertragungsarten

Die Art und Weise, wie die Daten übertragen werden, ob in eine Richtung (nur Senden) oder in beide Richtungen (Senden und Empfangen), ob die Bits gleichzeitig über mehrere Leitungen oder nacheinander auf einer Leitung übertragen werden, fasst die folgende Tabelle kurz zusammen.

Übertragungsarten		
Typ	**Beschreibung**	**Bemerkungen/ Beispiel**
Seriell	Bits werden nacheinander übertragen	V.24-Schnittstelle, USB, SATA
Parallel	Mehrere Bits (z. B. 8, 16, 32) werden gleichzeitig übertragen	Druckerschnittstelle, PC-System-Busse