

- APPAREILS DE PROTECTION (COUPE-CIRCUITS ET SURCHARGE):

- APPAREILS DE MANOEUVRE:

- INT. AUT. MAGNET.: MERLIN GERIN

- INT. AUT. MAGNETOTHERMIQUE, INT. PROT. MOTEUR: MERLIN GERIN/TELEMECANIQUE

- CONTACTEURS: TELEMECANIQUE

- COUPE-CIRCUITS FUSIBLES: LEGRAND

- CONDUCTEURS DE CONTROLE: AFUMEX 750, PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.A

CABLE Nº	CIR. Nº	DENOMINACION	POT. NOM.	INT. NOM.	PROTEC. CORT.		PROTEC. SOBREC.		APAR. MANIOBRA		SECC. CONDUCT.		BORNAS	ESQUEMA
					TIPO	AMP.	TIPO	AMP.	TIPO	AMP.	CDO.	INSTAL.		
CP-1	1				C 60 N	16	C 60 N	16	C 60 N	16	2,5	2 x 1,5	2 (4)	VUE FEUILLE 12/49
CP-2	2	CHARGEUR BATTERIES RADIO			"	16	"	16	"	16	2,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-3	3	CHARGEUR BATTERIES EMERGENCE			"	16	"	16	"	16	2,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-4	4	CHARGEUR BATTERIES ALARMES			"	16	"	16	"	16	2,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-5	5	ECLAIRAGE CHAMBRE DES MACHINES - LIGNE 1			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-6	6	ECLAIRAGE CHAMBRE DES MACHINES - LIGNE 2			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-7	7	ECLAIRAGE CHAMBRE DE DIRECTION ET LOCAL A.C.			"	10	"	10	"	10	2,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-8	8	ECLAIRAGE LOCAL PROPULSEURS			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-9	9	RESISTENCES ANTI-CONDENSATION ALTERNATEURS			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-10	10	FILTRE DE COMBUSTIBLE			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-11	11	GENERATEUR IONS DE CUIVRE			"	16	"	16	"	16	2,5	2 x 1,5	2 (4)	"
CP-12	12	CHAUFFANT EAU DOUX			"	20	"	20	"	20	4	2 x 2,5	2 (4)	"
CP-13	13	PRISES 220 V DE MACHINE			"	32	"	32	"	32	10	2 x 6	2 (6)	"
	14	EXTRACTEUR DES BAINS			"	10	"	10	"	10	1,5	2 x _	2 (4)	"
	15	CHARGEUR DES BATTERIES GMDSS			"	16	"	16	"	16	2,5	2 x _	2 (4)	"
	16	BRANCHER ATELIER 220v			"	25	"	25	"	25	6	2 x _	2 (6)	"
CP-17	17	TABLEAU TIMONEIRE ET ECLAIRAGE EXTÉRIEUR			"	32	"	32	"	32	10	3 x 6	3 (6)	"
CP-18	18	TABLEAU D'EMMEÉNAGEMENT			"	25	"	25	"	25	6	3 x 4	3 (6)	"
CP-19	19	TABLEAU CLIMATISATION			"	16	"	16	"	16	2,5	3 x _	3 (4)	"
CP-20	20	TABLEAU ÉCLAIRÉ, COVERTURE INFÉRIEURE			"	25	"	25	"	25	6	3 x _	3 (6)	"
CP-21	21	SÉCHOIR D'AIR			"	25	"	25	"	25	6	3 x _	3 (6)	"
CP-26	26	PRIMAIRE TRANSFORMATEUR Nº 1	25 KVA	38 A	C 60 N	50	C 60 N	50	C 60 N	50	16	3 de 1 x 16	3 (16)	VUE FEUILLE 14/49
CP-27	27	PRIMAIRE TRANSFORMATEUR Nº 2	25 KVA	38 A	"	50	"	50	"	50	16	3 de 1 x 16	3 (16)	"
CP-28	28	CUISINE	13 KW	20 A	"	32	"	32	"	32	10	3 x 10	3 (10)	VUE FEUILLE 16/49
		(SERVICES NON ESSENTIELES)												
		(EMERGENCE ARRET SPE3.1)												
		(EMERGENCE ARRET SPE3.2)												
CP-29	29		40,5 KW	80 A	C 120 N	80	C 120 N	80	C 120 N	80	XLPE 25	3 de 1 x 25	3 (25)	VUE FEUILLE 17/49
		(SERVICES NON ESSENTIELES)												
		(EMERGENCE ARRET SPE2.1)												

ASUNTO CLIENTE :

C/672

ASTILLEROS ARMON, S.A.

**TEMSAL**  
GIJON

TABLEAU PRINCIPALE  
CARACTERISTIQUES CIRCUITS

FECHA	31/10/2007	Nº HOJAS :	49
DIBUJ.	Seve	HOJA Nº :	45/49
COMP.		PLANO Nº	19.789-071121A