

Handleiding WoonVeilig Lokaal voor Homey Pro

Lokale koppeling voor WoonVeilig/Egardia met Homey Pro.

Deze handleiding is voor Homey-gebruikers die een WoonVeilig/Egardia alarmcentrale lokaal met Homey willen koppelen.

Wat heb je nodig?

- Homey Pro
- WoonVeilig/Egardia centrale die lokaal bereikbaar is via je eigen netwerk
- Windows-computer voor de installatie
- Node.js
- Homey/Athom account waarmee je apps mag installeren
- lokale WoonVeilig gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 1: Node.js installeren

Ga naar:

<https://nodejs.org/>

Installeer de LTS-versie. Sluit daarna PowerShell en open PowerShell opnieuw.

Controleer eventueel:

```
node --version  
npm --version
```

Stap 2: Zip uitpakken

Pak DEELBAAR-WoonVeilig-Lokaal-Homey-zonder-persoonlijke-gegevens.zip uit naar een makkelijke map, bijvoorbeeld:

```
C:\Users\jouwnaam\Documents\WoonVeilig-Lokaal-Homey
```

Stap 3: Installatiescript starten

Open PowerShell in de uitgepakte map en voer uit:

```
.\install-for-other-users.ps1
```

Of dubbelklik op:

```
INSTALLEREN.bat
```

Als PowerShell scripts blokkeert, gebruik dan eenmalig:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Start daarna opnieuw:

```
.\install-for-other-users.ps1
```

Stap 4: Inloggen bij Homey

Het script opent de Homey login via de Homey CLI.

Log in met je eigen Athom/Homey account. Kies daarna jouw eigen Homey als daarom gevraagd wordt.

Stap 5: WoonVeilig gegevens invullen

Het script vraagt om:

- lokaal adres van de WoonVeilig centrale, bijvoorbeeld `http://192.168.1.100`
- lokale WoonVeilig gebruikersnaam
- lokale WoonVeilig wachtwoord
- gebied, meestal 1
- verversen in seconden, bijvoorbeeld 20

Je kunt deze gegevens later wijzigen via:

Homey -> Meer -> Apps -> WoonVeilig Lokaal -> Instellingen

Gebruik daarna in hetzelfde scherm:

- Test verbinding om IP-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en uitlezen te controleren
- Test pushmelding om te controleren of Homey meldingen op je telefoon kan sturen
- Export instellingen om instellingen zonder wachtwoord te tonen

Stap 6: Apparaten toevoegen in Homey

Open de Homey-app:

Apparaten -> plusje -> Nieuw apparaat

Zoek of scroll naar:

WoonVeilig

Voeg daarna het alarm en de accessoires toe. Meestal kun je alles aanvinken en toevoegen.

Wat zie je daarna?

Je krijgt onder andere:

- WoonVeilig Alarm
- deurcontacten
- bewegingsmelders
- keypads
- afstandsbedieningen
- sirene

Per onderdeel zie je waar mogelijk:

- open/dicht
- beweging/alarm
- batterij
- sabotage
- probleem

Alarm bedienen

Op de tegel WoonVeilig Alarm:

- aan = volledig inschakelen
- uit = uitschakelen
- alarmstand = Uit, Aan, Thuis of Onbekend

Je kunt ook flows maken met acties:

Dan -> WoonVeilig Lokaal -> Alarm volledig inschakelen
 Dan -> WoonVeilig Lokaal -> Alarm in thuisstand inschakelen
 Dan -> WoonVeilig Lokaal -> Alarm uitschakelen

Pushmelding bij alarm

De app kan zelf pushmeldingen sturen.

Instelling:

Homey -> Meer -> Apps -> WoonVeilig Lokaal -> Instellingen

Zet aan:

- Pushmelding bij alarm
- Blijven melden zolang alarm afgaat
- Melding bij storing (batterij, sabotage, defect)
- Storing opnieuw melden na, standaard 6 uur
- Melding als WoonVeilig niet bereikbaar is
- Push naar gebruikers: vink aan wie telefoonpush moet krijgen

- Controleer open deuren/ramen voor inschakelen
- Inschakelen blokkeren als deur/raam open staat

Standaard stuurt Homey dan elke 30 seconden opnieuw een melding, maximaal 10 keer.

Met Alarmmelding bevestigen in de app-instellingen stop je de herhaalmeldingen tot er een nieuw alarm begint. Het echte WoonVeilig-alarm blijft actief tot je het alarm uitschakelt.

Alarmgeschiedenis

In de app-instellingen staat Alarmgeschiedenis. Daar zie je:

- alarmen
- herhaalmeldingen
- storingen
- nieuwe onderdelen
- bevestigingen

Je kunt de lijst vernieuwen of wissen.

Push naar gebruikers

Bij Meldingen op je telefoon kun je Homey-gebruikers aanvinken. Alleen aangevinkte gebruikers krijgen automatische telefoonpush.

Laat je de lijst leeg, dan stuurt de app naar alle gevonden Homey-gebruikers.

Statusdashboard

Bovenaan de app-instellingen staat Statusdashboard. Daar zie je:

- alarmstand
- aantal onderdelen
- aantal storingen
- aantal open deuren/ramen
- laatste succesvolle uitlezing

Als Inschakelen blokkeren als deur/raam open staat aan staat, weigert Homey het inschakelen wanneer een deur- of raamcontact open is. Je krijgt dan bijvoorbeeld:

Alarm niet ingeschakeld: Voordeur staat open

Nieuw onderdeel gevonden

Als later een sensor of accessoire bij WoonVeilig wordt toegevoegd, kan Homey daar automatisch een melding van geven.

Instelling:

Homey -> Meer -> Apps -> WoonVeilig Lokaal -> Instellingen -> Melding bij nieuw gevonden onderdeel

Externe alarm-webhook

Voor een bel- of notificatiedienst buiten Homey kun je een externe webhook invullen.

Instelling:

Homey -> Meer -> Apps -> WoonVeilig Lokaal -> Instellingen

Zet aan:

- Externe alarm-webhook aanroepen
- Alarm-webhook URL

De app roept die URL aan bij alarm en geeft message en status mee in de querystring.

Push naar specifieke Homey-gebruikers

Wil je zelf kiezen welke Homey-gebruiker de push krijgt? Maak dan een Flow.

Eerste alarmmelding:

Als -> WoonVeilig Lokaal -> Het alarm gaat af
Dan -> Pushmelding -> Stuur [Melding] naar gebruiker

Herhalende melding:

Als -> WoonVeilig Lokaal -> De alarmherinnering wordt verstuurd
Dan -> Pushmelding -> Stuur [Melding] naar gebruiker

Maak dezelfde Flow opnieuw voor iedere extra gebruiker.

Standaard pushmeldingen via dezelfde Homey Pushmelding-actie:

Als -> WoonVeilig Lokaal -> Een pushmelding is gevraagd
Dan -> Pushmelding -> Stuur [Melding] naar gebruiker

Deze ene Flow werkt voor testmeldingen, alarmmeldingen, herhaalde alarmmeldingen en nieuwe onderdelen. Druk daarna in de app-instellingen op Test pushmelding.

Herhaalmeldingen stoppen zonder het echte alarm uit te zetten:

Dan -> WoonVeilig Lokaal -> Alarmmelding bevestigen

Testmodus

Gebruik testmodus als je de knoppen wilt proberen zonder het echte alarm te schakelen.

Homey -> Meer -> Apps -> WoonVeilig Lokaal -> Instellingen -> Testmodus aan

Zet testmodus uit voordat je het echte alarm wilt bedienen.

Veelvoorkomende problemen

Ik zie geen apparaten

Controleer:

- staat de WoonVeilig centrale aan?
- zit Homey op hetzelfde lokale netwerk?
- klopt het IP-adres?
- klopt gebruikersnaam/wachtwoord?
- kun je de centrale openen in je browser?

Ik krijg batterij of probleem op een apparaat

Dat komt uit WoonVeilig zelf. Vervang de batterij of controleer het onderdeel in de WoonVeilig omgeving.

Push komt niet binnen

Controleer:

- Homey-app mag meldingen sturen op je telefoon
- je bent ingelogd met de juiste Homey-gebruiker
- Pushmelding bij alarm staat aan
- maak eventueel een Flow met Het alarm gaat af

Alarm schakelt niet

Controleer:

- testmodus staat uit
- WoonVeilig gebruikersnaam/wachtwoord klopt
- sommige alarmsystemen weigeren inschakelen als er zones open staan of onderdelen storing hebben

Privacy

De app werkt lokaal binnen je eigen netwerk. Je WoonVeilig wachtwoord wordt alleen opgeslagen in je eigen Homey-instellingen. Deel nooit je eigen .env, wachtwoorden, tokens of persoonlijke Homey-gegevens.