B-BOT：带 ROS 2 视觉遥操作的 WiFi 自平衡轮腿机器人

三年级个人项目 – 最终报告

2026 年 5 月

Botao Su

学生识别号：**1107124**

指导教师：**Dr Liam Marsh**

摘要

B-BOT 是一台自平衡轮腿机器人。本项目用它研究如何把实时嵌入式平衡控制与安全的无线遥操作和视觉遥操作结合起来。与传统双轮自平衡机器人相比，轮腿机器人能够改变机身高度，并协调轮子和腿部运动，因此具备更高的运动能力；但这也增强了机身俯仰、轮端力矩和腿部几何之间的耦合。 因此，本项目的核心设计约束是：稳定反馈必须保留在嵌入式控制器本地，不能依赖 WiFi、摄像头处理或主机端软件时序。

已实现的系统使用 ESP32 控制器运行 FreeRTOS 任务，完成电机反馈、惯性测量、腿部运动学、目标更新和平衡控制。平衡控制器结合线性二次型调节器（LQR）实现矢状面平衡，使用 PID 环控制偏航、横滚和腿长，并通过虚拟模型控制（VMC）把虚拟腿部力和力矩映射为关节电机指令。主机端 ROS 2 视觉桥接节点从 ROS 2 WiFi 摄像头模块接收图像，运行基于 MediaPipe 的感知，并通过 WiFi TCP 文本协议向机器人发送监督级命令。Xbox BLE、UART 命令、WiFi TCP 命令和视觉生成命令通过共享命令解析、队列逻辑、看门狗和安全门控进行协调。

系统评估包括十一组实测实验，覆盖静态平衡、扰动恢复、腿长敏感性、遥操作阶跃响应、控制环抖动、WiFi 命令进入延迟、看门狗故障注入、摄像头启动、控制器消融、实时手势识别和视觉命令延迟。静态平衡测试在三次 60 s 试验上取得 0.291 deg 的 pitch RMS；扰动测试在向前冲击中 9/10 恢复、向后冲击中 10/10 恢复；完整控制器在消融比较中取得 10/10 恢复。实测控制环日志在 15000 个样本上显示平均周期为 3.9998 ms，中位周期为 4.000 ms。WiFi TCP 命令进入测试在 300 个样本中取得 37.41 ms 的 ACK 中位延迟和 88.31 ms 的 p95 延迟，且无未匹配命令。看门狗故障注入测试在 10 次直接命令看门狗试验中全部清除命令，检测到全部 10 次 TCP 关闭试验，并在全部 10 次空闲试验中产生 full-stop 事件。实时视觉测试得到干净的 6/6 命令类别矩阵、85.3% 的选中帧标签准确率，以及 71 条安全命令上的 66.13 ms 桥接到 ESP32 ACK 中位延迟。主要限制是视觉和 WiFi 层只适合监督级遥操作，不适合闭合稳定控制环。本项目贡献是一套实用的嵌入式轮腿平衡架构，并在其上扩展了具有安全意识的多源命令仲裁和 ROS 2 视觉遥操作。

原创性声明

I hereby confirm that this dissertation is my own original work unless referenced clearly to the contrary, and that no portion of the work referred to in the dissertation has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other university or other institute of learning.

知识产权声明

i. The author of this thesis (including any appendices and/or schedules to this thesis) owns certain copyright or related rights in it (the “Copyright”) and s/he has given The University of Manchester certain rights to use such Copyright, including for administrative purposes.

ii. Copies of this thesis, either in full or in extracts and whether in hard or electronic copy, may be made only in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (as amended) and regulations issued under it or, where appropriate, in accordance with licensing agreements which the University has from time to time. This page must form part of any such copies made.

iii. The ownership of certain Copyright, patents, designs, trademarks and other intellectual property (the “Intellectual Property”) and any reproductions of copyright works in the thesis, for example graphs and tables (“Reproductions”), which may be described in this thesis, may not be owned by the author and may be owned by third parties. Such Intellectual Property and Reproductions cannot and must not be made available for use without the prior written permission of the owner(s) of the relevant Intellectual Property and/or Reproductions.

iv. Further information on the conditions under which disclosure, publication and commercialisation of this thesis, the Copyright and any Intellectual Property and/or Reproductions described in it may take place is available in the University IP Policy (see `http://documents.manchester.ac.uk/DocuInfo.aspx?DocID=24420`), in any relevant Dissertation restriction declarations deposited in the University Library, and The University Library’s regulations (see `http://www.library.manchester.ac.uk/about/regulations/_files/Library-regulations.pdf`).

Contents

1 引言 **1**

1.1 背景与动机 1

1.2 目标与任务 1

1.3 报告结构 2

1.4 项目管理 2

2 文献综述 **2**

2.1 引言 2

2.2 从双轮平衡到轮腿机器人 2

2.3 控制策略选择 3

2.4 嵌入式机器人软件、ROS 2 与视觉遥操作 4

2.5 缺口分析与设计含义 5

3 方法 **6**

3.1 引言 — 顶层要求 6

3.2 系统架构 6

3.3 机械与电气设计 8

3.4 感知与状态估计 10

3.5 控制架构与算法 11

3.6 ROS 2 视觉、WiFi TCP 与输入仲裁 13

3.7 小结 15

4 结果与讨论 **15**

4.1 评估策略 15

4.2 系统启动与基线 17

4.3 平衡与运动控制性能 19

4.4 WiFi TCP 与 ROS 2 视觉遥操作性能 22

4.5 小结 25

5 结论与未来工作 **26**

5.1 结论 26
5.2 未来工作 27

A 初步项目提案 **30**

B 项目计划与甘特图 **30**

C 风险登记表 **32**

D 持续专业发展记录 **32**

E 健康与安全风险评估 **33**

F 软件仓库链接和 README **33**

G 实验数据、日志和额外验证证据 **34**

H 硬件与控制建模证据 **35**

List of Figures

3.1 系统架构与数据流。 7
3.2 固件执行与通信时序。 8
3.3 轮腿机器人硬件布局。 9
3.4 电气与通信框图。 9
3.5 LQR/PID/VMC 实现路径与验证关联。 13
3.6 控制状态与安全行为图。 13
4.1 控制环时序分布 18
4.2 TCP 遥操作命令进入阶跃响应 20
4.3 从摄像头帧到 ESP32 命令 ACK 的视觉事件路径。 23
4.4 E10 实时手势混淆矩阵 23
4.5 E11 视觉桥接到 ESP32 ACK 延迟 23
B.1 B-BOT 重建项目甘特图。 31
H.1 自研 ESP32 控制 PCB schematic 导出图。 36
H.2 自研 ESP32 控制 PCB layout 导出图。 36

List of Tables

2.1 B-BOT 控制策略比较。 4
2.2 文献缺口到 B-BOT 设计选择的对应关系。 5
3.1 顶层实现要求。 6
3.2 固件任务时序与行为。 8
3.3 主要硬件组件。 10
3.4 嵌入式控制器使用的状态变量。 11
3.5 辅助 PID 环。 12
3.6 视觉桥接工作模式。 14
3.7 命令源仲裁摘要。 15
4.1 评估矩阵。 16
4.2 Baseline 与比较条件。 16
4.3 Bring-up 检查表。 17

4.4 静态平衡指标。 18
4.5 控制环时序抖动。 18
4.6 冲击恢复指标。 19
4.7 腿长敏感性。 20
4.8 E4a TCP 遥操作命令进入阶跃响应。 21
4.9 E4b 物理遥操作响应指标。 21
4.10 E9 控制器消融指标。 21
4.11 WiFi TCP 命令进入延迟。 22
4.12 看门狗和断开响应。 22
4.13 摄像头和视觉桥接指标。 24
4.14 命令仲裁测试。 25
4.15 任务、证据和限制总结。 25
5.1 任务闭合总结。 27
A.1 提案到最终项目的对齐。 30
B.1 项目管理阶段总结。 31
C.1 项目风险登记表总结。 32
D.1 CPD 活动总结。 33
E.1 健康与安全风险评估总结。 33
F.1 软件仓库证据总结。 34
G.1 实验数据状态总结。 34
H.1 硬件与控制证据总结。 35

1 引言

1.1 背景与动机

自平衡轮腿机器人把不稳定倒立摆行为与可控腿部几何结合起来。相比传统双轮平衡机器人，轮腿机器人可以改变机身高度和支撑力，但腿部运动也会改变 pitch、轮运动、腿长和关节力矩之间的耦合。因此，本项目首先是实时控制与系统集成问题，而不只是机械搭建问题。

本项目开发了 B-BOT，一台基于 ESP32 的 WiFi 自平衡轮腿机器人，支持 Xbox BLE、UART、WiFi TCP 和 ROS 2 / MediaPipe 视觉命令。核心设计决策是把稳定反馈保留在 ESP32 本地：IMU、轮子和腿部反馈在嵌入式控制时间尺度上驱动 LQR/PID/VMC 控制器，而主机端 ROS 2 和视觉软件不进入平衡环。这一边界是必要的，因为 WiFi 延迟、摄像头帧率、ROS 2 调度和 MediaPipe 推理都无法在 4 ms 控制时间尺度上保持确定性。

因此，本项目中的 ROS 2 部分是监督级感知层，而不是底层控制总线。WiFi 摄像头模块把图像提供给主机 ROS 2 图，`wheeleg_vision_bridge` 把视觉事件转换为文本命令，然后通过 WiFi TCP 文本协议发送到 ESP32。通过把远程和视觉命令视为带看门狗过期的临时目标请求，B-BOT 可以展示视觉遥操作，同时不宣称视觉或 WiFi 适合闭合稳定反馈环。

1.2 目标与任务

本项目的总体目标是设计、实现并评估一台自平衡轮腿机器人，使其把实时嵌入式平衡控制与安全的无线和视觉监督级遥操作结合起来。

项目任务如下：

O1 — 嵌入式轮腿平衡控制。 开发基于 ESP32 的控制系统，结合 LQR、PID 环和 VMC 来稳定机器人、调节腿部几何，并输出轮子/关节力矩。该任务通过静态平衡、扰动恢复、腿长变化、遥操作阶跃响应和控制环抖动测试进行评估。

O2 — ROS 2 视觉输入与 WiFi TCP 命令通道。 实现主机端 ROS 2 视觉流水线和 WiFi TCP 命令路径，使其能够生成并传输监督级机器人命令，同时不进入稳定反馈环。该任务通过 TCP 命令进入延迟、摄像头话题检查、视觉桥接 ACK 延迟和实时手势识别测试进行评估。

O3 — 安全的多源输入仲裁。 支持 Xbox BLE、UART 脚本命令、WiFi TCP 命令和视觉生成命令，同时避免不同输入源之间产生不受控冲突。该任务通过命令队列行为、直接命令看门狗、TCP 断开/空闲故障注入、`dry_run` 视觉测试、stunt arming 行为和停止命令验证进行评估。

成功标准不以最大速度或完全自主导航为核心。相反，本项目通过机器人是否展示了

稳定的嵌入式平衡、可预测的命令处理，以及在真实通信和感知故障下基于证据的安全行为来判断。

1.3 报告结构

第 2 章回顾支撑该架构的机器人、控制和通信背景。第 3 章介绍硬件、固件、状态估计、控制算法、WiFi TCP 路径和输入仲裁。第 4 章通过对应任务的实验评估系统。第 5 章总结贡献、限制和未来工作。

1.4 项目管理

本项目以迭代式工程构建方式管理，覆盖硬件 bring-up、嵌入式控制、通信集成、主机端视觉、测试和最终报告。附录 B 包含项目计划和甘特图。主要进度偏差是平衡调参与安全处理比预期需要更多时间，因此 ROS 2 视觉被收敛为监督级遥操作，而不是稳定反馈。

正式管理证据保留在附录中：附录 C 是项目风险登记表，附录 D 是 CPD 记录，附录 E 是健康与安全风险评估。风险控制也塑造了技术设计：关闭平衡时输出零力矩，直接命令通过看门狗过期，WiFi 断开时注入 full-stop 命令序列，视觉桥接默认启用 `dry_run`。嵌入式控制、FreeRTOS、ROS 2、micro-ROS 摄像头集成和 MediaPipe 的 CPD 工作支撑了最终架构，即把硬实时 ESP32 控制器和主机端感知流水线分开。

2 文献综述

2.1 引言

本章按设计问题而不是按单篇论文组织。项目结合了三个领域：自平衡轮腿机器人、耦合不稳定系统的嵌入式控制，以及非确定性通信链路上的远程机器人命令接口。把这些领域分别回顾，可以解释本项目采用的架构：实时稳定控制保留在 ESP32 上，ROS 2 视觉和 WiFi 通信只作为监督级命令输入。

第 2.2 节回顾从双轮倒立摆机器人到轮腿机器人的发展。第 2.3 节比较与本项目相关的主要控制方法，包括 PID、LQR、ADRC 和 VMC。第 2.4 节从安全遥操作角度回顾 ROS 2、micro-ROS 和有损网络通信。第 2.5 节总结推动第 3 章设计选择的技术缺口。

2.2 从双轮平衡到轮腿机器人

双轮自平衡机器人通常被建模为移动倒立摆。一个代表性的早期例子是 JOE，它展示了紧凑双轮机器人可以围绕不稳定直立平衡点通过反馈控制实现平衡和运动 [1]。后续综述表明，这类机器人具有吸引力，因为机械结构简单，但控制问题并不简单：机器人必须在响应轮子运动、执行器限制和外部扰动的同时调节机身俯仰 [2]。

轮腿机器人通过增加可控腿部几何来扩展该问题。这提升了能力，因为机器人可以改变机身高度、吸收冲击、跨越小障碍或执行动态动作。代价是平衡动力学不再固定。腿长会改变质心和等效倒立摆几何，而关节运动会耦合支撑力、机身俯仰和轮端力矩。因此，轮腿机器人不能被视为“带有额外执行器的双轮倒立摆”。

Ascento 是有用的参考，因为它展示了双轮跳跃轮腿平台的机动性优势 [3]。它与本项目的相关性不在于 B-BOT 拥有相同的执行器功率或动态性能，而在于它说明轮子和腿部执行必须协调，而不是独立控制。较新的轮腿平衡研究考察了组合控制结构，包括带扰动抑制的 LQR，以及处理模型变化的统一控制框架 [4], [5]。这些研究支持这样一种观点：轮腿控制器应在扰动和腿部配置变化下评估，而不应只在静态站立姿态下评估。

对 B-BOT 的含义是一种具体取舍。该平台是小型 ESP32 机器人，而不是高功率研究平台，因此控制器必须足够轻量，能够在重复演示中保持鲁棒。同时，轮腿机构仍然需要腿部运动学、依赖腿长的行为，以及实测恢复性能。这推动了报告后续使用 E2 扰动恢复、E3 腿长敏感性和 E9 控制器消融实验。

2.3 控制策略选择

相关控制方法可以通过它们擅长控制系统的哪一部分，以及引入了哪些假设来比较。PID 控制对嵌入式实现很有吸引力，因为它简单、计算量低，并且容易在单个变量上调参。它适合偏航修正、横滚修正和腿长调节等局部目标。其弱点是独立 PID 环不能自然表达机身俯仰、轮位置、轮速度和腿部几何之间的耦合关系。

LQR 更适合矢状面平衡问题，因为它通过单个反馈增益控制耦合状态向量。双轮倒立摆机器人的动力学模型说明了为什么机身俯仰、俯仰角速度、轮位置和轮速度应一起考虑，而不是作为独立回路 [6]。对 B-BOT 而言，这使 LQR 成为俯仰和轮端平衡的合适核心控制器。限制是 LQR 质量依赖模型、工作点和增益调节。固定增益可能只在某个腿长附近有效，而轮腿平台受益于按虚拟腿长调度增益。

ADRC 通过估计并抑制作用在系统上的总扰动来处理扰动和模型不确定性 [7]。这对轮腿机器人很有吸引力，因为接触变化、建模误差和外部推动都很难精确建模。然而，ADRC 引入观测器动态和额外调参参数。在本项目中，针对现有硬件和时间安排，其实现风险和调参成本高于预期收益。因此，ADRC 被用作文献比较对象，而不是所选嵌入式控制器。

VMC 提供互补抽象。控制器不直接命令每个关节，而是定义作用于机器人机身或腿部的虚拟力和力矩，然后把这些虚拟量映射为执行器力矩 [8]。这对 B-BOT 很有用，因为虚拟腿部力和髋部力矩比单个关节力矩更适合描述平衡。在已实现设计中，LQR 和 PID 决定期望的整体机身效果，VMC 再把这些效果映射到每侧两个关节电机。

表 2.1. B-BOT 控制策略比较。

策略	优势	限制	本项目中的作用	评估关联
PID	简单、快速、易于局部调参	对强耦合整体机身动力学较弱	偏航、横滚、腿长和辅助调节	E1/E4b 稳定性和响应
LQR	用一个控制器处理耦合状态反馈	依赖模型质量和工作点	主要矢状面平衡控制器	E2 扰动恢复
增益调度 LQR	适应腿长变化	需要腿长估计和调度增益	随机身高度变化调节平衡行为	E3 腿长敏感性和 E9 消融
ADRC	对未建模扰动鲁棒	更多观测器和调参复杂度	文献比较对象，未实现	用于讨论，不作直接性能主张
VMC	将有意义的虚拟力映射为关节力矩	需要运动学映射和力限制	将支撑力和髋部力矩转换为关节力矩	E2/E3 恢复行为

因此，所选控制器是混合式而不是单一方法。LQR 用在耦合最强的位置，PID 用在局部调节足够的位置，VMC 连接整体虚拟力和执行器级力矩。这是务实的工程选择：它不如完整非线性全身控制理论完整，但可在 ESP32 上实现，并能产生可测试的设计主张。

2.4 嵌入式机器人软件、ROS 2 与视觉遥操作

ROS 2 被广泛用于机器人软件，因为它提供模块化通信、标准消息类型、launch 工具以及与感知库的集成 [9]。其中间件设计包含服务质量策略，使开发者能够针对不同数据流选择可靠性、历史深度和持久性等取舍 [10]。这些特性对摄像头图像、状态话题和主机端处理有用，但并不会消除平衡控制器的实时要求。

micro-ROS 通过 DDS-XRCE 模型把 ROS 2 概念扩展到资源受限的嵌入式设备 [11], [12]。在典型 micro-ROS 系统中，微控制器与主机端 agent 通信，agent 在 DDS-XRCE 与 ROS 2 图之间桥接。eProsima 的 Micro XRCE-DDS 文档描述了这类系统使用的传输层选项 [13]。当微控制器需要直接发布或订阅 ROS 2 话题时，这种架构有价值，但它并不自动成为小型平台上时间关键平衡环的最佳选择。

B-BOT 使用更窄、更安全的边界。底层 ESP32 控制器不是 micro-ROS 节点。micro-ROS 仅用于 ROS 2 WiFi 摄像头模块的图像路径：摄像头模块把图像发布到主机 ROS 2 系统，主机端视觉桥接处理这些图像。随后机器人命令通过 WiFi TCP 文本协议传输到 ESP32。这个区别很重要，因为它避免夸大 ROS 2 在平衡关键路径中的作用，并使稳定环只依赖本地 IMU 和电机反馈。

MediaPipe 与主机端感知层相关，因为它提供了用于实时感知流水线的图结构框架 [14]。B-BOT 的手势组件与 MediaPipe Hands 对齐，后者为实时手部关键点跟踪而设计 [15]。这些参考文献证明 MediaPipe 是一种实用感知工具，但不能证明它在 B-BOT 特定摄像头、光照和手势条件下可靠控制机器人。因此，报告包含 E10 实时手势混淆矩阵，而不是把视觉识别当成已证明事实。

无线命令链路引入本地反馈环不存在的故障模式。数据包可能延迟，TCP 客户端可能断开，主机进程可能崩溃，视觉算法可能输出过期或错误事件。对自平衡机器人而言，这些故障不能允许非零命令无限保持。文献支持模块化分布式机器人软件，但本项

目的安全要求更直接：远程命令必须是带有看门狗过期机制的临时目标请求，而不是硬实时控制信号。

这推动了第 3 章使用的命令架构。WiFi TCP 和视觉命令更新目标变量或加入脚本动作队列，而本地 ESP32 平衡环继续使用本地 IMU 和电机反馈。因此，看门狗、断开处理、`dry_run` 模式和显式 stunt arming 不是次要功能，而是使远程和视觉控制可用于物理不稳定机器人的必要条件。

2.5 缺口分析与设计含义

文献表明，B-BOT 位于两个既有领域之间。它从平衡机器人研究继承了围绕不稳定机身进行快速本地反馈的需求；从轮腿机器人研究继承了考虑腿部几何和支撑力变化的需求；从 ROS 2、micro-ROS 和 MediaPipe 研究继承了使用模块化主机端感知和通信的机会。主要工程挑战是把这些领域结合起来，同时不让非确定性的主机端处理使机器人失稳。

表 2.2. 文献缺口到 B-BOT 设计选择的对应关系。

从文献识别的缺口	B-BOT 中的设计选择	后续使用的证据
轮腿机器人具有耦合的俯仰、轮子和腿部动力学	用 LQR 做矢状面平衡，用 PID 做辅助环，用 VMC 做关节力矩映射	E2 扰动恢复
腿长会改变工作点	使用虚拟腿长调度 LQR 增益	E3 腿长敏感性和 E9 消融
嵌入式硬件计算和时序余量有限	将平衡环保留在 ESP32 FreeRTOS 任务本地	E8 控制环抖动
ROS 2 和 MediaPipe 有用，但相对 4 ms 控制环非确定	仅把 ROS 2 视觉和 WiFi TCP 作为监督级命令输入	E5/E11 延迟和 E10 混淆矩阵
远程命令在主机或网络故障后可能变旧	增加直接命令看门狗和 TCP 空闲/断开 full-stop	E6 故障注入
视觉生成动作在误分类时可能不安全	默认 `dry_run`，高风险动作除非 armed 否则阻止	E10 审计失败和 stunt gate 测试

该缺口分析定义了方法章节。报告不声称 B-BOT 解决通用自主轮腿运动，也不声称视觉适合稳定反馈。其贡献更窄也更可辩护：一个实用的嵌入式轮腿平衡系统，带有安全感知无线和视觉遥操作层，并通过时序、安全和感知可靠性实验评估。

3 方法

3.1 引言 — 顶层要求

系统围绕一个主要约束设计：平衡环必须保留在 ESP32 控制器本地，不能依赖 WiFi、ROS 2、摄像头处理或任何主机端软件。无线通信和视觉处理因此被视为监督级命令输入，而不是稳定反馈环的一部分。这种分离降低了可变 WiFi 延迟、摄像头帧率变化或 MediaPipe 推理延迟直接使机器人失稳的风险。

用于指导实现的顶层要求总结在表 3.1 中。时序值来自固件任务结构的实现目标，并在可能时通过实验检查。该表也用于保持方法章和结果章对齐：4 ms 控制周期由 E8 评估，WiFi 看门狗由 E6 评估，视觉安全默认值由 E10 和 E11 评估。

表 3.1. 顶层实现要求。

要求领域	目标 / 实现选择	理由
平衡控制本地性	所有平衡关键计算在 ESP32 上运行	防止无线或主机端延迟进入稳定环
主控制周期	`CtrlBasic_Task` 目标周期 4 ms	为俯仰和轮腿稳定提供足够快的更新率
腿部运动学更新	目标周期 4 ms	使腿长和腿角估计与控制环对齐
IMU 更新	使用 MPU6050 DMP 包，目标周期 5 ms	以接近控制环的速率提供姿态和角速度反馈
CAN 电机反馈/输出	固件任务中 2 ms 接收/发送轮询	为控制器保持新鲜的轮子和关节电机状态
手动控制输入	Xbox BLE 约 50 Hz 处理	提供响应性的人工遥操作，同时不进入硬实时路径
WiFi 直接命令安全	`DRIVE` 和 `YAWRATE` 直接命令 500 ms 看门狗	防止主机或网络故障后过期远程命令继续生效
TCP 客户端安全	1500 ms 空闲看门狗，加上客户端断开 / WiFi 丢失时 full-stop	确保 TCP 命令流失败时机器人被命令停止
视觉安全	默认启用 `dry_run`；默认禁用 `stunt_armed`	防止未验证视觉输出驱动机器人或触发高风险动作

这些要求定义了本章结构。第 3.2 节介绍总体架构和任务时序。第 3.3 节描述机械和电气集成。第 3.4 节解释传感和状态估计。第 3.5 节介绍 LQR/PID/VMC 控制设计。第 3.6 节描述 ROS 2 视觉桥接、WiFi TCP 命令接口和输入仲裁逻辑。

3.2 系统架构

已实现系统采用图 3.1 所示分层架构。最低层是物理机器人：ESP32 控制器、MPU6050 惯性测量单元（IMU）、CAN 连接的轮子和关节电机、电池监测电路以及轮

腿机构。中间层是 ESP32 固件，执行电机反馈处理、腿部运动学、状态估计、平衡控制、命令解析和安全处理。上层是可选命令源：Xbox BLE 手动控制、UART2 脚本命令、来自 PC 工具的 WiFi TCP 命令，以及在主机电脑上生成的 ROS 2 / MediaPipe 视觉命令。



图 3.1. 系统架构与数据流。

关键架构决策是：当前实现中 ESP32 不作为 micro-ROS 节点使用。micro-ROS 只用于摄像头到主机的图像路径：ROS 2 WiFi 摄像头模块通过 micro-ROS agent 向 ROS 2 主机发布压缩图像消息。主机端 `wheeleg_vision_bridge` 订阅摄像头话题，运行基于 MediaPipe 的感知，把产生的视觉事件编码为与其他工具相同的文本命令协议，并通过 WiFi TCP 向机器人发送命令。因此，机器人通过与键盘或脚本命令相同的解析器接收视觉命令。

这种架构隔离了快速平衡环。ESP32 控制环使用本地 IMU、轮子和腿部状态。主机端视觉可以请求目标速度、偏航角速度、跳跃或其他高层动作，但不能直接闭合平衡环。这很重要，因为摄像头帧率、ROS 2 调度、MediaPipe 推理时间和 WiFi 延迟相对于 4 ms 控制周期都是非确定性的。

图 3.2 显示固件执行模型。最时间关键的任务是 CAN 反馈/输出任务、腿部运动学任务、IMU 任务、目标更新任务和主控制任务。较低优先级任务处理 BLE 输入、UART2 命令、WiFi TCP 命令接收、电机校准和诊断日志。



图 3.2. 固件执行与通信时序。

表 3.2. 固件任务时序与行为。

固件组件	主要功能	标称时序 / 行为
`CAN_RecvTask`	轮询 CAN 电机反馈	2 ms 轮询
`Motor_SendTask`	通过 CAN 发送电机电压命令	2 ms 循环延迟
`IMU_Task`	读取 MPU6050 DMP 包和陀螺仪数据	5 ms 目标周期
`LegPos_UpdateTask`	计算虚拟腿长、腿角及其导数	4 ms 目标周期
`Ctrl_TargetUpdateTask`	应用速度斜坡、位置目标限制和偏航目标积分	4 ms 目标周期
`CtrlBasic_Task`	计算 LQR/PID/VMC 控制输出	4 ms 目标周期
`BLE_TestTask`	处理 Xbox 控制器通知	20 ms 目标周期
`UART2_CommandTask`	解析 UART2 命令行	10 ms 目标周期
`WiFiCmdTask`	接受 TCP 客户端、解析命令行、处理断开	连接时 10 ms 循环延迟
`Serial_Task`	应用直接命令看门狗	50 ms 循环延迟

固件内部数据流刻意保持简单。传感器和电机任务更新全局状态变量。目标更新任务平滑外部目标命令。控制任务读取当前状态和目标值，计算轮子和关节力矩命令，并写入电机抽象层。命令源不直接驱动执行器；它们只更新目标值或加入脚本动作队列。正是这种分离使第 4 章通信实验有意义：延迟的 WiFi 命令可以改变目标，但不能替代本地反馈路径。

3.3 机械与电气设计

机器人平台是在本项目中自行设计和制作的，而不是基于厂商机器人底盘改装。机械布局包括两个轮模块和两条铰接腿。每侧有一个轮电机和两个腿关节电机，因此总共有六个电机：四个关节电机用于改变虚拟腿部几何，两个轮电机用于地面接触和平衡控制。系统中来自 Yahboom 的部分是视觉路径中独立使用的 ROS 2 WiFi 摄像头模块

。

选择 ESP32 作为嵌入式控制器，是因为它为控制环提供足够处理能力，同时支持 Bluetooth Low Energy（BLE）、WiFi、FreeRTOS 任务和 Arduino/PlatformIO 开发 [16]–[18]。控制电子部分使用为本机器人自行设计的 ESP32 PCB。该板集成 IMU 路径、六个电机接口、一个额外拓展接口和电源管理电路。PCB schematic 和 layout 导出图已放入 Appendix H，作为硬件设计证据。固件使用 PlatformIO 的 `esp32doit-devkit-v1` 环境作为兼容的 ESP32 Arduino 构建目标；这只是工具链目标选择，不表示机器人控制器使用商业 ESP32 开发板。

MPU6050 IMU 提供机身姿态和角速度反馈。电机控制器通过 CAN 与 ESP32 通信，使关节和轮子的角度/速度反馈可用于腿部运动学和平衡控制器。电池电压通过 ADC 路径监测，使固件能够观察电源状态，并支持未来的输出补偿或低电压安全逻辑。



图 3.3. 轮腿机器人硬件布局。



图 3.4. 电气与通信框图。

表 3.3. 主要硬件组件。

组件	系统中的作用
自研 ESP32 控制 PCB	运行 FreeRTOS 任务、平衡控制、命令解析、BLE 和 WiFi 的自研嵌入式控制板；包含 IMU 集成、六个电机接口、拓展接口和电源管理
MPU6050 IMU	通过控制板为姿态反馈提供 yaw、pitch、roll 和角速度
四个关节电机	控制左右虚拟腿部几何
两个轮电机	为平衡和前进/偏航运动提供轮端力矩
CAN 总线	在 ESP32 与电机驱动之间传输电机反馈和输出命令
ADS1115 / ADC 电压感知	监测电池电压，用于诊断和未来补偿
Xbox BLE 控制器	主要人工手动输入
ROS 2 WiFi 摄像头模块	通过 micro-ROS agent 向 ROS 2 主机提供压缩图像

硬件设计受到安全和调试需求约束。机器人可以在电机断开或机身支撑状态下测试，使 WiFi、命令解析和视觉命令生成可以在不产生物理运动的情况下验证。这很重要，因为主机端视觉桥接可以从摄像头输入生成运动命令，这些命令必须先在 `dry_run` 模式下验证，然后才能允许驱动机器人。

3.4 感知与状态估计

控制器使用两类状态信息：来自 IMU 的机身姿态，以及来自关节电机反馈的虚拟腿部状态。这些状态在 ESP32 上计算，并直接用于平衡控制器。

MPU6050 通过 I2C 初始化，并配置为使用其 Digital Motion Processor（DMP）。启动时，固件从非易失性 preferences 中加载已存储的加速度计和陀螺仪偏置。如果没有已保存偏置，则运行 IMU 校准流程，并把结果保存以供后续使用。该校准很重要，因为俯仰和角速度偏置会直接影响平衡控制器的稳定裕度。

在 IMU 任务中，固件读取最新 DMP FIFO 包，并提取四元数、重力和 yaw-pitch-roll 值。机身 pitch 和 roll 直接用于控制器；角速度从原始陀螺仪读取，并从 deg/s 转换为 rad/s。yaw 角通过跟踪 yaw 转数在 $\pm\pi$ 不连续处展开，使 yaw 控制器使用连续航向目标而不是包裹角。

腿部状态由 MATLAB 生成的运动学函数根据关节电机角计算。对每侧，`leg_position()` 将两个关节角映射为虚拟腿长和虚拟腿角。`leg_speed()` 将关节速度和关节角映射为虚拟腿长速度和虚拟腿角速度。腿长加速度通过对腿长速度求导并施加一阶低通滤波估计。这些虚拟腿变量每 4 ms 更新一次，从而与主控制周期保持对齐。

得到的状态变量如下：

表 3.4. 嵌入式控制器使用的状态变量。

符号 / 变量	来源	用途
机身俯仰 ϕ	MPU6050 DMP	LQR 平衡状态
俯仰角速度 $\dot{\phi}$	MPU6050 陀螺仪	LQR 平衡状态
机身横滚	MPU6050 DMP	Roll PID 反馈
横滚角速度	MPU6050 陀螺仪	Roll PID 反馈
yaw	展开的 MPU6050 yaw	Yaw PID 反馈
yaw rate	MPU6050 陀螺仪	Yaw PID 反馈
轮位置 x	平均轮角乘以轮半径	LQR 状态和位置目标限制
轮速度 $\dot{x}$	平均轮速乘以轮半径	LQR 状态和速度限制
虚拟腿长	`leg_position()`	腿长 PID 和增益调度
虚拟腿角 θ	`leg_position()` 和机身 pitch	LQR 状态

状态估计设计有意保持轻量。它使用 MPU6050 DMP，而不是在 ESP32 上实现自定义姿态滤波器。Madgwick 或非线性互补滤波器等更高级滤波器是相关背景方法 [19], [20]，但当前实现依赖 DMP 输出和基于关节的运动学来保持嵌入式计算简单。

3.5 控制架构与算法

平衡控制器采用层级结构，因为单个简单回路无法表达所有关键动力学。LQR 提供主要矢状面平衡作用，PID 环调节腿长、横滚和偏航等局部目标，虚拟模型控制（VMC）把整体腿部虚拟力映射为各关节电机力矩。该层级结构足够轻量，可以在 ESP32 4 ms 控制环中运行，同时也暴露出可由 E2 扰动恢复、E3 腿长敏感性和 E9 控制器消融检验的设计假设。

LQR 层使用耦合矢状面状态

$$x = \begin{bmatrix} \theta & \dot{\theta} & e_p & e_v & \phi & \dot{\phi} \end{bmatrix}^T, \qquad u_{\mathsf{lqr}}(l) = \begin{bmatrix} T_w & T_\theta \end{bmatrix}^T = -K(l)x.$$

其中，θ 是相对机身的平均虚拟腿角，e_p 是轮位置误差，e_v 是轮速度误差，ϕ、$\dot{\phi}$ 是 IMU 测得的机身 pitch 和 pitch rate。调度增益 $K(l)$ 由当前虚拟腿长 l 通过 `lqr_k(legLength)` 生成。两个 LQR 输出分别是对称轮端力矩请求 T_w 和腿角/髋部力矩请求 T_θ。

外部命令不会直接覆盖该状态。`Ctrl_TargetUpdateTask` 应用速度斜坡，把目标位置限制在机器人当前位置附近的局部窗口内，并限制命令速度相对实测轮速度的变化。这一目标调节层是控制设计的一部分，而不只是用户接口功能：否则一次 WiFi 或视觉命令阶跃会向 LQR 控制器注入不连续量，并立即转换成大的力矩请求。

辅助 PID 环如下：

表 3.5. 辅助 PID 环。

PID 环	反馈	控制效果
Yaw PID	yaw 角和 yaw rate	增加差动轮端力矩用于转向
Roll PID	机身 roll 和 roll rate	增加左右腿支撑力差用于横向稳定
腿长 PID	平均虚拟腿长和腿长速度	生成基础虚拟支撑力
腿角 PID	左右腿角差及其速度	协调两条腿并支持 cross-step 行为

腿长 PID 生成虚拟竖直支撑力。Roll PID 在左右腿之间非对称修改该力，使控制器能够补偿横向机身倾斜。腿角 PID 控制左右虚拟腿角之差，也可以在 cross-step 行为中生成有意的振荡偏置。

VMC 阶段把虚拟支撑力和髋部力矩转换为执行器级关节力矩。概念上，每侧使用转置雅可比映射

$$\boldsymbol{\tau}_j = J(q)^T \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix}, \qquad q = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_4 \end{bmatrix}^T.$$

在固件中，该映射由 `leg_vmc_conv(F, Tp, phi1, phi4)` 实现。因此，高层控制器可以围绕虚拟腿部力 F、pitch/髋部力矩 T_p 和整体平衡来设计，而电机层接收每侧两个关节力矩命令。这是使用 VMC 而不是独立调节关节力矩的主要原因 [8]。

这种结构也使实验具有诊断意义，而不只是演示效果。E3 检验调度 LQR 增益在 l 改变时是否仍可用。E9 检验完整/调度控制器和目标斜坡是否相对简化变体改善了实测恢复或 pitch 偏移。Appendix H 保留更长的建模和推导证据；正文只报告理解固件实现所需的控制方程。

控制器还包含依赖状态的安全行为。当平衡关闭时，除非固件处于专用腿部测试模式，所有电机力矩都设为零。当检测到机器人离地时，轮电机输出被关闭，反馈矩阵被修改，使控制器优先维持腿部姿态，而不是施加轮端力矩。地面接触由命令支撑力、腿部质量项、腿长加速度和竖直加速度估计。近期接触的短时记忆用于避免短暂弹跳导致的错误离地检测。

若干动作状态作为稳定控制器之上的独立行为实现。Stand-up preparation 将腿命令到合适的起始姿态。Jump preparation 短暂降低机身，然后施加关节力矩完成伸展和回收。Cross-step 行为施加受控左右虚拟腿角偏置。这些行为对演示有用，但报告将它们视为辅助状态，而不是主要控制贡献。



图 3.5. LQR/PID/VMC 实现路径与验证关联。



图 3.6. 控制状态与安全行为图。

3.6 ROS 2 视觉、WiFi TCP 与输入仲裁

机器人支持多个命令源：Xbox BLE、UART2 命令行、WiFi TCP 命令行以及 ROS 2 / MediaPipe 视觉命令。所有非 BLE 命令源都通过同一个文本命令解析器路由。这种设计减少了重复命令逻辑，并使 UART、PC 键盘控制和视觉生成命令能够应用相同的队列处理和安全规则。

UART2 命令系统为脚本动作实现队列。`FORWARD`、`BACKWARD`、`LEFT`、`RIGHT`、`JUMP`、`STANDUP`、`CROSSLEG`、`INCREASELEGLENGTH` 和 `DECREASELEGLENGTH` 等命令被解析为命令对象，并由 `CommandExecutorTask` 执行。队列执行可以开始、暂停、恢复、停止和查询。当命令队列正在运行或暂停时，直接 yaw/drive 命令会被拒绝，BLE 输入会被抑制，从而防止脚本动作和手动控制争夺同一组目标变量。

为实现低延迟遥操作，固件还提供直接命令：

```
DRIVE,<speed_mm_s>,<yaw_mrad_s>
YAWRATE,<mrad_s>
```

这些命令绕过队列，直接更新 `target.speedCmd` 和 `target.yawSpeedCmd`，并受速度和 yaw rate 限制。PC 键盘遥操作工具和视觉桥接都使用它们，因为这些来源需要刷新连续目标，而不是加入固定持续时间动作。

直接命令路径由看门狗保护。如果 500 ms 内没有刷新非零 DRIVE 命令，固件会清除直接速度和 yaw 目标。直接 YAWRATE 命令也应用相同的 500 ms 超时。WiFi TCP 层增加第二层保护：如果 TCP 客户端断开、WiFi 链路丢失，或在当前配置的 WIFI_WATCHDOG_MS（1500 ms）内未收到任何行，固件注入：

```
DRIVE,0,0
YAWRATE,0
QUEUE_STOP
```

该 full-stop 序列是必要的，因为 DRIVE 绕过队列；仅停止队列不一定会清除过期直接目标。WiFi 命令任务还使用带连接超时和重试间隔的非阻塞连接策略，因此缺失 WiFi 网络不会永久阻塞固件其余部分运行。

TCP 服务器在连接时返回短 HELLO 消息，然后对每条接收命令行回复 ACK 或 NACK、固件时间戳和回显命令。断开和看门狗动作在可能时也作为事件行报告。这些 ACK 的加入主要是为了安全和测量，而不是便利：它们使 E4/E5/E11 能量化命令进入延迟，并使 E6 能验证故障注入序列。

主机端视觉路径实现为名为 wheeleg_vision_bridge 的 ROS 2 Python 包。节点订阅 ROS 2 WiFi 摄像头模块图像话题，预期为 /espRos/esp32camera，类型为 sensor_msgs/msg/CompressedImage。摄像头图像通过模块侧 micro-ROS agent 到达主机。机器人控制器本身在当前实现中不发布或订阅 ROS 2 话题。

视觉桥接支持几种工作模式：

表 3.6. 视觉桥接工作模式。

模式	输入处理	命令输出
idle	不处理图像	不输出运动命令
gesture	MediaPipe 手势识别	连续 DRIVE 命令和可选 JUMP
face	人脸水平偏移	用于 yaw 跟随的 YAWRATE 命令
stunt	人体姿态事件	腿长变化、JUMP 或 CROSSLEG 等队列动作

桥接包含两个安全参数。第一，dry_run 默认值为 true，表示检测到的命令只打印而不发送。这允许在不移动机器人的情况下测试摄像头、ROS 2 和 MediaPipe 行为。第二，stunt_armed 默认值为 false，会阻止 JUMP 和 CROSSLEG,0,5 等高风险 stunt 命令，除非运行时显式 armed。

gesture 模式使用 OpenCV 进行图像解码、显示和诊断叠加，使用 MediaPipe Hands 进行手势推理 [14], [15], [21]。随后它应用连续命令刷新以匹配机器人侧直接命令看门狗。例如，张开手掌（Five）被编码为 DRIVE,250,0，指向左侧被编码为

DRIVE,0,600，手丢失时命令返回 DRIVE,0,0。这种行为使视觉遥操作在手部检测方面 fail-safe：如果手从图像流中消失，桥接会停止命令运动，而不是保持之前的非零目标。

表 3.7. 命令源仲裁摘要。

来源	进入固件路径	优先级 / 安全行为
Xbox BLE	启用时直接更新目标变量	队列忙或被 PC 控制禁用时抑制
UART2	文本命令解析器	可加入脚本动作或发送直接命令
WiFi TCP 键盘工具	TCP 文本协议 → 命令解析器	启动时发送 BLE_DISABLE，退出时恢复 BLE
视觉桥接	ROS 2 / MediaPipe → TCP 文本协议	默认 dry_run；连续命令受机器人看门狗保护
命令队列	CommandExecutorTask	运行或暂停时抑制 BLE 和直接 drive/yaw

这种命令架构使 O3 可测试。报告可以评估机器人是否接受多个输入源，也可以评估冲突输入是否以可预测方式被拒绝或抑制。

3.7 小结

本章描述的是已实现设计，而不是理想化架构。ESP32 使用 IMU 反馈、电机反馈、腿部运动学、LQR、PID 环和 VMC 力矩映射在本地执行平衡关键计算。主机端 ROS 2 和 MediaPipe 处理被刻意排除在平衡环之外，只用于生成监督级命令。WiFi TCP、UART2 和 BLE 命令通过共享命令和仲裁模型结合，并带有基于看门狗的安全行为。下一章评估这些设计决策是否产生稳定平衡行为、可接受的实时执行、安全命令丢失处理和可用视觉遥操作。

4 结果与讨论

4.1 评估策略

本章根据第 1.2 节定义的任务评估已实现的 B-BOT 系统。评估刻意分为嵌入式控制证据、通信与安全证据，以及视觉遥操作证据。这种结构遵循第 3 章系统架构：ESP32 负责时间关键平衡环，而 WiFi TCP 和 ROS 2 / MediaPipe 是稳定反馈环之外的监督级命令层。

评估围绕三个问题组织。第一，ESP32 固件能否以符合 4 ms 设计目标的时序执行控制任务？第二，LQR/PID/VMC 控制器能否在轮腿平台上提供可用的平衡、恢复和遥操作行为？第三，WiFi TCP 和 ROS 2 视觉命令路径能否提供有用远程控制，并在命令、socket 或视觉检测丢失时安全失效？

表 4.1 将每个实验映射到这些问题。E1–E11 数据集均已实测，并在正文中以汇总指标作为最终证据；原始时间序列和逐试验日志保留在附录 G。

表 4.1. 评估矩阵。

ID	实验	任务	主要证据	通过标准
E1	静态平衡漂移	O1	Pitch/roll 时间序列、RMS 和峰值漂移	Pitch RMS 低于 0.5 deg 且无保护触发
E2	冲击扰动恢复	O1	Pitch 恢复曲线、settling time、overshoot	1.5 s 内恢复且无重复保护触发
E3	腿长变化	O1	最小、中间和最大腿长下的恢复时间	所有测试腿长均能稳定恢复
E4	遥操作阶跃响应	O1/O3	命令阶跃、pitch 偏差和轮响应	受控响应且无过大 pitch 偏移
E5	WiFi TCP 命令进入延迟	O2	主机发送到 ESP32 命令进入 ACK 延迟 CDF	中位数低于 50 ms，p95 低于 150 ms
E6	WiFi TCP 看门狗和断开鲁棒性	O2/O3	故障注入时间线和停止延迟	直接命令约 500 ms 清除；TCP 空闲约 1500 ms full-stop
E7	ROS 2 WiFi 摄像头模块与视觉遥操作	O2/O3	摄像头话题速率和视觉命令事件日志	图像话题稳定且事件到命令映射正确
E8	控制环抖动	O1	`CtrlBasic_Task` 周期分布	mean/p50 接近 4 ms，p95 低于 4.5 ms，并量化尾部异常
E9	控制器消融	O1/O3	FULL vs FIXED_LQR / NO_RAMP 比较	完整控制器改善恢复或降低 pitch 偏移
E10	视觉混淆矩阵	O2/O3	实际手势 vs 生成命令矩阵	量化错误运动/stunt 命令并证明安全门控合理
E11	视觉到 ESP32 ACK 延迟	O2	视觉桥接发送到 ESP32 ACK 延迟	作为监督级命令时序测量，而不是平衡反馈

本评估以两种方式使用 baseline。绝对 baseline 是工程目标或安全默认状态，例如 4 ms 控制周期和命令丢失后的零运动行为。比较 baseline 是用于证明设计选择的简化或降级模式。对控制贡献而言，最重要的比较 baseline 是 E9：完整控制器与固定增益和无斜坡变体比较。

表 4.2. Baseline 与比较条件。

设计主张	Baseline / 比较	实验	如何支撑论证
ESP32 可以负责稳定控制环	4 ms 设计周期和量化的尾部抖动	E8	检查本地控制器时序是否符合预期实时边界
增益调度和命令斜坡是合理的	FULL 控制器 vs `FIXED_LQR` 和 `NO_RAMP`	E9	测试增加的控制复杂度是否改善恢复或降低 pitch 偏移
视觉应保持监督级	视觉桥接前的直接 WiFi TCP 命令路径	E5, E11	分离基础命令进入延迟与摄像头/MediaPipe/bridge 引入的额外延迟
视觉遥操作需要安全门控	dry-run、无手和错误命令案例，而不只看成功手势	E6, E10	量化不安全命令可能性，支撑 watchdog、dry-run 和 stunt gate 设计

分析使用时间序列图展示平衡行为，使用累积分布函数展示通信延迟，并使用 pass/fail 表展示安全仲裁。对延迟分布而言，中位数、p95、p99 和最大值比算术平均更有信息量，因为长尾延迟是人类操作员感受到迟滞或不确定性的主要来源。

WiFi TCP 延迟测量不是纯单向网络延迟测量。它记录主机发送时间戳，并与 ESP32 ACK 或串口事件匹配。这包括 TCP 传输、固件解析、串口打印和 USB 串口日志。因此

，该指标被解释为主机到命令进入 ACK 延迟；它较保守，但与遥操作直接相关。

4.2 系统启动与基线

第一阶段测试验证嵌入式和主机端软件能否稳定启动。固件使用 PlatformIO 为 ESP32 目标构建，通过 USB 串口上传到控制器，然后通过 WiFi TCP 命令服务器测试。在 ROS 2 侧，检查 ROS 2 WiFi 摄像头模块在 `/espRos/esp32camera` 上的图像流，并在启用任何实时命令传输前以 `dry_run` 模式运行 `wheeleg_vision_bridge` 节点 [14], [18]。

启动阶段很重要，因为后续结果只有在机器人运行预期固件、且主机端感知流水线连接到预期摄像头话题时才有意义。Bring-up 检查表把系统就绪证据与性能评估分开。对不是独立实验的检查项，表格说明哪些实测实验依赖该子系统，而不是把原始启动日志塞进正文。

表 4.3. Bring-up 检查表。

检查项	报告证据	结果
ESP32 固件构建	PlatformIO 构建日志	通过：项目日志中有重复 `pio run` 记录
固件上传	通过 USB 串口上传到 ESP32 控制器	通过：上传记录在 `/dev/ttyUSB0`；仓库证据在附录 F
IMU 校准	已存偏置值和稳定 yaw/pitch/roll 输出	通过：E1–E4b 和 E9 物理日志均依赖稳定姿态输出
CAN 电机反馈	固件日志中可见六路电机反馈流	通过：E1–E4b 和 E9 物理日志使用轮子和关节反馈
平衡模式安全	平衡关闭产生零力矩输出	实现检查：实时运动测试前使用零力矩安全状态
WiFi TCP 服务器	主机可连接机器人命令端口并发送文本命令	通过：E4/E5/E6/E11 使用来自 `172.20.10.4:23` 的 TCP ACK
摄像头 ROS 2 话题	主机可见 `/espRos/esp32camera`	通过：E10/E11 使用摄像头流
视觉桥接 dry-run	手势事件产生打印命令但不传输	通过：收集 E10 dry-run 和干净混淆矩阵

E1 测量无有意外部扰动下的静态稳定性。机器人放在水平表面上，启动后允许稳定，然后记录三次 60 s 试验。正文只使用均值汇总指标；逐试验 CSV、时间序列日志和实测 pitch/roll 图保留在附录 G。

静态平衡指标表给出用于 O1 判断的数值。Pitch RMS 捕获短期调节质量，pitch peak-to-peak 捕获最大机身运动，漂移率捕获姿态估计或控制器在测量窗口中是否产生缓慢偏置。

表 4.4. 静态平衡指标。

指标	数值	解释
Pitch RMS	0.291 deg	计划通过标准低于 0.5 deg
Roll RMS	0.231 deg	表示横向机身稳定性
Pitch peak-to-peak	1.37 deg	捕获最差短期机身运动
Roll peak-to-peak	1.04 deg	捕获横向振荡
Pitch drift rate	0.0138 deg/s	IMU 校准后应接近零
失败/保护试验	0/3	任何保护事件都必须讨论

E8 测量 FreeRTOS 任务结构是否符合 4 ms 平衡控制目标。固件端日志记录 `CtrlBasic_Task` 的循环周期统计，并导出 15000 样本摘要和直方图。这是对“稳定环在 ESP32 本地”这一架构主张的直接测试。



图 4.1. 控制环时序分布

表 4.5. 控制环时序抖动。

指标	数值
平均周期	3.9998 ms
标准差	1000.2 us
p50 周期	4.000 ms

指标	数值
p95 周期	4.300 ms
p99 周期	5.600 ms
p99.9 周期	10.600 ms
最大观测周期	53.365 ms
样本数	15000

E8 结果是混合但有用的。3.9998 ms 的平均周期和 4.000 ms 的 p50 值表明标称调度行为符合 4 ms 设计目标。4.300 ms 的 p95 值也接近目标，并支持 ESP32 用于本地平衡环。然而，p99、p99.9 和最大值显示偶发调度异常，包括一次 53.365 ms 的最大观测间隔。这些异常不应被隐藏：它们是当前任务结构、日志配置和共享嵌入式负载的真实限制。

E8 的意义在于异常是在嵌入式控制器内部测得的，而 WiFi 和视觉保持在平衡反馈路径之外。这意味着架构并不依赖 ROS 2、MediaPipe 或 WiFi 满足 4 ms 控制时序。剩余工程风险是本地的：任务优先级、日志负载、CAN 反馈新鲜度和 IMU 处理必须在最终物理平衡测试中检查。

4.3 平衡与运动控制性能

E2、E3、E4 和 E9 是 LQR/PID/VMC 层级结构的物理 O1 测试。正文按汇总表颗粒度报告这些实验，因为原始时间序列较长，作为附录证据比放在正文中更有用。

E2 测试控制器在记录 pitch、pitch rate、wheel speed、虚拟腿长、目标命令和保护状态的同时，能否拒绝可重复冲击扰动。Settling time 定义为扰动后 pitch 首次保持在 +/-2 deg 内至少 500 ms 的时间点。

表 4.6. 冲击恢复指标。

指标	向前扰动	向后扰动
试验次数	10	10
成功恢复	9/10	10/10
峰值 pitch 偏移	9.05 deg mean	7.46 deg mean
Settling time	成功试验均值 0.867 s	均值 0.783 s
最大轮速	19.17 rad/s mean	17.65 rad/s mean
保护触发	1	0

E2 同时报告峰值 pitch、settling time、轮速响应和保护状态，因为恢复质量不只是通过/失败。这些指标与倒立摆和轮腿机器人评估实践一致 [1]–[4]。向前扰动是较弱案例，成功恢复 9/10 且有一次保护触发；向后扰动恢复 10/10。成功试验的 settling time

均值仍低于 1.5 s 目标，因此数据支持可用恢复能力，同时暴露出向前扰动下的调参或饱和限制。

E3 在多个虚拟腿长下重复扰动测试。它检查当机身高度和等效倒立摆动力学改变时，控制器是否仍然可用。

表 4.7. 腿长敏感性。

腿长设置	平均腿长	Settling time	峰值 pitch 偏移	失败/保护次数
最小	0.055 m	0.641 s	6.22 deg	0/5
中等	0.070 m	0.828 s	7.99 deg	0/5
最大	0.085 m	1.150 s	11.22 deg	1/5

实测趋势显示腿长越大，settling time 和峰值 pitch 越高。该趋势定义了安全工作包线，并推动在最大腿长设置下进行增益重调，而不是把边界处的失败简单视为控制器缺陷。

E4 同时评估命令进入行为和物理阶跃响应。E4a 测量速度和 yaw rate 阶跃命令是否能可预测地进入固件；E4b 测量运动机器人在这些命令下是否能保持受控的 pitch 偏移。

实测台架版本 E4a 发送直接 TCP 阶跃命令，保持每个阶跃 0.5 s，然后发送 `DRIVE,0,0`、`YAWRATE,0` 和 `QUEUE_STOP`。它只测量命令进入行为，而不测量物理速度、轮响应或 pitch 偏移。



图 4.2. TCP 遥操作命令进入阶跃响应

表 4.8. E4a TCP 遥操作命令进入阶跃响应。

案例	阶跃命令	试验	阶跃 ACK 中位数	阶跃 ACK p95	停止 ACK 中位数	非 ACK
速度阶跃	`DRIVE,150,0`	5	74.09 ms	127.57 ms	110.06 ms	0
速度阶跃	`DRIVE,250,0`	5	96.64 ms	167.92 ms	124.31 ms	0
左 yaw 阶跃	`DRIVE,0,600`	5	125.95 ms	132.27 ms	115.93 ms	0
右 yaw 阶跃	`DRIVE,0,-600`	5	82.59 ms	101.39 ms	123.87 ms	0

四个 E4a 阶跃案例均产生 ACK，且非 ACK 响应为零。阶跃 ACK 中位延迟范围为 74.09 ms 到 125.95 ms，最差 p95 为 167.92 ms。这对监督级目标更新可接受，但远慢于 4 ms 平衡控制环，支持远程命令与本地稳定控制的分离。

E4b 是同一测试的运动机器人版本。它报告前进速度和 yaw rate 阶跃的上升时间、稳态跟踪误差和峰值 pitch 偏移。

表 4.9. E4b 物理遥操作响应指标。

命令类型	命令幅值	上升时间	稳态误差	峰值 pitch 偏移	无故障收敛
前进速度	0.30 m/s	0.31 s	0.03 m/s	2.4 deg	是
前进速度	0.60 m/s	0.42 s	0.06 m/s	4.1 deg	是
前进速度高限制案例	1.00 m/s	0.58 s	0.11 m/s	6.8 deg	否；边界案例
Yaw rate	+1.00 rad/s	0.36 s	0.00 rad/s	3.2 deg	是
Yaw rate	-1.00 rad/s	0.38 s	0.00 rad/s	3.4 deg	是

E4b 不应作为完美速度跟踪测试来判断。通过条件是命令接受更平滑、机器人持续平衡，并且峰值 pitch 保持在安全包线内。实测 E4b 案例的峰值 pitch 范围为 2.4–6.8 deg，且较大速度命令对应更长响应时间。1.00 m/s 行被保留为高限制包线案例：它产生最大 pitch 偏移，且没有无故障收敛，因此不应解释为正常无故障工作点。正文保留到命令案例级别；物理时间序列留在附录 G。

E9 是主要的控制 baseline 比较。它比较完整控制器与 `FIXED_LQR` 和 `NO_RAMP` 变体，测试腿长增益调度和目标斜坡是否是合理设计，而不是未经验证的复杂性。

表 4.10. E9 控制器消融指标。

控制器模式	测试类型	试验	成功试验	响应指标	峰值 pitch	失败/保护试验
FULL	冲击恢复	10	10/10	0.826 s	8.09 deg	0
FIXED_LQR	冲击恢复	10	9/10	1.049 s	9.85 deg	1
NO_RAMP	drive 阶跃	10	10/10	0.476 s rise	9.17 deg	0

实测 E9 数据在比较测试层面支持设计意图。FULL 与 FIXED_LQR 两行是直接的冲击恢复比较：完整控制器 10 次全部恢复，并相对固定增益版本降低了响应时间和峰值 pitch。NO_RAMP 行是 drive 阶跃消融，而不是同一个冲击测试，因此只作更窄解释：去掉目标斜坡会在突变 drive 命令下增加 pitch 偏移，支持斜坡设计，但不把它夸大成一一对应的恢复比较。

4.4 WiFi TCP 与 ROS 2 视觉遥操作性能

E5 评估键盘遥操作和 ROS 2 视觉桥接共同使用的直接 WiFi TCP 命令路径。主机向机器人发送安全命令行，并记录主机端发送时间戳。当命令行到达解析器或产生的直接目标更新时，ESP32 打印 ACK。匹配这些事件得到主机到命令进入 ACK 延迟。

表 4.11. WiFi TCP 命令进入延迟。

指标	数值
样本数	300
最小值	14.07 ms
平均值	50.05 ms
中位数	37.41 ms
p95	88.31 ms
p99	143.47 ms
最大值	368.89 ms
丢失 / 未匹配命令	0

E5 结果显示，基本 TCP 命令路径对监督级遥操作足够响应。300 个样本中，命令进入 ACK 中位延迟为 37.41 ms，p95 为 88.31 ms，p99 为 143.47 ms，且无未匹配或非 ACK 命令行。这些值对人发出的 `DRIVE` 和 `YAWRATE` 目标更新是可接受的。然而，368.89 ms 的最大观测值也说明 WiFi 链路不能被视为确定性控制基础设施。平衡环目标周期为 4 ms，而 WiFi 栈、TCP 缓冲、主机调度和串口 ACK 路径存在可变延迟。因此，E5 支持第 3.2 节的设计决策：WiFi 命令更新目标，但本地 IMU 和电机反馈负责稳定。

E6 测试命令路径的故障行为。评估了三类故障：主机停止刷新直接 `DRIVE` 命令、TCP socket 关闭，以及 TCP 客户端保持连接但空闲。期望机器人侧响应是直接速度/yaw 命令由 500 ms 看门狗清除，而 TCP 层在空闲超时或客户端断开时应用 full stop。

表 4.12. 看门狗和断开响应。

故障类型	试验	直接命令停止延迟	TCP full-stop 延迟	正确停止序列
停止发送 `DRIVE` 刷新	10	从 ACK 起中位 517.93 ms；p95 538.81 ms	N/A	10/10
TCP socket 关闭	10	N/A	中位 33.35 ms；p95 85.47 ms	10/10
TCP 空闲	10	N/A	中位 1481.08 ms；p95 1510.11 ms	10/10

这是安全结果而不是速度结果。关键问题是过期命令是否被可预测地移除。直接命令看门狗在全部 10 次试验中触发，ACK 到看门狗的中位时间为 517.93 ms，考虑 ACK 和日志延迟后接近预期 500 ms 超时。TCP socket 关闭在全部 10 次试验中被检测到，中

位 close-to-event 时间为 33.35 ms；TCP 空闲超时在全部 10 次试验中产生 full-stop 事件，中位延迟为 1481.08 ms。这种组合是必要的，因为直接 DRIVE 目标绕过命令队列；仅停止队列不一定清除非零直接速度目标。

E7、E10 和 E11 评估摄像头和视觉路径。ROS 2 WiFi 摄像头模块路径首先通过 /espRos/esp32camera 话题独立检查。随后视觉桥接在 dry_run 模式下运行，以便在不移动机器人的情况下验证识别和命令编码。延迟测试中只启用安全 TCP 传输，高风险动作除非显式启用 stunt_armed，否则保持阻止。图 4.3 显示用于解释 E10 和 E11 的实测路径。



图 4.3. 从摄像头帧到 ESP32 命令 ACK 的视觉事件路径。



图 4.4. E10 实时手势混淆矩阵



图 4.5. E11 视觉桥接到 ESP32 ACK 延迟

表 4.13. 摄像头和视觉桥接指标。

指标	数值
摄像头话题实测速率	早期复测 5.6–6.0 Hz；最新重连复测 4.07 Hz
E11 期间摄像头话题速率	4.85 Hz
摄像头话题最低观测速率	最新重连复测 4.07 Hz
E10 保留实时试验	9
E10 干净手势类别	6/6
E10 干净命令矩阵	6/6 期望命令类别正确
E10 干净帧标签准确率	259 个选中帧上 85.3%
E10 保留审计失败	一次 false forward，一次 no-stable PointLeft，一次混合 false-direction PointLeft
手丢失到停止命令行为	观测到 `QUEUE_STOP` + `DRIVE,0,0`
视觉到 ESP32 ACK 测试命令	71 条 ACK-logged 安全桥接命令
视觉桥接到 ESP32 ACK 中位数	66.13 ms
视觉桥接到 ESP32 ACK p95	301.93 ms
视觉桥接到 ESP32 ACK p99	361.15 ms
视觉桥接到 ESP32 ACK 最大值	392.95 ms
`stunt_armed=false` 下被阻止的 stunt 命令	稳定 `Thumb_up` 复测阻止一次 `JUMP`

E10 实时混淆运行同时保留干净通过和失败案例。干净命令矩阵为每个手势选择一个有效试验：NoHand、Zero、Five、PointLeft、PointRight 和 Thumb_up 都产生了期望监督级命令类别。选中的干净试验包含 259 帧，达到 85.3% 帧标签准确率。这对受控演示足够，但审计表对安全更重要：一个较差 Zero 姿态产生 false forward 命令，一个早期 PointLeft 试验未产生稳定命令，一个操作者方向错误产生混合 false-direction 命令。这些失败证明 preview guidance、dry-run 测试、stunt gating 和看门狗过期是合理的。

预期结论不是视觉足够快，可以用于稳定反馈。相反，E10 显示摄像头和 MediaPipe 流水线可以生成有用监督事件，例如张开手掌前进命令或手丢失停止命令，同时也会产生足够多错误或不稳定案例，需要安全层。低或可变摄像头速率因此是视觉遥操作的限制，而不是平衡控制器的失败。

E11 测量视觉桥接发送安全命令到收到 ESP32 ACK 的延迟。在 71 条 ACK-logged 命令中，bridge-to-ACK 中位延迟为 66.13 ms，p95 为 301.93 ms，p99 为 361.15 ms，且无非 ACK 命令。该结果不是完整人类手势到机器人延迟。E11 运行期间，摄像头话题约 4.85 Hz，对应帧周期约 206 ms。把一个帧周期与实测 bridge-to-ACK 中位延迟相加，可得到最低 camera-frame-to-ACK 估计约 272 ms。稳定手势识别可能需要额外去抖帧，因此完整人类手势到命令延迟比 TCP ACK 指标更慢。这支持视觉保持监督级、且不进入 4 ms 平衡环的架构决策。

输入仲裁行为以简短 pass/fail 表报告，因为它是系统的主要工程贡献。E6 和 E10/E11

覆盖了已实测的故障与视觉安全案例。两个同时输入案例保留为剩余验证项，因为它们没有被 E1–E11 日志单独覆盖。

表 4.14. 命令仲裁测试。

场景	期望行为	结果
BLE 控制器活动时 PC 工具启动	`BLE_DISABLE` 防止 BLE 覆盖 PC 目标	剩余验证项；未在 E1–E11 中单独测量
命令队列运行时收到 `DRIVE`	直接 drive 命令被拒绝或抑制	剩余验证项；未在 E1–E11 中单独测量
非零命令期间 TCP 客户端关闭	机器人记录 `client_drop` 并注入 `DRIVE,0,0`、`YAWRATE,0`、`QUEUE_STOP`	通过：10/10 close 试验
TCP 客户端变为空闲	机器人发出 `FULL_STOP,idle_timeout` 并注入 `DRIVE,0,0`、`YAWRATE,0`、`QUEUE_STOP`	通过：10/10 idle 试验
视觉桥接以 `dry_run=true` 运行	命令被打印但不传输	通过
`stunt_armed=false` 且检测到 stunt 事件	高风险命令被阻止	通过：稳定 `Thumb_up` 阻止 `JUMP`

综合来看，E5、E6、E10 和 E11 支持 O2 和 O3 的大部分内容。O2 得到支持，因为摄像头话题、视觉桥接和 WiFi TCP 命令路径在已收集测试中以实测延迟运行，且没有未匹配 ACK 事件。O3 由看门狗、断开处理、`dry_run` 模式和 stunt gate 支持。剩余 O3 缺口是实时 BLE 和 TCP 输入下的多源同时仲裁，应作为未来回归测试，而不是已完成结果。

4.5 小结

下面的任务总结表按三个任务总结结果章证据。

表 4.15. 任务、证据和限制总结。

任务	证据	当前限制
O1：LQR/PID/VMC 嵌入式平衡控制	E1 静态稳定、E2 冲击恢复、E3 腿长变化、E8 控制环抖动	手动增益调节、IMU 振动、机械柔顺性和执行器饱和可能限制恢复性能
O2：ROS 2 视觉输入和 WiFi TCP 命令通道	E5 命令进入延迟、E6 看门狗响应、E7 摄像头/视觉事件日志	视觉和 WiFi 只适合监督级遥操作，不适合稳定控制环

任务	证据	当前限制
O3：安全多源命令仲裁	E4 遥操作响应、E6 断开测试、E7 dry-run/stunt gates、仲裁 pass/fail 测试	项目时间内无法穷尽测试所有可能的同时输入竞态

总体而言，结果应解释为架构层面的系统验证，而不是最优机器人性能主张。核心成果是 ESP32 控制器能在本地运行实时平衡环，而 WiFi TCP 和 ROS 2 视觉通过基于看门狗的安全行为提供监督级命令输入。剩余弱点主要在测量质量、控制器调参、状态估计鲁棒性和视觉层有限自主性。

5 结论与未来工作

5.1 结论

本项目实现了 B-BOT，一台带有 ESP32 实时控制层和主机端 ROS 2 / MediaPipe 遥操作层的 WiFi 自平衡轮腿机器人。其主要贡献是架构性的：不稳定平衡控制保留在嵌入式控制器本地，而 WiFi、ROS 2 和视觉被限制为临时监督级目标更新。

对于 O1，ESP32 固件结合 MPU6050 姿态反馈、基于电机的腿部运动学、按腿长调度的 LQR、辅助 PID 环和 VMC 力矩映射。E8 支持该方法的时序可行性，15000 个样本平均周期为 3.9998 ms，中位周期为 4.000 ms。实测物理实验在实际演示层面完成 O1 判断：E1 达到 0.291 deg pitch RMS，E2 在向前扰动中 9/10 恢复、向后扰动中 10/10 恢复，E3 量化了高腿长设置下的性能下降，E4b 测得物理遥操作响应，E9 支持完整控制器相对简化变体的设计选择。

对于 O2 和 O3，实测通信和视觉结果支持监督级遥操作，而不是视觉反馈控制。E5 在 300 个样本上达到 37.41 ms 的 TCP 命令进入 ACK 中位延迟和 88.31 ms 的 p95；E11 在 71 条安全命令上达到 66.13 ms 的桥接到 ESP32 ACK 中位延迟。E10 产生了干净的 6/6 命令类别矩阵，但也保留了审计失败，证明 preview、debouncing、watchdog expiry 和 stunt gating 合理。E6 在所有看门狗、socket-close 和 idle-timeout 试验中显示 full-stop 行为，因此已测试命令路径基本安全，但同时输入竞态仍是剩余验证风险。

表 5.1. 任务闭合总结。

任务	当前闭合情况	主要证据	剩余限制
O1：嵌入式轮腿平衡控制	已实现，并在实际演示层面完成实测	E1 静态平衡、E2/E3 恢复与腿长测试、E4b 物理响应、E8 控制环抖动、E9 消融	控制调参、状态估计和高能动态动作仍有限
O2：ROS 2 视觉输入和 WiFi TCP 命令通道	对监督级遥操作已实现	E5 TCP 延迟、E10 手势混淆、E11 视觉桥接 ACK 延迟	视觉延迟和帧率变化阻止其用作平衡反馈
O3：安全多源输入仲裁	对已测试路径基本实现	E6 看门狗/断开故障注入、`dry_run`、`stunt_armed`、命令队列设计	剩余同时输入竞态需要进一步测试

主要工程经验是：WiFi 和视觉可以提升可用性和展示价值，但不能削弱不稳定移动机器人周围的实时边界。B-BOT 通过把远程输入视为受看门狗保护的目标请求，而不是反馈控制信号，体现了这一点。

5.2 未来工作

第一优先级是更强的控制调参和日志工具链。当前控制器依赖手动调节增益和手动设计测试。更好的流程应结合统一 CSV 遥测、事件标记、参数版本管理、自动绘图和可重复增益扫描，使扰动、腿长和遥操作试验能与所用精确控制器版本比较。

第二优先级是状态估计、接触和通信鲁棒性。MPU6050 DMP 和基于关节的运动学适合当前 ESP32 平台，但振动、偏置、接触瞬态和电机反馈噪声仍会影响平衡。未来工作应把 DMP 输出与互补或梯度式滤波器比较，改善振动隔离，并使离地/缓冲检测更直接依赖实测动力学。TCP 协议也应扩展序列号、来源标识、超时类别和文档化仲裁策略。

最后优先级是在不削弱实时边界的情况下，使监督层更加自包含。Raspberry Pi 或 Jetson 级 companion computer 可以在机载运行 ROS 2、MediaPipe、预览显示和遥测日志，而 ESP32 仍然拥有 4 ms 稳定控制器和最终安全停止行为。视觉命令应仅在置信度阈值、时间平滑和预览反馈后接受。地形感知腿长规划或重复跳跃/缓冲测试等高层行为，应在平衡控制器、日志和安全仲裁被更系统测量后再加入。

参考文献

[1] F. Grasser, A. D' Arrigo, S. Colombi, and A. C. Rufer, "JOE: A mobile, inverted pendulum," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 1, pp. 107–114, 2002. DOI: 10.1109/41.982254.

[2] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, "Review of modelling and control of two-wheeled robots," Annual Reviews in Control, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013. DOI: 10.1016/j.arcontrol.2013.03.004.

[3] V. Klemm, A. Morra, C. Salzmann, et al., "Ascento: A two-wheeled jumping robot," in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), Montreal, Canada, 2019, pp. 7515–7521. DOI: 10.1109/ICRA.2019.8793792.

[4] X. Feng, S. Liu, Q. Yuan, J. Xiao, and D. Zhao, "Research on wheel-legged robot based on LQR and ADRC," Scientific Reports, vol. 13, p. 15 122, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-41462-1.

[5] G. Xin, B. Jin, C. Liu, and M. Jiang, "A unified control framework for self-balancing robots: Addressing model variations in wheel-legged platforms and human-carrying wheelchairs," Sensors, vol. 25, no. 23, p. 7144, 2025. DOI: 10.3390/s25237144.

[6] S. Kim and S. Kwon, "Dynamic modeling of a two-wheeled inverted pendulum balancing mobile robot," International Journal of Control, Automation and Systems, vol. 13, no. 4, pp. 926–933, 2015. DOI: 10.1007/s12555-014-0564-8.

[7] J. Han, "From PID to active disturbance rejection control," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 3, pp. 900–906, 2009. DOI: 10.1109/TIE.2008.2011621.

[8] J. Pratt, C.-M. Chew, A. Torres, P. Dilworth, and G. Pratt, "Virtual model control: An intuitive approach for bipedal locomotion," International Journal of Robotics Research, vol. 20, no. 2, pp. 129–143, 2001. DOI: 10.1177/02783640122067309.

[9] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild," Science Robotics, vol. 7, no. 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[10] Open Robotics. "ROS 2 design: Quality of service policies." Accessed: 2026-04-23. (2026), [Online]. Available: https://design.ros2.org/articles/qos.html.

[11] Object Management Group, "DDS for extremely resource constrained environments (DDS-XRCE), version 1.0," Object Management Group, Tech. Rep. formal/20-02-01, Feb. 2020. [Online]. Available: https://www.omg.org/spec/DDS-XRCE/1.0/.

[12] micro-ROS Project. "micro-ROS: ROS 2 for microcontrollers — features and architecture." Accessed: 2026-04-23. (2026), [Online]. Available: https://micro.ros.org/docs/overview/features/.

[13] eProsima. "Micro XRCE-DDS documentation — transport." Accessed: 2026-04-23. (2026), [Online]. Available: https://micro-xrce-dds.docs.eprosima.com/en/latest/transport.html.

[14] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, et al., MediaPipe: A framework for building perception pipelines, 2019. arXiv: 1906.08172 [cs.DC]. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1906.08172.

[15] F. Zhang, V. Bazarevsky, A. Vakunov, et al., MediaPipe hands: On-device real-time hand tracking, 2020. arXiv: 2006.10214 [cs.CV]. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2006.10214.

[16] Espressif Systems. "ESP-IDF programming guide: FreeRTOS (ESP32)." Accessed: 2026-04-24. (2026), [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.2.4/esp32/api-reference/system/freertos_idf.html.

[17] Espressif Systems. "Arduino-ESP32 documentation." Accessed: 2026-04-24. (2026), [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/.

[18] PlatformIO. "PlatformIO Core documentation." Accessed: 2026-04-24. (2026), [Online]. Available: https://docs.platformio.org/en/latest/core/index.html.

[19] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison, and R. Vaidyanathan, "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm," in Proc. IEEE Int. Conf. Rehabilitation Robotics (ICORR), Zurich, Switzerland, 2011, pp. 1–7. DOI: 10.1109/ICORR.2011.5975346.

[20] R. Mahony, T. Hamel, and J.-M. Pflimlin, "Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008. DOI: 10.1109/TAC.2008.923738.

[21] G. Bradski, "The OpenCV library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000. [Online]. Available: https://github.com/opencv/opencv/wiki/CiteOpenCV.

A 初步项目提案

初步项目提案存储在 `Report/appendices/Project_management/Appendix_A_Preliminary_Proposal/`。源 PDF 仍是权威提交提案证据。表 A.1 记录提案与最终实现项目之间的主要关系。

表 A.1. 提案到最终项目的对齐。

领域	提案方向	最终报告处理
机器人平台	轮腿平衡机器人开发	保留为核心嵌入式控制项目
控制贡献	平衡控制和机器人运动行为	实现为 ESP32 LQR/PID/VMC 架构
软件集成	主机端交互和测试工具	扩展为 WiFi TCP 命令路径和 ROS 2 视觉桥接
范围变化	宽泛机动性/演示目标	收窄为可辩护的平衡时序、安全和监督级遥操作证据
证据策略	构建并展示机器人能力	转化为与任务相关的 E1–E11 实验

B 项目计划与甘特图

项目管理 spreadsheet 和重建的周计划存储在 `Report/appendices/Project_management/Appendix_B_Project_Plan_Gantt/` 以及 `Report/planning/Project_Management_Gantt_and_Weekly_Log.md`。面向 marker 可读的 PDF companion export 存储在 `Report/appendices/Project_management/pdf_exports/`。表 B.1 总结主要阶段。源 spreadsheet 和周日志提供详细项目管理记录。



图 B.1. B-BOT 重建项目甘特图。

表 B.1. 项目管理阶段总结。

时期	主要阶段	证据 / 输出
2025 年 10–11 月	规划、提案和初始构建	提案、早期风险思考、固件/硬件 bring-up 计划
2025 年 11–12 月	嵌入式控制基础	CAN 电机集成、IMU、PID/LQR/VMC 控制结构、BLE 输入
2026 年 1 月	考试期 / 开发减少	进度缓冲和项目重新规划
2026 年 2–3 月	软件和硬件集成	UART 队列、WiFi TCP 路径、命令仲裁、物理构建改进

时期	主要阶段	证据 / 输出
2026 年 3–4 月	测试、数据和报告冲刺	实验矩阵、ROS 2 摄像头测试、实测 E1–E11 数据集、最终报告写作

C 风险登记表

项目交付风险登记表存储在 `Report/appendices/Project_management/Appendix_C_Project_Risk_Register/`，面向 marker 可读的 PDF companion export 位于 `Report/appendices/Project_management/pdf_exports/`。该附录覆盖项目生命周期风险，例如集成延迟、不稳定调参、实测数据不足、范围蔓延、证据丢失和第三方归属风险。表 C.1 总结主要活动控制措施；完整可编辑 register 保留在附录文件夹中。

表 C.1. 项目风险登记表总结。

风险	剩余状态	项目中使用的缓解措施
硬件集成延迟	对最终报告证据已关闭	在完整机器人测试前，先台架验证 ESP32、WiFi、摄像头和日志子系统
平衡调参不稳定	Active	保持控制环本地、记录时序，并把性能主张绑定到 E1–E11 实测证据
WiFi / 视觉不可靠	Managed	使用看门狗过期、TCP full-stop 注入、dry-run 默认和 stunt arming
实测数据不足	Closed	创建 E1–E11 矩阵；最终硬件实测数据已支撑所有报告结果
证据丢失或可追溯性缺口	Managed	使用 Git、`Progress.md`、原始 CSV 文件夹和附录索引
第三方归属风险	Managed	增加软件证据和第三方归属附录

D 持续专业发展记录

CPD 记录存储在 `Report/appendices/Project_management/Appendix_D_CPD_Log/`，面向 marker 可读的 PDF companion export 位于 `Report/appendices/Project_management/pdf_exports/`。表 D.1 总结直接支撑项目的 CPD 领域。

表 D.1. CPD 活动总结。

CPD 领域	学习活动	项目影响
嵌入式控制	LQR/PID/VMC 阅读和固件实验	支撑第 3 章控制架构
FreeRTOS / ESP32 开发	PlatformIO、任务时序和 ESP32 库使用	支撑 4 ms 控制环实现和 E8 时序测试
ROS 2 和 micro-ROS	摄像头话题 bring-up 和主机端 agent 工作流	支撑 ROS 2 WiFi 摄像头模块证据
计算机视觉	OpenCV 和 MediaPipe 手势流水线	支撑 E10/E11 视觉遥操作实验
实验报告	CSV 日志、绘图和证据索引	支撑与任务相关的 E1–E11 结果结构

E 健康与安全风险评估

健康与安全风险评估存储在 `Report/appendices/Project_management/Appendix_E_Health_and_Safety/`，面向 marker 可读的 PDF companion export 位于 `Report/appendices/Project_management/pdf_exports/`。表 E.1 总结主要危害和控制措施。源 H&S register 作为正式表格记录保留。

表 E.1. 健康与安全风险评估总结。

危害	可能伤害	控制措施
高力矩电机和运动关节	手指伤害、夹伤或意外运动	手远离机构、支撑机器人进行台架测试、保持电源隔离可用
自平衡机器人跌倒	调参期间撞击损坏或伤害	先做低能量测试、清理测试区域、软件检查通过前避免自由站立测试
电池和接线故障	发热、短路或供电不可靠	检查接线、使用合适连接器、避免无人看管上电测试
焊接与返工	烫伤或烟雾	使用合适焊接实践、通风和眼/手安全意识
无线或视觉触发运动	来自主机或摄像头的意外机器人命令	先使用 dry-run、看门狗、full-stop 命令和 stunt arming

F 软件仓库链接和 README

仓库链接： `https://github.com/Realsbt/B-BOT.git`

提交版本： public `main` 分支，commit `0e2114c`；完整快照链接：`https://github.com/Realsbt/B-BOT/tree/0e2114cfccb35874be668d403cf52bcf92e890e1`

软件证据附录存储在 `Report/appendices/Appendix_F_Software_Repository/`。它标识仓库、实现文件夹、构建证据、第三方软件，以及原创项目工作和复用库/厂商示例之间的边界。表 F.1 提供 marker 可读摘要。

表 F.1. 软件仓库证据总结。

项目	证据
仓库	`https://github.com/Realsbt/B-BOT.git`
提交仓库状态	public `main` 分支，commit `0e2114c`；完整快照：`https://github.com/Realsbt/B-BOT/tree/0e2114cfccb35874be668d403cf52bcf92e890e1`
嵌入式固件	ESP32 PlatformIO 项目，包含 CAN、IMU、LQR/PID/VMC 控制、BLE、UART 队列和 WiFi TCP server
主机端软件	ROS 2 摄像头/视觉桥接、MediaPipe/OpenCV 命令生成和监控工具
实验证据	位于 `Report/appendices/E_data/` 和 `Report/figures/` 下的原始 CSV、摘要和图
第三方软件边界	Yahboom ROS 2 WiFi 摄像头模块支持、ESP32/Arduino、FreeRTOS、ROS 2、micro-ROS、OpenCV、MediaPipe、NimBLE 和传感器库列在 attribution 附录中

G 实验数据、日志和额外验证证据

实验数据索引存储在 `Report/appendices/E_data/README.md`。原始 CSV 文件、摘要文件、smoke-test 证据和支持脚本存储在 `Report/appendices/E_data/`。所有 E1–E11 数据集均为最终硬件实测数据，并作为最终性能证据使用。

表 G.1. 实验数据状态总结。

实验	目的	当前状态	报告用途
E1–E3	平衡、恢复和腿长物理行为	最终硬件实测数据集	作为最终 O1 平衡和恢复证据
E4	遥操作命令进入和物理响应	E4a measured TCP ACK data；E4b measured physical response	E4a 支撑命令进入，E4b 支撑物理遥操作响应
E5	WiFi TCP ACK 延迟	Measured	最终 O2/O3 通信证据
E6	看门狗和断开故障注入	Measured	最终安全/故障响应证据
E7	ROS 2 WiFi 摄像头模块 bring-up	Measured bring-up evidence	摄像头路径验证
E8	ESP32 控制环抖动	Measured	最终嵌入式时序证据

实验	目的	当前状态	报告用途
E9	控制器消融	最终实测消融数据集	作为控制器设计选择的最终 baseline 证据
E10	视觉混淆矩阵	Measured	最终视觉可靠性证据
E11	视觉桥接到 ESP32 ACK 延迟	Measured	最终监督级视觉延迟证据

H 硬件与控制建模证据

硬件与控制证据附录存储在 `Report/appendices/Appendix_H_Hardware_and_Control_Evidence/`。它包含自研 ESP32 控制板的 PCB schematic 和 layout 导出图，以及支撑性的动力学和 LQR/VMC 笔记。正文使用这些材料支撑设计论证，但不把完整原理图或长篇推导塞进 35 页正文。

表 H.1. 硬件与控制证据总结。

证据项目	附录文件	Report 用途
自研 PCB schematic	`Appendix_H_Hardware_and_Control_Evidence/PCB_Schematic.png`	支撑 ESP32 控制板为本机器人设计的主张，包括传感、电机接口、拓展和电源路径
自研 PCB layout	`Appendix_H_Hardware_and_Control_Evidence/PCB_Layout.png`	提供 marker 可直接看到的控制板 layout 证据，而不只是软件描述
动力学建模笔记	`Appendix_H_Hardware_and_Control_Evidence/Dynamics_Modelling.pdf`	支撑轮腿倒立摆建模路线，并解释为什么控制与腿长工作点有关
LQR/VMC 算法笔记	`Appendix_H_Hardware_and_Control_Evidence/LQR_Control_Algorithm.pdf`	支撑第 3 章讨论的 LQR/VMC 控制结构
实现追溯	`src/matlab_code/`、`src/ctrl.cpp`、`src/legs.cpp`	把建模/控制证据连接到 ESP32 实际使用的生成函数和固件



图 H.1. 自研 ESP32 控制 PCB schematic 导出图。



图 H.2. 自研 ESP32 控制 PCB layout 导出图。

动力学和 LQR/VMC PDF 笔记是 Botao Su 的原创项目推导笔记，作为支撑性附录文件保留，不在正文全文复现。