

## C 语言基础阶段考试【笔试-1.5 小时】

一. 选择题[1 分\*25, 答案请写在答题纸, 否则视为无效]

1. 设有定义 `int a[]={1, 3, 5, 7, 9}, *p=a;` 结果为 7 的表达式是( )。

- A) \*(p+3)      B) \*(p+4)      C) \*p+3      D) \*p+4

2. 以下对 C 程序的描述中正确的是( )。

- A) C 程序总是从第一个定义的函数开始执行。  
B) C 程序总是从最后一个定义的函数开始执行。  
C) C 程序总是从 `main()` 函数开始执行。  
D) C 程序中的 `main()` 函数必须放在程序的开始部分。

3. 语句 “`while(!x)...`” 等价于( )。

- A) `while(x==1)`      B) `while(x!=1)`      C) `while(x==0)`      D) `while(x!=0)`

4. 下列能正确表示  $a \geq 10$  或  $a \leq 0$  的关系表达式是\_\_\_\_\_。

- A、`a>=10 or a<=0`      B、`a>=10 | a<=0`  
C、`a>=10 || a<=0`      D、`a>=10 && a<=0`

5. 在 C 语言中, 5 种基本数据类型的存储空间长度的排列顺序为: \_\_\_\_\_

- A、`char<int<long int <=float<double`      B、`char=int<long int <=float<double`  
C、`char<int<long int=float=double`      D、`char=int=<long int <=float<double`

6. 若有以下定义语句 `char c1='b', c2='e'; printf(“%d,%c\n”, c2-c1, c2-‘a’+‘A’);` 则输出结果是\_\_\_\_\_。

- A、2, M      B、3, E      C、2, E  
D、输出项与相应的格式控制不一致, 输出结果不确定

7. 以下程序的输出结果\_\_\_\_\_

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int i=010, j=10;
    printf(“%d,%d\n”, ++i, j--);
}
```

- A) 11, 10      B) 9, 10      C) 010, 9      D) 10, 9

8. 若有以下说明语句:

```
int a[12]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
char c='a', d, g;
```

则数值为 4 的表达式是\_\_\_\_\_。

- A、`a[g-c]`      B、`a[4]`      C、`a[‘d’-‘c’]`      D、`a[‘d’-c]`

9. 下列合法的数组定义是\_\_\_\_\_。

- A、`int a[ ]=" string";`      B、`int a[5]={0, 1, 2, 3, 4, 5};`  
C、`char a=" string";`      D、`char a[]={0, 1, 2, 3, 4, 5};`

10. 若定义如下变量和数组\_\_\_\_\_。

```
int j;    int x[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
```

则下面语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
for (j=0; j<3; j++) printf(“%d”, x[j][2-j]);
```

- A、1 5 9      B、1 4 7      C、3 5 7      D、3 6 9

11. 若有以下定义语句:

```
char s[10], s="abcd"; printf(“%s\n”, s);
```

则运行结果是\_\_\_\_\_。

## 0625 期物联网 7 月 7 日

- A、输出 abcd      B、输出 a      C、输出 ab cd      D、编译不通过
12. 宏定义#define PI 3.14159 中, 宏名 PI 代替\_\_\_\_\_。
- A、单精度      B、双精度      C、常量      D、字符串
13. 已定义以下函数
- ```
fun(int *p)
{ return *p; }
```
- 该函数的返回值是\_\_\_\_\_
- A. 不确定的值    B. 形参 p 中存放的值    C. 形参 p 所指存储单元中的值    D. 形参 p 的地址值
14. 以下不能正确进行字符串赋初值的语句是\_\_\_\_\_
- A) char str[5]="good!";    B) char str[]="good!";    C) char \*str="good!";    D) char str[5]={'g','o','o','d'};
15. 若有说明: int n=2, \*p=&n, \*q=p;, 则以下非法的赋值语句是\_\_\_\_\_。
- A) p=q;    B) \*p=\*q;    C) n=\*q;    D) p=n;
16. 若有说明: int i, j=2, \*p=&i;, 则能完成 i=j 赋值功能的语句是\_\_\_\_\_
- A) i=\*p;    B) p\*=&j;    C) i=&j;    D) i=\*\*p;
17. 若有以下定义和语句: \_\_\_\_\_
- ```
int s[4][5], (*ps)[5]; ps=s;
```
- 则对 s 数组元素的正确引用形式是
- A) ps+1    B) \*(ps+3)    C) ps[0][2]    D) \*(ps+1)+3
18. 已知: int a[10]; 则对 a 数组元素的正确引用是 ( )。
- A、a[10]    B、a[3.5]    C、a(5)    D、a[0]
19. 若有以下数组说明, 则 i=10; a[a[i]] 元素数值是 ( )。
- ```
int a[12]={1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12};
```
- A. 10    B. 9    C. 6    D. 5
20. 未指定存储类别的变量, 其隐含的存储类别为 ( )。
- A) auto    B) static    C) extern    D) register
21. 设有以下说明语句:
- ```
typedef struct stu
{ int a;
  float b;
} stutype;
```
- 则下面叙述中错误的是 ( )。
- A、struct 是结构类型的关键字      B、struct stu 是用户定义的结构类型  
C、a 和 b 都是结构成员名      D、stutype 是用户定义的结构体变量名
22. 有如下程序
- ```
int a[10]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *P=a;
```
- 则数值为 9 的表达式是\_\_\_\_\_
- A) \*P+9    B) \*(P+8)    C) \*P+=9    D) P+8
23. 在函数调用时, 以下说法正确的是 ( )
- A. 函数调用后必须带回返回值  
B. 实际参数和形式参数可以同名  
C. 函数间的数据传递不可以使用全局变量  
D. 主调函数和被调函数总是在同一个文件里
24. 在 C 语言中, 表示静态存储类别的关键字是: ( )
- A) auto    B) register    C) static    D) extern

## 一. 选择题【25 分】

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1: _____  | 2: _____  | 3: _____  | 4: _____  | 5: _____  | 6: _____  | 7: _____  | 8: _____  | 9: _____  | 10: _____ |
| 11: _____ | 12: _____ | 13: _____ | 14: _____ | 15: _____ | 16: _____ | 17: _____ | 18: _____ | 19: _____ | 20: _____ |
| 21: _____ | 22: _____ | 23: _____ | 24: _____ | 25: _____ |           |           |           |           |           |

## 二. 简答题【28 分】

1. 用语言简要解释下列关于指针的定义: 【12 分】

`int *p;``int a[n];``int *p[n];``int (*p)[n];``int f();``int *p();``int (*p)();``int **p;`

2. 简要解释函数调用时的传值调用和传址调用的区别【4 分】

3. 简述 static 关键字的应用场景【4 分】

4. 简述在 C 语言中如何实现内存管理?【4 分】

5. 简述指针数组和数组指针的区别【4 分】

## 三. 编程题【47 分】

1. 编写函数接受用户持续输入整数,直到接受了 6 个不重复的个位数字结束用户的输入,返回指针获得该数组【9 分】

2. 编写函数传入题 1 中的数组,用其组合不重复的 3 位数,输出所有不重复的三位数及总个数【9 分】

3. 有一分数序列:  $2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13$ , 像这种格式输出该数列的前 20 项,并输出他们的总和【9 分】

4. 从键盘接受 1 个 2 位整数(10~99),判断是否是两个质数的和,如果是,输出相关的两个质数【10 分】

如:输入正整数: 34

输出  $34 = 3 + 31$   $34 = 5 + 29$   $34 = 11 + 23$   $34 = 17 + 17$ 

5. 编写函数实现传入的字符串(不超过 8 字符)只保留数字的结果,要求返回该整数,如果其中不包含数字则返回-1【10 分】

## 0625 期物联网 7 月 7 日

25. 设有如下定义:

```
struct sk  
{   int a;  
    float b;  
}data;  
int *p;
```

若要使 P 指向 data 中的 a 域, 正确的赋值语句是\_\_\_\_

A) p=&a;              B) p=data.a;    C) p=&data.a; D) \*p=data.a;